



Simply Joe – Joe Cocker Tribute Band (8 musicisti)

Scheda tecnica

Per ulteriori informazioni: Claudio Pioli – info@simplyjoe.eu - Cellul. +39 345 4593472

L'impianto audio/luci e' richiesto di buona qualita' e di potenza adeguata allo spazio nel quale si svolge il concerto. Una nostra verifica tecnica con il service almeno due settimane prima dell'evento, garantisce il migliore risultato.

Nota: in molti casi, in accordo con il service, portiamo direttamente il nostro mixer Digico S21 con stagebox digitali, per un totale di 68 canali in entrata e 14 in uscita, con i nostri suoni già configurati e i nostri microfoni, strumenti, in ear monitors pre-cablati, collegandolo all'impianto di amplificazione del service. Tale soluzione, oltre a migliorare la qualità, velocizza e semplifica il soundcheck e bilancia al meglio i suoni nelle nostre radio-cuffie.

Nel caso con il service non fosse tecnicamente possibile adottare la soluzione sopra indicata, i nostri strumenti/ canali sono i seguenti:

Strumento	Marca / Modello dei nostri strumenti	Canali	Note
Voce Claudio	Proprio Radiomicrofono Sennheiser EW500 con capsula DPA Dfacto II e rack Rupert Neve	1 XLR	
Chitarra elettr. Claudio	Kemper o Digitech 1101	2 XLR	
Voci 2 coriste + Guest	Tre Microfoni	3 XLR	
Tastiere	Mojo 61 (emulat. Hammond) e Yamaha Montage	4 Jack	
Piano Elettrico	Roland RD 2000	2 XLR	
Chitarra Elettrica	Kemper	2 XLR	
Chitarra acustica	Chitarra Ovation	1 Jack	
Batteria	Batteria Acustica completa <i>In ambienti stretti, in alternativa, portiamo una batteria elettronica Roland TD30 con uscita 2 JACK</i>	8 mic XLR	
Basso	Mark Amp oppure Tech21 bass DI	1 XLR	Da out ampli / DI
Sax	Radiomic. ad archetto per sax	1 XLR	
Percussioni	Varie <i>In ambienti stretti, in alternativa, portiamo un pad elettronico con uscita 2 JACK</i>	3 XLR	
Click e basi	Nostro Mac PRO Computer – Scheda audio MOTU	4 Jack	4 out jack da scheda MOTU
	Totale IN	32	

Uscite (Monitor e IEM):

Nome Musicista	Strumenti	N. OUT	Note
Claudio	Voce e Chitarra	1	Nostro In Ear Monitor
Federica	Voce	1	Nostro In Ear Monitor

Maria Elena	Voce	1	Nostro In Ear Monitor
Nicola	Chitarra	1	Monitor (o nostro IEM)
Marco	Tastiere e Piano Elettrico	1	Nostro In Ear Monitor
Cesare	Batteria	2 (click+band)	Nostro In Ear Monitor
Maurizio	Sassofono	1	Nostro In Ear Monitor
Giuseppe	Basso	1	Monitor (o nostro IEM)
Massimiliano	Percussioni	1	Monitor (o nostro IEM)
	Totale OUT	10	

Altri componenti necessari:

- Impianto luci adeguato con scene di effetto e fari, teste mobili, macchine nebbia ecc.
- Mini palco 2x2 per batteria.
- Americana sul retro, sulla quale fissare un nostro schermo / fondale per proiezioni, di metri 6x4 (in alternativa vostro schermo LED di adeguate dimensioni)
- Americana frontale per luci e per fissare il nostro proiettore. Nel concerto proietteremo nostri filmati sincronizzati con musica, sfondi, telecamere di palco, attraverso una nostra regia video.