

PANDUAN SETINGAN FULLY KIOSK BROWSER

Smart TV & Android TV Box Display Masjid Jami' Al-Jihad Graha Asri

DATA CENTER UTAMA
Cloudflare & GitHub
Domain: digitalal Jihad.my.id

- URL Produksi Utama (Start URL): <https://digitalal Jihad.my.id/>
- Arsitektur Baru: Cloudflare Workers (Edge Jakarta) + GitHub main + Supabase Realtime Database. Seluruh pembaruan dari HP/laptop pengurus masjid tersinkronisasi seketika (<1 detik) ke layar TV tanpa reload berat.

1. Mengatasi Tampilan Terlalu Besar (Zoom In) / Terpotong di TV 55" – 75" / 4K

Penyebab Teknis: Sistem Android TV memiliki kepadatan piksel (DPI) tinggi sehingga WebView otomatis melakukan **auto zoom-in 150%–200%**. Lakukan pengaturan berikut di Fully Kiosk agar tampilan pas 100%:

Menu di Fully Kiosk TV	Nilai yang Dipilih	Fungsi & Catatan Teknis
Web Content > Initial Scale	75% atau 50%	KUNCI UTAMA: Menurunkan zoom webview. Untuk TV 55"–75", gunakan 75% . Jika tepi kartu sholat masih terpotong, gunakan 50% hingga pas memenuhi bingkai TV.
Web Content > Enable Viewport Meta Tag	ENABLE (ON)	Memerintahkan browser mematuhi skala responsif yang sudah dirancang pada kodingan web masjid.
Web Content > Text Zoom	100%	Mengunci ukuran teks agar tidak dibesarkan secara sepihak oleh sistem Android TV.
Web Browsing > View Mode	Desktop Mode	WAJIB: Memastikan TV dirender sebagai layar lebar komputer/TV (16:9), bukan mode mobile HP yang sempit.

2. Pengaturan Cache (Agar Data Selalu Realtime dari Cloudflare)

Mencegah TV menahan cache file lama sehingga pergantian jadwal sholat, pengumuman, dan petugas Jum'at langsung tayang seketika:

Menu di Fully Kiosk TV	Nilai yang Dipilih	Fungsi & Catatan Teknis
Web Browsing > Webview Cache Mode	LOAD_DEFAULT	PENTING: Hindari opsi <code>LOAD_CACHE_ONLY</code> atau <code>LOAD_CACHE_ELSE_NETWORK</code> karena akan membuat TV terus menayangkan data lama.
Web Browsing > Clear Cache on Reload	ENABLE (ON)	Setiap kali halaman dimuat ulang, memori cache WebView langsung dibersihkan dan aset ditarik baru dari Cloudflare.
Web Browsing > Enable DOM Storage	ENABLE (ON)	Wajib aktif untuk menyimpan preferensi sesi lokal di memori TV.
Web Browsing > Enable Third Party Cookies	ENABLE (ON)	Dibutuhkan untuk menjaga kontinuitas koneksi WebSocket Supabase Realtime.
Web Browsing > Clear Cache Now	[KLIK 1 KALI]	Klik tombol ini satu kali saat pertama kali mengatur TV untuk membuang seluruh cache usang.

3. Pengaturan Startup & Kiosk Mode (Otomatis & Stabil 24 Jam)

Membuat TV beroperasi layaknya media signage profesional: langsung menyala otomatis ke layar masjid tanpa gangguan status bar Android:

Menu di Fully Kiosk TV	Nilai yang Dipilih	Fungsi & Catatan Teknis
Web Content > Start URL	https://digitalaljihad.my.id/	Alamat web utama yang langsung dimuat saat TV dinyalakan.
Device Management > Launch on Boot	ENABLE (ON)	Ketika TV/TV Box dinyalakan (misal setelah listrik padam), aplikasi otomatis terbuka sendiri.
Device Management > Keep Screen On	ENABLE (ON)	Mencegah layar TV masuk mode tidur/sleep/mati saat jam operasional masjid.
Kiosk Mode > Enable Kiosk Mode	ENABLE (ON)	Mengunci aplikasi agar jamaah atau anak-anak tidak bisa keluar ke menu Android sembarangan.
Web Browsing > Pull to Refresh	DISABLE (OFF)	Matikan fitur geser ke bawah agar layar tidak bergeser tidak sengaja saat interaksi.
Web Auto Reload > Periodic Web Reload	86400 detik	Otomatis refresh 1 kali per 24 jam (tengah malam) untuk menjaga performa memori TV tetap segar.
Web Auto Reload > Reload on Network Reconnect	ENABLE (ON)	Jika Wi-Fi masjid sempat terputus lalu tersambung lagi, TV otomatis reload tanpa perlu disentuh.

4. Fitur Remote Admin dari Meja Sekretariat (Tanpa Remote TV Fisik)

Pengurus DKM tidak perlu repot mencari remote TV fisik untuk me-reload layar atau membersihkan cache:

Saluran Remote	Pengaturan	Cara Penggunaan & Keuntungan
Fully Kiosk Remote Admin (Fitur Aplikasi TV)	Enable: ON Port: 2323 Password: <i>(buat sandi DKM)</i>	Buka browser laptop/HP yang satu jaringan Wi-Fi dengan TV, ketik: http://[IP_TV]:2323 . Pengurus bisa klik Reload , Clear Cache , atau melihat screenshot TV secara live dari meja kantor.
Web Admin Signage (Fitur Web Bawaan)	Menu: Remote TV URL: admin.html	Di Dashboard Super Admin web, terdapat tombol 'Muat Ulang TV (Reload)' . Cukup klik tombol tersebut, sinyal WebSocket akan menyuruh TV reload seketika.

5. Lembar Checklist Pengujian di Depan TV (Waktu: 5 Menit)

- [] 1. **Start URL:** Tampil logo resmi Masjid Jami' Al-Jihad dengan jam digital detik-per-detik berjalan lancar.
- [] 2. **Skala Layar:** Kartu sholat 5 waktu dan teks berjalan bawah terlihat utuh (tidak terpotong di tepi bingkai TV).
- [] 3. **Uji Sinkronisasi:** Buka <https://digitalaljihad.my.id/login.html> dari HP pengurus (Login: **admin** / **SuperUser1971**). Edit salah satu teks, pastikan TV berubah seketika.
- [] 4. **Kunci Kiosk:** Kunci aplikasi agar TV aman beroperasi otomatis tanpa kendala setiap hari.