

Протокол измерения чувствительности RTL SDR с тюнером R820T

Частота, МГц	Чувств, мкВ (AGC)	Чувств, мкВ (49.6 дБ)
25	0.45	0.68
30	0.43	0.67
40	0.39	0.63
50	0.3	0.55
100	0.26	0.36
150	0.27	0.31
200	0.32	0.73
300	0.43	1.1
350	0.22	0.31
400	0.23	0.32
450	0.26	0.34
500	0.25	0.35
550	0.25	0.41
600	0.24	0.39
650	0.24	0.43
700	0.26	0.49
750	0.25	0.49
800	0.27	0.58
850	0.27	0.59
900	0.31	0.72
950	0.42	0.84
1000	0.39	1
1050	0.39	0.99
1100	0.36	0.98
1150	0.42	1.2
1200	0.5	1.6
1250	0.5	1.7
1260	0.55	1.9

SINAD, дБ 12
 Девияция NFM, КГц 3
 Плоса NFM, КГц 12
 Усиление Tuner AGC/49.6 дБ
 Offset tuning off
 RTL AGC off
 Filter audio on

