Tutorial Técnico: Configuração Inicial de Switch Cisco

Este tutorial fornece um guia passo a passo para a configuração inicial de um switch Cisco, abrangendo desde o acesso básico até a configuração de rede e segurança.

1. Introdução

Objetivo da Configuração

O objetivo principal é estabelecer uma base segura e funcional para o switch, permitindo que ele opere corretamente na rede e possa ser gerenciado de forma eficiente e protegida.

Importância da Configuração Inicial

A configuração inicial é o primeiro passo para garantir a integridade da rede. Sem ela, o dispositivo permanece com configurações padrão que podem ser inseguras e dificultar a administração remota e o monitoramento do tráfego.

2. Acesso ao Dispositivo

Acesso via Console

O acesso inicial é feito fisicamente através da porta **Console** do switch, utilizando um cabo console (RJ45 para Serial/USB) conectado a um computador com um emulador de terminal (ex: PuTTY, Tera Term).

Entrada nos Modos de Operação

O IOS da Cisco utiliza uma estrutura hierárquica de modos:

- **User EXEC Mode:** Modo de visualização limitada.
  - *Prompt:* `Switch>`
- **Privileged EXEC Mode:** Permite comandos de diagnóstico e visualização completa.
  - *Comando:* `enable`
  - *Prompt:* `Switch#`
- **Global Configuration Mode:** Onde as alterações de configuração são realizadas.
  - *Comando:* `configure terminal`
  - *Prompt:* `Switch(config)#`

3. Configuração Básica

Definição de Hostname

Identifica o dispositivo na rede.

```
hostname SW_Lab01
```

- **Explicação:** Altera o nome do switch de “Switch” para “SW_Lab01”.

Configuração de Senhas

Console

Protege o acesso físico.

```
line console 0
 password console123
 login
 exit
```

- **Explicação:** Define a senha `console123` para a porta console e exige login.

Enable Secret

Protege o acesso ao modo privilegiado com criptografia forte.

```
enable secret cisco123
```

- **Explicação:** Define `cisco123` como senha para o comando `enable`.

VTY (Acesso Remoto)

Permite acesso via Telnet ou SSH.

```
line vty 0 4
 password vty123
 login
 exit
```

- **Explicação:** Configura 5 linhas virtuais (0 a 4) com a senha `vty123`.

4. Segurança

Ativação de Criptografia de Senhas

```
service password-encryption
```

- **Explicação:** Criptografa as senhas que aparecem em texto simples no arquivo de configuração.

Banner MOTD

```
banner motd "ACESSO RESTRITO: Somente usuários autorizados!"
```

- **Explicação:** Exibe uma mensagem de aviso legal ao acessar o dispositivo.

5. Configuração de Rede

Interface VLAN 1

Interface virtual para gerenciamento.

```
interface vlan 1
 ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
 no shutdown
 exit
```

- **Explicação:** Define o IP `192.168.10.2` e ativa a interface com `no shutdown`.

Gateway Padrão

```
ip default-gateway 192.168.10.1
```

- **Explicação:** Define o endereço do roteador para que o switch alcance outras redes.

6. Salvamento das Configurações

Diferença entre Configurações

- **running-config:** Configuração atual na memória RAM (volátil). Perdida ao reiniciar.
- **startup-config:** Configuração salva na NVRAM (não volátil). Carregada ao iniciar.

Comando de Salvamento

```
copy running-config startup-config
```

- **Explicação:** Salva as alterações atuais para que persistam após o reboot.

7. Explicação dos Comandos

Cada comando listado acima foi acompanhado de sua respectiva explicação funcional para garantir o entendimento completo do processo de configuração.

Autor: André R. Zavan / Manus AI **Data:** 19 de Março de 2026