Ce récapitulatif présente les commandes Cisco IOS essentielles pour répondre aux tâches décrites dans les examens, classées par catégorie.

Commandes de Configuration Initiale et Sécurité (Mode `configure terminal`)

Tâche	Commande(s)
Changer le nom du routeur/commutateur	`hostname [nom]`
Configurer une bannière (MOTD)	`banner motd #[message]#`
Désactiver la résolution DNS dynamique	`no ip domain-lookup`
Synchroniser la ligne console	`line console 0` puis `logging synchronous`
Définir mot de passe console	`line console 0` puis `password [mot_de_passe]` puis `login`
Définir mot de passe crypté pour mode privilégié	`enable secret [mot_de_passe]`
Définir mot de passe non crypté pour mode privilégié	`enable password [mot_de_passe]`
Définir mot de passe Telnet (VTY)	`line vty 0 4` (ou `0 15`) puis `password [mot_de_passe]` puis `login`
Crypter tous les mots de passe en texte clair	`service password-encryption`

Commandes d'Interface (Mode `interface`)

Tâche	Commande(s)
Entrer dans la configuration d'une interface	`interface [type/numéro]`
Activer une interface (Router/Switch)	`no shutdown`
Affecter une adresse IP et un masque	`ip address [adresse_IP] [masque]`

Configurer une passerelle par défaut sur un commutateur (SVI)	`ip default-gateway [adresse_passerelle]`

Commandes VLAN et Routage Inter-VLAN (Switch & Router)

Tâche	Commande(s)
Créer un VLAN	`vlan [ID]` puis `name [NOM_VLAN]` (en mode conf t)
Configurer une interface en mode Trunk	`interface [type/numéro]` puis `switchport mode trunk`
Associer un port à un VLAN spécifique	`interface [type/numéro]` puis `switchport mode access` puis `switchport access vlan [ID]`
Créer une sous-interface (Router-on-a-stick)	`interface [type/numéro].[ID_sous-interface]`
Définir l'encapsulation pour le VLAN	`encapsulation dot1Q [ID_VLAN]`
Attribuer l'adresse IP à la sous-interface	`ip address [adresse_IP] [masque]`
Configurer l'interface SVI d'un VLAN sur le commutateur	`interface vlan [ID]` puis `ip address [adresse_IP] [masque]`

Commandes de Routage

Routage Statique (Static Routing)

Tâche	Commande(s)
Configurer une route statique spécifique	`ip route [réseau_destination] [masque] [interface_sortie ou IP_next_hop]`
Configurer une route par défaut (statique)	`ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [interface_sortie]`

Configurer une route statique avec Distance Administrative (AD)	`ip route [réseau] [masque] [interface/IP] [distance]` (e.g., `30`)

Routage Dynamique (OSPF, EIGRP, RIPv2)

Tâche	Commande(s)
Configuration OSPF (avec process ID et Area)	`router ospf [process_ID]` puis `network [ID_réseau] [masque_inverse] area [ID_area]`
Configuration EIGRP (avec AS)	`router eigrp [AS_numéro]` puis `network [ID_réseau]`
Configuration RIPv2	`router rip` puis `version 2` puis `network [ID_réseau]`
Propager la route par défaut	`default-information originate` (dans le mode de configuration du protocole de routage : OSPF, EIGRP, RIPv2)
Définir la Distance Administrative (AD)	`distance [distance]` (dans le mode de configuration du protocole de routage)

Commandes de Service DHCP

Tâche	Commande(s)
Créer un pool DHCP	`ip dhcp pool [nom_pool]`
Définir l'adresse réseau	`network [adresse_réseau] [masque]`
Définir la passerelle par défaut	`default-router [adresse_passerelle]`
Définir le serveur DNS	`dns-server [adresse_DNS]`
Configurer un agent de relais DHCP (Helper Address)	`interface [type/numéro]` puis `ip helper-address [adresse_serveur_DHCP]`

Commandes de Gestion des Fichiers

Tâche	Commande(s)
Sauvegarder la configuration courante (running-config) dans la NVRAM (startup-config)	`copy running-config startup-config` ou `write`
Sauvegarder la running-config sur un serveur TFTP	`copy running-config tftp:`