

Зарядна Станція v1.01 55Ah

Блок управління інвертором
(Tataliken 1600)

Номінальна потужність до 500 W
Робочий діапазон 10.1 - 12.6v

Блок управління Fast Charge 65W
QC4.0 QC3.0 LED Dual USB PD



Вольтметр
Повний заряд 12.6v
Допустимий розряд 9.5v

Кнопка включення
вольтметру

Блок управління інвертором Tataliken 1600 PURE SINE WAVE

Розетка 220v

Led індикатор

Зелений - справна робота на розетку подається 220v
Червоний - акумулятор розряджений нижче 10.2v \ інвертор включив захист при перенавантаженні

Кнопка включення інвертора

При входженні інвертора в захист, можна його перезапустити за допомогою цієї кнопки

Вимикач живлення інвертору

Інвертор в режимі очікування споживає близько 10 W. Для недопущення розряду, відключаємо його від акумулятора



Блок управління Fast Charge 65W QC 4.0 \ 3.0, Dual USB, PD

Вхідна група для
альтернативної
зарядки

DC 2.5x5.5, micro usb, lighting

Кнопка та Led
індикатор

Показує заряд АКБ у відсотках
(коректно відображає при
використанні лише цього блоку,
загальний заряд АКБ визначати по
вольтметру)

Група виходів для
роутера та груп
терміналу

Кнопка включення двох виходів, на
виходах постійна стабільна напруга
12v

Вихідні порти

Type C:
Input: AFC/FCP/SCP/VOOC/PD3.0/
PD2.0. 65W Max
Output: PPS/PD3.0/PD2.0/AFC/FCP/
QC3+/QC3.0/QC2.0/SCP. 65W Max

Type A:
Output: AFC/FCP/VOOC/QC3+/
QC3.0/QC2.0/SCP

При одночасному використанні
портів Type C + Type A, максимальна
потужність 15W кожного. Для
заряджання пристроїв з
потужністю 65W використовуйте
лише порт Type C.