Assignment #10

Write an assembler code to accept X and Y values from KBD and perform the following operations:

Z=X+Y

K=X/y

S=K*Y

And print the result on the screen position(10,10)

Solution:

تنبيه : عشان الحل يطلع معك صح في شرطين للكود ، الأول إنه يكون المتغير X قيمته أكبر من Y ، الشرط الثاني يكون مجموعهم الإثنين كحد أقصى 9 ، يعني مثلًا 6 و 3 ، أو 5 و 4 وشكرًا .

(الحل بالصفحة الثانية مقسم على صورتين بس هو كود واحد)

ليث عمرو

```
ORG 100H

    MOV AH,09H
    LEA DX,MSG1
    INT 21H
    MOV AH, 01H
    INT 21H
    MOV X, AL

    MOV AH,09H
    LEA DX,MSG2
    INT 21H

    MOV AH, 01H
    INT 21H
    MOV Y, AL

    SUB X[0], '0'
    SUB Y[0], '0'

    MOV BX,0
    ADD BL, X
    ADD BL,Y
    MOV Z,BL

    MOV AX,0000H
    MOV BL,0000H
    MOV AL,X
    MOV BL,Y
    DIV BL
    MOV K,AL

    MOV AL,y
    MOV BL,K
    MUL BL
    MOV S,AL

    ADD Z[0], '0'
    ADD K[0], '0'
    ADD S[0], '0'

    MOV AH,02H
    MOV BH,00
    MOV DH,10
    MOV DL,10
    INT 10H
```

ليث عمرو

```
47
48      MOV AH,09H
49      LEA DX,MSGZ
50      INT 21H
51
52      MOV AH,02H
53      MOV DL,Z
54      INT 21H
55
56      MOV AH,09H
57      LEA DX,MSGK
58      INT 21H
59
60      MOV AH,02H
61      MOV DL,K
62      INT 21H
63
64      MOV AH,09H
65      LEA DX,MSGS
66      INT 21H
67
68      MOV AH,02H
69      MOV DL,S
70      INT 21H
71
72  HLT
73      MSG1 db 'Enter First Number (X): ',0AH,0DH,'$'
74      MSG2 db 0AH,0DH,'Enter Second Number (Y):',0AH,0DH,'$'
75      X DB ?
76      Y DB ?
77
78      MSGZ db 'Z(X+Y)= $'
79      MSGK db 0AH,'K(X/Y)= $'
80      MSGS db 0AH,'S(K*Y)= $'
81
82
83      Z Db ?
84      K Db ?
85      S Db ?
```

ليث عمرو