

Checklist: impresión por estaciones

Pasos para dejar funcionando la impresión de comandas en varias impresoras (cocina, barra, etc.) en un local con Wama-SIS.

Cliente:	_____	Fecha:	_____
Impresora 1 - estación e IP:	_____	Impresora 2 - estación e IP:	_____
Impresora 3 - estación e IP:	_____	Instalado por:	_____

1. Impresoras

- ☐ Las impresoras están **conectadas por cable de red** al mismo router del local.
- ☐ Imprimir una **hoja de prueba** desde cada impresora (normalmente se mantiene apretado el botón de avance de papel al encenderla). Ahí aparece su **IP**: anotarla.
- ☐ Pedir que en el router le **reserven una IP fija** a cada impresora. Si no, la IP puede cambiar y dejan de imprimir.
- ☐ Poner una **etiqueta** a cada impresora con su nombre y su IP (ej.: "Cocina - .224").

2. Wama-SIS: módulos

- ☐ En **Configuración de la empresa > Módulos**, marcar **Cocina (para restaurantes)**.
- ☐ Marcar **Restaurante Full**.
- ☐ Marcar **API Impresión Móvil**.

3. Wama-SIS: token

- ☐ En **Configuraciones > Tokens API**, crear un token nuevo con el nombre de la tablet (ej.: "Tablet cocina").
- ☐ **Copiarlo en ese momento**: se muestra una sola vez. Se pega después en la tablet.

4. Wama-SIS: impresoras y estaciones

- ☐ En **Configuraciones > Impresoras de tickets**, crear una impresora por cada equipo físico: conexión **red**, su **IP** y puerto **9100**.
- ☐ En **Configuraciones > Estaciones de Cocina**, crear una estación por área (Cocina, Barra, Pizzería...) y asignarle su impresora.

5. Wama-SIS: productos

- ☐ En cada producto que deba salir impreso, marcar **"Enviar a Cocina"**.
- ☐ Elegir su **Estación de Cocina** (ej.: hamburguesa > Cocina, gaseosa > Barra).

Un producto sin estación sale por la impresora por defecto de la tablet (paso 6).

6. Tablet o celular

- ☐ Conectarlo al **Wi-Fi del local**, el mismo router de las impresoras.
- ☐ Instalar **PrintAgent-v1.3.0.apk**.
- ☐ Completar en la app: **URL** <https://wama.micdepos.com> · **Token** (paso 3) · **IP impresora por defecto** (la que recibe los productos sin estación, en general la de cocina) · **Puerto** 9100 · **Ancho de papel** 80 mm o 58 mm.
- ☐ Tocar "**Probar conexión**": tiene que responder OK.
- ☐ Tocar "**Imprimir prueba**": tiene que salir un ticket por la impresora por defecto.
- ☐ **Activar el agente** y aceptar el permiso de notificaciones. Debe quedar visible la notificación de Print Agent.
- ☐ En los ajustes de Android, quitar la **optimización de batería** para Print Agent.
- ☐ Dejar la tablet **siempre enchufada** y sin cerrar la app a la fuerza.

7. Prueba final

- ☐ Hacer una venta con **un producto de cada estación** y suspenderla: cada producto sale en su impresora, con el nombre de la estación arriba del ticket.
- ☐ Hacer una venta con un producto **sin estación**: sale por la impresora por defecto.
- ☐ **Apagar una impresora** y hacer otra venta mixta: la otra estación imprime igual y la tablet muestra una alerta. Al encenderla, el pedido pendiente sale solo.

Si algo no imprime, revisar en este orden

1. ¿La tablet está en el **mismo Wi-Fi** que las impresoras?
2. ¿"**Probar conexión**" responde OK? Si falla, revisar el token o el módulo API Impresión Móvil.
3. ¿La **IP cargada en Wama-SIS** coincide con la de la hoja de prueba de la impresora?
4. ¿El producto tiene marcado "**Enviar a Cocina**"?