Guide de dépannage - Moteurs électriques (document de test)

1. Tableau de dépannage

Ce guide recense les défauts courants des moteurs asynchrones triphasés.

Symptôme	Cause probable	Remède
Le moteur ne démarre pas	Fusible grillé ou contacteur défectueux	Vérifier les fusibles et le contacteur
Déclenchement du relais thermique	Surcharge mécanique ou phase manquante	Mesurer le courant sur chaque phase
Échauffement anormal	Ventilation obstruée ou surcharge	Nettoyer les ailettes, vérifier la charge
Bruit de roulement	Roulement usé ou manque de graisse	Regraisser ou remplacer le roulement
Vibrations	Balourd ou désalignement	Équilibrer le rotor, réaligner l'accouplement
Isolement faible	Humidité ou bobinage vieillissant	Sécher le moteur, contrôler le bobinage

2. Sécurité

Toute intervention sur un moteur impose la consignation électrique, la vérification d'absence de tension et le port des équipements de protection individuelle.