

ÜRÜNÜN KULLANIMI:

Kısaltmalar :

YYYY : 4 haneli yönetici şifresidir. Fabrika çıkışı bu değer **1357** dir.

NNN : 3 haneli daire numarasıdır.

SSSS : NNN kullanıcısına atanmak istenen 4 haneli kapı açma şifresidir.

EEEE : Kullanıcının değiştirmek istediği şifre.

NOT 1 : Sistemde yapılan her işlemten sonra onay tonu duyulur. Bu ton *bip* şeklindedir.

NOT 2 : Sistemde yapılan hatalı işlem sonrası hata tonu duyulur. Bu ton *bip bip bip* şeklindedir.

NOT 3 : Sistemde **YYYY** kodu gerektiren tüm işlemler sadece yönetici tarafından yapılabilir.

A) YÖNETİCİNİN ŞİFRE GİRMESİ VEYA DEĞİŞTİRMESİ

Yöneticinin şifre girmesi veya değiştirmesi için **#YYYYNNNSSSS** kodunu tuşlaması gereklidir. Örnek : 8. dairede oturan kişiye 1111 şifresini atamak için yönetici **#13570081111** tuşlamalarını yapmalıdır.

B) YÖNETİCİ ŞİFRESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Yönetici şifre değiştirmek için ***YYYYSSSS#** tuşlamalarını yapmalıdır.

C) KAPI ŞİFRESİ İLE KAPI AÇILMASI

Kapı kilidini açmak için 4 haneli kapı açma şifresi tuşlanmalıdır.

D) KULLANICI ŞİFRESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Kullanıcı şifresini değiştirmek için ***EEEESSSS#** tuşlanmalıdır.

E) YÖNETİCİNİN ŞİFRE SİLMESİ

Yönetici, kullanıcı şifresini silmek için **#YYYYNNN****** tuşlanmalıdır. Örnek : 7. dairenin şifresini silmek için **#1357007****** tuşlanmalıdır.


F) YÖNETİCİNİN BÜTÜN ŞİFRELERİ SİLMESİ

Yönetici, bütün şifreleri silmek için **#YYYY******* tuşlanmalıdır. Yönetici tüm şifreler sildiğinde bu şifreler geri getirilemez ve sadece yönetici şifresi silinmez. Bu nedenle yönetici şifresi unutulmamalıdır.

G) KAPI KİLİDİNİ AÇMA RÖLESİNİN ÇEKİLİ KALMA SÜRESİNİN AYARLANMASI

Kapı kilidini açma rölesinin çekili kalma süresi **#YYYY999990S** tuşlanarak ayarlanır. Burada S rölenin saniye cinsinden çekili kalma süresidir.

ÜRÜNÜN BAĞLANTI ŞEMASI:



DİKKAT: Sistemde kesinlikle **220V/15V** trafo kullanılmalıdır.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 (üç) yıldır.
2. Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.
3. Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, ürüne ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, ürünün satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyumsuzluk halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Ürün arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı - üretici veya ithalatçı; ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Ürünün garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen ürünün;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altıdan fazla arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların üründen yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması ,
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı - üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
6. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ BELGESİ

ÜRETİCİ FİRMANIN

Ünvanı : Netelsan Elektrik ve Elektronik Sistemleri San. ve Tic. AŞ
 Merkez Adresi : ASO 1.Organize Sanayi Bölgesi Karakoyunlu Cd. No:4 Sincan / ANKARA
 Tel : 0312 257 11 63
 Faks : 0312 257 07 50

FİRMA YETKİLİSİNİN

İmza ve Kaşesi

ÜRÜNÜN

Cinsi : Şifreli Kapı Giriş Ünitesi
 Markası : Netelsan
 Modeli : M.U.SKG.00001
 Bandrol ve Seri No :
 Teslimat Tarihi ve Yeri :
 Garanti Süresi : 3 (üç) Yıl
 Azami Tamir Süresi : 20 (yirmi) iş günü

SATICI FİRMANIN

Ünvanı :
 Adresi :
 Tel :
 Faks :
 Fatura Tarih ve No :

TARİH - İMZA - KAŞE