

Сайтын угсралт

		Хэмжээ			Хавсралт	Материал	
Сайтын нэр:		Чингэлтэй эцэс					
Хаяг:		Чингэлтэй дүүрэг 18-р хороо Чингэлтэй эцэс /Мобиком/					
Байршил		47.979611				106.883627°	
Цамхагт пол нэмэх	Байршил	5м цамхагт			Гүйцэтгэгч  /Рүфтопын багтаамжыг харж байгаад байрлуулах. Мобикомын цамхаг дүүрсэн./	Гүйцэтгэгч	
	Хэмжээ[ш]	D50-ын труба, 2м урт					
	Тоо	3ш					
	Холбоос /цамхаг, полыг холбох/	50ын адил талт булан төмөр 50см урттай 3*2ш					
	Будах	Полыг будахдаа орос төмрийн цэнхэр будагаар 3үе будах					
Антенн фидер угсралт						Захиалагч	Захиалагч
	Антенн	чиглэл: [°]	Антенн төрөл	Жампер, кабель [м]			
	сектор A/1		Одоо байгаа антенны чиглэлээр.	50			
	сектор B/2			50			
	сектор G/3			50			
Тоног төхөөрөмж угсралт	Бааз станц	RRU8862 - 3ш			Захиалагч	Захиалагч	
		BPN боард – 1ш					
		CC16 боард - 1ш					
		Combiner -3ш					
		HN[3/4] to 32 jumper cable - 4ш			Гүйцэтгэгч	Гүйцэтгэгч	
		HN [3/4] to 21 jumper cable - 2ш					
	Зай тэжээл төхөөрөмж	- 3*30м- DC кабель КГ [3х1,5мм2] RRU кабель			Захиалагч	Захиалагч	
		- Шулуутгагчийн гаралтын автомат хүрэлцэхгүй тохиолдолд нэмэлтээр RRU-ны 3ш 10А -ийн автоматыг зогсуурт суурилуулах			Гүйцэтгэгч	Гүйцэтгэгч	
Газар-дуулга	Тоног төхөөрөмж [Ohm]	4			Сайтын газардуулгад холбох	Гүйцэтгэгч	

Бусад	Ялгах тэмдэглэгээ, хаягжилт хийх	Төхөөрөмж, Кабель, антенн-д ялгах тэмдэглэгээ, хаягжилт хийх.	Гүйцэтгэгч	
-------	--	--	------------	--

**АНХААРАХ ЗҮЙЛС:**

1. Сайтын гэрээтэй холбоотой асуудлаар Сүлжээ төлөвлөлтийн хэлтсийн гэрээний менежер Батсайхан 98101591 дугаараар холбогдох
2. Тоног төхөөрөмжтэй холбоотой асуудлаар ТАГ-ын ерөнхий инженер Б.Гунгааням 98101201 дугаараар холбогдох.
3. Антенн поле суурилуулалт хийж, антенн чиглүүлэхдээ РБХ дарга Гомбосүрэн 98101412
4. Цахилгааны холболт эхэлж холбохдоо ЗТХ дарга Буянхишиг 98101188-тай ярьж холболт хийх

**1. UMTS Бааз станц, антенны угсралт**

№	Гүйцэтгэхажил	Хэмжээ
1	Бааз станцын ракуг шалнаас дээш 1.6м-т хананд бэхэлж суурилуулах	1ш
2	Бааз станцыг ракуг суурилуулах	1ш
3	Төхөөрөмжийг газардуулгад холбох	1ш
4	Төхөөрөмжийг тэжээлд холбох	1ш
5	Төхөөрөмжийг дамжуулахын төхөөрөмжтэй /RJ45/кабелиар холбох	1ш
6	Сектор антенныг угсарч, полд бэхлэх	3 ш
7	RRU угсарч, полд бэхлэх	3 ш
8	Lighting protection DC box-ыг полд бэхлэх	3 ш
9	Бааз станц болон RRU хооронд тусгай гуурсан хоолойгоор OF кабелийг маш нямбай татах	Хийх
10	Өрөөн доторхи DC box болон гадна DC box хооронд DC кабельтатах	хийх
11	Антенны feeder jumper-ийг холбож хамгаалалтын материалаар технологийн дагуу ороож бэхлэх	3ш
12	Кабель дарагчийг трэй эсвэл ханан дээгүүр тодорхой зайтайгаар бэхэлж, кабелийн эхлэл төгсгөлийн үзүүрүүд дээр тэмдэглэгээ хийх	Хийх
13	Цамхаг дээрхи төхөөрөмжүүдийг газардуулгад холбох	Хийх

**2. Поле хийх**

№	Гүйцэтгэх ажил	Хэмжээ
1	Антенны байрлах D50, L=3m полыг цамхагт гагнаж бэлтгэх	3+1 hop
2	Цамхаг, пол хоёрыг хооронд нь 50ын адил талт 50см урттай булан төмрөөр холбох	

Техникийн даалгавар боловсруулсан:  
БХГ ТТХ инженер

Л.Түмэнбаяр

Хянасан: БХГ ТТХ дарга

Н.Хүрэлтогоо