

Сайтын угсралт

| | | Хэмжээ | | | Хавсралт | Материал |
|-------------------------------|--|--|-----------------|-----------------------|---|-------------|
| Сайтын нэр: | | Сонсголон 013 анги | | | | |
| Хаяг: | | СХД, 013-р анги, Соёлын төв | | | | |
| Байршил | | 47.896191° | | | | 106.783126° |
| Рүүфтоп- тполи гагнах | Поли нэмэх | Поли - 3ш | | | Одоо байгаа антеннуудыг хаахгүйгээр чиглэл барьж хийх. | Гүйцэтгэгч |
| | | D50-ын труба, 3м урт | | | | |
| | | 50-ын адил талт булан төмөр 50см урттай 3*2ш | | | | |
| Будаг хийх | Цагаан өнгөөр | 6м рүүфтоп Гадна кабель трей | | | | |
| Антенн фидер угсралт | LTE | антенн 3ш | | | Агуулахаас | Захиалагч |
| | Антенн | чиглэл: [°] | Антенн төрөл | Жампер, кабель [м] | | |
| | сектор A/1 | 35 | 65Degree | 50 | | |
| | сектор B/2 | 105 | | 50 | | |
| | сектор G/3 | 340 | | 50 | | |
| Тоног төхөөрөмж угсралт | Бааз станц | RRU8862 - 3ш BPN боард – 1ш | | | | Захиалагч |
| | Зай тэжээл | 3*25м- DC кабель[3*1,5мм2] RRU 10м -[1*10мм2] (GND) | | | | |
| Газардуул га | Тоног төхөөрөмж [Ohm] | 4 | | | Сайтын газардуулгад холбох | Гүйцэтгэгч |
| Бусад | Ялгах тэмдэглэгээ, хаягжилт хийх | Төхөөрөмж, Кабель, антенн-д ялгах тэмдэглэгээ, хаягжилт хийх. | | | | |

АНХААРАХ ЗҮЙЛС:

1. Сайтын гэрээтэй холбоотой асуудлаар Сүлжээ төлөвлөлтийн хэлтсийн гэрээний менежер Батсайхан 98101591 дугаараар холбогдох
2. Тоног төхөөрөмжтэй холбоотой асуудлаар ТАГ-ын ерөнхий инженер З.Мэндбаяр 98101098 дугаараар холбогдох.
3. Антенн чиглүүлэхдээ РБХ дарга Гомбосүрэн 98101412 дугаараар холбогдох
4. Цахилгааны холболт эхэлж холбохдоо ЗТХ дарга Буянхишиг 98101188-тай ярьж холболт хийх

1. UMTS Бааз станц, антенны угсралт

| № | Гүйцэтгэхжил | Хэмжээ |
|----|--|--------|
| 1 | Бааз станцын ракуг шалнаас дээш 1.6м-т хананд бэхэлж суурилуулах | - |
| 2 | Бааз станцыг ракуг суурилуулах | - |
| 3 | Төхөөрөмжийг газардуулгад холбох | 1ш |
| 4 | Төхөөрөмжийг тэжээлд холбох | 1ш |
| 5 | Төхөөрөмжийг дамжуулахын төхөөрөмжтэй /RJ45/кабелиар холбох | 1ш |
| 6 | Сектор антенныг угсарч, полд бэхлэх | 3 ш |
| 7 | RRU угсарч, полд бэхлэх | 3 ш |
| 8 | Lighting protection DC box-ыг полд бэхлэх | 3 ш |
| 9 | Бааз станц болон RRU хооронд тусгай гуурсан хоолойгоор OF кабелийг маш нямбай татах | Хийх |
| 10 | Өрөөн доторхи DC box болон гадна DC box хооронд DC кабельтатах | хийх |
| 11 | Антенны feeder jumper-ийг холбож хамгаалалтын материалаар технологийн дагуу ороож бэхлэх | 3ш |
| 12 | Кабель дарагчийг трэй эсвэл ханан дээгүүр тодорхой зайтайгаар бэхэлж, кабелийн эхлэл төгсгөлийн үзүүрүүд дээр тэмдэглэгээ хийх | Хийх |
| 13 | Цамхаг дээрхи төхөөрөмжүүдийг газардуулгад холбох | Хийх |

2. Поле хийх

| № | Гүйцэтгэх ажил | Хэмжээ |
|---|---|--------|
| 1 | Антенны байрлах D50, L=3m полыг цамхагт гагнаж бэлтгэх | 3 |
| 2 | Цамхаг, пол хоёрыг хооронд нь 50ын адил талт 50см урттай булан төмрөөр холбох | |

Техникийн даалгавар боловсруулсан:
БХГ ТТХ инженер

Н.Хүрэлтогоо

Хянасан: БХГ ТТХ дарга

О.Одмаа



Зураг 1. Рүүфтоп зураг