

Push_sw p

P rce que Sw p_push c'est moins n turel

Résumé: Ce projet vous dem nde de trier des données sur une pile, vec un set d'instructions limité, en moins de coups possibles. Pour le réussir, vous devrez m nipuler différents lgorithmes de tri et choisir l (ou les?) solution l plus ppropriée pour un cl ssement optimisé des données.

T ble des m tières

1	Pre mbule	2
II	Introduction	4
III	Objectifs	5
IV	Consignes génér les	6
V V.1	P rtie oblig toire Règles du jeu	7 7
V.2 V.3	Exemple	8 9
VI	P rtie bonus	10
VII	Rendu et peer-év lu tion	12

Ch pitre I Pré mbule

C

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    printf("hello, world\n");
    return 0;
}
```

• SM

```
cseg segment
assume cs:cseg, ds:cseg
org 100h
main proc
jmp debut
mess db 'Hello world!$'
debut:
mov dx, offset mess
mov ah, 9
int 21h
ret
main endp
cseg ends
end main
```

LOLCODE

```
H I
C N H S STDIO?
VISIBLE "HELLO WORLD!"
KTHXBYE
```

PHP

```
<?php
echo "Hello world!";
?>
```

• BrainFuck

• C#

```
using System;
public class HelloWorld {
   public static void Main () {
      Console.WriteLine("Hello world!");
   }
}
```

• HTML5

• Y SL

```
"Hello world!"
print
```

• OCaml

```
let main () =
    print_endline "Hello world !"
let _ = main ()
```

Ch pitre II

Introduction

Le projet Push_swap est un projet d'algo simple et efficace : il faut trier. Vous avez à votre disposition un ensemble d'entiers, deux piles, et un ensemble d'instructions pour manipuler les piles.

Votre but? Ecrire un programme en C nommé push_swap, qui calcule et affiche sur la sortie standard le plus petit programme dans le langage des instructions de Push_swap permettant de trier les entiers passés en paramètre.

Facile?

Et bien on va voir ça...

Ch pitre III Objectifs

Ecrire un algorithme de tri est toujours une étape importante de la vie d'un programmeur débutant car c'est souvent la première rencontre avec la notion de complexité.

Les algorithmes de tri, et leur complexité, font parti des grands classiques des entretients d'embauche. C'est donc l'occasion ou jamais de vous pencher sérieusement sur la question car soyez certains que cela vous sera demandé.

Les objectifs de ce projet sont rigueur, pratique du C et pratique d'algorithmes élémentaire. En particulier, la complexité de ces algorithmes élémentaire.

Trier des valeurs c'est simple. Les trier le plus vite possible, c'est moins simple vu que d'une configuration des entiers à trier à l'autre, c'est plus le même algo de tri qui est le plus efficace...

Ch pitre IV

Consignes génér les

- Ce projet ne sera corrigé que par des humains. Vous êtes donc libres d'organiser et de nommer vos fichiers comme vous le désirez, en respectant néanmoins les contraintes listées ici.
- Votre exécutable doit s'appeller push swap.
- Vous devez rendre un Makefile. Ce Makefile doit compiler le projet, et doit contenir les règles habituelles. Il ne doit recompiler et relinker les programmes qu'en cas de nécessité.
- Si vous êtes malin et que vous utilisez votre biliothèque libft pour ce projet, vous devez en copier les sources et le Makefile associé dans un dossier nommé libft qui devra être à la racine de votre dépôt de rendu. Votre Makefile devra compiler la bibliothèque, en appelant son Makefile, puis compiler votre projet.
- Les variables globales sont interdites.
- Votre projet doit être en C et à la Norme. La norminette fait foi.
- Vous devez gérer les erreurs de façon raisonnée. En aucun cas vos programmes ne doivent quitter de façon inattendue (segmentation fault, bus error, double free, etc...).
- Vos programmes ne doivent pas avoir de fuites mémoire.
- Dans le cadre de votre partie obligatoire, vous avez le droit d'utiliser les fonctions suivantes de la libc :

write
read
malloc
free
exit

• Vous pouvez poser vos questions sur le forum, sur slack, ...

Ch pitre V

P rtie oblig toire

V.1 Règles du jeu

- Le jeu est constitué de 2 piles nommées a et b.
- u départ :
 - a contient un nombre arbitraire d'entiers positifs ou négatifs, sans doublons. b est vide
- Le but du jeu est de trier a dans l'ordre croissant.
- Pour ce faire, on ne dispose que des opérations suivantes :
 - s : swap a intervertit les 2 premiers éléments au sommet de la pile a. Ne fait rien s'il n'y en a qu'un ou aucun.
 - sb : swap b intervertit les 2 premiers éléments au sommet de la pile b. Ne fait rien s'il n'y en a qu'un ou aucun.
 - ss: sa et sb en même temps.
 - p : push a prend le premier élément au sommet de b et le met sur a. Ne fait rien si b est vide.
 - pb : push b prend le premier élément au sommet de a et le met sur b. Ne fait rien si a est vide.
 - r : rotate a décale d'une position vers le haut tous les élements de la pile a.
 Le premier élément devient le dernier.
 - rb : rotate b décale d'une position vers le haut tous les élements de la pile b. Le premier élément devient le dernier.
 - rr: ra et rb en même temps.
 - rr : reverse rotate a décale d'une position vers le bas tous les élements de la pile a. Le dernier élément devient le premier.
 - rrb : reverse rotate b décale d'une position vers le bas tous les élements de la pile b. Le dernier élément devient le premier.
 - rrr: rra et rrb en même temps.

V.2 Exemple

Pour illustration, trions une liste arbitraire pour constater l'effet de quelques instructions.

3.
$$\begin{array}{ccc}
Exec & r & rb : & 8 & 1 \\
equiv. & to & rr
\end{array}$$
a b

4.
$$\begin{array}{c|cccc}
Exec & rr & rrb : & 6 & 3 \\
5 & 2 & 8 & 1 \\
\hline
a & b
\end{array}$$

Cet exemple trie les entiers de ${\tt a}$ en 12 instructions. Pouvez-vous faire mieux ?

- Vous devez écrire un programme nommé push_swap qui prend en paramètre la pile a sous la forme d'une liste d'entiers. Le premier paramètre est au sommet de la pile (attention donc à l'ordre). Si aucun paramètre n'est passé, push_swap termine immédiatement et n'affiche rien.
- Le programme doit afficher le programme composé de la plus petite suite d'instructions possible qui permet de trier la pile a, le plus petit nombre étant au sommet.
- Les instructions doivent être affichées separées par un '\n' et rien d'autre.
- Le but est de trier les entiers avec le moins d'opération possible. En soutenance, nous comparerons le nombre d'instructions que votre programme a calculé avec un nombre d'opération maximum toléré. Si votre programme affiche un programme trop long, ou si bien sûr ce programme ne trie pas la liste, vous n'aurez pas de points pour ce test.
- En cas d'erreur, vous devez afficher Error suivi d'un '\n' sur la sortie d'erreur. Par exemple si certains paramètres ne sont pas des nombres, certains paramètres ne tiennent pas dans un int, ou encore s'il y a des doublons.

```
$>./push_swap 2 1 3 6 5 8

sa
pb
pb
pb
sa
pa
pa
pa
pa
$>./push_swap 0 one 2 3

Error
$>
```

Pendant la soutenance, nous utiliserons votre programme de la manière suivante :

```
$> RG="4 67 3 87 23"; ./push_swap $ RG | wc -1
6
$> RG="4 67 3 87 23"; ./push_swap $ RG | ./checker_OS $ RG
OK
$>
```

Si le programme checker_OS affiche KO, cela signifie que votre programme push_swap calcule un programme qui ne trie pas la liste et qui est donc faux. Ce programe checker_OS est disponible dans les ressources du projet sur l'intranet. Le détail de son fonctionnement est présenté dans la partie bonus de ce document.

Ch pitre VI

P rtie bonus

Les bonus ne seront évalués que si votre partie obligatoire est P RF ITE. Par P R-F ITE, on entend bien évidemment qu'elle est entièrement réalisée, et qu'il n'est pas possible de mettre son comportement en défaut, même en cas d'erreur aussi vicieuse soitelle, de mauvaise utilisation, etc. Concrètement, cela signifie que si votre partie obligatoire n'obtient pas TOUS les points à la notation, vos bonus seront intégralement IGNORÉS.

Le projet Push_swap se prête peu à la création de bonus de par sa simplicité. Cependant, que diriez-vous de créer votre propre checker?

Le programme "checker":

- Vous devez écrire un programme nommé checker qui prend en paramètre la pile a sous la forme d'une liste d'entiers. Le premier paramètre est au sommet de la pile (attention donc à l'ordre).
- checker doit ensuite attendre de lire des instructions sur l'entrée standard, chaque instruction suivie par un '\n'. Une fois toutes les instructions lues, le checker va exécuter ces instructions sur la pile d'entiers passée en paramètres.
- Si après exécution la pile a est bien triée et la pile b est vide, alors checker doit afficher "OK" suivi par un '\n' sur la sortie standard. Dans tous les autres cas, checker doit afficher "KO" suivi par un '\n' sur la sortie standard.
- En cas d'erreur, vous devez afficher Error suivi d'un '\n' sur la sortie d'erreur. Par exemple si certains paramètres ne sont pas des nombres, certains paramètres ne tiennent pas dans un int, s'il y a des doublons, ou bien sûr si une instruction n'existe pas ou est mal formatée.



Grâce u progr mme checker, vous llez pouvoir vérifier que le code que vous llez générer vec le progr mme push_sw p trie bien l pile p ssée en p r mètre.

>./checker 3 2 1 0

nh

```
Push\_swap
```

Parce que Swap_push c'est moins naturel

```
sa
rra
pa
OK
$>./checker 3 2 1 0
sa
rra
pb
KO
$>./checker 3 2 one 0
Error
$>
```

Ch pitre VII Rendu et peer-év lu tion

Rendez-votre travail sur votre dépôt GiT comme d'habitude. Seul le travail présent sur votre dépot sera évalué.

Bon courage à tous!