

EECS 16B CSM

Bryan Ngo

UC Berkeley

2021-10-25

Logistics

EECS 16B
CSM

Bryan Ngo

- CSM feedback form hopefully filled out

Controllability

EECS 16B
CSM

Bryan Ngo

$$\mathbf{x}[t+1] = \mathbf{A}\mathbf{x}[t] + \mathbf{B}\mathbf{u}[t] \quad (1)$$

$$\mathbf{x}[1] = \mathbf{A}\mathbf{x}[0] + \mathbf{B}\mathbf{u}[0] \quad (2)$$

$$\mathbf{x}[2] = \mathbf{A}^2\mathbf{x}[0] + \mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{u}[0] + \mathbf{B}\mathbf{u}[1] \quad (3)$$

$$\mathbf{x}[t] = \mathbf{A}^t\mathbf{x}[0] + \sum_{i=0}^{t-1} \mathbf{A}^{t-i}\mathbf{B}\mathbf{u}[i] \quad (4)$$

$$\mathbf{x}[t] - \mathbf{A}^t\mathbf{x}[0] = \begin{bmatrix} \mathbf{B} & \mathbf{A}\mathbf{B} & \cdots & \mathbf{A}^{t-1}\mathbf{B} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{u}[t-1] \\ \mathbf{u}[t-2] \\ \vdots \\ \mathbf{u}[0] \end{bmatrix} \quad (5)$$

$$\Rightarrow \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} \mathbf{B} & \mathbf{A}\mathbf{B} & \cdots & \mathbf{A}^{t-1}\mathbf{B} \end{bmatrix} \right\} = \mathbb{R}^n \quad (6)$$

Gram-Schmidt

EECS 16B
CSM

Bryan Ngo

$$\mathbf{p}_i = \mathbf{v}_i - \sum_{j \neq i} ([\mathbf{v}_i]^\top \mathbf{w}_j) \mathbf{w}_j \quad (7)$$

$$\mathbf{w}_i = \frac{\mathbf{p}_i}{\|\mathbf{p}_i\|} \quad (8)$$

- Turn basis vector set V into orthonormal basis W
- Steps
 - 1 Subtract all $\text{proj}_{\mathbf{v}_i}(\mathbf{v}_n)$ for $i \neq n$
 - 2 Normalize result
 - 3 repeat for all vectors
- systematically removing the parallel component of every other vector
- cool GIF of GS