LABORATUVAR 5 · FGI THERMO 80 · Seksiyonel Kapı

SBOM / CVE / Patch

Çıktı: Vulnerability Decision

Ad Soyad Begüm Kaya | Grup Gece B | Tarih 06.11.2026

Kavram: SBOM = yazılım malzeme listesi · **CVE** = açığın kayıt no'su · **CVSS** = ciddiyet (0–10). Bir CVE sizi etkiler mi? Üç şart: **bileşen var**, **sürüm etkileniyor**, açık **ulaşılabilir**.

Verilen zafiyet kaydı

Bileşen	Thermo 80 Component X (T100 kumanda panosu firmware kütüphanesi)
Sürüm	2.4
CVE	CVE-XXXX-XXXX
Önem	Critical (CVSS 9.8)
Yama	Mevcut — firmware güncellemesi, servis teknisyeni tarafından yerinde yüklenir

Not: Kayıt eğitim senaryosudur. FGI teknik veri sayfasında SBOM veya firmware sürümü yer almıyor — bu da bir bulgudur.

Görev — karar akışı

1. Bu CVE sizi gerçekten etkiliyor mu? (üç şartı kontrol edin)

   Bileşen var mı: FGI belgesi panonun yazılım bileşenlerini (SBOM) vermiyor; üreticiden SBOM istenir. Sürüm etkileniyor mu: panonun sürümü servis menüsünden veya etiketinden okunur; 2.4 ise etkileniyor. Ulaşılabilir mi: kapı ağa bağlı değil, ama panoya kumanda alıcısı ve saha girişleri bağlı. Doğrulanana kadar "etkileniyor" kabul edilir.

2. Kapıyı / yükleme alanını hemen durdurur musunuz? Neden / neden değil?

   Hayır, kapı tamamen durdurulmaz — yükleme alanı ve lojistik durur. Bunun yerine risk hemen düşürülür: kablosuz kumanda girişi devre dışı bırakılır, kapı buton ve deadman (basılı tut) modunda kullanılır, fotoselin çalıştığı test edilir.

3. Yamayı doğrudan mı uygularsınız, önce test mi? Nerede test?

   Önce test. Aynı T100 panoya sahip tek bir kapıda veya üreticinin test ünitesinde, mesai dışında, FGI servis teknisyeniyle denenir. Sorun çıkmazsa diğer kapılara sırayla uygulanır; eski sürüme dönüş planı hazır tutulur.

4. Bu yama bir safety validation etkiliyor mu? Nasıl anlarsınız?

   Etkileyebilir, çünkü fotosel ve halat gevşeme girişi aynı T100 firmware'inde işleniyor. Anlamak için: üreticinin sürüm notu emniyet fonksiyonlarının değişip değişmediğini söylemeli. Yamadan sonra fotosel durdurma/geri açma ve halat gevşeme testi tekrarlanır, kapanma kuvveti EN 12453'e göre yeniden ölçülür.

5. Yama mümkün değilse compensating control (telafi edici önlem) ne olur?

   Kablosuz alıcı sökülüp yerine kablolu buton veya kart okuyucu konur; kapı deadman moduna alınır; pano kilitli kutuya alınır; öncü fotosel ve ikaz lambası eklenir; kapı ağa bağlanmaz; fotosel testi sıklaştırılır. Yama gelene kadar bu önlemler kayıt altında tutulur.

Bu föyün çıktısı **Vulnerability Decision** → Evidence Pack **EP 09 · 10 · 11** başlığına oturur.