LABORATUVAR 6 · FGI THERMO 80 · Seksiyonel Kapı

# CRA Incident Simulation

Çıktı: Incident Workflow

Ad Soyad Begüm Kaya | Grup Gece B | Tarih 06.11.2026

**Senaryo:** Saat **10:15**. Güvenlik kamerasında, yükleme kapısının **gece 03:00'te mesai dışında birkaç kez açılıp kapandığı** görüldü. Vardiyada kimse kumanda kullanmadığını söylüyor; kumandalardan biri iki haftadır kayıp. Panodaki çalışma modu değişmiş görünüyor; **fotoselin çalıştığı henüz doğrulanmadı**. Kapı forklift trafiğiyle çalışmaya devam ediyor. Vardiya sorumlusu sizsiniz.

**Kavram:** Bir olayda en değerli iki şey **zaman** ve **kanıttır**. CRA'nın 24s / 72s / 14 gün yükümlülükleri, iyi bir müdahale akışının doğal kilometre taşlarıdır — ezber değil.

## Görev — zaman çizgisini doldurun

1. **10:15 — ilk 15 dk:** Kimi ararsınız? İlk üç eyleminiz?

   Ara: tesis/depo müdürü, İSG uzmanı, bakım ekibi ve FGI servisi, bilgi güvenliği sorumlusu. İlk üç eylem: (1) kapıyı otomatik kapanmadan çıkarıp deadman/elle kullanıma al, kapı altını boşalt, trafik lambasını kırmızıya al; (2) panonun ekranını, çalışma modunu ve ayarlarını resetlemeden fotoğrafla; (3) kumanda kullanımını durdur, saatleri not ederek olay kaydını başlat.

2. **İlk 2 saat:** Fotosel güvende mi — nasıl doğrularsınız? Hangi kanıt korunur? Hangi kumanda iptal edilir?

   Emniyet: fotosel test edilir — kapı kapanırken ışın kesilince durup geri açılmalı; halat ve yay emniyetleri gözle kontrol edilir. Kanıt: pano ayarlarının fotoğrafları, 03:00 kamera kaydı, kumanda envanteri, kart/vardiya kayıtları. Kapının kendi kaydı olmadığı not edilir. İptal: kayıp kumanda ve tüm kumandalar alıcıdan silinir, yenileri kişiye kayıtlı eşleştirilir.

3. **24 saat — CRA erken uyarı:** Hangi bilgi hazır olmalı?

   CRA bildirim yükümlülüğü üreticidedir (FGI); kullanıcı olarak FGI'ye hemen bildiririz. Hazır olmalı: ne oldu (mesai dışı yetkisiz hareket, mod değişikliği), etkilenen ürün (Thermo 80, T100 pano, firmware sürümü), istismar şüphesi, emniyete etkisi (fotosel doğrulandı mı), başka kapıların etkilenip etkilenmediği.

4. **72 saat — CRA bildirim:** Kök neden, etki, önlem — kim ne yapıyor?

   Kök neden: kayıp kumanda mı, panoya fiziksel erişim mi, firmware açığı mı? Etki: kaç kapı, ne kadar süre, fiziksel zarar var mı. Önlem: kumandalar iptal, pano kilidi, değişken kodlu kumanda. Kim: tesis müdürü koordinasyon, bakım + FGI teknik inceleme, İSG emniyet doğrulaması, bilgi güvenliği kanıt ve bildirim; FGI resmî CRA bildirimini yapar.

5. **14 gün — son rapor:** Hangi loglar/kayıtlar korunmuş olmalı?

   Kamera kayıtları, pano ayarlarının olay anı ve sonrası fotoğrafları, kumanda envanteri ve eşleştirme listesi, kart/vardiya listeleri, servis raporları (panoyu kim, ne zaman açtı), fotosel test kayıtları, yazışmalar ve zaman çizelgesi. Ders: kapının açma-kapama ve ayar kaydı olmadığı için kanıt dış kaynaklardan toplanıyor (Lab 4 hedefi).

**En sık hata:** "Resetleyip devam edelim" — panoyu fabrika ayarına döndürmek değişmiş ayarları, yani kanıtı siler. Önce emniyet, hemen sonra kanıt.

Bu föyün çıktısı **Incident Workflow** → Evidence Pack **EP 13 Incident Response** başlığına oturur.