

AION 4-20 mA Adapter - Telemetrie-Ressourcen

Telemetrie-Ressourcen - Gruppe 0x02

Schlüssel	ID	Typ	Werkseinstellung	Min	Max	Einheit	Beschreibung
val1	0	float	0,0	-100000,0	100000,0	mA	Rohstrom von Kanal 1
val2	1	float	0,0	-100000,0	100000,0	mA	Rohstrom von Kanal 2
alarm	2	integer	0	0	255	Bitfeld	Kanalspezifische Alarm-Bitmaske
status	3	integer	0	0	255	Bitfeld	Gepackte kanalspezifische Statuscodes
id	4	integer	0	0	65535	raw	Kopie der konfigurierten id; der LPWAN-Payload überträgt aktuell das Low Byte
upper1	5	float	10,0	-100000,0	100000,0	Engineering-Wert	Kopie des oberen Grenzwerts von Kanal 1
upper2	6	float	10,0	-100000,0	100000,0	Engineering-Wert	Kopie des oberen Grenzwerts von Kanal 2
temperature	1	integer	0	-100	100	degC	Interne Temperatur
lower1	7	float	0,0	-100000,0	100000,0	Engineering-Wert	Kopie des unteren Grenzwerts von Kanal 1
lower2	8	float	0,0	-100000,0	100000,0	Engineering-Wert	Kopie des unteren Grenzwerts von Kanal 2

Alarm-Bitmaske in alarm

Bit	Maske	Bedeutung
0	0x01	Skalierter Wert von Kanal 1 ist im Alarm
1	0x02	Skalierter Wert von Kanal 2 ist im Alarm
2..7	0xFC	Reserviert / derzeit ungenutzt

Status-Bitmaske in status

Bits	Bedeutung
0..2	Statuscode Kanal 1
3..5	Statuscode Kanal 2
6..7	Reserviert / derzeit ungenutzt

Kanalstatuscodes

Wert	Name	Bedeutung
0	ok	Gültiger Schleifenstrom
1	not_connected	Kanalstrom unterhalb der Verbindungsschwelle; ungenutzte Kanäle können getrennt bleiben
2	faulty	Unterbereich / Sensorfehler
3	overcurrent	Überbereich / Kurzschlussbedingung
4	hw_fault	ADC-Lesefehler

Stromklassifikation in der Firmware

Rohstrom	Status
< 0,5 mA	not_connected
0,5..3,8 mA	faulty
> 3,8 mA und < 20,5 mA	ok
>= 20,5 mA	overcurrent