

EOS Radarsensor - LPWAN Binärpayload

Payload-Übersicht

Eigenschaft	Wert
Payload-Typ	LPWAN-Binärpayload für Telemetriedaten
Gesamtgröße	24 Byte
Byte-Reihenfolge	Big-Endian für mehrbyteige Werte
Compile-Bedingung	Encoder wird verwendet, wenn CONFIG_SENTOS_HAS_NRF_CLOUD_SERVICE deaktiviert ist
Struktur	3-Byte Sentigram-Telemetrie-Header gefolgt von EOS-Telemetriefeldern

LPWAN Binärpayload - 24 Byte

Byte-Offset	Größe	Feld	Typ	Kodierung / Skalierung	Beschreibung
0	1	variant_msb	uint8	High Byte von EOS_VARIANT_CODE()	Modul-Basis und Major-Version-Bits
1	1	variant_lsb	uint8	Low Byte von EOS_VARIANT_CODE()	Minor-Version und Subtype-Bits
2	1	uplink_counter	uint8	Wird pro kodierter LPWAN-Telemetrie-Nachricht inkrementiert	Uplink-Zähler
3	1	alarm	uint8	Rohes is_alarm-Bitfeld	Alarmflags
4	1	internal_temperature	uint8	Rohwert = degC + 128; dekodierter Wert = raw - 128	Interne Temperatur
5	1	battery	uint8	Prozent	Batteriekapazität
6..7	2	battery_voltage	uint16	Millivolt; dekodierter Wert = raw / 1000	Batteriespannung
8	1	radar_status	uint8	0 oder 1	Status der Radarerfassung
9	1	radar_peaks	uint8	Anzahl	Erkannte Radar-Peaks
10..11	2	radar_rd_1	uint16	Millimeter; dekodierter Wert = raw / 1000	Distanz Radar-Peak 1
12..13	2	radar_ra_1	int16	Zweierkomplement	Radar-Peak 1 RCS / Amplitude
14..15	2	radar_rd_2	uint16	Millimeter; dekodierter Wert = raw / 1000	Distanz Radar-Peak 2
16..17	2	radar_ra_2	int16	Zweierkomplement	Radar-Peak 2 RCS / Amplitude
18..19	2	radar_rd_3	uint16	Millimeter; dekodierter Wert = raw / 1000	Distanz Radar-Peak 3
20..21	2	radar_ra_3	int16	Zweierkomplement	Radar-Peak 3 RCS / Amplitude
22	1	orientation	uint8	Enum	Orientierung
23	1	tilt_angle	uint8	Grad	Neigungswinkel