N
W
E
S

PS
3I44A , 1TA-2p , ETRNMP-1 , 5S1L , PROTETOR PASSARO , ESTRIBO , 1X 1H , ATcerca2.4-Arame : ET_1TNUAPAA , BC_10

P1 | 1I39AA , 1TA-2p2 , 4S1L
+ ETRNMP-1
+ 1I39AA , Nd/v -1P , PROTETOR PASSARO , C1402B(05-50-70 ; ET_5EC-PAA
+ DESLOCAR TR PARA P5.
+ ESTRUTURA

(1/ 3) 7,5BOF , 7,62/8R
+ 3S02(S02)
+ 1I39AA , 1TA-2p (MOA50)
+ TMR 10%

P2
9I44A , 5S1L
+ 7I44A , Nd/v -1P , 4S1L , IF - ET_5EC-PAA , PROTETOR PASSARO , ESTRIBO , C1402B(05-50-70 ; ATcerca2.4-Arame , BC_10
+ 1I39AA , 1TA-2p , 4S1L
+ ANGULO_1°
+ N1 SEM CONEXÃO
+ RECLASSIFICAR POSTE
+ ABRIR CIRCUITO DE REDE BT.

KEVF (VF-2)
TMR 10% E RECONDUTORAMENTO DE VÃO DE BT PARA A
SE PEF PARA NÃO SER NECESSÁRIO SUBSTITUIR O PT.

P3 | 1I39AA , 4S1L
+ 1I39AA , Nd/v -1P , 4S1L , PROTETOR PASSARO , Operar Chaves
+ 1I39AA , 1TA-2p , 4S1L
+ ANGULO_2°
+ P/ 5I ESTRIBOS
+ N1 SEM CONEXÃO
+ N2 SEM CONEXÃO
+ RECLASSIFICAR POSTE

P4 | 9I44A , 4S1L
+ 1I39AA , Nd/v -1P , 4S1L , PROTETOR PASSARO
+ 1I39AA , 1TA-2p , 4S1L
+ ANGULO_2°
+ P/ 5I ESTRIBOS
+ RENSTALAR TEL
+ RECLASSIFICAR POSTE

+ 287 metros
+ 3S04

P5 | CS1Va
+ 1I39AA , 4S1L
+ 1I39AA , 1TA-2p , 5S1L , PROTETOR PASSARO , ESTRIBO
+ ANGULO_2°
+ P/ 5I ESTRIBOS
+ RENSTALAR IP E TEL
+ RECLASSIFICAR POSTE

Eco de nota: CONEXÃO DE GD
ESTRUTURA EXISTENTE 649041
Equipamento que designa MT: TC 1206403
Equipamento que designa BT: MEDIDOR DA CASA
Telefone: 55-54541100
Endereço: EST DAS ANDORINHAS 1300 - FLORES DA CUNHA
Medidor Referência : 30910560

P6 | CS1Va
9I44A , 5S1L
+ 1I39AA , Nd/v -1 , ETRNUMSpA-1 , 5S1L , ESTRIBO , 1X 2H , ATcerca2.4-Arame : TNT39_1S380v , ET_1TNUAPAA , BC_10
+ 1I39AA , 1TA-2p , 4S1L
+ INSTALAR N° OPERATIVO 1292689
+ RESTALAR N° OPERATIVO 1292689

V2-6) 3S02(S02) 66.50m
+ 3S04

V6-7) 3S02(S02) 58.78m
+ 3S04

V7-8) 3S02(S02) 76.81m
+ 3S04

V8-3) 3S02(S02) 70.73m
+ 3S04

3S02(S02)

84°

3S02(S02)

3S02(S02)

3S02(S02)

CPFL 45.00 KVA
13.8-380

36 METROS

PARREIRAL

PARREIRAL

1292689 30.00 kVA
13.8-380

YAP 1
TR REF_649041

SOLICITANTE

1277359 30.00 KVA
13.8-380

772263 45.00 KVA

PLANO DE EXECUÇÃO					
EXECUTAR AS ATIVIDADES RESPEITANDO AS NORMAS DE SEGURANÇA.					
Abrir Chaves do Religador ("NF") 1006403 **Deslocar Transformador (649041)** do P1 para P5. Derivar rede primária convencional e **Instalar Trasnformador (1292689)** em P3. Recondutorar rede BT em V1-2 com TMR e abrir circuito secundário no P2. Instalar aterramento de cerca conforme croqui.					
Ação	**Equipamento**	**Número**	**Clientes**	**Duração**	**CHI**
Abrir	Religador	1006403	146	5	730
Linha Viva?		**Não**	**CHI TOTAL**		730

◯ Poste novo a ser instalado (quando indicado em planta)

FeedBack Para Fábrica de Projetos

ATENÇÃO E SEGURANÇA

CAMINHAM JUNTAS

Planeje
Use
Teste
Sinalize
Aterre

Renan Ramirez Moyses
Renan Ramirez Moyses
Gerência de Processos de Obras e Manuntenção | DROP
Técnico de Análise e Projetos
CFT: 041.013.340-05

CPFL ENERGIA

Gerência de Serviços de Rede: SERRA

Município: Nova Pádua

Cliente: MOIZES BONFIGLIO MENEGOLLA

Obra: CONEXÃO MICROGERADOR DISTRIBUIDA

Endereço: EST DAS ANDORINHAS 1300 95270-000 FLORES DA CUNHA BR RS

Responsável Técnico:
Eng. Ederson Paulo Vogel
CREA: RS135794 ART: 10911826

Escala: 1:850	Data: 27/10/2025	Nota: 300001091508
Classe de isolação: 15kV	AL: FCU14	Folha 1
Projetista: Renan R. Moyses	Projeto: 000007909723	Levantador: Alessandro Severo