

# SAC 1001

## Controlador Autónomo para una puerta



- Operación autónoma
- Controla 1 puerta
- Programación por Teclado
- Hasta 1000 Usuarios
- Interconexión con Sistemas de Detección de Incendio, Alarmas, etc.
- No requiere Software

Diseñado para pequeñas aplicaciones de Control de Acceso donde es imprescindible la autonomía del sistema.

**Capacidad:**  
Puertas a controlar: 1  
Entradas para lector: 1  
Entradas para pulsador de salida: 2  
Salidas para cerrojo/magnético: 1  
Salida para Campanilla Externa: 1  
Admite 2 tipos de ingreso:

**Leds indicadores:**

**Alimentación:**  
Consumo de corriente: Stand by: 100 mA / En uso: 190 mA  
Manejo de Carga de Relay: 10A/120VAC - 7A/240VAC  
Rango de temperatura para operar: -10 / +60°C  
Rango de Humedad en el ambiente de trabajo: 10 / 95%  
Peso: 0,15 Kg  
Dimensiones: 87 x 105 x 35mm

hasta 1000 usuarios  
1  
Lector Incorporado  
1  
2  
1  
Tarjeta de proximidad  
Tarjeta de proximidad + Contraseña  
Pulsador manual  
Encendido (Rojo)  
Apertura (Verde)  
12 VDC  
Stand by: 100 mA / En uso: 190 mA  
10A/120VAC - 7A/240VAC  
-10 / +60°C  
10 / 95%  
0,15 Kg  
87 x 105 x 35mm

**Accesorios (no incluidos):**

- SAC 4100, Tarjeta de Proximidad EM.
- SAC 4102, Keytag de Proximidad EM.
- SAC 100, Chapa Eléctrica / Cerrojo.
- SAC 600, Chapa Electromagnética 600 lbs / Cerrojo Electromagnético 600 lbs.
- SAC 1200, Chapa Electromagnética 1200 lbs / Cerrojo Electromagnético 1200 lbs.
- SPS 1250, Fuente de alimentación 12 VDC / 500 mA.
- TSP 122, Timbre (Campanilla externa).

