

Make	Part Number	Max Power (W)	Stall Torque (oz-in)	Free Speed (rpm)	Free Current (A)	Stall Current (A)	Notes
AndyMark	am-0912	179	61	16000	1.2	64	
AndyMark	am-0915	45	1209	198	0.6	22	motor with PG27 gearbox
AndyMark	am-0914	45	3187	75	0.6	22	motor with PG71 gearbox
AndyMark	am-2193	33	6336	28	0.6	22	motor with PG188 gearbox
AndyMark	am-2235	30	1600	100	1.0	24	snow blower motor
BaneBots	M3-RS390-12	43	19	12180	0.3	15	
BaneBots	M3-RS395-12	48	17	15500	0.5	15	
BaneBots	M5-RS540-12	123	39	16800	1.0	42	
BaneBots	M5-RS545-12	74	24	16800	0.9	21	
BaneBots	M5-RS550-12 M5-RS550-12-B	254	71	19300	1.4	85	
BaneBots	M5-RS555-12	42	29	7750	0.4	15	
BaneBots	M7-RS775-12	83	61	7300	1.1	30	
BaneBots	M7-RS775-18	273	113	13000	1.8	87	
CIM	FR801-001	337	343	5310	2.7	133	
Denso	262100-3030 (Right)	23	1501	84	1.8	19	
Denso	262100-3040 (Left)	23	1501	84	1.8	21	
Denso	AE235100-0160	18	18	5300	1.0	7	Pinion: 12 tooth, 20°PA, 0.75 module
VEX	276-2177 (high speed)	4	134	160	0.2	4	At 7.2 Volts
VEX	276-2177 (standard)	4	215	100	0.2	4	At 7.2 Volts
VEX	217-3351	149	57	14000	1.8	41	
VEX	217-3371	229	198	6200	1.8	86	