

exp-fips203-mlkem-kem-decaps-k4

FIPS 203 Alg.21 ML-KEM-1024 KEM Decaps 实现方案 (k=4)

ascendc 工程 (预研)

2026-07-20 (T19i 修订: SIM 3 launch)

摘要

本文档描述 预研用例 examples/incubating/exp-fips203-mlkem-kem-decaps-k4/: 在 Atlas A2 / Ascend910B4 上以 AscendC 实现 FIPS 203 Algorithm 21 ML-KEM.Decaps() (参数集 ml_kem_1024, $K = 4$), 经 Alg.18 Decaps_internal 串联 Alg.15 K-PKE.Decrypt 与 Alg.14 K-PKE.Encrypt, 并在设备侧完成 $G(m' || h)$ 、密文比对与 FO 选路后写出共享秘密 K 。

本轮修订 (强制; 仅规格): 按 pass-fix T19i 将生产 SIM 自过渡 4 launch 锁定为 3 launch (FO 并入 118_119 尾)。本轮只改本 customspec (.tex/.pdf); **禁止** 在用户确认本修订并明确「可以写代码」/【迭代】之前改本目录 kernel/Host/CMake。

实现基线 (只读行为契约; 禁止把探针当编译依赖): ascendc-tests/pass-fix-f203-mlkem-decaps-device-k4/ (T19i PASS: CPU+SIM; K max=0; SIM 3 launch; D 287037+E 763886; 单库 + 默认 decaps_1session; E3 REJECT CPU+SIM PASS)。Phase-D 行为对齐 examples/stable/stable-fips203-mlkem-pke-decrypt-k4/; Phase-E 行为对齐 examples/stable/stable-fips203-mlkem-pke-encrypt-k4/ 及 Encaps 的「G 并入 prep」范式。写法对齐 exp-fips203-mlkem-kem-encaps-k4-实现方案-customspec.tex、pass-fix-f203-mlkem-decaps-device-k4/INTEGRATION_PLAN.md、docs/notes/F203-KEM-Alg21-Decaps设备全链与SIM单session技术总结.md。

生产 I/O (强制; Alg.18 工程形态):

- **输入:** input/dk_kem.bin (3168 B) + input/c.bin (1568 B) + Decrypt/Encrypt 静态 LUT (与消息无关)。
- **输出:** 仅 K.bin (32 B)。
- m' 、 K' 、 r' (coins)、 c' 、 h 、 z 等仅 device UB/workspace; **禁止** Host 预填 r' ; **禁止** 将 $m'/K'/r'/c'/h/z$ 等中间态作为交付契约落盘 (调试 dump 须标非默认)。

设备 Launch (强制; 与 pass-fix T19i 同拓扑): SIM 恰好 3 次 (f203_decrypt_device_fused $\rightarrow$ f203_kem_dec_phase_e_prep $\rightarrow$ f203_encrypt_118_119 (内联 pack $\rightarrow c'$ 后同核 KemDecFo $\rightarrow K$)); CPU tikicpu 6 次 (Decrypt fused $\times 1$ + Phase-E: prep / ntt_y / at_jp / intt_e1 / pack_fo) —— **不变**。禁止再注册/launch 独立 f203_kem_dec_fo_only 作生产路径 (过渡核已收回; 对照若保留须标非默认且非默认 run.sh)。禁止 Host memcmp/SHA3 冒充生产 FO; 禁止为 G 再开与 Encrypt 无关的独立产品化 launch。隔离: FO 内联仅改本目录 vendored compute//kem/; 禁止回写共享 stable-fips203-mlkem-pke-encrypt-k4/compute/ (避免误伤 Encaps)。

自包含原则 (incubating 强制; 与 device 探针 CMake 策略不同): AscendC / Host 源码全部 vendored 于本目录 (须同时 vendor Decrypt + Encrypt 可达树); 唯一允许的外部代码依赖: library/shared/。禁止编译期长期 #include ascendc-tests/、其它 examples/、

frozen/；写码阶段从 stable Decrypt/Encrypt 一次性复制后切断外链 (I/O / launch / SIM 单库语义与 device 探针一致；探针 STABLE*_ROOT 仅为测试便利)。

目录

1 工程约束 (自包含)	3
1.1 允许的外部依赖	3
1.2 禁止的外部依赖与不安全路径	3
1.3 相对 device 探针的落点差异	3
1.4 唯一交付路径 (默认即全量)	4
1.5 目录布局 (计划；写码阶段落地)	4
2 数学语义 (Alg.21 → Alg.18 → Alg.15/14)	5
2.1 参数集	5
2.2 Algorithm 21 (对外) 与 Alg.18 (设备 I/O)	5
2.3 相对 PKE Decrypt / Encaps 的增量	6
2.4 liboqs 对拍口径	6
2.5 Alg.15 / Alg.14 主体	6
3 编排与 Launch	6
3.1 SIM (生产路径；锁定 3 launch)	6
3.2 CPU (tikicpu 分叉；锁定 6 launch)	7
3.3 SIM 单库与同名头隔离 (强制)	7
3.4 相对 correctness (vendor G4+G5)	7
4 AI Core 规模	7
5 GM 布局与头段 / FO 同步	8
5.1 KemDecPhaseEHead (仅 block0)	8
5.2 KemDecFo (设备 FO；落点锁定)	8
5.3 双 AIV 与头段次序 (强制)	9
6 踩坑与强制条款 (换 Agent 必读)	9
7 全量 API 清单 (查阅 CANN 9.0.0)	10
7.1 设备哈希 (非 CANN 矢量 API；工程共享库)	11
7.2 评估过但未采用	11
8 数学步骤 → API 覆盖率	12
9 验证	12
9.1 Golden 角色	12
9.2 生产验收 (默认；写码完成后)	12
9.3 Gate 建议 (写码阶段，非本规格交付物)	13

目录	3
10 性能 (SIM 910B4 参考)	13
11 写码衔接 (本规格确认后)	13

1 工程约束（自包含）

1.1 允许的外部依赖

路径	用途
library/shared/shake_x of_kernel/	Prep SampleNTT / PRF (Phase-E)
library/shared/keccak_ f1600_kernel/	Keccak-f[1600]: Phase-E 头 Sha3OneShot (SHA3-512: $G(m' h)$); FO 尾 Shake256OneShot ($J(z c)$)
library/shared/f203_un ified_round/	Encrypt Compress / Decrypt Decompress 统一整 数向量 (随 vendor)
library/shared/	公共头 (shake_general.h、 fips203_device_sha3.hpp 等)
CANN / tikicpulib	工具链与仿真 (非业务源码)

1.2 禁止的外部依赖与不安全路径

- 运行时 / 编译期依赖 ascendc-tests/ (含 pass-fix-f203-alg21-kem-decaps-device-k4 /、correctness)、frozen/、其它 examples/*/ (一次性 vendor 除外)。
- 子进程调用 stable / 探针 run.sh 再拼 Decaps。
- Host tiny_sha3 / liboqs 参与生产路径的 G/J/密文比对选 K (KAT / golden 脚本除外)。
- 从 ascendc-tests/frozen/ 或 correctness vendor/ (G4/G5) 抄实现 / vendor_sync。
- Host 预填 r' ; 将 $m'/c'/K'$ 落盘为交付物; Host FO 写 K.bin。

1.3 相对 device 探针的落点差异

项	device 探针	本 exp (锁定)
Decrypt / Encrypt 源码	CMake STABLE_*_ROOT; SIM 用 prepare_dec_shim.sh 合 库	本目录 vendored Decrypt+Encrypt; 冲突同 名头在 vendor 时改名 (如 dec_*) 或等价隔离
KEM 增量	kem/ (G / FO)	同语义; vendored 于 kem/
Launch / I/O / GM SIM session	SIM 3 / CPU 6; 仅 K 默认 decaps_1session	同契约 同 ; 对照 decaps_2session 标非默 认

SIM tick 参考

D287037+E763886
(T19i)

写码目标同量级

1.4 唯一交付路径（默认即全量）

组件	锁定配置
Phase-D	f203_decrypt_device_fused: 自 dk_kem 指针切 $dk_{PKE}/c \rightarrow m'$ (行 1-5 并入 Decrypt 入口; 不另开 launch)
Phase-E 头	Launch prep 前段: KemDecPhaseEHead (仅 block0): $m'_{GM} h \rightarrow G \rightarrow K' r'$
Prep $\hat{A}$ / CBD	与 stable Encrypt: F203_AHAT16_BLOCK_DIM=2; 双 AIV 分片 SampleNTT; $PRF(r', \cdot) + CBD_{\eta=2}$
Compute+pack+FO	本目录 vendored 118_119: SIM 内联 pack 写出 c' 后同核 $KemDecFo \rightarrow K$; NTT S1-S3 禁 Gather
FO	设备: $c \stackrel{?}{=} c'$ 则 $K \leftarrow K'$, 否则 $K \leftarrow J(z c)$; SIM : 并入 118_119 pack 尾 (SyncAll 后 AIV0); CPU : pack_fo
Host	SIM 3 / CPU 6; $dk_kem+c+LUT \rightarrow$ 仅 K
宏默认	与 Decrypt/Encrypt 生产全量一致; 禁止关 pack / 关向量路径作默认验收

禁止将「Host 注入 r' 」「Host FO」「关 ByteEncode」「分段只验 Phase-E」等作为默认 run.sh 验收; 调试对照 (如 KEM_DECAPS_PHASEE_ONLY=1、KEM_DECAPS_REJECT=1、decaps_2session) 须显式覆盖 env, 并在头注释标「非默认」。

1.5 目录布局（计划; 写码阶段落地）

```
exp-fips203-mlkem-kem-decaps-k4/
  exp-fips203-mlkem-kem-decaps-k4-实现方案-customspec.tex/.pdf
  main_kem_decaps.cpp           # Host: SIM 3 / CPU 6; D2H 仅 K
  f203_kem_dec_layout.h         # I/O 常量 (3168/1568/32)
  kem/
    f203_kem_dec_phase_e_init.hpp # KemDecPhaseEHead (G)
    f203_kem_dec_fo.hpp           # KemDecFo (比对 + J)
    f203_kem_dec_phase_e_prep_entry.cpp
    f203_kem_dec_pack_fo_entry.cpp # CPU pack_fo (SIM 不 launch fo_only)
    f203_encrypt_118_119_kernel.cpp # 本目录覆盖: pack 尾同核 FO (T19i)
  decrypt/                       # vendored Alg.15 (可含 dec_* 改名)
  prep/+compute/                 # vendored Alg.14 (118_119 以 kem/ 覆盖为准)
  cmake/decaps/CMakeLists.txt   # 单 ascendc_library (CPU/SIM)
```

```

scripts/                                # gen_data / verify / KAT 胶水;
                                          # 可选 prepare_dec_shim 或写码时一次性改名
run.sh
SELF_CONTAINED.md                      # 写码阶段补
STATUS.md                               # 写码验收后补

```

vendor 来源 (一次性, 写码时复制后切断):

- examples/stable/stable-fips203-mlkem-pke-decrypt-k4/ (Phase-D 可达树; 冲突头改名隔离)。
- examples/stable/stable-fips203-mlkem-pke-encrypt-k4/ (Phase-E Encrypt 主体)。
- KEM 增量对照 (只读行为, 禁止编译依赖) ascendc-tests/pass-fix-f203-alg21-kem-decaps-device-k4/kem/。

2 数学语义 (Alg.21 → Alg.18 → Alg.15/14)

2.1 参数集

ml_kem_1024: $n = 256$, $q = 3329$, $k = 4$; $d_u = 11$, $d_v = 5$; $\eta = 2$ 。(与本仓 PKE Decrypt/Encrypt / KEM Encaps 交付同档; 勿与 ML-KEM-768 混用。)

2.2 Algorithm 21 (对外) 与 Alg.18 (设备 I/O)

对外 API 可对应 Alg.21。本用例设备核锁定 Alg.18 形态 (与 pass-fix 一致):

$dk \in \mathbb{B}^{3168}$, $c \in \mathbb{B}^{1568}$	Host H2D: dk_kem, c
$dk = dk_{PKE} ek h z$	$ dk_{PKE} =1536, ek =1568, h = z =32$
$m' \leftarrow K\text{-PKE.Decrypt}(dk_{PKE}, c)$	Alg.15: Phase-D
$(K' r') \leftarrow G(m' h) = \text{SHA3-512}(m' h)$	Phase-E prep 前段
$c' \leftarrow K\text{-PKE.Encrypt}(ek, m', r')$	Alg.14: 随机性输入即为 r'
$K \leftarrow \begin{cases} K' & \text{若 } c = c' \\ J(z c) & \text{否则 (SHAKE256, } \ell=32) \end{cases}$	设备 FO
输出 $K \in \mathbb{B}^{32}$	

- h, z, ek, dk_{PKE} : 自 dk_kem 指针偏移切片; 行 1-4 不另开 launch。
- r' : 仅 device 写 workspace; prep 以 r' 为种子做 PRF+CBD; 不落盘为交付物。
- m', c', K' : workspace; 生产路径不 D2H。

2.3 相对 PKE Decrypt / Encaps 的增量

项	PKE Decrypt / Encaps	本 KEM Decaps
生产输入	Decrypt: $dk_{PKE}+c$; Encaps: $ek+m$	$dk_{kem}+c$ (r' 非 Host 输入)
共享秘密 K	Encaps: G 前半直出	FO 后选出 (合法 = K' ; 拒绝 = J)
密文	Decrypt 消费 c ; Encaps 产出 c	消费 c ; 内部再生 c' 仅供比对
Launch 数	Decrypt SIM 1; Encaps SIM 2	SIM 3 / CPU 6 (FO 在 118_119 尾)

2.4 liboqs 对拍口径

验收对齐 QQS_KEM_ml_kem_1024 的 decaps:

```
input: dk_kem[3168], c[1568]
```

```
output: K[32]      # 逐字节 == liboqs (合法与拒绝路径均须)
```

Golden / KAT 仅验 I/O 等价; 禁止以「与 device / correctness 源码同构」验收。拒绝路径 (假密文) 期望 $K = J(z||c)$, 与 liboqs Decaps 一致。

2.5 Alg.15 / Alg.14 主体

Phase-D 与 exp-fips203-mlkem-pke-decrypt-k4-实现方案-customspec.tex、stable Decrypt 同构; Phase-E Encrypt 段与 exp-fips203-mlkem-pke-encrypt-k4-实现方案-customspec.tex 同构 (本文不重复展开公式)。本阶段不做: D+E 单 launch 融合、为头段单独开产品化核名、改 PKE 数学。

3 编排与 Launch

3.1 SIM (生产路径; 锁定 3 launch)

```
aclInit / CreateStream          # 默认单 session (decaps_1session)
Launch-D: f203_decrypt_device_fused // MIX; m'_gm
Launch-E1: f203_kem_dec_phase_e_prep // AIV_ONLY, blockDim=2
    block0: KemDecPhaseEHead(m', h → K'_gm, r'_gm) // G
    dual AIV: BuildEncryptPrepSinglePipe // A-hat + CBD ← r'
Launch-E2: f203_encrypt_118_119 // MIX; pack→c' 后同核 FO→K
    dual AIV: tail_pack_shard_gm → SyncAll<isAIVOnly>
    AIV0: KemDecFo(c, c', z, K' → K_gm)
aclrtSynchronizeStream
D2H: K.bin (32) # 禁止默认 D2H m'/c'/K'
```

aclFinalize

T19i 要点: 118_119 为 MIX_AIC_1_2; pack 分片后须 SyncAll<isAIVOnly=true>() (双 AIV 写完 c'), 再由 subBlockID==0 调 KemDecFo。Host 将 $c/z/K'/K$ 指针并入 118_119 launch; **不再** ACLRT_LAUNCH_KERNEL(f203_kem_dec_fo_only)。

3.2 CPU (tikicpu 分叉; 锁定 6 launch)

```
#1 decrypt_device_fused
#2 f203_kem_dec_phase_e_prep
#3 ntt_y (同 Encrypt CPU)
#4 at_jp
#5 intt_e1
#6 pack_fo (Encrypt pack + 设备 FO; 替代纯 pack)
```

CPU 路径**不是**与 SIM 同构的完整设备拓扑;验收仍以 $K_{\max}=0$ 为准。须用 ASCENDC_BUILD_CPU/ASCENDC_BUILD_SIM + ASCENDC_SIM_HOST_MODE, 禁止 per-probe 宏分叉破坏单库。

3.3 SIM 单库与同名头隔离 (强制)

Decrypt 与 Encrypt 树存在同名头时, ascendc precompile **无法** per-TU 隔离。本 exp 写码须在 vendor 时完成隔离 (推荐: Decrypt 冲突 basename $\rightarrow$ dec_* 并改写 #include; 或等价 shim 生成后纳入本目录且 **不**依赖仓库外 stable 路径作长期编译根)。CPU/SIM **均为单** libascendc_kernels_*.so。默认 ASCENDC_SIM_HOST_MODE=decaps_1session; decaps_2session 仅作对照 (非默认)。

3.4 相对 correctness (vendor G4+G5)

项	correctness-k4	本方案 / pass-fix
Decrypt/Encrypt G/FO	frozen G4/G5 vendor 常与 oracle 拼装	stable 对齐 / vendored 设备 SHA3/SHAKE; FO 设备完成
r'	可能 Host/oracle	仅 device G
SIM	历史双库/多 session	单库 +1session

4 AI Core 规模

段	核类型 / blockDim / 角色
Phase-D	与 stable Decrypt fused: MIX; blockDim 对齐 Decrypt 交付 (通常 aicore=1 量级); 入口前段切 dk_kem

Phase-E prep	KERNEL_TYPE_AIV_ONLY; blockDim=2; 双 AIV 各 8 poly 分片 $\hat{A}$; 仅 block0 执行 KemDecPhaseEHead 与 PRF+CBD
Phase-E compute+FO	KERNEL_TYPE_MIX_AIC_1_2; blockDim=1; 1 AIC + 2 AIV; NTT/INTT/内积/内联 pack $\rightarrow c'$; pack 后 SyncAll; AIV0 KemDecFo $\rightarrow K$
KEM 头 G	不新增独立产品化 launch; 并入 prep 前段

内部命名: prep aiv=2; compute+FO aicore=1(MIX 1:2)。**选型理由:**复用 Decrypt/Encrypt/Encaps 拓扑; pass-fix **T19i** 已证明 SIM 3 / CPU 6 全链绿。**禁止**实现擅自改 blockDim/launch 数却不回写本规格。

串行占用: Phase-D 一颗 MIX AI Core; Phase-E prep 2 Vector; compute+FO 1 MIX。CPU [SUCCESS][AIC_*] 为 tikicpu artifact; 以 SIM profile_*.toml / Total tick 为准。

5 GM 布局与头段 / FO 同步

GM 缓冲	尺寸	用途
dk_kem_gm	3168	H2D; 切 dk _{PKE} /ek/h/z
c_gm	1568	H2D; Decrypt 入 + FO 比对左端
m_prime_gm	32	Phase-D 写 / Phase-E 读; 不 D2H
K_prime_gm	32	G 前半; FO 合法分支
r_prime_gm	32	G 后半; =coins; prep CBD 种子; 不 D2H
$\hat{A} / (y e_1 e_2)$	同 Encrypt	prep 写 / compute 读
c_prime_gm	1568	Encrypt 写; FO 比对右端; 不默认 D2H
K_gm	32	FO 写; 唯一交付 GM
ws+LUT	同 D/E	Decrypt/Encrypt workspace

不新增交付契约: m_prime.bin、c_prime.bin、Host 侧 r' 输入文件。

5.1 KemDecPhaseEHead (仅 block0)

1. 自 m_prime_gm 读 $m'[32]$ UB。
2. 自 dk_kem 偏移读 $h[32]$ (或入口已切片指针)。
3. 拼 $m' || h$ (64 B) $\rightarrow$ Sha3OneShot (mdlen=64) $\rightarrow K' || r'$ 。
4. 写 K_prime_gm、 $r' \rightarrow$ r_prime_gm。

5.2 KemDecFo (设备 FO; 落点锁定)

1. 逐字节 (或向量化) 比较 c 与 c' (长度 1568)。

2. 相等: $K \leftarrow K'$; 否则 $K \leftarrow J(z||c)$ (Shake256OneShot, 输出 32 B)。
3. 写 K_{gm} 。

落点:

- **SIM**: f203_encrypt_118_119 内, tail_pack_shard_gm 之后; 先 SyncAll<isAIVOnly=true>(), 再 subBlockID==0 调用。
- **CPU**: f203_kem_dec_pack_fo 末尾 (pack 后同核)。

禁止把「恒选 K' 」或「Host 比对后写 K 」当作生产路径; 禁止生产路径再 launch 独立 fo_only。

5.3 双 AIV 与头段次序 (强制)

- **SIM/NPU**: GetBlockIdx()==0 先完成 KemDecPhaseEHead, 再与 block1 并行跑 BuildEncryptPrepSingleP SampleNTT 只依赖 ek 尾 ρ , 不依赖 r' ; **CBD/PRF** 仅 block0, 故须保证 block0 在 CBD 前已写完 r_prime_gm。
- **CPU** (ASCENDC_CPU_DEBUG 且 blockDim=2): 头只跑一次。
- **Phase-D→Phase-E**: 同 session 下须保证 m' GM 对后续 launch 可见 (stream 序 + 必要 sync; 对齐 pass-fix decaps_1session)。

6 踩坑与强制条款 (换 Agent 必读)

条款	要求
禁 Host 伪 FO	禁止 Host SHA3/memcmp 写 K 冒充 Decaps
禁预填 r'	生产 gen_data 不得提供 Host 侧 r' 输入契约
禁 G4/G5 / frozen	禁止 vendor_sync frozen; 禁抄 frozen 源码
禁独立 G launch	G 必须并入 Phase-E prep; 否决 correctness 式独立头核
禁长期编译依赖探针/stable	device 只读行为; incubating 须 vendored 自包含
禁双库默认 SIM 同名头	须单 libascendc_kernels_sim.so + 默认 1session Decrypt/Encrypt 冲突头必须改名隔离, 否则 SIM 合库失败
禁过早 stable	仅 incubating CPU+SIM 稳定绿后, 用户 # 交付 # 再复制晋级
禁独立 fo_only 生产	SIM 生产须 3 launch; FO 在 118_119 尾; 禁默认再开 E3
禁改共享 Encrypt 源	FO 内联只动本目录 vendored 副本; 禁回写 PKE Encrypt compute/
FO 前 SyncAll	pack 分片后须双 AIV SyncAll<isAIVOnly>, 否则合法路径假拒绝

中间态落盘	$m'/c'/K'$ 默认禁作交付; 调试 dump 标非默认
run.sh 坑	不得在 <code>source env.sh/setenv</code> 前 <code>set -e</code> ; 防挂死预算 建议 $\geq 600s$ (全链可 1200)
cwd	二进制须在用例根 cwd 跑 (相对路径 <code>./input/...</code>)

7 全量 API 清单 (查阅 CANN 9.0.0)

说明: Decrypt / Encrypt 主体 API 与对应 stable / exp customs spec 同集, 已在 `library/documents/CANN-AscendC` 算子开发接口参考-查阅索引.md 有记录; 下表列本用例须显式锁定的主路径 API (含 KEM 头与 FO)。分类按 PDF 第 2 章; 在线 ID 为社区 `atlasascendc_api_07_*`。

API	分类	在线 ID	A2	输入/输出 (本用例)	备注
GlobalTensor	2.2	07_0007	✓	GM 描述	SetGlobalBuffer
LocalTensor	2.2	07_0006	✓	UB 描述	D/E 向量段
GetBlockIdx	2.3 系统	07_0185	✓	核索引	头/FO 仅 block0; prep 分片
GetSubBlockIdx	2.3 系统	07_0186 邻	✓	AIC/AIV 子块	MIX
KERNEL_TYPE_AIV_ONLY	Utils	编程指南	✓	prep / FO	
KERNEL_TYPE_MIX_AIC_1_2	Utils	编程指南	✓	Decrypt fused / Encrypt L2	
TPipe/TQue/TBuf	2.3 资源	07_0108/0137	✓	管道	D/E
DataCopy	2.3.1	07_0101	✓	uint8/int32 GM↔UB	头/FO/主路径
DataCopyPad	2.3.1	07_0265	✓	可选跨步	头/FO 主路径 不用
SyncAll	2.3.7	邻	✓	双 AIV 硬同步	SyncAll<isAIVOnly=true>(); pack 后 FO 前; 索引 2026-07-13/20
PipeBarrier	同步	常用	✓	本核 MTE/V	头写 r' 后可见性 (若需)
CrossCoreSetFlag	同步	API 列表	✓	AIC↔AIV	Decrypt/Encrypt FSM
CrossCoreWaitFlag	同步	API 列表	✓	同上	与 stable 同构
ShiftRight/Muls/Add/Sub	2.3.3	07_0059/55/54/35/36int32			D/E 向量链
Duplicate	2.3.3	07_0041 邻	✓	填充	Decrypt pad / Prep

API	分类	在线 ID	A2	输入/输出 (本用例)	备注
GatherMask	2.3.3.4	07_0071	✓	掩码收集	rej compact (非 NTT S1-S3)
Gather	2.3.3	07_0071 邻	✓	—	NTT S1-S3 禁用 ; Encode 后另议
Cube MMAD / AicMmad	2.3.2	教程 + 封装	✓	int8×int8→int32	Stage2

7.1 设备哈希 (非 CANN 矢量 API; 工程共享库)

符号	契约
F203SeDeviceKeccak:: Sha30neShot	library/shared/keccak_f1600_kernel/fips203 _device_sha3.hpp; mdlen=64: $G(m' h) \rightarrow K' r'$ 。勿改拼接顺序与切分。
F203SeDeviceKeccak:: Shake2560neShot (或 等价 J)	同共享库; $J(z c) \rightarrow 32\text{B}$; 拒绝路径 FO 必用。

7.2 评估过但未采用

方案	结论
独立 launch 仅算 G	多 sync; pass-fix 已否决; 禁止
Host 预填 r' + 纯 Encrypt	非 Alg.18 设备 Decaps; 禁止 作生产
Host FO (memcmp+ J) 写 K	伪设备; 禁止
frozen / correctness G4+G5	路线关闭; 禁止 抄码
编译期长期 STABLE_*_ROOT	incubating 须自包含 vendor; 探针例外
SIM 双库 + 默认 2session	T2 已淘汰作默认; 对照可保留非默认
NTT S1-S3 内 Gather	Tag5T 禁令; 沿用 Encrypt
未绿即复制 stable Decaps	禁止
保留独立 fo_only 作 默认 SIM	已由 T19i 否决; 禁止 作生产默认

改共享 PKE Encrypt 误伤 Encaps; **禁止**; 仅本目录覆盖
118_119 签名

8 数学步骤 → API 覆盖率

数学步骤	主路径	覆盖	缺口/备注
切 dk_kem	指针偏移	100%	不另开核
		Host/入口	
Decrypt → m'	MIX 向量 + Cube	高	同 stable Decrypt
$G(m' h) \rightarrow K' r'$	SHA3-512 共享库	标量	写 K'/r' GM
SampleNTT $\hat{A}$	SHAKE + rej 向量	部分	同 Encrypt Prep
PRF + CBD $_{\eta=2}$	向量/标量混合	高	种子改自设备 G
NTT / 内积 /	MIX 向量 + Cube	高	S1-S3 无 Gather
INTT → c'			
$c \stackrel{?}{=} c'$	标量/小块搬运	标量	1568 B 比对
$J(z c)$	SHAKE256 共享库	标量	拒绝路径
写出 K	标量/DataCopy	100%	32 B
		搬运	

主路径结论：Decrypt/Encrypt 计算段与 stable 同覆盖率；KEM 增量哈希与 FO 为**显式标量缺口**（设备共享 Keccak，非矢量 API）。

9 验证

9.1 Golden 角色

Host / liboqs 仅提供合法输入与期望输出（黑盒 oracle）。**禁止**以「与 device / correctness 源码同构」为验收；仅 **I/O 等价**。

9.2 生产验收（默认；写码完成后）

```
cd examples/incubating/exp-fips203-mlkem-kem-decaps-k4
bash run.sh -r cpu -v Ascend910B4
bash run.sh -r sim -v Ascend910B4 # 默认全量 + 单库 + 1session
# 检查 output/K.bin (32B); max=0; 用例根无 stray dump
```

对照（写码阶段）：同 dk/c 下与 pass-fix-f203-alg21-kem-decaps-device-k4 及/或 liboqs decaps 的 K 逐字节一致。建议分项：合法路径 + KEM_DECAPS_REJECT=1 拒绝路径（均标清默认/非默认）。

禁止把一长串与 default 相同的 HAT_*=0/1 写入标准验收命令。

9.3 Gate 建议 (写码阶段, 非本规格交付物)

Gate	验收
G0	CMake+run.sh 壳; 单库; kernel 结束
G1	Phase-E-only (非默认): 固定 $m'/h/z/c$; K vs oracle
G2	全链合法路径: K vs liboqs; CPU max=0
G3	SIM 同 G2; 单库 +1session; 更新 tick; 根无 stray dump
G4	拒绝路径: K vs liboqs Decaps ($\equiv J$); CPU+SIM
G5	默认 run.sh CPU+SIM PASS; 分项 KAT 建议 CPU $\times$ 10+SIM $\times$ 3

10 性能 (SIM 910B4 参考)

- pass-fix T19i 全链: D Total tick **287037** + E **763886** (合法路径; K max=0; SIM 3 launch)。
- 过渡期 (SIM 4 / 独立 fo_only) 历史参考: D**286803**+E**745925**。
- 本 exp 迭代验收目标: 与 pass-fix T19i 同量级; **远超** (无日志挂死) 视为回归。
- ~15s 仅为 Tag5T NTT 全流程性能定标, 不套用本用例防挂死预算; 预算写进本用例 run.sh (建议默认 ≥ 600 s, 全链可 1200)。

11 写码衔接 (本规格确认后)

1. 用户确认本 customs spec T19i 修订 (含 §6、SIM 3 launch、FO 落点、隔离条款)。
2. 用户明确 **【迭代】** / 「可以写代码」并指明本路径后, 按 .cursor/skills/pre-research/SKI LL.md 将本目录实现镜像 pass-fix T19i (本地覆盖 118_119; Host 删 fo_only; CPU pack_fo 不变)。
3. 验收: CPU+SIM (K max=0); KEM_DECAPS_REJECT=1; tick 同量级; 根无 stray dump。登记表已有 docs/specs/fips203-mlkem1024-kem-decaps-baseline-registry.md。
4. 本 exp 绿后, 用户 # 修改 #/# 交付 # 再同步 examples/stable/stable-fips203-mlkem-kem-decaps-k4/ (须先改 stable customs spec); **禁止**未确认规格改 stable。