

STEROWNIK DO TAŚM LED

PR-MONO-12A

PARAMETRY TECHNICZNE

Moc na kanał: 144W (12V) / 288W (24V) - Max 12A

Napięcie wejściowe: 12V lub 24V DC

Napięcie wyjściowe: 12V lub 24V DC

Ilość kanałów: 1

Sterowanie: pilot RF (2.4GHz)

Ilość przycisków: 1

Zakres ściemniania: 0-100%

Zasięg sterowania: 30m

Stopień ochrony: IP20

Wymiar: sterownik 74,5x35,6x16,5mm, pilot 140,5x37,5x15,5m

Waga: Pilot: ~50g, Sterownik: ~60g

Temp. przechowywania i pracy: -20°C do +60°C

Kod EAN: 5905475368011

OPIS

Inteligentny sterownik LED 2.4GHz RF to nowoczesne urządzenie przeznaczone do sterowania oświetleniem LED ze zmienną temperaturą barwową (MONO). W zestawie znajduje się elegancki pilot z uchwytem magnetycznym oraz odbiornik (sterownik). Produkt cechuje się niskim poborem prądu, dużym zasięgiem do 30m oraz wysoką odpornością na zakłócenia dzięki modulacji GFSK. Dzięki wbudowanej funkcji retransmisji, sterownik może przekazywać sygnał do kolejnego urządzenia w promieniu 30m, co czyni zasięg niemal nieograniczonym.

Dodatkowa funkcja "Nie przeszkadzać" zapobiega samoczynnemu włączeniu oświetlenia po awarii zasilania.

SPOSÓB MONTAŻU

Przed montażem należy wyłączyć zasilanie sieciowe. Sprawdzić poprawność połączenia przewodów przed włączeniem zasilania.

GWARANCJA

Gwarancja 24 miesiące.



ZASADY UTYLIZACJI

Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Użytkownik zobowiązany jest, zepsute lub niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne odnieść do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub ewentualnie odnieść do sprzedawcy.

STEROWNIK DO TA~M LED

PR-MONO-12A

WYMIAR

