

# Grupy i Ciała

3 października 2026

## 1 Działanie wewnętrzne

Dwuargumentowym działaniem wewnętrznym w zbiorze  $X$  nazywamy funkcję  $h : X \times X \rightarrow X$ . Jeśli  $x, y \in X$ , to  $h(x, y) \in X$  nazywamy wynikiem działania  $h$  na argumentach  $x$  i  $y$ . Wygodniej jest zapisywać  $x * y$  zamiast  $h(x, y)$ .

### 1.1 Przykłady

- Dodawanie (+) i mnożenie ( $\cdot$ ) są działaniami wewnętrznymi w zbiorach  $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{W}, \mathbb{R}$ .
- Działanie  $m \oplus n = m^n$  jest działaniem wewnętrznym w  $\mathbb{N}$ .
- Odejmowanie nie jest działaniem wewnętrznym w zbiorze  $\mathbb{N}$ .
- Zbiór obrotów kwadratu wokół jego środka przekształcających go na siebie.

### 1.2 Wybrane właściwości

Niech  $*$  będzie działaniem wewnętrznym na zbiorze  $X$ .

**Działanie przemienne** - działanie  $*$  nazywamy działaniem przemennym, gdy zachodzi  $\forall x, y \in X \ x * y = y * x$ .

**Działanie łączne** - działanie  $*$  nazywamy działaniem łącznym, gdy zachodzi  $\forall x, y, z \in X \ x * (y * z) = (x * y) * z$ .

**Element neutralny** - element  $e \in X$  nazywamy elementem neutralnym działania  $*$  jeśli  $\forall x \in X \ x * e = e * x = x$ . Jeżeli działanie posiada element neutralny, to jest on jedyny.

**Element przeciwny (odwrotny, symetryczny)** - element  $\tilde{x} \in X$  nazywamy elementem przeciwnym dla elementu  $x \in X$  jeśli  $x * \tilde{x} = \tilde{x} * x = e$ . Jeżeli działanie posiada element neutralny, to element przeciwny do danego elementu jest wyznaczony jednoznacznie.

### 1.3 Działanie addytywne i multiplikatywne

- Jeżeli działanie  $*$  ma właściwości podobne do dodawania, to nazywamy je addytywnym i zwykle używamy symbolu  $+$  lub  $\oplus$ . Jego element neutralny  $e$  nazywamy "zerem" i oznaczamy  $\mathbf{0}$ , natomiast element przeciwny do  $x$  oznaczamy  $-x$ .
- Jeżeli działanie  $*$  ma właściwości podobne do mnożenia, to działanie nazywamy multiplikatywnym i oznaczamy zwykle  $\cdot$  lub  $\otimes$ . Element neutralny  $e$  takiego działania nazywamy "jedynką" i oznaczamy  $\mathbf{1}$ , natomiast element odwrotny  $\tilde{x}$  do elementu  $x$  oznaczamy  $x^{-1}$ .

## 2 Działanie zewnętrzne

Dwuargumentowym działaniem zewnętrznym w zbiorze  $X$  nad zbiorem  $F$  nazywamy funkcję  $g : F \times X \rightarrow X$ .

### 2.1 Przykłady

- Mnożenie wektora przez skalar.

## 3 Grupa

Para  $(X, *)$ , gdzie  $X \neq \emptyset$  a  $*$  działaniem na tym zbiorze, jest grupą jeśli spełnione są postulaty:

1.  $\forall_{x,y \in X} x * y \in X$  - działanie wewnętrzne,
2.  $\forall_{x,y,z \in X} (x * y) * z = x * (y * z)$  - działanie łączne,
3.  $\exists_{e \in X} \forall_{x \in X} x * e = e * x = x$  - działanie posiada element neutralny,
4.  $\forall_{x \in X} \exists_{\tilde{x} \in X} x * \tilde{x} = \tilde{x} * x = e$  - każdy element posiada element odwrotny.

Jeżeli dodatkowo spełniony jest postulat:

5.  $\forall_{x,y \in X} x * y = y * x$  - działanie przemienne,

to grupę nazywamy grupą przemianą (abelową).

W grupie  $(X, *)$  potrafimy rozwiązywać równania (szukamy  $x$ ):

- $a * x = b \implies x = \tilde{a} * b$ ,
- $x * a = b \implies x = b * \tilde{a}$ .

### 3.1 Intuicja

Grupa to zestaw elementów, które potrafimy dodawać i odejmować.

### 3.2 Przykłady

- $(\{-1, 1\}, \cdot)$  - multiplikatywna grupa abelowa
- $(\mathbb{R}, +)$  - addytywna grupa abelowa
- $(\mathbb{R}, \cdot)$  - nie jest grupą, ponieważ 0 nie ma elementu odwrotnego
- $(\mathbb{R} - \{0\}, \cdot)$  - multiplikatywna grupa abelowa
- $(\{0, 1, 2, 3\}, \oplus)$ , gdzie  $a \oplus b = \text{mod}_4(a + b)$  - addytywna grupa abelowa

### 3.3 Przykład (prawie)praktyczny - kodowanie danych

Weźmy alfabet 26-literowy i ponumerujmy litery:

$$A = 0, B = 1, \dots, Z = 25.$$

Zbiór:

$$\mathbb{Z}_{26} = \{0, 1, \dots, 25\}$$

z dodawaniem modulo 26 tworzy grupę:

$$(\mathbb{Z}_{26}, +_{26}).$$

#### 3.3.1 Szyfrowanie

Ustalmy klucz szyfrujący:

$$k = 3.$$

Szyfrowanie polega na:

$$E_k(x) = x +_{26} k.$$

Czyli:

$$A \rightarrow D, \quad B \rightarrow E, \quad C \rightarrow F, \dots$$

Przykładowo: *KOT* zamieniamy na

$$10, 14, 19$$

i dodajemy 3:

$$13, 17, 22$$

czyli: *NRW*

### 3.3.2 Odszyfrowanie

Potrzebujemy elementu odwrotnego  $-k$ :

$$D_k(y) = y +_{26} (-k).$$

W języku teorii grup:

$$-k = 23 \pmod{26}.$$

Czyli klucz szyfrujący to element grupy

$$3 \in \mathbb{Z}_{26},$$

a jego element odwrotny to

$$3_{\text{grupowo}}^{-1} = -3 = 23 \pmod{26}.$$

Nie chodzi tutaj o odwrotność multiplikatywną, tylko o element odwrotny w grupie  $(\mathbb{Z}_{26}, +_{26})$ . Mamy więc:

$$E_3(x) = x +_{26} 3$$

oraz

$$E_{-3}(x) = x +_{26} (-3).$$

A następnie:

$$E_{-3}(E_3(x)) = (x +_{26} 3) +_{26} (-3) = x.$$

To dokładnie jest wykorzystanie elementu odwrotnego w grupie.

Co się stanie, jeśli najpierw przesuniemy litery o 3, a potem o 7? Otrzymujemy:

$$(x +_{26} 3) +_{26} 7 = x +_{26} 10.$$

Czyli dwa szyfrowania możemy połączyć w jedno:

$$E_7 \circ E_3 = E_{10}.$$

A to jest właśnie działanie grupowe:

|         |   |         |   |          |
|---------|---|---------|---|----------|
| klucz 3 | + | klucz 7 | = | klucz 10 |
|---------|---|---------|---|----------|

wszystko modulo 26.

## 4 Ciało

Trójka  $(X, \oplus, \otimes)$ , gdzie  $X \neq \emptyset$ , a  $\oplus$  i  $\otimes$  są działaniami wewnętrznymi na zbiorze  $X$ , nazywana jest ciałem jeżeli spełnione są postulaty:

1.  $\forall x, y \in X \quad x \oplus y \in X$ ,
2.  $\forall x, y, z \in X \quad (x \oplus y) \oplus z = x \oplus (y \oplus z)$ ,

3.  $\exists \mathbf{0} \in X \forall x \in X x \oplus \mathbf{0} = \mathbf{0} \oplus x = x,$
4.  $\forall x \in X \exists -x \in X x \oplus (-x) = (-x) \oplus x = \mathbf{0},$
5.  $\forall x, y \in X x \oplus y = y \oplus x,$

(postulaty 1-5 można zapisać krótko jako:  $(X, \oplus)$  jest grupą abelową)

6.  $\forall x, y \in X x \otimes y \in X,$
7.  $\forall x, y, z \in X (x \otimes y) \otimes z = x \otimes (y \otimes z),$
8.  $\exists \mathbf{1} \in X \forall x \in X x \otimes \mathbf{1} = \mathbf{1} \otimes x = x,$
9.  $\forall x \in X - \{\mathbf{0}\} \exists x^{-1} \in X x \otimes x^{-1} = x^{-1} \otimes x = \mathbf{1},$

(postulaty 6-9 można zapisać krótko jako:  $(X - \{\mathbf{0}\}, \otimes)$  jest grupą)

10.  $\forall x, y, z \in X (x \oplus y) \otimes z = (x \otimes z) \oplus (y \otimes z)$  oraz  $z \otimes (x \oplus y) = (z \otimes x) \oplus (z \otimes y)$   
- rozdzielnosc  $\otimes$  względem  $\oplus$ .

Jeżeli ponadto zachodzi:

11.  $\forall x, y \in X x \otimes y = y * \otimes x.$

to ciało nazywamy przemennym.

Intuicyjnie można powiedzieć, że ciało jest zbiorem, na którym potrafimy "dodawac" i "mnożyć".

## 4.1 Przykłady

- $(\mathbb{W}, +, \cdot)$  - przemienne ciało liczb wymiernych,
- $(\mathbb{R}, +, \cdot)$  - przemienne ciało liczb rzeczywistych.

## 4.2 Przykład (prawie)praktyczny - interpolacja wielomianowa w $\mathbb{Z}_7$

Mamy trzy punkty:

$$(1, 2), \quad (2, 4), \quad (4, 1)$$

i szukamy wielomianu stopnia co najwyżej 2:

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

takiego, że:

$$f(1) = 2, \quad f(2) = 4, \quad f(4) = 1$$

Wszystkie rachunki wykonujemy modulo 7.

1. Układ równań Podstawiamy punkty:

$$a + b + c = 2$$

$$4a + 2b + c = 4$$

$$16a + 4b + c = 1.$$

Redukujemy modulo 7:

$$\begin{cases} a + b + c = 2 \\ 4a + 2b + c = 4 \\ 2a + 4b + c = 1 \end{cases}$$

Odejmujemy pierwsze równanie od drugiego:

$$3a + b = 2.$$

Od trzeciego odejmujemy pierwsze:

$$a + 3b = -1 \equiv 6.$$

Mamy więc:

$$\begin{cases} 3a + b = 2 \\ a + 3b = 6 \end{cases}$$

2. Wykorzystujemy odwrotność w ciele  $\mathbb{Z}$  pierwszego:

$$b = 2 - 3a.$$

Podstawiamy:

$$a + 3(2 - 3a) = 6.$$

$$a + 6 - 9a = 6.$$

Modulo 7:

$$-8a = 0.$$

Ponieważ:

$$-8 \equiv 6 \pmod{7},$$

mamy:

$$6a = 0,$$

czyli:

$$a = 0.$$

Stąd:

$$b = 2.$$

A z pierwszego równania:

$$c = 0.$$

Otrzymujemy:

$$\boxed{f(x) = 2x \pmod{7}}.$$

Sprawdzenie:

$$f(1) = 2,$$

$$f(2) = 4,$$

$$f(4) = 8 \equiv 1 \pmod{7}.$$

Działa.