HANDLEIDING

Instellingen van de SK-Box

ScoreKrijt groot-scherm, kioskstart en Bluetooth-bediening

Gebaseerd op de projectconfiguratie van 30 juli 2026

1. Doel van deze handleiding

Deze handleiding beschrijft de instellingen die in het ScoreKrijt-project voor de SK-Box zijn vastgelegd. De SK-Box is bedoeld als zelfstandig scorebord: na het opstarten verschijnt ScoreKrijt op het grote scherm en kan een Android-apparaat de wedstrijd via Bluetooth bedienen.

Afbakening: De applicatie-instellingen en communicatieparameters zijn uit de projectbestanden overgenomen. Exacte Raspberry Pi OS-instellingen zoals hostnaam, wifi, gekoppelde Bluetooth-MAC-adressen en het gebruikte autostartbestand zijn niet in deze map vastgelegd en worden daarom niet als toegepaste waarden gepresenteerd.

2. Werking bij het opstarten

1. **Start de SK-Box.** Zet de box en het aangesloten scherm aan.
2. **Kiosklauncher.** De launcher start ScoreKrijt vanuit zijn eigen programmamap en schrijft meldingen naar scorekrijt-autostart.log.
3. **Opstartscherm.** Gedurende 5 seconden wordt een zwart, beeldvullend ScoreKrijt-scherm getoond. De muiscursor is daarbij verborgen.
4. **Groot scherm.** ScoreKrijt opent het grote scorebord. Wanneer fullscreen actief is, wordt het normale bedieningsvenster verborgen.
5. **Bluetooth.** Als BlueTooth Mode aan staat, start de communicatie ongeveer een halve seconde na het openen van de applicatie. Bij een verbroken verbinding probeert de service na 2 seconden opnieuw te verbinden.

3. Toegepaste hoofdinstellingen

Instelling	Waarde	Betekenis
Lettertype	Bodoni	Lettertype van de scoreweergave.
Groot scherm	Aan	Het externe scorebord wordt direct geopend.
Groot scherm fullscreen	Aan	Het scorebord vult het volledige scherm.
Startkleur	Geel	Eerste ingestelde speelkleur.
Geschiedenis tonen	Aan	De laatste beurten blijven zichtbaar.
Wedstrijdvorm	Vaste beurten	Standaard wedstrijdtype.
Aantal beurten	30	Standaard aantal vaste beurten.
Wedstrijdoverzicht	Uit	Geen lokaal eindoverzicht op de SK-Box.

Instelling	Waarde	Betekenis
Vragen om te mailen	Uit	Geen lokale e-mailvraag na de wedstrijd.
Automatisch nieuwe wedstrijd	Uit	De Android-app bepaalt de volgende start.
Open wedstrijden controleren	Uit	Geen controleprompt bij het opstarten.
Oude wedstrijden opruimen	Aan	Automatische opschoning is actief.
Bewaartermijn	5 jaar	Wedstrijden ouder dan deze termijn worden verwijderd.

Belangrijk: In het aanwezige ScoreKrijtSettings.json staat BlueTooth Mode op Uit. Voor gebruik als SK-Box met de Android-app moet deze optie op Aan staan en daarna moet ScoreKrijt opnieuw worden gestart. De programmasturing zet dan automatisch Groot scherm en Fullscreen aan en schakelt lokale eindacties uit.

4. Groot-scherminstellingen

Instelling	Waarde	Betekenis
Middenkolom-deler	5	Verhouding voor de middenkolom.
Beurt - label	70 pt	Tekstgrootte van het beurtlabel.
Beurt - waarde	100 pt	Tekstgrootte van het actuele beurtnummer.
Huidige caramboles - label	50 pt	Tekstgrootte van de omschrijving.
Huidige caramboles - waarde	60 pt	Tekstgrootte van de actuele invoer.
Aantal historieregels	3	Aantal zichtbare eerdere beurten.
Historie - label	30 pt	Tekstgrootte in het historieblok.
Historie - waarde	30 pt	Waardeweergave in het historieblok.
Carambole-informatie - label	50 pt	Tekstgrootte van het informatielabel.
Carambole-informatie - waarde	200 pt	Grote centrale scoreweergave.
Statistieken - label	30 pt	Tekstgrootte van statistieklabels.

Instelling	Waarde	Betekenis
Statistieken - waarde	50 pt	Tekstgrootte van statistiekwaarden.

5. Grenzen voor wedstrijdinvoer

Instelling	Waarde	Betekenis
Minimale TMC	6	Laagste toegestane TMC-waarde.
Maximale TMC	999	Hoogste toegestane TMC-waarde.
Minimum aantal beurten	10	Ondergrens in de instellingen.
Spelernaam	Max. 14 tekens	Langere ontvangen namen worden begrensd.

6. Bluetooth-configuratie

Instelling	Waarde	Betekenis
Techniek	Bluetooth Classic SPP	Seriële Bluetooth-verbinding.
Linux-poort	/dev/rfcomm0	Virtuele seriële poort van de koppeling.
Baudrate	9600	Communicatiesnelheid.
Leestime-out	1 seconde	Wachttijd per leesactie.
Automatisch herstellen	Aan	Opnieuw proberen na verbindingsverlies.
Herstelinterval	2 seconden	Pauze vóór een nieuwe verbindingspoging.
Berichtformaat	JSON + nieuwe regel	Ieder commando staat op één regel.

Ondersteunde bediening

- verbinding testen en status opvragen;
- een nieuwe wedstrijd starten of een bestaande wedstrijd bijwerken;
- score verhogen en verlagen;
- de beurt vastleggen en doorgaan naar de volgende speler;
- de vorige actie of beurt terugnemen;

- de wedstrijd afsluiten en de scorebordweergave terugzetten.

7. Instellingen controleren of wijzigen

6. **Open het menu.** Ga in ScoreKrijt naar Weergave.
7. **Controleer de kioskopties.** Zet Groot scherm, Open Groot scherm in full screen en Geschiedenis aan.
8. **Activeer Bluetooth.** Zet BlueTooth Mode aan wanneer de Android-app de SK-Box moet bedienen.
9. **Open Instellingen.** Controleer de groot-schermwaarden en pas alleen aan wanneer de tekst op het aangesloten scherm niet goed leesbaar is.
10. **Herstart ScoreKrijt.** Na het wijzigen van de Bluetooth-modus is een herstart de veiligste manier om de communicatieservice en de kioskweergave met de nieuwe waarden te laden.

8. Snelle controle na onderhoud

- Het zwarte ScoreKrijt-opstartscherm verschijnt ongeveer 5 seconden.
- Het scorebord opent automatisch en beeldvullend.
- Er is geen bureaublad of muiscursor zichtbaar tijdens het opstartscherm.
- De Android-app kan de SK-Box vinden en verbinden.
- Plus, min, Noteer en Return veranderen telefoon en scorebord tegelijk.
- Bij wedstrijdafsluiting worden beurt en huidige caramboles op 0 gezet.
- Beide spelers krijgen na afsluiting weer hun normale speelkleuren.

9. Storingen oplossen

Instelling	Waarde	Betekenis
Applicatie start niet	Bekijk scorekrijt-autostart.log	De launcher schrijft standaarduitvoer en fouten naar dit bestand.
Geen Bluetooth	Controleer BlueTooth Mode	Deze moet Aan staan; start ScoreKrijt daarna opnieuw.
Poort ontbreekt	Controleer /dev/rfcomm0	De gekoppelde Bluetooth-verbinding moet deze seriële poort aanbieden.
Fout over pyserial	Installeer/controleer pyserial	De Bluetooth-service kan zonder deze Python-module niet starten.
Verbinding valt weg	Wacht enkele seconden	De service probeert automatisch iedere 2 seconden te herstellen.
Scorebord niet fullscreen	Controleer	Groot scherm en fullscreen moeten beide

Instelling	Waarde	Betekenis
	beide schermopties	ingeschakeld zijn.

10. Beheer- en veiligheidsnotities

- Bewaar e-mailwachtwoorden of app-wachtwoorden niet in een gedeelde handleiding.
- Maak vóór grotere wijzigingen een kopie van ScoreKrijtSettings.json.
- Wijzig Bluetooth-poort en baudrate alleen wanneer ook de Raspberry Pi-koppeling wordt aangepast.
- Voer na iedere update de snelle controle uit hoofdstuk 8 uit.

Bronnen binnen het project: ScoreKrijtSettings.json, scorekrijt_launcher.py, bluetooth_service.py, bluetooth_protocol.py, application.py, menu.py en CHANGELOG.md. Gevoelige e-mailgegevens uit het configuratiebestand zijn bewust niet overgenomen.