SportMaps

GUÍA DE CAMPO · TÉCNICO

Pasar los torniquetes de GYM RM y Dreamers a producción

Cambiar el servidor al que hablan los lectores y los puentes, de **desarrollo** a **producción**, sin perder registros ni volver a enrolar huellas.

Para: Julián | 2 lectores F22ID + 2 puentes | ~1 hora en sitio

Versión del 14 de octubre de 2026 · Ante cualquier duda, escribir a SportMaps por WhatsApp antes de seguir.

0 Antes de ir

Lo único que cambia es la dirección del servidor: `bffdev.sportmaps.co` pasa a `bffprod.sportmaps.co`. La base de datos es la misma, así que **no se pierde ningún registro y no hay que volver a enrolar huellas**.

> **NO ARRANCAR SIN CONFIRMACIÓN**
> No reprogramar nada hasta que SportMaps confirme por WhatsApp que los puntos de abajo están listos. Si se hace antes, los lectores pueden quedar rechazados y dejan de registrar asistencia.

- [x] **IP de GYM RM autorizada en producción.** Listo: `181.63.24.149` ya está agregada.
- [ ] **IP de Dreamers.** En el PC de Dreamers abrir PowerShell, correr `curl.exe https://api.ipify.org` y enviarle el número a SportMaps. **Esperar** a que confirme que lo agregó antes de tocar el puente de Dreamers.
- [ ] **Fecha acordada:** los puentes se cambian el mismo día en que el personal del gimnasio empieza a entrar por `app.sportmaps.co`. Fecha: _____
- [ ] Alguien de SportMaps disponible por WhatsApp durante la visita para revisar en vivo.
- [ ] Horario de baja ocupación acordado con cada gimnasio.

1 Qué equipos se tocan

Serial	Gimnasio	Puerta	Modelo	Qué se toca
`JJA1254900899`	GYM RM	Entrada	ZKTeco F22ID	**Menú del lector**
`JJA1254900898`	GYM RM	Salida	ZKTeco F22ID	**Menú del lector**
`CEZU222860004`	Dreamers	Entrada	ZKTeco MB360	Nada en el lector (va por el puente)
`CEZU214960067`	Dreamers	Salida	ZKTeco MB360	Nada en el lector (va por el puente)

Puente (PC del gimnasio)	Carpeta	Archivo	Tarea programada
GYM RM: apertura remota	`C:\SportMaps\gymrm-door-bridge`	`door_bridge.py`	`SportMaps-GymRM-DoorBridge`
Dreamers: asistencia, apertura y bloqueo	`C:\SportMaps\dreamers_bridge`	`dreamers_bridge.py`	`SportMaps-DreamersBridge`

EL SERIAL MANDA

Identificar cada lector por su **serial**, no por el nombre que le pone el software ZKTeco del gimnasio: en GYM RM esos nombres están cruzados.

2 Lectores de GYM RM (los dos F22ID)

Menú → Comm. → Cloud Server Setting (en algunos firmwares aparece como ADMS)

1 Tomar foto de la configuración actual

Entrar a **Cloud Server Setting** y, **antes de cambiar nada**, tomar una foto de la pantalla. Esa foto es la forma de devolver todo si algo sale mal.

2 Dejar estos valores

Server Address / Dirección	`bffprod.sportmaps.co` (sin `https://` y sin `/iclock`)
Server Port / Puerto	`443`
Enable Domain Name	ON
HTTPS	ON
Proxy	OFF

Debe quedar **igual a lo que muestra la foto, cambiando solo `bffdev` por `bffprod`**.

SI LA FOTO MUESTRA OTRA COSA

Si el puerto no es 443 o el HTTPS está apagado, avisar a SportMaps antes de seguir. El servidor solo responde por HTTPS en el puerto 443; por el puerto 80 devuelve una redirección que el lector no sigue.

3 Guardar y confirmar conexión

Guardar y volver al menú principal. Si en 1 minuto no aparece el ícono de nube conectada, reiniciar el lector.

4 Repetir en el segundo lector

Mismos pasos en el otro F22ID (entrada y salida).

3 Puentes (PC de GYM RM y PC de Dreamers)

La dirección está escrita dentro del script, en una sola línea

1 Abrir PowerShell como Administrador

Abrirlo en la carpeta del puente (ver tabla de la sección 1).

2 Hacer una copia del script

```
Copy-Item door_bridge.py door_bridge.py.bak          # GYM RM
Copy-Item dreamers_bridge.py dreamers_bridge.py.bak  # Dreamers
```

3 Cambiar una sola línea

Abrir el `.py` con el Bloc de notas, buscar `BACKEND_BASE_URL` y dejarla así:

```
BACKEND_BASE_URL = "https://bffprod.sportmaps.co"
```

No tocar nada más. La conexión `wss://…/bridge/ws` se arma sola a partir de esa línea, y la llave `SPORTMAPS_BRIDGE_API_KEY` es la misma en desarrollo y producción.

4 Reiniciar la tarea y mirar el log

```
Stop-ScheduledTask  -TaskName "SportMaps-GymRM-DoorBridge"
Start-ScheduledTask -TaskName "SportMaps-GymRM-DoorBridge"
Get-Content bridge_supervisor.log -Tail 30 -Wait
```

En Dreamers la tarea es `SportMaps-DreamersBridge`.

QUÉ DEBE SALIR EN EL LOG

`Backend: https://bffprod.sportmaps.co` y `Conectado y autenticado por WebSocket`. En Dreamers, además, `escuchando asistencia en vivo...` por cada lector.

4 Cómo saber que quedó bien

1 Huella de prueba en los 4 lectores

Marcar una huella real en la entrada y otra en la salida de cada gimnasio, y avisar a SportMaps la hora exacta. SportMaps confirma en vivo que llegó a producción.

2 **Apertura manual en las 4 puertas**

Desde la app, abrir la puerta de entrada y la de salida en cada gimnasio. Confirmar que se abre **la puerta correcta**.

LO REVISA SPORTMAPS

Que los cuatro seriales se reporten cada pocos segundos, que lleguen las marcaciones, que los dos puentes estén conectados y que desarrollo ya no reciba nada de esos equipos. Si producción dice **"IP no autorizada"**, falta agregar la IP de ese gimnasio (sección 0).

5 Si algo falla: volver atrás

Si no se resuelve en 15 minutos

1 **Lectores GYM RM**

Volver a poner `bffdev.sportmaps.co` con los valores de la foto.

2 **Puentes**

```
Copy-Item door_bridge.py.bak door_bridge.py -Force   # o dreamers_bridge.py.bak
```

y reiniciar la tarea como en la sección 3.

3 **Avisar a SportMaps**

Mientras tanto nadie se queda afuera: el lector abre con su propia base de huellas. Lo único que se pierde es el registro de asistencia y los comandos remotos.

✓ Checklist en sitio

- [ ] Sección 0 confirmada por SportMaps (IP de Dreamers agregada y fecha acordada)
- [ ] Foto de la configuración actual de cada F22ID
- [ ] Copia `.bak` de cada script de puente
- [ ] Los dos F22ID en `bffprod.sportmaps.co`, puerto 443, HTTPS ON, proxy OFF
- [ ] Los dos puentes con `bffprod` en el log y autenticados
- [ ] Huella de prueba en los 4 lectores, confirmada por SportMaps
- [ ] Apertura manual probada en las 4 puertas