

PropertiesPCI 设备补丁一览表

修改以太网名称：

示例	ACPI 路径	注入内容 (Key/Value)		数据格式
Dell-5480 以太网	PciRoot (0x0) /Pci (0x1f, 0x6)	name	intel1219LM	STRING

说明：

- 1  六代以前机器的 ACPI 路径是：PciRoot (0x0) /Pci (0x19, 0x0)。
- 2  ACPI 中无法直接反映 ACPI 路径的，此方法失效。

禁止 PCI 总线的 SD 卡设备：

示例	ACPI 路径	注入内容 (Key/Value)		数据格式
T430 系列 SD 卡	PciRoot (0x0) /Pci (0x1c, 0x2)	IName	#display	STRING
Dell-5480 SD 卡	PciRoot (0x0) /Pci (0x1c, 0x0)	class-code	FFFFFFFF	DATA
		name	#display	STRING

说明：

- 1  对于不能使用或者无法驱动的 PCI 设备，参照此表，填写设备的 ACPI 路径和注入内容即可屏蔽。
- 2  ACPI 中无法直接反映 ACPI 路径的，此方法失效。