





Схема проекта "Виртуальный магазин", страница 3

Для сервера RichCall

направление	порт	пр-кол	описание
Incoming/Outgoing	443	tcp	web (nginx, web)
Incoming/Outgoing	3478	tcp/udp	сигнальный порт для организации TURN/STUN каналов
Incoming/Outgoing	5060	tcp	SIP – сигнальный трафик (FreeSWITCH – корпоративная IP-PBX)
Incoming/Outgoing	16384-65535	udp	rtp медиа-трафик
Outgoing	8443	tcp	Сервис лицензирования ¹
Outgoing	10443	tcp	Сервис обновления ²

Для внешних клиентов:

направление	порт	пр-кол	описание
Outgoing	443	tcp	web (nginx, web)
Outgoing	3478	tcp/udp	сигнальный порт для организации TURN/STUN каналов
Incoming /Outgoing	16384-65535	udp	rtp медиа-трафик от/к клиенту

Для агентов RichCall:

направление	порт	пр-кол	описание
Outgoing	443	tcp	web (nginx, web)
Outgoing	3478	tcp/udp	сигнальный порт для организации TURN/STUN каналов
Incoming /Outgoing	16384-65535	udp	rtp медиа-трафик от/к агенту

¹ Используется конкретный адрес сервера лицензирования

² Используется конкретный адрес сервиса обновления