

APÉNDICE A. CONECTOR ELCO-EDAC 96 PINES

Tabla de documentación con selección independiente de color principal y secundario para cada conductor.

Color principal	Color secundario	Pin conector	Nombre de la señal	Señal PocketServo	Color original	Observaciones	Verificado
NEGRO		A	FASE B (RH-DEC)	QB (POCKET DEC)	NEGRO		SI
CAFÉ		B	FASE /B (RH-DEC)	/QB (POCKET DEC)	CAFÉ		SI
NEGRO		C	FASE A (RH-DEC)	QA (POCKET DEC)	NEGRO		SI
AMARILLO		D	FASE /A (RH-DEC)	/QA (POCKET DEC)	AMARILLO		SI
NEGRO		E	INDICE (RH-DEC)	QI (POCKET DEC)	NEGRO		SI
AZUL		F	/INDICE (RH-DEC)	/QI (POCKET DEC)	AZUL		SI
ROJO		H	+5V (RH-DEC)	5V (POCKET DEC)	ROJO		SI
NEGRO		J	TIERRA (RH-DEC)	GND (POCKET DEC)	NEGRO		SI
ROJO		K	FASE B (RH- AR)	QB (POCKET AR)	ROJO		SI
NEGRO		L	FASE /B (RH- AR)	/QB (POCKET AR)	NEGRO		SI
VERDE		M	FASE A (RH- AR)	QA (POCKET AR)	VERDE		SI
NEGRO		N	FASE /A (RH- AR)	/QA (POCKET AR)	NEGRO		SI
BLANCO		P	INDICE (RH- AR)	QI (POCKET AR)	BLANCO		SI
CAFÉ	NEGRO	R	/INDICE (RH- AR)	/QI (POCKET AR)	CAFÉ/NEGRO		SI
CAFÉ		S	+5V (RH- AR)	5V (POCKET AR)	CAFÉ		SI
AMARILLO	NEGRO	T	TIERRA (RH- AR)	GND (POCKET AR)	AMARILLO/NEGRO		SI
AMARILLO		U	FASE A (C-FOCO)	QA (POCKET FOCO)	AMARILLO		SI
AZUL	NEGRO	V	FASE /A (C-FOCO)	/QA (POCKET FOCO)	AZUL/NEGRO		SI
AZUL		W	FASE B (C-FOCO)	QB (POCKET FOCO)	AZUL		SI
ROJO	NEGRO	X	FASE /B (C-FOCO)	/QB (POCKET FOCO)	ROJO/NEGRO		SI
NARANJA		Y	INDICE (C-FOCO)	QI (POCKET FOCO)	NARANJA		SI
NARANJA	NEGRO	Z	/INDICE (C-FOCO)	/QI (POCKET FOCO)	NARANJA/NEGRO		SI
NEGRO		AA	+5V (C-FOCO)	5V (POCKET FOCO)	NEGRO		SI
NEGRO	ROJO	AB	TIERRA (C-FOCO)	GND (POCKET FOCO)	NEGRO/ROJO		SI
CAFÉ		AC	FASE A (C- ZOOM)	QA (POCKET ZOOM)	CAFÉ		SI
NEGRO		AD	FASE /A (C- ZOOM)	/QA (POCKET ZOOM)	NEGRO		SI
VERDE		AE	FASE B (C- ZOOM)	QB (POCKET ZOOM)	VERDE		SI
NEGRO		AF	FASE /B (C- ZOOM)	/QB (POCKET ZOOM)	NEGRO		SI
BLANCO		AH	INDICE (C- ZOOM)	QI (POCKET ZOOM)	BLANCO		SI
NEGRO		AJ	/INDICE (C- ZOOM)	/QI (POCKET ZOOM)	NEGRO		SI
ROJO		AK	+5V (C- ZOOM)	5V (POCKET ZOOM)	ROJO		SI
NEGRO		AL	TIERRA (C- ZOOM)	GND (POCKET ZOOM)	NEGRO		SI
AZUL		AM	INT CENTRO ZOOM (SL-Z)	TARJETA OPTOS CANAL DOS	AZUL		SI
ROJO	NEGRO	AN	+12V CENTRO ZOOM (SL-Z)	12V FUENTE	ROJO/NEGRO		SI
AZUL	NEGRO	AP	TIERRA CENTRO ZOOM (SL-Z)	GND FUENTE	AZUL/NEGRO		SI
AMARILLO		AR	INT CENTRO FOCO (SL-Z)	TARJETA OPTOS CANAL UNO + PULL UP 2KΩ-12V	AMARILLO		SI
ROJO	NEGRO	AS	+12V CENTRO FOCO (SL-Z)	12V FUENTE	ROJO/NEGRO		SI
AZUL	NEGRO	AT	TIERRA CENTRO FOCO (SL-Z)	GND FUENTE	AZUL/NEGRO		SI
BLANCO		CU	MOTOR-ZOOM+	M+ BTS7960 ZOOM	BLANCO		SI
CAFÉ		CV	MOTOR-ZOOM-	M- BTS7960 ZOOM	CAFÉ		SI
ROJO		CW	MOTOR-FOCO+	M+ BTS7960 FOCO	ROJO		SI
NEGRO		CX	MOTOR-FOCO-	M- BTS7960 FOCO	NEGRO		SI
CAFÉ		CY	MOTOR-DEC+	M- BTS7960 DEC	CAFÉ		SI
AZUL		CZ	MOTOR-DEC-	M+ BTS7960 DEC	AZUL		SI
NARANJA		DA	MOTOR-AR+	M+ BTS7960 AR	NARANJA		SI
VERDE		DB	MOTOR-AR-	M- BTS7960 AR	VERDE		SI

El presente archivo fue elaborado por Edgar Omar Cadena Zepeda como apoyo para la identificación, trazabilidad y documentación del cableado del conector ELCO-EDAC 96 pines.

Fuente: RT-2025-02, Apéndice A, páginas 16-17.