Reglajele husei

Toate reglajele de mai jos se salvează automat și se aplică serviciului de monitorizare. Senzorul este **magnetometrul necalibrat**. Pragul implicit de 550 µT și marja 0 păstrează detecția magnetică a versiunii 1.0.

Timpi și sensibilitate

Reglaj	Implicit	Efect
Prag magnetic	550 µT	Peste prag, husa este considerată închisă. Interval de reglaj 100-2.000 µT.
Marjă de stabilitate	0 µT	Opțional, 0-200 µT. Deschiderea cere o scădere sub prag minus marjă. Valoarea 0 folosește același prag în ambele sensuri.
Întârziere la închidere	0 ms	Așteptare înaintea blocării, 0-2.000 ms. Deschiderea între timp anulează blocarea programată.
Întârziere la deschidere	0 ms	Așteptare înaintea aprinderii, 0-2.000 ms. Reînchiderea între timp anulează aprinderea programată.
Pauză între acțiuni	600 ms	Interval minim, 0-2.000 ms. Ultima tranziție a husei este păstrată și executată după pauză.
Impuls de aprindere	1.500 ms	Durata cererii de menținere a ecranului aprins, 500-5.000 ms. Ulterior se aplică temporizarea telefonului.

Energie și pornire

Cu ecranul stins este activat implicit și menține procesorul activ pentru citirea senzorului. Crește consumul bateriei. Dezactivarea poate întârzia sau opri primirea măsurătorilor în repaus.

Pornire după repornirea telefonului este activată implicit. Serviciul încearcă reluarea după pornire și prima deblocare, dacă monitorizarea nu a fost oprită din aplicație.

Reîncearcă aprinderea este activat implicit. Permite o singură reîncercare dacă afișajul rămâne stins și husa este încă deschisă.

Butonul „Restabilește reglajele recomandate” cere confirmare și readuce valorile de mai sus.

Samsung și diagnostic

Ce se poate configura din aplicație

Timpii, sensibilitatea, monitorizarea cu ecranul stins, reluarea la pornire și reîncercarea aprinderii se reglează direct. Notificările și excepția de baterie folosesc solicitări Android. Accesibilitatea necesită confirmarea utilizatorului în ecranul sistemului.

Pașii Samsung care rămân manuali

Menține deschisă în Recente este opțional. Deschide Recente, atinge pictograma Husa și alege opțiunea. În Configurare → Pași Samsung, bifa memorează „Am verificat manual”. Serviciul este configurat să continue când închizi ecranul aplicației, însă Samsung controlează propriile restricții.

Modul Somn 21:00-09:00. În Moduri și rutine → Somn, verifică dacă Husa este permisă atunci când restricționezi aplicațiile și dacă se activează economisirea energiei. Verifică și listele Samsung de aplicații în repaus. Aceste reguli și opțiunea din Recente nu pot fi activate sau verificate automat printr-un API Android public.

Testul pe S25 Ultra

1. Cu modul Somn oprit, închide și deschide husa normal, apoi rapid.
2. Activează manual Somn și repetă imediat.
3. Repetă după ce telefonul a stat nemișcat, cu ecranul stins și fără încărcător.
4. Repetă în timpul unui apel primit, deschizând complet husa.

În Diagnostic sunt păstrate ultimele 40 de evenimente, cu dată și oră. „Husă deschisă” confirmă tranziția detectată. „Cerere aprindere” arată solicitarea către Android. „Ecran aprins” confirmă starea afișajului la verificare. „Ecran încă stins” indică necesitatea investigației pe telefon.

Ce a fost verificat în această versiune

Compilarea release și verificarea Lint vital au trecut. Logica husei este neschimbată față de 1.1, unde cele 8 teste au trecut și analiza Lint completă nu a raportat erori. Verificările semnăturii și alinierii APK au trecut. Testul de regresie detectează lipsa continuității permisiunilor în 1.1 și confirmă corecția în 1.1.1. Testarea pe telefon și emulator nu a fost efectuată. Funcționarea în Somn și la apel rămâne de confirmat pe S25 Ultra.

Surse pentru confirmările sistemului și limitările energiei: Android - Doze; Samsung - Modes and Routines; Samsung - Sleeping apps.