CALIBER MINING AND LOGISTICS LIMITED · PULSE-II · MANPOWER & OT

Shift Attendance Equipment Wise

संचालन मार्गदर्शिका

साइट इंचार्ज, MIS स्टाफ़ और जाँच करने वालों के लिए · 10 नवंबर 2026 तक के सिस्टम के अनुसार

1. यह रिपोर्ट क्या दिखाती है

यह रिपोर्ट बताती है कि हर Shift में कौन ड्यूटी पर था, तीन चरणों में: पहले सभी साइटें Shift के हिसाब से, फिर एक साइट और Shift equipment के हिसाब से, फिर उस equipment के ड्राइवर। यह actual duties (हर ड्राइवर, तारीख और Shift की एक) और equipment-wise duties (ड्राइवर ने जितने equipment group पर काम किया, हर एक की एक) गिनती है, और उन लाइनों को रंग देती है जो लगातार Shift, बीच में गैप, जाँच या 0 ट्रिप वाले पैटर्न में आती हैं। यह हर साइट और Shift के लिए यह भी दिखाती है कि बैच बना है या नहीं और बंद हुआ है या नहीं, और ड्राइवर का नाम दबाने पर उसका महीने-दर-महीने का इतिहास खोलती है। साइट इंचार्ज या MIS क्लर्क इससे Shift की हाज़िरी को सेव किए हुए VLB और ELB कार्ड और zero-trip हाज़िरी की एंट्री से मिलाते हैं, और देखते हैं कि किन Shift का बैच अभी बाकी है।

> **एक पंक्ति.** ड्राइवर की सूची में एक लाइन का मतलब है एक ड्राइवर, एक ड्यूटी तारीख, एक Shift, एक साइट और एक equipment group। पहली टेबल में एक लाइन एक साइट है, और दूसरी टेबल में एक लाइन एक equipment है।

2. रिपोर्ट खोलें और चुनें कि क्या देखना है

बाएँ मेनू में **Reports → Manpower & OT → Shift Attendance Equipment Wise** खोलें। फिर नीचे बताए गए सिलेक्टर चुनें।

सिलेक्टर या बटन	क्या करता है
From / To	रिपोर्ट की पहली और आख़िरी ड्यूटी तारीख। शुरू में From में चालू महीने की 1 तारीख और To में आज की तारीख रहती है। 1 November 2026 से पहले की तारीख नहीं चुनी जा सकती, To की तारीख From से पहले की नहीं हो सकती, और एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा 31 दिन चुने जा सकते हैं। इन सीमाओं के बाहर कुछ लोड नहीं होता और स्क्रीन पर लिखा आता है “Choose a valid range of up to 31 days, starting on or after 1 November 2026.” एक ही तारीख हो तो वह शीर्षकों में लिखी रहती है; एक से ज़्यादा तारीखें हों तो ड्राइवर की सूची में Duty date कॉलम जुड़ जाता है।
Site	सिर्फ़ वही साइट लोड करता है और बिना कोई संख्या दबाए उसकी “duties by equipment” टेबल सीधे खोल देता है। “All” पर आपके login को दी गई सभी साइटें लोड होती हैं। साइट बदलने पर Saved batch और Door / equipment वापस “All” हो जाते हैं।
Shift	सिर्फ़ एक Shift की ड्यूटी रखता है। तब पहली टेबल में सिर्फ़ उसी Shift का कॉलम और “All shifts” दिखते हैं। लाइनों के रंग फिर भी सभी Shift देखकर तय होते हैं।
Saved batch	वे ड्यूटी रखता है जिनका कोई कार्ड चुने हुए बैच में है। zero-trip हाज़िरी की एंट्री किसी बैच में नहीं होती, इसलिए जिस ड्राइवर की सिर्फ़ ऐसी एंट्री है वह बैच चुने रहने पर नहीं दिखता।

Employee	एक कर्मचारी की ड्यूटी रखता है। सूची में हर नाम Employee ID · नाम के रूप में दिखता है, जैसे "CMPL90001 · SAMPLE DRIVER 01"।
Door / equipment	वे ड्यूटी रखता है जिनमें चुना हुआ डोर नंबर शामिल है, जैसे V9001। उसी Shift में ड्राइवर ने जिन दूसरी मशीनों पर काम किया वे भी सूची में रहती हैं।
Today	बटन। From और To दोनों में आज की तारीख भर देता है। बाकी चुनाव वैसे ही रहते हैं।
Clear selections	बटन। Site, Shift, Saved batch, Employee और Door / equipment को वापस "All" कर देता है। तारीखें नहीं बदलतीं।
Auto-hide filters	टिक बॉक्स। टिक करने पर फ़िल्टर छिप जाते हैं और सिर्फ़ एक पट्टी दिखती है जिसमें अभी की तारीखें, साइट और Shift लिखे रहते हैं। फ़िल्टर खोलने के लिए माउस पट्टी पर ले जाएँ या पट्टी दबाएँ; माउस हटाने पर वे फिर छिप जाते हैं। यह चुनाव इसी ब्राउज़र में याद रहता है।
Refresh reports	ऊपर दाईं ओर का बटन। उन्हीं चुनावों के साथ सेव रिकॉर्ड दोबारा पढ़ता है। जब तक रिपोर्ट लोड हो रही हो, यह बटन नहीं दबता।

3. स्क्रीन पर क्या-क्या है

स्क्रीन पर	क्या दिखाता है
REPORTS / MANPOWER & OT	पेज का शीर्षक, जिसके नीचे "Shift Attendance Equipment Wise" लिखा रहता है। उसके बाद की लाइन है "Saved duties, clear assignments and shift-by-shift performance."
Manpower by Category · Manpower by Category Reconciliation · Shift Performance · Shift Attendance Equipment Wise · OT & Multiple Duties	टैब की पट्टी। जिस नाम को दबाएँगे वही रिपोर्ट खुलेगी। इन चारों टैब के बीच जाने पर तारीखें और चुनाव वही रहते हैं।
फ़िल्टर के ऊपर की पट्टी	इसमें अभी की From और To तारीखें, साइट (या "All assigned sites"), Shift (या "All shifts") और यह लिखा रहता है कि Saved batch, Employee और Door / equipment में से कितने चुने गए हैं, जैसे "2 more selections"। यह पट्टी तभी दबती है जब "Auto-hide filters" टिक हो।
Loading saved records and checking shift patterns…	जब तक रिपोर्ट पढ़ी जा रही है तब तक यह लिखा रहता है। पढ़ना पूरा होने पर टेबल दिखती हैं।
गलती का संदेश	अगर रिपोर्ट नहीं पढ़ी जा सकी तो टेबल की जगह उसका कारण लिखा आता है। जैसे "This range contains too many saved cards. Select a shorter date range." या "This range contains too many attendance entries. Select a shorter date range." (चुनी हुई तारीखों में 50,000 से ज़्यादा होने पर)।
फ़िल्टर के नीचे की लाइन	इसमें अभी की तारीखें, साइट और Shift दोबारा लिखे रहते हैं, फिर "Saved records only" और "Updated … IST", यानी यह रिपोर्ट किस समय पढ़ी गई। इस टैब में गिनती के कार्ड नहीं हैं।

(संख्या) actual duties · (संख्या) equipment-wise duties	रिपोर्ट की सबसे ऊपर की लाइन। इसमें लोड हुए पूरे डेटा के दोनों जोड़ लिखे रहते हैं और फिर नियम: “An actual duty is one driver in one shift on one date. A driver on two equipment types in one shift is counted on both machines and once in actual duties.”
(संख्या) shifts without a batch · (संख्या) batches open	पहली टेबल के ऊपर की लाइन। लाल पट्टी बताती है कि कितने साइट-और-Shift वाले खानों का बैच अभी बना ही नहीं है; नारंगी पट्टी बताती है कि कितने बैच बने हैं पर बंद नहीं हुए। दोनों में से कुछ न हो तो लिखा आता है “Every shift that has ended has a closed batch.” उसी लाइन में आगे लिखा है “Red box: batch not created. Orange outline: batch not closed. Press a number to see that site and shift by equipment.”
All sites, shift-wise · (तारीख) · actual duties	चरण 1, पहली टेबल। आपके login को दी गई हर साइट की एक लाइन, और एक से ज़्यादा साइट हों तो सबसे नीचे “All sites” की लाइन। हर खाना उस साइट और Shift की actual duties बताता है और उस Shift के बैच की हालत दिखाता है। जब तक उस साइट, तारीख और Shift का बैच बना ही नहीं है, पूरा खाना लाल रहता है और उसमें “No batch” लिखा रहता है। बैच बन गया हो पर बंद न हुआ हो तो खाने के चारों ओर नारंगी रेखा रहती है और उसमें “VLB open”, “LMV open” या “ELB open” लिखा रहता है। सादा खाना बताता है कि बैच बंद हो चुका है, या Shift अभी ख़त्म नहीं हुई। एक से ज़्यादा तारीखें हों तो खाने में लिखा आता है कि कितने दिन बाकी हैं, जैसे “3 days no batch”। लाल या नारंगी खाना 0 दिखाने पर भी दबाया जा सकता है। “All shifts” और “All sites” के खाने कभी रंगीन नहीं होते; उनमें सिर्फ़ टिप्पणी रहती है, जैसे “2 shifts no batch · 1 open”। वही खाना दोबारा दबाने पर नीचे की टेबल बंद हो जाती हैं। कोई साइट न दिखाई जा सके तो लिखा आता है “No site is available for these selections.”
Press a number above to see the duties by equipment, then the drivers.	जब तक कोई संख्या नहीं दबाई जाती, पहली टेबल के नीचे यह लिखा रहता है।
(साइट) · (Shift) · (तारीख) · duties by equipment	चरण 2, दूसरी टेबल। यह पहली टेबल में कोई संख्या दबाने पर खुलती है, या जब सिर्फ़ एक साइट लोड हो तो अपने आप। हर equipment की एक लाइन, सबसे ज़्यादा ड्यूटी वाला सबसे ऊपर, और सबसे नीचे “All equipment” की लाइन। संकेत में लिखा है “Press an equipment or a number to list its drivers below.” equipment का नाम और Equipment-wise duties की संख्या उस equipment के सभी ड्राइवर खोलते हैं; Red, Orange, Brown या Blue की संख्या सिर्फ़ उस रंग की लाइनें खोलती है। वही चुनाव दोबारा दबाने पर ड्राइवर की सूची बंद हो जाती है। खोली हुई साइट और Shift में कोई ड्यूटी न हो तो लिखा आता है “No duty saved in this selection.”
Batch not created: … · Batch not closed: …	दूसरी टेबल के नाम के नीचे की लाइनें। “Batch not created:” खोली हुई साइट की वे Shift बताती है जो ख़त्म हो चुकी हैं पर जिनका बैच नहीं बना: एक तारीख की एक ही Shift खुली हो तो “this shift”, नहीं तो तारीखें और Shift, जैसे “11-11-26 · 12-11-26”। “Batch not closed:” हर खुले बैच का नाम और उसका चरण बताती है, जैसे “(बैच का नाम) (ELB open)”। सभी बैच बंद हों तो ये लाइनें नहीं आतीं।
Showing … below. · Close the driver list	जब ड्राइवर की सूची खुली हो तब दूसरी टेबल के ऊपर दिखता है। इसमें वह equipment और रंग लिखा रहता है जिसकी सूची खुली है, जैसे “Showing Water Tanker · Red only below.” “Close the driver list” बटन सूची बंद करता है; साइट और Shift खुले रहते हैं।

(संख्या) duties here are a second machine for the driver: counted on each machine, once in actual duties.	दूसरी टेबल के नीचे की लाइन। यह तब दिखती है जब Equipment-wise duties, Actual duties से ज़्यादा हों, और दोनों का अंतर बताती है।
White · Normal duty / Red · Back-to-back shifts, or all three shifts / Orange · Shift 1 and Shift 3 with a gap / Brown · Shift pattern needs review / Blue · Present with 0 trips	रंगों की कुंजी, जो ड्राइवर की सूची के ऊपर दिखती है। सूची की हर लाइन इन पाँच में से एक रंग की होती है।
Shift Attendance Equipment Wise · (साइट) · (Shift) · (तारीख) · (equipment)	चरण 3, ड्राइवर की सूची। इसके नाम के नीचे की लाइन में सूची की equipment-wise duties और actual duties लिखी रहती हैं, फिर "Saved records only" और "Press a name for the month-wise history"। साइट, Shift और तारीख नाम में लिखे रहते हैं; इनमें से कोई कॉलम के रूप में तभी आता है जब सूची में वह एक से ज़्यादा हो। रंग की संख्या दबाई गई हो तो नाम के अंत में वह रंग लिखा आता है, जैसे "Red only"। कुछ न मिलने पर लिखा आता है "No duty matches this selection."
(ड्राइवर) · history (साल)	ड्राइवर का नाम दबाने पर ड्राइवर की सूची के नीचे खुलता है। पहली लाइन में उसका Employee ID, equipment, साइट और पढ़ी गई अवधि लिखी रहती है, फिर "Duties are saved VLB and ELB cards, one per shift. Each red, orange or brown case counts as one OT." उसके बाद एक छोटी टेबल आती है जिसमें हर महीने की एक लाइन और सबसे नीचे "Year" की लाइन है। जब तक पढ़ा जा रहा है तब तक "Reading this driver's history…" लिखा रहता है। बंद करने के लिए नाम दोबारा दबाएँ, या "Close history" दबाएँ।
(ड्राइवर) · flagged duties in (साल)	इतिहास के नीचे की टेबल। इसमें उस साल में उस साइट पर उस ड्राइवर की हर लाल, नारंगी या भूरी ड्यूटी दिखती है, सबसे नई सबसे ऊपर। ऐसी कोई ड्यूटी न हो तो लिखा आता है "No red, orange or brown duty for this driver in this year."
(संख्या) saved cards need correction (list for the MIS team)	नीचे की ओर एक लाइन। इसे दबाने पर "Manpower Data Review" खुलता है: चुने हुए VLB और ELB कार्डों में मिली हर गड़बड़ी, हर गड़बड़ी की एक लाइन, ताकि उसे ठीक किया जा सके। सूची बंद करने के लिए लाइन दोबारा दबाएँ। जब किसी कार्ड में सुधार की ज़रूरत न हो तो यह लाइन नहीं दिखती।
Sources and calculation rules	दबाने पर वे लिखे हुए नियम खुलते हैं जिन पर रिपोर्ट चलती है; आख़िरी तीन नियम इसी टैब के बारे में हैं। सबसे अंत की लाइन बताती है कि manpower की ज़रूरत, कमी और relief की उपलब्धता बाद के चरण के लिए रखी गई है।

4. कॉलम

कॉलम	मतलब
All sites, shift-wise · Site	साइट का नाम। आपके login को दी गई हर साइट दिखती है, वह भी जिसमें कोई ड्यूटी नहीं है। आख़िरी लाइन "All sites" तब आती है जब एक से ज़्यादा साइट हों, और वह सबका जोड़ देती है।

All sites, shift-wise · Day shift / Night shift	तभी दिखता है जब लोड हुई ड्यूटी में Day (D) या Night (N) Shift हो। उस Shift में साइट की actual duties।
All sites, shift-wise · Shift 1	चुनी हुई तारीखों में Shift 1 (S1) में साइट की actual duties: हर ड्राइवर और तारीख की एक। जिस ड्राइवर ने एक Shift में दो साइटों पर काम किया वह एक ही साइट में गिना जाता है। उस Shift के बैच के अनुसार खाना लाल या नारंगी रेखा वाला होता है, जैसा ऊपर बताया गया है। उस साइट और Shift को खोलने के लिए खाना दबाएँ।
All sites, shift-wise · Shift 2	यही गिनती Shift 2 (S2) के लिए।
All sites, shift-wise · Shift 3	यही गिनती Shift 3 (S3) के लिए।
All sites, shift-wise · All shifts	सभी Shift मिलाकर साइट की actual duties, साथ में यह टिप्पणी कि कितनी Shift का बैच नहीं बना या खुला है। बिना Shift चुने साइट खोलने के लिए खाना दबाएँ।
Duties by equipment · Equipment	equipment का नाम: Equipment master में मशीन का group, जो सेव कार्ड के डोर नंबर से निकाला जाता है। जो नाम सिर्फ़ बड़े-छोटे अक्षर या खाली जगह में अलग हैं वे एक ही दिखते हैं। "Group missing in master" का मतलब है कि मशीन का group नहीं है या कार्ड का Equipment master से मिलान नहीं हुआ। "No equipment assigned" वह zero-trip हाज़िरी की एंट्री है जो बिना मशीन के सेव हुई। आख़िरी लाइन "All equipment" है।
Duties by equipment · Equipment-wise duties	इस equipment पर ड्राइवर की कितनी लाइनें हैं: हर ड्राइवर, तारीख, Shift और साइट की एक। जिस ड्राइवर ने एक Shift में दो equipment group पर काम किया वह दोनों में गिना जाता है। इन ड्राइवरों की सूची के लिए संख्या दबाएँ।
Duties by equipment · Actual duties	उन लाइनों में से कितनी पर ड्राइवर की उस तारीख और Shift की एक actual duty है। बाकी लाइनें दूसरी मशीन की हैं। यह संख्या दबती नहीं है।
Duties by equipment · Second machine	Equipment-wise duties में से Actual duties घटाने पर जो बचता है: वे लाइनें जहाँ यह equipment उस Shift में ड्राइवर की दूसरी मशीन था, जैसे 128 में से 124 घटाने पर 4। सिर्फ़ उन ड्राइवरों की सूची के लिए संख्या दबाएँ; तब सूची के नाम के अंत में "Second machine only" लिखा आता है। उस सूची में Duty note बताता है कि ड्राइवर की actual duty किस मशीन पर गिनी गई है। जिस ड्राइवर ने एक Shift में एक ही equipment group की दो मशीनें चलाईं उसकी एक ही लाइन होती है, दोनों door number के साथ, और वह यहाँ नहीं गिना जाता। 0 दबता नहीं है।
Duties by equipment · Red	इस equipment की लाल लाइनें: लगातार Shift, Shift 3 के बाद अगले दिन की Shift 1, या तीनों Shift। सिर्फ़ ये लाइनें देखने के लिए संख्या दबाएँ।
Duties by equipment · Orange	नारंगी लाइनें: एक ही तारीख को Shift 1 और Shift 3, बीच में गैप के साथ। सिर्फ़ ये लाइनें देखने के लिए संख्या दबाएँ।
Duties by equipment · Brown	भूरी लाइनें: एक से ज़्यादा ड्यूटी जिनका Shift पैटर्न या समय पक्का नहीं हो सका और जिसे जाँचना है। सिर्फ़ ये लाइनें देखने के लिए संख्या दबाएँ।
Duties by equipment · Blue	नीली लाइनें: 0 ट्रिप के साथ हाज़िर, जो zero-trip हाज़िरी की एंट्री से या 0 ट्रिप के साथ सेव हुए VLB कार्ड से आती हैं। सिर्फ़ ये लाइनें देखने के लिए संख्या दबाएँ।
Driver list · Duty date	ड्यूटी की बुक तारीख। तभी दिखता है जब From और To अलग-अलग तारीखें हों।

Driver list · Site	ड्यूटी की साइट। तभी दिखता है जब “All sites” की लाइन खोली गई हो।
Driver list · Shift	ड्यूटी का Shift कोड, जैसे S1। तभी दिखता है जब “All shifts” खोला गया हो।
Driver list · Employee ID	कर्मचारी master का Employee ID। सिर्फ़ वही कर्मचारी दिखते हैं जिनका मिलान हो गया है।
Driver list · Caliber ID	master में उस कर्मचारी से जुड़ा Caliber ID।
Driver list · Driver / operator	कर्मचारी master का नाम, जैसे SAMPLE DRIVER 01। नाम एक बटन है: इसे दबाने पर सूची के नीचे उस ड्राइवर का इतिहास खुलता है। जब सेव कार्ड में उसी Shift के लिए दूसरा ऑपरेटर भी लिखा हो तो वह भी उसी मशीन पर दिखता है।
Driver list · OT in (month)	To तारीख वाले कैलेंडर महीने में उस साइट पर ड्राइवर के लाल, नारंगी और भूरे मामलों की गिनती, जैसे “OT in Nov 2026”। जब तक गिनती पढ़ी जा रही है “Checking…” लिखा रहता है, और न पढ़ी जा सके तो “Unavailable”। “All sites” की लाइन से खुली सूची में, जब तक उस ड्राइवर का नाम न दबाया जाए, “Press the name” लिखा रहता है।
Driver list · OT in (year)	यही गिनती To तारीख वाले कैलेंडर साल की, जैसे “OT in 2026”। रिकॉर्ड 1 November 2026 से शुरू होते हैं।
Driver list · Door / equipment	उस Shift में इस equipment group में ड्राइवर ने जिन डोर नंबरों पर काम किया, जैसे V9001। एक ही group की दो मशीनें हों तो दोनों डोर नंबर “;” से अलग दिखते हैं। बिना मशीन के सेव हुई zero-trip एंट्री में खाली।
Driver list · Equipment	equipment का नाम, जैसा दूसरी टेबल में है। तभी दिखता है जब “All equipment” की लाइन खोली गई हो।
Driver list · Make / model	Equipment master से मशीन का make और model। “Make not named” का मतलब है कि master में make का नाम नहीं है, या सिर्फ़ नंबर है।
Driver list · Attendance	“Present — with trips”: उस Shift के किसी सेव कार्ड में ट्रिप हैं। “Present — 0 trips”: zero-trip हाज़िरी की एंट्री है या VLB कार्ड 0 ट्रिप के साथ सेव हुआ है, और न कोई ट्रिप वाला कार्ड है न कोई ELB कार्ड। बाकी हालात में “Present”, जैसे बिना ट्रिप का ELB कार्ड।
Driver list · Completed VLB trips	इस लाइन के VLB कार्डों की पूरी हुई ट्रिप का जोड़। जब लाइन के कार्डों में VLB ट्रिप की गिनती नहीं होती, जैसे ELB कार्ड, तो “—” दिखता है। बिना कार्ड की zero-trip एंट्री में 0 दिखता है।
Driver list · Actual duty	“Yes” उस लाइन पर जिस पर ड्राइवर की उस तारीख और Shift की एक actual duty है। उसी Shift की उसकी बाकी लाइनों पर “No — second machine”। actual duty उस equipment पर रहती है जिस पर उस Shift में सबसे ज़्यादा HMR घंटे हैं; घंटे न हों या बराबर हों तो उस कार्ड पर जो पहले सेव हुआ।
Driver list · Duty flag	लाइन का रंग शब्दों में: “Normal duty”, “BLUE — Present with 0 trips”, या OT का कारण, जैसे “RED — Back-to-back OT”, “RED — Shift 3 followed by next day’s Shift 1”, “ORANGE — Shift 1 and Shift 3 with a shift gap” या “REVIEW — Multiple duties; schedule or shift pattern needs confirmation”। REVIEW वाली लाइनें भूरी होती हैं। एक लाइन का एक ही रंग होता है, इस क्रम में: लाल, नारंगी, भूरा, नीला।

Driver list · Duty note	पैटर्न की दूसरी Shift बताता है, जैसे "Also worked S2" (दूसरी तारीख की Shift उसकी तारीख के साथ लिखी जाती है), और दूसरी मशीन, जैसे "Also worked on V9001 (Water Tanker)" या "Second machine in this shift; actual duty counted on V9001 (Water Tanker)"। एक मशीन पर अकेली ड्यूटी हो तो खाली।
Driver list · Zero-trip reason	zero-trip हाज़िरी की एंट्री में चुना गया कारण: Rain, No work, Breakdown या Other। ऐसी एंट्री न हो तो खाली।
Driver list · Remarks	zero-trip हाज़िरी की एंट्री में लिखे गए remarks। न हों तो खाली।
History · Month	साल के हर उस महीने की एक लाइन जिसमें उस साइट पर ड्राइवर की कोई ड्यूटी या OT का मामला है। आख़िरी लाइन "Year" सबका जोड़ देती है।
History · Duties	उस महीने में उस साइट पर ड्राइवर की actual duties, सेव किए हुए VLB और ELB कार्डों से: हर तारीख और Shift की एक। बिना कार्ड की zero-trip एंट्री यहाँ नहीं गिनी जाती।
History · Red	उस महीने में शुरू हुए लाल मामले: लगातार Shift, Shift 3 के बाद अगले दिन की Shift 1, या तीनों Shift।
History · Orange	उस महीने के नारंगी मामले: एक ही तारीख को Shift 1 और Shift 3, बीच में गैप के साथ।
History · Brown	उस महीने के भूरे मामले: एक से ज़्यादा ड्यूटी जिनका Shift पैटर्न या समय जाँचना है।
History · OT times	उस महीने के लाल, नारंगी और भूरे मामलों का जोड़। एक मामला एक OT गिना जाता है।
Flagged duties · Duty date	जिस तारीख को मामला शुरू हुआ।
Flagged duties · OT flag / reason	रंग और कारण शब्दों में, जैसे "RED — Back-to-back OT"।
Flagged duties · Shifts worked	वे तारीखें और Shift जिनसे मामला बना, जैसे "2026-11-09 S1; 2026-11-09 S2"।
Flagged duties · Log book	VLB, ELB या LMV, या दो साथ में, जैसे "VLB + LMV"।
Flagged duties · Equipment worked	जिन मशीनों पर काम किया उनका equipment group और make।
Flagged duties · Combined HMR performance hours	मामले की Shift के HMR घंटों का जोड़। ये मशीन के घंटे हैं, भुगतान वाले OT घंटे नहीं। किसी कार्ड में सही HMR न हो तो "—" दिखता है।
Flagged duties · Saved cards	मामले के पीछे के कार्डों के बुक नंबर। इन्हीं से कार्ड ढूँढें।
Manpower Data Review · Duty date	जिस कार्ड में गड़बड़ी है उसकी बुक तारीख।
Manpower Data Review · Site	उस कार्ड की साइट।
Manpower Data Review · Shift	उस कार्ड का Shift कोड।
Manpower Data Review · Door / equipment	उस कार्ड का डोर नंबर।

Manpower Data Review · Employee ID	मिला हुआ Employee ID, या मिलान न होने पर कार्ड पर सेव ID।
Manpower Data Review · Driver / operator	उस कार्ड के ड्राइवर या ऑपरेटर का नाम।
Manpower Data Review · Saved card	कार्ड का बुक नंबर। इसी से कार्ड ढूँढें।
Manpower Data Review · Log book	VLB या ELB। LMV की लाइनें सिर्फ़ OT & Multiple Duties में दिखती हैं।
Manpower Data Review · Source batches	जिन बैच में कार्ड है उनके नाम, या "Saved VLB (no site batch)" / "Saved ELB (no site batch)"।
Manpower Data Review · What to correct	गड़बड़ी शब्दों में। उदाहरण: "Employee ID is missing or cannot be resolved to an employee master.", "Equipment master match is missing.", "Group is missing in Equipment master.", "Saved shift labels conflict; excluded from duty totals."

5. ध्यान रखें

- लाइनें सेव की हुई VLB और ELB लॉग बुक से और zero-trip हाज़िरी की एंट्री ("Present — 0 trips") से आती हैं, जिनकी तारीख 1 November 2026 या उसके बाद की है। पेंडिंग स्कैन और डिलीट किए गए रिकॉर्ड शामिल नहीं हैं, और LMV लॉग बुक इस टैब में नहीं दिखतीं। यह टैब बताता है कि Shift के लिए किसका सेव रिकॉर्ड है; इसमें आने या जाने का समय नहीं होता।
- Actual duties हर ड्राइवर को एक तारीख और Shift के लिए एक बार गिनती हैं, चाहे उसने कितनी भी मशीनें चलाई हों। Equipment-wise duties उसे उस Shift में हर उस equipment group पर एक बार गिनती हैं जिस पर उसने काम किया। पहली टेबल actual duties दिखाती है; ड्राइवर की सूची में लाइनें actual duties से ज़्यादा हो सकती हैं।
- लाल, नारंगी और भूरा रंग उन्हीं Shift पैटर्न पर चलते हैं जिन पर OT & Multiple Duties चलता है, और वह सेव की हुई LMV लॉग बुक भी पढ़ता है, इसलिए Duty note में लिखी दूसरी Shift ऐसी ड्यूटी हो सकती है जो इस टैब में नहीं दिखती। Shift का समय Shift Master से आता है, और चुनी हुई तारीखों से एक दिन पहले और एक दिन बाद का दिन भी जाँचा जाता है। जिस ऑपरेटर का ELB कार्ड सेव है उसे नीला रंग कभी नहीं मिलता, और जिस ड्राइवर की सिर्फ़ zero-trip एंट्री है और कोई सेव कार्ड नहीं, उसकी लाल, नारंगी या भूरे के लिए जाँच नहीं होती।
- लाल और नारंगी खाने बैच के बारे में हैं, ड्यूटी के बारे में नहीं। किसी Shift का बैच तभी "बाकी" गिना जाता है जब वह Shift Master के समय के अनुसार ख़त्म हो चुकी हो, इसलिए चल रही Shift लाल नहीं होती। हर साइट से वही Shift अपेक्षित हैं जो उस तारीख को उसके Shift Master में हैं; इसलिए जिस साइट पर काम नहीं हुआ वह बैच बनने तक लाल रहती है।
- OT in the month, OT in the year और इतिहास एक साइट के मामले गिनते हैं, 1 January और 1 November 2026 में से जो बाद की हो उस तारीख से आज तक। किसी साइट के लिए पहली बार पढ़ने में कुछ सेकंड लग सकते हैं। इतिहास की ड्यूटी सिर्फ़ सेव किए हुए VLB और ELB कार्डों से आती हैं।
- equipment के नाम अभी के Equipment master के group से आते हैं, इसलिए master में किसी group का नाम बदलने पर पुरानी तारीखें भी नए नाम से दिखती हैं। जिस कार्ड का Employee ID कर्मचारी master से नहीं मिला वह इस टैब में नहीं गिना जाता; वह उन कार्डों की सूची में दिखता है जिन्हें ठीक करना है।

6. डाउनलोड, प्रिंट और खोज

- इस पेज की तालिकाओं में **Generate** बटन है: **Download as PDF**, **Download as Excel** या **Smart Print**। फ़ाइल में पूरी तालिका आती है, केवल स्क्रीन पर दिख रही पंक्तियाँ नहीं।
- किसी तालिका में डोर नंबर, ड्राइवर या कार्ड ढूँढने के लिए **Search this report** में लिखें।
- किसी कॉलम के अनुसार क्रम लगाने के लिए उस कॉलम का शीर्षक दबाएँ।
- अपडेट के बाद पेज पुराना दिखे तो एक बार **Ctrl + F5** दबाएँ।

7. जाँच की सूची

चरण	यह करें
1	From और To चुनें (एक ही तारीख रखने पर सूचियाँ सबसे छोटी रहती हैं) और ज़रूरत हो तो Site। फ़िल्टर के नीचे की लाइन में उन्हें पक्का करें, और "Updated" के समय के बाद रिकॉर्ड सेव हुए हों तो "Refresh reports" दबाएँ।
2	"All sites, shift-wise" में पहले लाल खाने पढ़ें: हर लाल खाना वह Shift है जो ख़त्म हो चुकी है पर जिसका बैच नहीं बना। फिर नारंगी रेखा वाले खाने पढ़ें: उनका बैच बंद नहीं हुआ है। कौन-सी तारीखें और बैच बाकी हैं, यह देखने के लिए खाना दबाएँ।
3	हर साइट की Shift 1, Shift 2 और Shift 3 की actual duties पढ़ें और उन्हें उस Shift के लिए साइट की अपनी गिनती से मिलाएँ। जिस संख्या को जाँचना है उसे दबाएँ।
4	"duties by equipment" में हर equipment के लिए Equipment-wise duties को Actual duties से मिलाएँ। अंतर का मतलब है कि किसी ड्राइवर ने दूसरी मशीन पर भी काम किया; टेबल के नीचे की लाइन उसकी संख्या बताती है।
5	Red, Orange, Brown या Blue की संख्या दबाएँ। ड्राइवर की सूची में Duty flag और Duty note पढ़ें, फिर OT in the month और OT in the year; जो ड्राइवर बार-बार आ रहा है उसका नाम दबाकर उसका इतिहास पढ़ें। नीली लाइनों में Zero-trip reason और Remarks पढ़ें।
6	नीचे की ओर "saved cards need correction" वाली लाइन दबाएँ। वहाँ Employee ID की गड़बड़ी के साथ दिख रहे कार्ड ऊपर की टेबल में नहीं गिने गए हैं।

> **यह मार्गदर्शिका रिपोर्ट पढ़ना और जाँचना बताती है।** इसके नतीजों पर क्या कार्रवाई करनी है, यह प्रबंधन के निर्देश के अनुसार होगा।

8. आम सवाल

सवाल	जवाब
Equipment-wise duties, actual duties से ज़्यादा क्यों हैं?	जिस ड्राइवर ने एक Shift में दो equipment group पर काम किया वह दोनों में दिखता है। उसकी actual duty एक ही है: सबसे ज़्यादा HMR घंटों वाले equipment पर "Yes" और दूसरे पर "No — second machine"।
ड्राइवर हाज़िर था पर कोई ट्रिप नहीं लगी। वह कहाँ दिखेगा?	अगर उसके लिए zero-trip हाज़िरी की एंट्री सेव हुई है, या उसका VLB कार्ड 0 ट्रिप के साथ सेव हुआ है, तो वह Attendance में "Present — 0 trips" और नीली लाइन के साथ दिखता है। ऐसी लाइनें देखने के लिए दूसरी टेबल में Blue की संख्या दबाएँ।
खाना लाल है जबकि उसमें ड्यूटी दिख रही हैं। क्यों?	रंग बैच के बारे में है। उस Shift के कार्ड सेव हैं, पर उस साइट, तारीख और Shift का बैच नहीं बना। खाना खोलें: "Batch not created" वाली लाइन में वह लिखा मिलेगा।

OT in the month के नीचे “Checking…”, “Unavailable” और “Press the name” का क्या मतलब है?	“Checking…” का मतलब है कि गिनती अभी पढ़ी जा रही है। “Unavailable” का मतलब है कि वह पढ़ी नहीं जा सकी; “Refresh reports” दबाकर दोबारा देखें। “Press the name” उस सूची में आता है जो “All sites” की लाइन से खोली गई हो: गिनती एक बार में एक साइट की पढ़ी जाती है, इसलिए उस ड्राइवर की साइट पढ़ने के लिए उसका नाम दबाएँ।