CALIBER MINING AND LOGISTICS LIMITED · PULSE-II · MANPOWER & OT

Manpower by Category

संचालन मार्गदर्शिका

साइट इंचार्ज, MIS स्टाफ़ और जाँच करने वालों के लिए · 11 नवंबर 2026 तक के सिस्टम के अनुसार

1. यह रिपोर्ट क्या दिखाती है

यह रिपोर्ट चरण-दर-चरण बताती है कि कितनी मशीनें चलीं और उन पर कितने कर्मचारी थे: पहले सभी साइट, फिर एक साइट तारीख़ और Shift के अनुसार, फिर एक तारीख़ और Shift equipment category के अनुसार। चरणों के नीचे, जो चरण खुला है उसी के लिए, category, group, make और model की गिनती और वे सभी सेव किए हुए VLB और ELB कार्ड दिखते हैं जिनसे यह गिनती बनी है। साइट इंचार्ज या MIS क्लर्क इससे देखते हैं कि मशीनों पर कितने लोग लगे थे और किन कार्डों में कर्मचारी या मशीन की जानकारी जाँचनी है।

> **एक पंक्ति.** "Manpower by Category, Make & Model" टेबल में एक लाइन का मतलब है एक ड्यूटी तारीख, साइट, Shift, category, equipment group, make और model। "Vehicle & Employee Assignments" टेबल में एक लाइन एक सेव किया हुआ VLB या ELB कार्ड है।

2. रिपोर्ट खोलें और चुनें कि क्या देखना है

बाएँ मेनू में **Reports → Manpower & OT → Manpower by Category** खोलें। फिर नीचे बताए गए सिलेक्टर चुनें।

सिलेक्टर या बटन	क्या करता है
From / To	रिपोर्ट की पहली और आख़िरी ड्यूटी तारीख। शुरू में From में चालू महीने की 1 तारीख और To में आज की तारीख रहती है। 1 November 2026 से पहले की तारीख नहीं चुनी जा सकती, To की तारीख From से पहले की नहीं हो सकती, और एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा 31 दिन चुने जा सकते हैं। इन सीमाओं के बाहर कुछ लोड नहीं होता और स्क्रीन पर लिखा आता है "Choose a valid range of up to 31 days, starting on or after 1 November 2026."
Site	सिर्फ़ एक साइट के कार्ड रखता है। "All" का मतलब है आपके login को दी गई सभी साइटें। साइट बदलने पर Saved batch और Door / equipment वापस "All" हो जाते हैं।
Shift	सिर्फ़ एक Shift के कार्ड रखता है। सूची में वही Shift कोड आते हैं जो लोड हुए रिकॉर्ड में मिले हैं, जैसे S1, S2, S3।
Saved batch	सिर्फ़ एक बैच में सेव हुए कार्ड रखता है। सूची में From से To के बीच की तारीख वाले बैच और लोड हुए कार्डों के बैच आते हैं। जिस बैच में कोई सेव कार्ड नहीं है वह भी चुना जा सकता है, पर उससे कोई गिनती नहीं बनती।
Employee	सिर्फ़ वे कार्ड रखता है जिनका Employee ID उस कर्मचारी से मिल गया है। सूची में हर नाम Employee ID · नाम के रूप में दिखता है, जैसे "CMPL90001 · SAMPLE DRIVER 01"। कर्मचारी चुने रहने पर वे कार्ड नहीं दिखते जिनका ID किसी से नहीं मिला।
Door / equipment	सिर्फ़ एक डोर नंबर के कार्ड रखता है, जैसे V9001।

Today	बटन। From और To दोनों में आज की तारीख भर देता है। बाकी चुनाव वैसे ही रहते हैं।
Clear selections	बटन। Site, Shift, Saved batch, Employee और Door / equipment को वापस "All" कर देता है। तारीखें नहीं बदलतीं।
Auto-hide filters	टिक बॉक्स। टिक करने पर फ़िल्टर छिप जाते हैं और सिर्फ़ एक पट्टी दिखती है जिसमें अभी की तारीखें, साइट और Shift लिखे रहते हैं। फ़िल्टर खोलने के लिए माउस पट्टी पर ले जाएँ या पट्टी दबाएँ; माउस हटाने पर वे फिर छिप जाते हैं। यह चुनाव इसी ब्राउज़र में याद रहता है।
Refresh reports	ऊपर दाईं ओर का बटन। उन्हीं चुनावों के साथ सेव रिकॉर्ड दोबारा पढ़ता है। जब तक रिपोर्ट लोड हो रही हो, यह बटन नहीं दबता।

3. स्क्रीन पर क्या-क्या है

स्क्रीन पर	क्या दिखाता है
REPORTS / MANPOWER & OT	पेज का शीर्षक, जिसके नीचे "Manpower by Category" लिखा रहता है। उसके बाद की लाइन है "Saved duties, clear assignments and shift-by-shift performance."
Manpower by Category · Manpower by Category Reconciliation · Shift Performance · Shift Attendance Equipment Wise · OT & Multiple Duties	टैब की पट्टी। जिस नाम को दबाएँगे वही रिपोर्ट खुलेगी। इन चारों टैब के बीच जाने पर तारीखें और चुनाव वही रहते हैं।
फ़िल्टर के ऊपर की पट्टी	इसमें अभी की From और To तारीखें, साइट (या "All assigned sites"), Shift (या "All shifts") और यह लिखा रहता है कि Saved batch, Employee और Door / equipment में से कितने चुने गए हैं, जैसे "2 more selections"। यह पट्टी तभी दबती है जब "Auto-hide filters" टिक हो।
Loading saved records and checking shift patterns…	जब तक रिपोर्ट पढ़ी जा रही है तब तक यह लिखा रहता है। पढ़ना पूरा होने पर टेबल दिखती हैं।
गलती का संदेश	अगर रिपोर्ट नहीं पढ़ी जा सकी तो टेबल की जगह उसका कारण लिखा आता है। जैसे, चुनी हुई तारीखों में 50,000 से ज़्यादा सेव कार्ड होने पर लिखा आता है "This range contains too many saved cards. Select a shorter date range."
फ़िल्टर के नीचे की लाइन	इसमें अभी की तारीखें, साइट और Shift दोबारा लिखे रहते हैं, फिर "Saved records only" और "Updated … IST", यानी यह रिपोर्ट किस समय पढ़ी गई।
Distinct assets	गिनती का कार्ड। चुने हुए कार्डों पर कितनी अलग-अलग मशीनें हैं। एक मशीन का मतलब है एक साइट का एक डोर नंबर। जो कार्ड कुल गिनती से बाहर रखे गए हैं, और जिनका डोर नंबर Equipment master की ठीक एक मशीन से नहीं मिलता, वे नहीं गिने जाते।
Distinct employees	गिनती का कार्ड। चुने हुए कार्डों पर कितने अलग-अलग कर्मचारी मिले हैं। जो कार्ड कुल गिनती से बाहर रखे गए हैं, और जिनका Employee ID नहीं मिला, वे इसमें कुछ नहीं जोड़ते।

Employee shift duties	गिनती का कार्ड। इन्हीं चुनावों पर Shift Performance टैब में जितनी लाइनें आती हैं, उतनी संख्या: हर कर्मचारी, साइट, तारीख और Shift की एक।
Review items	गिनती का कार्ड। सबसे नीचे की "Manpower Data Review" टेबल में कितनी लाइनें हैं।
Step 1 · All sites	पहली टेबल: आपके लॉगिन को दी गई हर साइट की एक लाइन, और "All sites" की लाइन। Vehicles / equipment यानी कितनी अलग-अलग मशीनें, Employees यानी कितने अलग-अलग कर्मचारी, Duties यानी एक कर्मचारी, एक Shift, एक तारीख़, और Saved cards यानी पढ़े गए कार्ड। All sites की लाइन ऊपर के गिनती वाले कार्डों के बराबर होती है। किसी लाइन की कोई भी संख्या दबाएँ तो वह साइट खुलेगी; बंद करने के लिए दोबारा दबाएँ। Generate बटन से यह टेबल डाउनलोड होती है।
Step 2 · date by shift	साइट दबाने पर Step 1 के नीचे खुलती है। चुनी हुई हर तारीख़ की एक लाइन, और एक से ज़्यादा तारीख़ चुनने पर "All dates" की लाइन। हर Shift के खाने में उस Shift की ड्यूटी और उसके नीचे चली हुई मशीनें दिखती हैं। फिर पूरे दिन के Day duties, Vehicles / equipment, Employees और Saved cards। किसी खाने को दबाएँ तो उस तारीख़ और Shift का Step 3 खुलेगा; पूरे दिन के लिए Day duties की संख्या दबाएँ, या सभी तारीख़ों के लिए All dates की लाइन की संख्या।
Step 3 · by equipment category	खाना दबाने पर Step 2 के नीचे खुलती है। हर equipment category (Equipment master का equipment group, जैसे Volvo Tippers या Haulpak Dumper) की एक लाइन, उसकी मशीनों, कर्मचारियों, ड्यूटी और सेव कार्डों के साथ, और "All categories" की लाइन। कोई category या उसकी संख्या दबाएँ: तब नीचे की दोनों टेबल सिर्फ़ उसी category की दिखेंगी।
चरणों के ऊपर की लाइन	बताती है कि आप कहाँ हैं, जैसे "All sites › Sasti OC › 05-11-26 · Shift 1 › Volvo Tippers"। उस स्तर पर लौटने के लिए उसका कोई भी हिस्सा दबाएँ। लाइन की शुरुआत का बैंगनी Back बटन एक स्तर पीछे ले जाता है; पेज के ऊपर का गोल पीछे वाला तीर भी यही करता है।
Manpower by Category, Make & Model	category, group, make और model के अनुसार गिनती, ऊपर के चरणों में जो खुला है उसके लिए: शुरू में सभी साइट, फिर खोली हुई साइट, तारीख़ और Shift, और category। खोला हुआ चुनाव इसके नाम में जुड़ जाता है। नाम के नीचे की लाइन में चुनाव दोबारा लिखे रहते हैं और साथ में "Distinct assets and employees within each category"। कुछ न मिलने पर लिखा आता है "No saved asset assignments in this selection. An empty batch has no manpower count."
Vehicle & Employee Assignments	सेव किए हुए कार्ड, एक-एक करके, ऊपर के चरणों में जो खुला है उसके लिए। खोला हुआ चुनाव इसके नाम में जुड़ जाता है। कुछ न मिलने पर लिखा आता है "No saved assignments match these selections."
Manpower Data Review	सबसे नीचे की टेबल। चुने हुए कार्डों में जो भी गड़बड़ी मिली है वह यहाँ दिखती है, हर गड़बड़ी की एक लाइन, ताकि उसे ठीक किया जा सके। कोई गड़बड़ी न हो तो लिखा आता है "No card needs correction in these selections."
Sources and calculation rules	दबाने पर वे लिखे हुए नियम खुलते हैं जिन पर रिपोर्ट चलती है। आख़िरी लाइन बताती है कि manpower की ज़रूरत, कमी और relief की उपलब्धता बाद के चरण के लिए रखी गई है।

4. कॉलम

कॉलम	मतलब
Manpower by Category, Make & Model · Duty date	इस लाइन में गिने गए कार्डों की बुक तारीख, साल-महीना-दिन के रूप में।
Manpower by Category, Make & Model · Site	उन कार्डों की साइट।
Manpower by Category, Make & Model · Shift	उन कार्डों का Shift कोड, जैसे S1, S2 या S3।
Manpower by Category, Make & Model · Category	Equipment master में मशीन की category। "Unresolved category" का मतलब है कि master में उसकी category नहीं है।
Manpower by Category, Make & Model · Equipment group	Equipment master में मशीन का group। "Unresolved group" का मतलब है कि master में उसका group नहीं है।
Manpower by Category, Make & Model · Make	Equipment master से make का नाम। "Unresolved make" का मतलब है कि वह खाली है। "Unresolved make code" और उसके बाद कोई नंबर हो तो master में सिर्फ़ नंबर है, नाम नहीं।
Manpower by Category, Make & Model · Model	Equipment master से model का नाम। खाली होने या सिर्फ़ नंबर होने पर उसी तरह "Unresolved model" लिखा आता है।
Manpower by Category, Make & Model · Distinct vehicles / equipment	इस लाइन में कितनी अलग-अलग मशीनें हैं। एक मशीन का मतलब है एक साइट का एक डोर नंबर, इसलिए एक ही डोर के दो कार्ड एक बार गिने जाते हैं।
Manpower by Category, Make & Model · Distinct employees	इस लाइन के कार्डों पर कितने अलग-अलग कर्मचारी मिले। जिस कर्मचारी ने मशीन बदली वह हर उस लाइन में गिना जाता है जहाँ उसने काम किया, इसलिए इस कॉलम को ऊपर से नीचे तक न जोड़ें।
Manpower by Category, Make & Model · Unresolved assignment records	इस लाइन के कितने कार्डों का Employee ID कर्मचारी master से नहीं मिल सका।
Manpower by Category, Make & Model · Door numbers	इस लाइन के कार्डों के डोर नंबर, ";" से अलग किए हुए।
Manpower by Category, Make & Model · Source batches	जिन बैच में इस लाइन के कार्ड सेव हुए उनके नाम। कार्ड किसी बैच में न हों तो खाली।
Vehicle & Employee Assignments · Duty date	कार्ड की बुक तारीख।
Vehicle & Employee Assignments · Site	कार्ड की साइट।
Vehicle & Employee Assignments · Shift	कार्ड का Shift कोड। "Unresolved" का मतलब है कि कार्ड से Shift नहीं पढ़ी जा सकी, या उसके Shift के लेबल आपस में नहीं मिलते।

Vehicle & Employee Assignments · Door / equipment	कार्ड पर सेव डोर नंबर। कार्ड पर न हो तो Equipment master में मिली मशीन का डोर नंबर।
Vehicle & Employee Assignments · Category	Equipment master में मशीन की category। कार्ड का Equipment master से मिलान न हो या master में category न हो तो “Unresolved category”।
Vehicle & Employee Assignments · Equipment group	Equipment master में मशीन का group। उपलब्ध न हो तो “Unresolved group”।
Vehicle & Employee Assignments · Make	Equipment master से make का नाम। उपलब्ध न हो तो “Unresolved make”; master में सिर्फ़ नंबर हो तो “Unresolved make code” और वह नंबर।
Vehicle & Employee Assignments · Model	Equipment master से model का नाम, उसी तरह “Unresolved model” के साथ।
Vehicle & Employee Assignments · Employee ID	कार्ड का मिलान हो गया हो तो कर्मचारी master का Employee ID। नहीं तो कार्ड पर सेव ID।
Vehicle & Employee Assignments · Caliber ID	master में उस कर्मचारी से जुड़ा Caliber ID। कार्ड का मिलान न हुआ हो तो खाली।
Vehicle & Employee Assignments · Driver / operator	कार्ड का मिलान हो गया हो तो कर्मचारी master का नाम। नहीं तो कार्ड पर सेव नाम।
Vehicle & Employee Assignments · Assignment	“Matched employee ID”: कार्ड का ID एक कर्मचारी से मिल गया। “Needs identity review”: ID नहीं है, नहीं मिला, जुड़े हुए कर्मचारी से टकराता है, या एक से ज़्यादा कर्मचारियों से मिलता है। “Needs record review”: कार्ड कुल गिनती से बाहर है क्योंकि उसकी सेव तारीख या साइट लॉग बुक से नहीं मिलती, या उसके Shift के लेबल आपस में नहीं मिलते।
Vehicle & Employee Assignments · Source batches	जिन बैच में कार्ड है उनके नाम। किसी बैच में न हो तो “Saved VLB (no site batch)” या “Saved ELB (no site batch)”।
Vehicle & Employee Assignments · Batch status	कार्ड के बैच के लिए “Open” या “Closed”। कार्ड के पास सिर्फ़ स्कैन बैच हो तो “Saved scan”। कोई बैच न हो तो “Saved”। Open बैच का कार्ड अभी बदल सकता है।
Vehicle & Employee Assignments · Saved card	सेव किए हुए कार्ड का बुक नंबर।
Vehicle & Employee Assignments · Remarks / review	कार्ड पर मिले जाँच के सभी कारण, फिर कार्ड पर सेव remark, “;” से अलग किए हुए।
Manpower Data Review · Duty date	जिस कार्ड में गड़बड़ी है उसकी बुक तारीख।
Manpower Data Review · Site	उस कार्ड की साइट।

Manpower Data Review · Shift	उस कार्ड का Shift कोड।
Manpower Data Review · Door / equipment	उस कार्ड का डोर नंबर।
Manpower Data Review · Employee ID	मिला हुआ Employee ID, या मिलान न होने पर कार्ड पर सेव ID।
Manpower Data Review · Driver / operator	उस कार्ड के ड्राइवर या ऑपरेटर का नाम।
Manpower Data Review · Saved card	कार्ड का बुक नंबर। इसी से कार्ड ढूँढें।
Manpower Data Review · Log book	VLB या ELB। LMV की लाइनें सिर्फ़ OT & Multiple Duties में दिखती हैं।
Manpower Data Review · Source batches	जिन बैच में कार्ड है उनके नाम, या "Saved VLB (no site batch)" / "Saved ELB (no site batch)"।
Manpower Data Review · What to correct	गड़बड़ी शब्दों में। उदाहरण: "Employee ID is missing or cannot be resolved to an employee master.", "Equipment master match is missing.", "Make is missing in Equipment master.", "Possible repeated scan/card omitted from totals; compare the source cards."

5. ध्यान रखें

- सिर्फ़ 1 November 2026 या उसके बाद की तारीख वाली सेव की हुई VLB और ELB लॉग बुक पढ़ी जाती हैं। पेंडिंग स्कैन और डिलीट किए गए रिकॉर्ड शामिल नहीं हैं। LMV लॉग बुक सिर्फ़ OT & Multiple Duties में काम आती हैं।
- गिनती हर लाइन के अंदर अलग-अलग की है। जिस कर्मचारी ने मशीन बदली वह एक से ज़्यादा लाइनों में आता है, इसलिए Distinct employees कॉलम को जोड़कर कुल संख्या नहीं निकलती; पूरे चुनाव की कुल संख्या "Distinct employees" कार्ड में है।
- दोहराया हुआ रिकॉर्ड या दोबारा स्कैन हुआ लगने वाला कार्ड एक ही बार गिना जाता है। उसकी दूसरी कॉपी दोनों टेबल से बाहर रहती है और Manpower Data Review में दिखती है।
- कार्ड Vehicle & Employee Assignments में तो रहता है पर पहली टेबल में नहीं गिना जाता, जब उस पर "Needs record review" लिखा हो, Equipment master से उसका मिलान न हो, डोर नंबर न हो, या उसका डोर नंबर उस साइट की एक से ज़्यादा मशीनों से मिलता हो।
- Category, group, make और model अभी के Equipment master से पढ़े जाते हैं। master में बदलाव करने पर पुरानी तारीखें भी नए नाम से दिखती हैं।
- सिर्फ़ वही साइटें लोड होती हैं जो आपके login को दी गई हैं। Open बैच के कार्ड शामिल रहते हैं और वे अभी बदल सकते हैं।

6. डाउनलोड, प्रिंट और खोज

- इस पेज की तालिकाओं में **Generate** बटन है: **Download as PDF**, **Download as Excel** या **Smart Print**। फ़ाइल में पूरी तालिका आती है, केवल स्क्रीन पर दिख रही पंक्तियाँ नहीं।
- किसी तालिका में डोर नंबर, ड्राइवर या कार्ड ढूँढने के लिए **Search this report** में लिखें।

- किसी कॉलम के अनुसार क्रम लगाने के लिए उस कॉलम का शीर्षक दबाएँ।
- अपडेट के बाद पेज पुराना दिखे तो एक बार **Ctrl + F5** दबाएँ।

7. जाँच की सूची

चरण	यह करें
1	From, To और Site चुनें। फ़िल्टर के नीचे की लाइन पढ़कर चुनाव और "Updated" का समय पक्का करें। उस समय के बाद कार्ड सेव हुए हों तो "Refresh reports" दबाएँ।
2	गिनती के चारों कार्ड पढ़ें, फिर Step 1। कोई साइट दबाएँ, फिर तारीख़ और Shift का खाना, फिर equipment category, और देखें कि मशीनें और कर्मचारी कहाँ लगे थे। "Review items" 0 न हो तो पहले सबसे नीचे "Manpower Data Review" खोलें।
3	"Manpower by Category, Make & Model" में Distinct vehicles / equipment को उसी लाइन के Door numbers से मिलाएँ।
4	जहाँ Unresolved assignment records 0 से ज़्यादा हो, वे कार्ड "Vehicle & Employee Assignments" में ढूँढें (Assignment में "Needs identity review" लिखा होगा) और Employee ID को काग़ज़ के कार्ड से मिलाएँ।
5	"Unresolved" खोजकर वे मशीनें निकालें जिनकी category, group, make या model नहीं है, और उन डोर नंबरों को Equipment master में जाँचें।
6	Batch status देखें। "Open" बैच की लाइनें बदल सकती हैं, इसलिए बैच बंद होने के बाद रिपोर्ट दोबारा पढ़ें।

> **यह मार्गदर्शिका रिपोर्ट पढ़ना और जाँचना बताती है।** इसके नतीजों पर क्या कार्रवाई करनी है, यह प्रबंधन के निर्देश के अनुसार होगा।

8. आम सवाल

सवाल	जवाब
टेबल में Distinct employees का जोड़ "Distinct employees" कार्ड से ज़्यादा क्यों है?	टेबल एक कर्मचारी को हर उस लाइन में एक बार गिनती है जहाँ उसने काम किया: हर तारीख, Shift, category, make और model। कार्ड पूरे चुनाव में हर कर्मचारी को एक ही बार गिनता है।
कार्ड सेव हुआ था पर यहाँ नहीं मिल रहा। क्यों?	From, To, Site और Shift जाँचें, फिर "Refresh reports" दबाएँ। पेंडिंग स्कैन, डिलीट किए गए रिकॉर्ड और LMV लॉग बुक नहीं पढ़ी जातीं। कार्ड की दोहराई हुई कॉपी बाहर रखी जाती है और "Manpower Data Review" में दिखती है।
"Unresolved make code" और उसके साथ नंबर का क्या मतलब है?	Equipment master में उस मशीन के make की जगह सिर्फ़ एक नंबर है, नाम नहीं। model के लिए भी यही शब्द आते हैं। वह कार्ड "Manpower Data Review" में भी दिखता है।
कार्ड "Vehicle & Employee Assignments" में है पर पहली टेबल में क्यों नहीं गिना गया?	पहली टेबल सिर्फ़ वे कार्ड गिनती है जो कुल गिनती में शामिल हैं और जिनका डोर नंबर Equipment master की ठीक एक मशीन से मिलता है। बाकी कार्ड दूसरी टेबल में और "Manpower Data Review" में कारण के साथ रहते हैं।