Brazo Robótico!

```
#include <Servo.h>

// Crear objetos para los tres servomotores
Servo servoBase;
Servo servoArm;
Servo servoClaw;

// Definición de pines analógicos para los potenciómetros
const int potBase = A0;
const int potArm = A1;
const int potClaw = A2;

// Definición de pines digitales para los servomotores
const int pinServoBase = 9;
const int pinServoArm = 10;
const int pinServoClaw = 11;

void setup() {
  // Conectar los servos a sus respectivos pines
  servoBase.attach(pinServoBase);
  servoArm.attach(pinServoArm);
  servoClaw.attach(pinServoClaw);

  // Iniciar comunicación serial por si deseas depurar los valores
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  // 1. Leer los valores analógicos de los potenciómetros (rango de 0 a 1023)
  int valPotBase = analogRead(potBase);
```

```
  int valPotArm = analogRead(potArm);
  int valPotClaw = analogRead(potClaw);

  // 2. Mapear los valores leídos (0-1023) a los grados del servomotor (0-180)
  int angleBase = map(valPotBase, 0, 1023, 0, 180);
  int angleArm = map(valPotArm, 0, 1023, 0, 180);
  int angleClaw = map(valPotClaw, 0, 1023, 0, 180);

  // 3. Enviar las posiciones calculadas a los servomotores
  servoBase.write(angleBase);
  servoArm.write(angleArm);
  servoClaw.write(angleClaw);

  // Pequeña pausa para permitir que los servos alcancen la posición con estabilidad
  delay(15);
}
```