

ESPECIFICACIONES DE MAQUINAS

Nº DE SERIE	B/1005 AWT REVALIENTE
MODELO	☐ VARIANT FR ☐ VARIANT TR ☒ VARIANT PG2 ☒ MIXTA ☐ VARIANT PG3 ☐ VARIANT PG4 ☐ MIXTA
MOTOR	☐ LINDE Nº SERIE: _____ ☐ BONDIOLI Nº SERIE: _____ ☒ SM Nº DE SERIE: 2283478/15
BOMBA	☒ BONDIOLI Nº SERIE: 2276347/00010 00010
ACEITE	☒ HV-68 ☐ HV-46 ☐ OTRO: _____
AÑO	☒ 2023
LATIGUILLOS	☐ HIDYMEC ☒ RAYFLEX ☐ FRENDI ☐ TALLER
MANDO	☒ JOYSTICK TELEMANDO ☐ TELEMANDO Nº SERIE: _____
INSTALACION	☒ Nº INSTALACION ELECTRICA: PG2 MIXTO/000 333
DISTRIBUIDOR	☐ ROQUET: ☐ BUCHER: _____ ☒ BONDIOLI: 150003 Compensado
TIPO PINZA	☐ 170 ESTRECHA ☒ 210 ANCHA
TIPO APERTURA	☒ 70 ☐ 100
TIPO DE CAJON	☒ FARVOLI: AP100 Mix/2214/2022/905kg ☐ AGROMELCA: _____ ☐ NOLI: _____ ☐ ESTUPIÑA: _____
TACOS	☒ 40 SHORES 60 SHORES ☐ 60 SHORES
OBSERVACIONES	Ensamble bulón 30mm Cajón 6 + 0'75m. Motores Peladoras : con sensor 2272883/00026 ; Sin " 2272485/00027



J23033_rev_0

Listado de componentes conjunto Joystick_P/N: BSCJ01						
Nº SERIE: J23033				Fecha de fabricacion: 02-JUNIO-2023		
Posicion	Ref._Comercial	Part_Number	Nº de Serie	Version	Descripcion del elemento	
1				V. 1.3.11. nuevo	FIRMWARE	
2	ZFDJEO0091	JEO0091	G16010016		Joystick	
3	MF2424		BDH04004	V 1.1	Tarjeta de microprocesador MF2424	
4	DMG80480C043-02WTC		PNT22021	V 131.230420	Pantalla	
5			INF23004		Tarjeta interface	
6		BSCP2			Cable plano conexion MF2424_Ji1 - INF_J1D	
7		BSCP1			Cable plano conexion MF2424_Ji2 - INF_JS	
8		CPP			Cable plano conexion pantalla - INF_JCA	

OBSERVACIONES: GENERACIÓN 3.



pin_out v 1.3.10_rev_0

Pin Out del conector de 24 pines de la tarjeta MF2424 V1.1 Firmware V1.3.10						
Pin	Nomen.	Nomen. V1.2	Entr.(E)/Sal.(S)	Descripción de la señal		Observaciones
A1	VBat_ +	VBat_ +	S	Salida de 12 Vcc		No da salida si no esta alimentada la placa
A2	ENf	ENf	E	Entrada del sensor de las RPM de las peladoras		Pulso a masa
A3	S5H2	S5H2	S	Comun selectora Grupo 2 EV		Negativo
A4	S6H2	S6H2	S	Comun selectora Grupo 4 EV		Negativo
A5	S7H2	S7H2	S	Vibrar Izquierda (modo aceituna)		Positivo
A6	S8H2	S8H2				Antigua entrada del sensor de RPM de la toma de fuerza del tractor. NO PUEDE UTILIZARSE. TRANSISTOR NECESARIO PARA SACAR MAS CORRIENTE.
A7	S9H2	S9H2	S	Vibracion (modo almendra) / bypass movimiento (modo acoplamiento)		El pin A7 da la señal vibracion en la configuracion mixta trabajando en modo almendra. EN MODO ACEITUNA NO HAY SALIDA POR ESTE PIN.
A8		S12H1		Dureza Blanda		
B1	VBat_ -	VBat_ -	S	Masa		
B2	Enc_ I	Ene	E	Entrada del sensor de tolva lleva		
B3	S5H1	S5H1	S	Comun selectora Grupo 1 EV		Negativo
B4	S6H1	S6H1	S	Comun selectora Grupo 3 EV		Negativo
B5	S7H1	S7H1	S	Vibrar Derecha (modo aceituna) / Peladoras andando (modo almendra)		Positivo
B6	S8H1	S8H1	S	ByPass vibracion (modo aceituna) / ByPass vibracion (modo acoplamiento)		Positivo
B7	S9H1	S9H1	S	Sinfin Alimentacion(modo mixto)/ tripunto (modo frontal)		Positivo
B8		S12H2	S	Dureza normal		
C1	S2H2	S2H2	S	Grupo selección: Alargar (B3) Acortar (A3) Subir (B4) Bajar (A4)		Positivo
C2	S2H1	S2H1	S	Grupo selección: Volteo D (B3) Volteo I (A3) Giro D (B4) Giro I (A4)		Positivo



pin_out v 1.3.10_rev_0

C3	S3H2	S3H2	S	Apertura y Cierre del paraguas. Parag A.D(B3), Parag C.D(A3), Parag A.(B4), Parag C.(A4)	Positivo
C4	S3H1	S3H1	S	Grupo selección: Trampilla A (B3) Trampilla C (A3)	Positivo
C5	S10H2	S10H2	S	Cerrar pinza	Positivo
C6	S10H1	S10H1	S	Abrir pinza	Positivo
C7	END	END	E	Entrada de sensor de presión	4-20 mA
C8	Enc_D	Enc	E	Libre	



Conector_circular_10_pines_rev_0

Pin Out del conector circular de 10 pines de la tarjeta MF2424 V1.1 Firmware V1.3.10					
Pin	Nomen.	Nomen. V1.3.9	Entr.(E) /Sal.(S)	Descripción de la señal	Observaciones
A	VBat_+	VBat_+	E	Entrada de 12 Vcc	Max. 1A
B	VBat_-	VBat_-	E	Masa	
C	io1		E	Sensor R.P.M (toma de fuerza)	
D	i5b	i5b	E	Entrada de final de carrera Paraguas Derecha	Señal a positivo 12 V
E					
F	i6b	i6b	E	Entrada de final de carrera Paraguas Izquierda	Señal a positivo 12 V
G	Prest		S	Salida de positivo hacia los presostatos	12 V Señal a positivo 12 V
H					
J					
K					