

Sebastian Camisa

23.34

ESPECIFICACIONES DE MAQUINAS

Nº DE SERIE	B/1008
MODELO	☐ VARIANT FR ☐ VARIANT TR ☐ VARIANT PG2 0 MIXTA ☐ VARIANT PG3 ☒ VARIANT PG4 0 MIXTA
MOTOR	☐ LINDE Nº SERIE: _____ ☐ BONDIOLI Nº SERIE: _____ ☒ SM Nº DE SERIE: 2269506 / 14
BOMBA	☒ BONDIOLI Nº SERIE: 2274478 / 00068 (530)
ACEITE	☒ HV-68 ☐ HV-46 ☐ OTRO: _____
AÑO	☐ 2023
LATIGUILLOS	☐ HIDYMEC ☒ RAYFLEX ☐ FRENDI ☐ TALLER
MANDO	☒ JOYSTICK ☐ TELEMANDO Nº SERIE: _____
INSTALACION	☒ Nº INSTALACION ELECTRICA: PG4 / 264
DISTRIBUIDOR	☐ ROQUET: _____ ☐ BUCHER: _____ ☒ BONDIOLI: 120007
TIPO PINZA	☐ 170 ESTRECHA ☒ 210 ANCHA
TIPO APERTURA	☒ 70 ☐ 100
TIPO DE CAJON	☐ FARVOLI: _____ ☐ AGROMELCA: _____ ☒ B5900-17 6MTS / R/204 / 2023 ☐ ESTUPIÑA: _____
TACOS	☒ 40 SHORES 60 SHORES 0 60 SHORES
OBSERVACIONES	- SORTE ESUNAS. - cuadro enganch rep. 5uldas 30mm Cajon 6m + 0'5 m entregados. manejador



J23039_rev_0

Listado de componentes conjunto Joystick_P/N: BSCJ01						
Nº SERIE: J23039						
Posición	Ref._Comercial	Part_Number	Nº de Serie	Version	Fecha de fabricación: 1-AGOSTO-2023	
1				V 1.3.12 pre	FIRMWARE	
2	ZFDJEO0091	JEO0091	G16010017		Joystick	
3	MF2424		MF 22023	V 1.1	Tarjeta de microprocesador MF2424	
4	DMG80480C043-02WTC		PNT22037		Pantalla	
5			INF22020		Tarjeta interface	
6		BSCP2			Cable plano conexion MF2424_Ji1 - INF_J1D	
7		BSCP1			Cable plano conexion MF2424_Ji2 - INF_JS	
8		CPP			Cable plano conexion pantalla - INF_JCA	

OBSERVACIONES: pistas A2 y C8 cortadas y estañadas para final de carrera paraguas, pista A7 cortada y estañada para presostatos, pista A6 cortada y estañada para r.p.m



pin_out v 1.3.10_rev_0

Pin Out del conector de 24 pines de la tarjeta MF2424 V1.1 Firmware V1.3.10					Observaciones	
Pin	Nomen.	Nomen. V1.2	Entr.(E) / Sal.(S)	Descripción de la señal	Detalles	
A1	VBat_+	VBat_+	S	Salida de 12 Vcc	Max. 1A	No da salida si no esta alimentada la placa
A2	ENf	ENf	E	Entrada del sensor de las RPM de las peladoras	Negativo	Pulso a masa
A3	S5H2	S5H2	S	Comun selectora Grupo 2 EV	Negativo	
A4	S6H2	S6H2	S	Comun selectora Grupo 4 EV	Positivo	
A5	S7H2	S7H2	S	Vibrar Izquierda (modo aceituna)		
A6	S8H2	S8H2				Antigua entrada del sensor de RPM de la toma de fuerza del tractor. NO PUEDE UTILIZARSE. TRANSISTOR NECESARIO PARA SACAR MAS CORRIENTE.
A7	S9H2	S9H2	S	Vibracion (modo almendra) / bypass movimiento (modo acoplamiento)	Positivo	El pin A7 da la señal vibracion en la configuracion mixta trabajando en modo almendra. EN MODO ACEITUNA NO HAY SALIDA POR ESTE PIN.
A8		S12H1		Dureza Blanda		
B1	VBat_-	VBat_-	S	Masa		
B2	Enc_I	Ene	E	Entrada del sensor de tolva lleva	Negativo	
B3	S5H1	S5H1	S	Comun selectora Grupo 1 EV	Negativo	
B4	S6H1	S6H1	S	Comun selectora Grupo 3 EV	Positivo	
B5	S7H1	S7H1	S	Vibrar Derecha (modo aceituna) / Peladoras andando (modo almendra)	Positivo	
B6	S8H1	S8H1	S	ByPass vibracion (modo aceituna) / ByPass vibracion (modo acoplamiento)	Positivo	
B7	S9H1	S9H1	S	Sinfin Alimentacion(modo mixto) / tripunto (modo frontal)	Positivo	
B8		S12H2	S	Dureza normal	Positivo	
C1	S2H2	S2H2	S	Grupo selección: Alargar (B3) Acortar (A3) Subir (B4) Bajar (A4)	Positivo	
C2	S2H1	S2H1	S	Grupo selección: Volteo D (B3) Volteo I (A3) Giro D (B4) Giro I (A4)	Positivo	



Pin Out del conector circular de 10 pines de la tarjeta MF2424 V1.1 Firmware V1.3.10					
Pin	Nomen.	Nomen. V1.3.9	Entr.(E)/Sal.(S)	Descripcion de la señal	Observaciones
A	VBat +	VBat +	E	Entrada de 12 Vcc	Max. 1A
B	VBat -	VBat -	E	Masa	
C	io1	io1	E	Sensor R.P.M (toma de fuerza)	
D	isb	isb	E	Entrada de final de carrera Paraguas Derecha	Señal a positivo 12 V
E					
F	i6b	i6b	E	Entrada de final de carrera Paraguas Izquierda	Señal a positivo 12 V
G	Prest		S	Salida de positivo hacia los presostatos	12 V Señal a positivo 12 V
H					
J					
K					