

ESPECIFICACIONES DE MAQUINAS

Nº DE SERIE	B/1029
MODELO	☐ VARIANT FR ☐ VARIANT TR ☐ VARIANT PG2 0 MIXTA ☐ VARIANT PG3 ☒ VARIANT PG4 0 MIXTA
MOTOR	☐ LINDE Nº SERIE: _____ ☐ BONDIOLI Nº SERIE: _____ ☒ SM Nº DE SERIE: <u>2283452/16</u>
BOMBA	☒ BONDIOLI Nº SERIE: <u>2274478/00069</u>
ACEITE	☒ HV-68 ☐ HV-46 ☐ OTRO: _____
AÑO	☒ 2023
LATIGUILLOS	☐ HIDYMEC ☒ RAYFLEX ☐ FRENDI ☐ TALLER
MANDO	☒ JOYSTICK ☐ TELEMANDO Nº SERIE: _____
INSTALACION	☒ Nº INSTALACION ELECTRICA: <u>PG4/357</u>
DISTRIBUIDOR	☐ ROQUET: ☐ BUCHER: _____ ☒ BONDIOLI: <u>180087</u>
TIPO PINZA	☐ 170 ESTRECHA ☒ 210 ANCHA
TIPO APERTURA	☐ 70 ☒ 100
TIPO DE CAJON	☐ FARVOLI: _____ ☐ AGROMELCA: _____ ☐ NOLI: _____ ☐ ESTUPIÑA: _____
TACOS	☐ 40 SHORES 0 50SHORES 0 60 SHORES
OBSERVACIONES	Sin cajon 4 silentblock Enganche rápido bulones 30mm



Listado de componentes conjunto Joystick_P/N: BSCJ01

Nº SERIE: J23009					Fecha de fabricación: 11-04-2023	
Posicion	Ref._Comercial	Part_Number	Nº de Serie	Version	Descripcion del elemento	
1				V 1.3.10	FIRMWARE	
2	ZFDJEO0091	JEO0091	G160010018		Joystick	
3	MF2424		MF22010	V1.1	Tarjeta de microprocesador MF2424	
4	DMG80480C0A3-02WTC		PNT22009	V.131 230420	Pantalla	
5			INF22006		Tarjeta interface	
6		BSCP2			Cable plano conexion MF2424_ji1 - INF_j1D	
7		BSCP1			Cable plano conexion MF2424_ji2 - INF_JS	
8		CPP			Cable plano conexion pantalla - INF_JCA	

OBSERVACIONES: ESTA PLACA TIENE LA SALIDA A7 CORTADA, ESTAÑADA CON LA ENTRADA DE CORRIENTE DE LOS PRESOSTATOS, LA SALIDA 6A ESTA CORTADA Y ESTAÑADA PARA LAS R.P.M, DUREZAS



pin_out v1.3.10_rev_0

Pin Out del conector de 24 pines de la tarjeta MF2424 V1.1 Firmware V1.3.10

Pin	Nomen.	Nomen. V1.2	Entr.(E) /Sal.(S)	Descripción de la señal		Detalles	Observaciones
A1	VBat_+	VBat_+	S	Salida de 1.2 Vcc		Max. 1A	No da salida si no está alimentada la placa
A2	ENF	ENF	E	Entrada del sensor de las RPM de las peladoras			Pulso a masa
A3	SSH2	SSH2	S	Comun selectora Grupo 2 EV		Negativo	
A4	SGH2	SGH2	S	Comun selectora Grupo 4 EV		Negativo	
A5	S7H2	S7H2	S	Vibrar Izquierda (modo aceituna)		Positivo	
A6	S8H2	S8H2					Antigua entrada del sensor de RPM de la toma de fuerza del tractor. NO PUEDE UTILIZARSE. TRANSISTOR NECESARIO PARA SACAR MAS CORRIENTE.
A7	S9H2	S9H2	S	Vibracion (modo almendra) / bypass movimiento (modo acoplamiento)		Positivo	El pin A7 da la señal vibracion en la configuracion mixta trabajando en modo almendra. EN MODO ACETUNA NO HAY SALIDA POR ESTE PIN.
A8		S12H1		Dureza Blanda			
B1	VBat_-	VBat_-	S	Masa			
B2	Enc_I	Ene	E	Entrada del sensor de tova lleva		Negativo	
B3	SSH1	SSH1	S	Comun selectora Grupo 1 EV		Negativo	
B4	SGH1	SGH1	S	Comun selectora Grupo 3 EV		Positivo	
B5	S7H1	S7H1	S	Vibrar Derecha (modo aceituna) / Peladoras andando (modo almendra)		Positivo	
B6	S8H1	S8H1	S	ByPass vibracion (modo aceituna) / Bypass vibracion (modo acoplamiento)		Positivo	
B7	S9H1	S9H1	S	Sinfin Alimentacion(modo mixto)/ tripunto (modo frontal)		Positivo	
B8		S12H2	S	Dureza normal		Positivo	
C1	S2H2	S2H2	S	Grupo selección: Alargar (B3) Acortar (A3) Subir (B4) Bajar (A4)			
C2	S2H1	S2H1	S	Grupo selección: Volteo D (B3) Volteo I (A3) Giro D (B4) Giro I (A4)		Positivo	

pin_out v 1.3.10_rev_0

C3	S3H2	S3H2	S	Apertura y Cierre del paraguas. Parag A:D(B3), Parag C:D(A3), Parag A:I(B4), Parag C:I(A4) Grupo selección: Trampilla A (B3) Trampilla C (A3)	Positivo	
C4	S3H1	S3H1	S		Positivo	
C5	S10H2	S10H2	S		Positivo	
C6	S10H1	S10H1	S		Positivo	
C7	END	END	E		4-20 mA	
C8	Enc_D	Enc	E	Entrada de sensor de presión Libre		