

ESPECIFICACIONES DE MAQUINAS

Nº DE SERIE	B/1061	MPJUR S.L.
MODELO	☐ VARIANT FR ☐ VARIANT TR ☐ VARIANT PG2 0 MIXTA ☐ VARIANT PG3 ☒ VARIANT PG4 0 MIXTA	
MOTOR	☐ LINDE Nº SERIE: _____ ☐ BONDIOLI Nº SERIE: _____ ☒ SM Nº DE SERIE: 2269506/22	
BOMBA	☒ BONDIOLI Nº SERIE: 2288165/00028	
ACEITE	☒ HV-68 ☐ HV-46 ☐ OTRO: _____	
AÑO	☒ 2023	
LATIGUILLOS	☐ HIDYMEC ☒ RAYFLEX ☐ FRENDI ☒ TALLER	
MANDO	☒ JOYSTICK ☐ TELEMANDO Nº SERIE: _____	
INSTALACION	☒ Nº INSTALACION ELECTRICA: 964/336	
DISTRIBUIDOR	☐ ROQUET: _____ ☐ BUCHER: _____ ☒ BONDIOLI: 180087	
TIPO PINZA	☐ 170 ESTRECHA ☒ 210 ANCHA	
TIPO APERTURA	☒ 70 ☐ 100	
TIPO DE CAJON	☐ FARVOLI: _____ ☐ AGROMELCA: _____ ☒ 0001 BS900 ABRTIBLE: 6 MTS / R/203/2023 ☐ ESTUPIÑA: _____	
TACOS	☒ 40 SHORES 0 50SHORES 0 60 SHORES	
OBSERVACIONES	PRE-Peladora Enganche vápico especial belones 35mm PG4 corto (-40cm) Cajón 6 + 0'50 m. , alando levantamiento pala reforzada.	



Listado de componentes conjunto Joystick_P/N: BSCJ01						
Nº SERIE: J23031		Fecha de fabricacion: 02-JUNIO-2023				
Posicion	Ref. Comercial	Part_Number	Nº de Serie	Version	Descripcion del elemento	
1				V 1.3.10	FIRMWARE	
2	ZFDJEO0091	JEO0091	G16010003		Joystick	
3	MF2424		BDH04019	V 1.1	Tarjeta de microprocesador MF2424	
4	DMG80480C043-02WTC		PNT22029	V 131.230420	Pantalla	
5			INF23007		Tarjeta interface	
6		BSCP2			Cable plano conexion MF2424 _Ji1 - INF_J1D	
7		BSCP1			Cable plano conexion MF2424 _Ji2 - INF_JS	
8		CPP			Cable plano conexion pantalla - INF_JCA	

OBSERVACIONES: GENERACIÓN 3.



pin_out v 1.3.10_rev_0

Pin Out del conector de 24 pines de la tarjeta MF2424 V1.1 Firmware V1.3.10					Observaciones	
Pin	Nomen.	Nomen. V1.2	Entr.(E)/Sal.(S)	Descripción de la señal	Detalles	Observaciones
A1	VBat_+	VBat_+	S	Salida de 12 Vcc	Max. 1A	No da salida si no esta alimentada la placa
A2	ENf	ENf	E	Entrada del sensor de las RPM de las peladoras	Negativo	Pulso a masa
A3	S5H2	S5H2	S	Comun selectora Grupo 2 EV	Negativo	
A4	S6H2	S6H2	S	Comun selectora Grupo 4 EV	Positivo	
A5	S7H2	S7H2	S	Vibrar Izquierda (modo aceituna)		
A6	S8H2	S8H2				Antigua entrada del sensor de RPM de la toma de fuerza del tractor. NO PUEDE UTILIZARSE. TRANSISTOR NECESARIO PARA SACAR MAS CORRIENTE.
A7	S9H2	S9H2	S	Vibracion (modo almendra) / bypass movimiento (modo acoplamiento)	Positivo	El pin A7 da la señal vibracion en la configuracion mixta trabajando en modo almendra. EN MODO ACEITUNA NO HAY SALIDA POR ESTE PIN.
A8		S12H1		Dureza Blanda		
B1	VBat_-	VBat_-	S	Masa		
B2	Enc_I	Enc_I	E	Entrada del sensor de tolva lleva	Negativo	
B3	S5H1	S5H1	S	Comun selectora Grupo 1 EV	Negativo	
B4	S6H1	S6H1	S	Comun selectora Grupo 3 EV	Positivo	
B5	S7H1	S7H1	S	Vibrar Derecha (modo aceituna) / Peladoras andando (modo almendra)	Positivo	
B6	S8H1	S8H1	S	ByPass vibracion (modo aceituna) / ByPass vibracion (modo acoplamiento)	Positivo	
B7	S9H1	S9H1	S	Sinfin Alimentacion(modo mixto)/ tripunto (modo frontal)	Positivo	
B8		S12H2	S	Dureza normal	Positivo	
C1	S2H2	S2H2	S	Grupo selección: Alargar (B3) Acortar (A3) Subir (B4) Bajar (A4)	Positivo	
C2	S2H1	S2H1	S	Grupo selección: Volteo D (B3) Volteo I (A3) Giro D (B4) Giro I (A4)	Positivo	



pin_out v 1.3.10_rev_0

C3	S3H2	S3H2	S	Apertura y Cierre del paraguas. Parag A.D(B3), Parag C.D(A3), Parag A.I.(B4), Parag C.I.(A4)	Positivo
C4	S3H1	S3H1	S	Grupo selección: Trampilla A (B3) Trampilla C (A3)	Positivo
C5	S10H2	S10H2	S	Cerrar pinza	Positivo
C6	S10H1	S10H1	S	Abrir pinza	Positivo
C7	ENd	ENd	E	Entrada de sensor de presion	4-20 mA
C8	Enc_D	Enc	E	Libre	

Pin Out del conector circular de 10 pines de la tarjeta MF2424 V1.1 Firmware V1.3.10					Observaciones	
Pin	Nomen.	Nomen. V1.3.9	Entr.(E) / Sal.(S)	Descripción de la señal	Detalles	Observaciones
A	VBat_+	VBat_+	E	Entrada de 12 Vcc	Max. 1A	
B	VBat_-	VBat_-	E	Masa		
C	io1	io1	E	Sensor R.P.M (toma de fuerza)		
D	i5b	i5b	E	Entrada de final de carrera Paraguas Derecha		Señal a positivo 12 V
E						
F	i6b	i6b	E	Entrada de final de carrera Paraguas Izquierda		Señal a positivo 12 V
G	Prest		S	Salida de positivo hacia los presostatos	12 V	Señal a positivo 12 V
H						
J						
K						