

ESPECIFICACIONES DE MAQUINAS

Nº DE SERIE	B/1071 MIGUEL SANCHEZ
MODELO	☐ VARIANT FR ☐ VARIANT TR ☐ VARIANT PG2 0 MIXTA ☐ VARIANT PG3 ☒ VARIANT PG4 0 MIXTA
MOTOR	☐ LINDE Nº SERIE: _____ ☐ BONDIOLI Nº SERIE: _____ ☒ SM Nº DE SERIE: <u>2283923/18</u> (3031)
BOMBA	☒ BONDIOLI Nº SERIE: <u>2288165/00025</u> (530)
ACEITE	☒ HV-68 ☐ HV-46 ☐ OTRO: _____
AÑO	☒ 2023
LATIGUILLOS	☐ HIDYMEC ☒ RAYFLEX ☐ FRENDI ☐ TALLER
MANDO	☒ JOYSTICK ☐ TELEMANDO Nº SERIE: _____
INSTALACION	☒ Nº INSTALACION ELECTRICA: <u>PG4 MIXTA/386</u>
DISTRIBUIDOR	☐ ROQUET: ☐ BUCHER: _____ ☒ BONDIOLI: <u>150005</u>
TIPO PINZA	☐ 170 ESTRECHA ☒ 210 ANCHA
TIPO APERTURA	☒ 70 ☐ 100
TIPO DE CAJON	☒ FARVOLI: <u>API00 MIX/2023/2316/905kg</u> ☐ AGROMELCA: _____ ☐ NOLI: _____ ☐ ESTUPIÑA: _____
TACOS	☒ 40 SHORES 0 50SHORES 0 60 SHORES
OBSERVACIONES	Enganche rápido bulón 30mm Soporte estingas Cajón 5m + 0'50m Motores Peladoras : 2277883/00039 con sensor (66) 2272485/00026

ESPECIFICACIONES DE MAQUINAS

Nº DE SERIE	B/1070	BODEGAS MENDIETA
MODELO	☐ VARIANT FR ☐ VARIANT TR ☒ VARIANT PG2 ☒ MIXTA ☐ VARIANT PG3 ☐ VARIANT PG4 ☐ MIXTA	
MOTOR	☒ LINDE Nº SERIE: 14MF 75 -02 0001 - Part n.º 2930002600 ☐ BONDIOLI Nº SERIE: _____ ☐ SM Nº DE SERIE: _____	
BOMBA	☐ BONDIOLI Nº SERIE: _____	
ACEITE	☐ HV-68 ☒ HV-46 ☐ OTRO: _____	
AÑO	☒ 2023	
LATIGUILLOS	☐ HIDYMEC ☒ RAYFLEX ☐ FRENDI ☐ TALLER	
MANDO	☒ JOYSTICK ☐ TELEMANDO Nº SERIE: _____	
INSTALACION	☒ Nº INSTALACION ELECTRICA: PG2 mixto / 340	
DISTRIBUIDOR	☐ ROQUET: _____ ☐ BUCHER: _____ ☒ BONDIOLI: 150004	
TIPO PINZA	☐ 170 ESTRECHA ☒ 210 ANCHA	
TIPO APERTURA	☒ 70 ☐ 100	
TIPO DE CAJON	☒ FARVOLI: AP100 mix / 2115/2021 ☐ AGROMELCA: _____ ☐ NOLI: _____ ☐ ESTUPIÑA: _____	
TACOS	☒ 40 SHORES ☐ 50 SHORES ☐ 60 SHORES	
OBSERVACIONES	MANITOU SCB Cajón 6m. Motores Peladoras : 2288166/00016 con sensor 2272485/00034	

Listado de componentes conjunto Joystick_P/N: BSCJ01

Fecha de fabricacion: 23-MAYO-2023

Nº SERIE: J23024					
Posicion	Ref._Comercial	Part_Number	Nº de Serie	Version	Descripcion del elemento
1				V 1.3.12 pre nuevo agosto	FIRMWARE
					Joystick
2	ZFDJEO0091	JEO0091	G16010022		
					Tarjeta de microprocesador MF2424
3	MF2424		BDH04012	V 1.1	Pantalla
4	DMG80480C043-02WTC		PNT22021		
					Tarjeta interface
5			INF22018		
					Cable plano conexion MF2424 _ji1 - INF_J1D
6		BSCP2			
					Cable plano conexion MF2424 _ji2 - INF_JS
7		BSCP1			
					Cable plano conexion pantalla - INF_JCA
8		CPP			

OBSERVACIONES: GENERACIÓN 3.



Pin Out del conector de 24 pines de la tarjeta MF2424 V1.1 Firmware V1.3.10

Pin	Nomen.	Nomen. V1.2	Entr. (E) /Sal. (S)	Descripción de la señal	Detalles	Observaciones
A1	VBat_+	VBat_+	S	Salida de 12 Vcc	Max. 1A	No da salida si no esta alimentada la placa
A2	ENF	ENF	E	Entrada del sensor de las RPM de las peladoras	Negativo	Pulso a masa
A3	SSH2	SSH2	S	Comun selectora Grupo 2 EV	Negativo	
A4	S6H2	S6H2	S	Comun selectora Grupo 4 EV	Positivo	
A5	S7H2	S7H2	S	Vibrar Izquierda (modo aceituna)		
A6	S8H2	S8H2				Antigua entrada del sensor de RPM de la toma de fuerza del tractor. NO PUEDE UTILIZARSE. TRANSISTOR NECESARIO PARA SACAR MAS CORRIENTE.
A7	S9H2	S9H2	S	Vibracion (modo almendra) / bypass movimiento (modo acoplamiento)	Positivo	El pin A7 da la señal vibracion en la configuracion mixta trabajando en modo almendra. EN MODO ACEYTUNA NO HAY SALIDA POR ESTE PIN.
A8		S12H1		Dureza Blanda		
B1	VBat_-	VBat_-	S	Masa		
B2	Enc_I	Ene	E	Entrada del sensor de tova lleva	Negativo	
B3	SSH1	SSH1	S	Comun selectora Grupo 1 EV	Negativo	
B4	S6H1	S6H1	S	Comun selectora Grupo 3 EV	Positivo	
B5	S7H1	S7H1	S	Vibrar Derecha (modo aceituna) / Peladoras andando (modo almendra)	Positivo	
B6	S8H1	S8H1	S	ByPass vibracion (modo aceituna) / ByPass vibracion (modo acoplamiento)	Positivo	
B7	S9H1	S9H1	S	Sinfin Alimentacion(modo mixto)/ trípunto (modo frontal)	Positivo	
B8		S12H2	S	Dureza normal		
C1	S2H2	S2H2	S	Grupo selección: Alargar (B3) Acortar (A3) Subir (B4) Bajar (A4)	Positivo	
C2	S2H1	S2H1	S	Grupo selección: Volteo D (B3) Volteo I (A3) Giro D (B4) Giro I (A4)	Positivo	



pin_out v 1.3.10 rev. 0

C3	S3H2	S3H2	S	Apertura y Cierre del paraguas. Parag. A, D(B3), Parag. C, D(A3), Parag. A, I(B4), Parag. C, I(A4)	Positivo	
C4	S3H1	S3H1	S		Positivo	
C5	S10H2	S10H2	S	Grupo selección: Trampilla A (B3) Trampilla C (A3)	Positivo	
C6	S10H1	S10H1	S	Cerrar pinza	Positivo	
C7	END	END	E	Abrir pinza	Positivo	
C8	Enc_D	Enc	E	Entrada de sensor de presión	4-20 mA	
				Libre		

Generado por:

Comprobado por:

Pin Out del conector circular de 10 pines de la tarjeta MF2424 V1.1 Firmware V1.3.10					
Pin	Nomen.	Nomen. V1.3.9	Entr.(E)/Sal.(S)	Descripción de la señal	
				Detalles	Observaciones
A	VBat_+	VBat_+	E	Entrada de 12 Vcc	Max. 1A
B	Vbat_-	Vbat_-	E	Masa	
C	io1	io1	E	Sensor R.P.M (toma de fuerza)	
D	i5b	i5b	E	Entrada de final de carrera Paraguas Derecha	Señal a positivo 12 V
E					
F	i6b	i6b	E	Entrada de final de carrera Paraguas Izquierda	Señal a positivo 12 V
G	Prest		S	Salida de positivo hacia los presostatos	Señal a positivo 12 V
H					
J					
K					