

Juan Fernandez Gutierrez

ESPECIFICACIONES DE MAQUINAS

Nº DE SERIE	B/1077	AGROFLEX
MODELO	☐ VARIANT FR ☐ VARIANT TR ☒ VARIANT PG2 ☐ VARIANT PG3 ☐ VARIANT PG4 ☐ MIXTA	
MOTOR	☒ LINDE Nº SERIE: 75-02-0001/IT 293*14915/HXX 203400817 ☐ BONDIOI Nº SERIE: ☐ SM Nº DE SERIE:	
BOMBA	☐ BONDIOI Nº SERIE:	
ACEITE	☐ HV-68 ☒ HV-46 ☐ OTRO:	
AÑO	☒ 2023	
LATIGUILLOS	☐ HIDYMEC ☐ RAYFLEX ☐ FRENDI ☒ TALLER	
MANDO	☒ JOYSTICK ☐ TELEMANDO Nº SERIE:	
INSTALACION	☒ Nº INSTALACION ELECTRICA: 862/472	
DISTRIBUIDOR	☐ ROQUET ☐ BUCHER:	
TIPO PINZA	☒ BONDIOI: 1813306 ☐ 170 ESTRECHA ☒ 210 ANCHA	
TIPO APERTURA	☒ 70 ☐ 100	
TIPO DE CAJON	☒ FARVOLI: AP100/2246/2022 ☐ AGROMELCA: ☐ NOLI: ☐ ESTUPINA:	
TACOS	☒ 40 SHORES ☐ 50 SHORES ☐ 60 SHORES	
OBSERVACIONES	Retro Case 580 Super R Cujon AP100 6 m.	

Listado de componentes conjunto Joystick_P/N: BSCJ01

Nº SERIE: J23043				Fecha de fabricación: 21-agosto-2023	
Posicion	Ref._Comercial	Part_Number	Nº de Serie	Version	Descripcion del elemento
1				PRENUEVO AGOSTO	FIRMWARE
2	ZFDJEO0091	JEO0091	G16040017		Joystick
3	MF2424		BDH07022	V 1.1	Tarjeta de microprocesador MF2424
4	DMG80480CC43-02WTC		PNT23001		Pantalla
5			INF23013		Tarjeta interface
6		BSCP2			Cable plano conexion MF2424_ji1 - INF_J1D
7		BSCP1			Cable plano conexion MF2424_ji2 - INF_JS
8		CPP			Cable plano conexion pantalla - INF_JCA

OBSERVACIONES: Version acople activa bypass movimientos cuando vibra.



Pin Out del conector de 24 pines de la tarjeta MF2424 V1.1 Firmware V1.3.10

Pin	Nomencl.	Nomencl. V1.2	Entr.(E) /Sal.(S)	Descripcion de la señal	Detalles	Observaciones
A1	VBat_+	VBat_+	S	Salida de 12 Vcc	Max. 1A	No da salida si no esta alimentada la placa
A2	ENf	ENf	E	Entrada del sensor de las RPM de las peladoras		Pulso a masa
A3	SSH2	SSH2	S	Comun selectora Grupo 2 EV	Negativo	
A4	S6H2	S6H2	S	Comun selectora Grupo 4 EV	Negativo	
A5	S7H2	S7H2	S	Vibrar Izquierda (modo aceituna)	Positivo	
A6	S8H2	S8H2				Antigua entrada del sensor de RPM de la toma de fuerza del tractor. NO PUEDE UTILIZARSE. TRANSISTOR NECESARIO PARA SACAR MAS CORRIENTE.
A7	S9H2	S9H2	S	Vibracion (modo almendra) / bypass movimiento (modo acoplamiento)	Positivo	El pin A7 da la señal vibracion en la configuracion mixta trabajando en modo almendra. EN MODO ACEITUNA NO HAY SALIDA POR ESTE PIN.
A8		S12H1		Dureza Blanda		
B1	VBat_-	VBat_-	S	Masa		
B2	Enc_I	Ene	E	Entrada del sensor de tolvaa lleva		
B3	SSH1	SSH1	S	Comun selectora Grupo 1 EV	Negativo	
B4	S6H1	S6H1	S	Comun selectora Grupo 3 EV	Negativo	
B5	S7H1	S7H1	S	Vibrar Derecha (modo aceituna) / Peladoras andando (modo almendra)	Positivo	
B6	S8H1	S8H1	S	ByPass vibracion (modo aceituna) / Bypass vibracion (modo acoplamiento)	Positivo	
B7	S9H1	S9H1	S	Sifin Alimentacion(modo mixto)/ tripunto (modo frontal)	Positivo	
B8		S12H2	S	Dureza normal	Positivo	
C1	S2H2	S2H2	S	Grupo selección: Alargar (B3) Acortar (A3) Subir (B4) Bajar (A4)	Positivo	
C2	S2H1	S2H1	S	Grupo selección: Volteo D (B3) Volteo I (A3) Giro D (B4) Giro I (A4)	Positivo	



pin_out v 1.3.10_rev_0

C3	S3H2	S3H2	S	Apertura y Cierre del paraguas. Parag A.D(B3), Parag C.D(A3), Parag A.I(B4), Parag C.I(A4) Grupo selección: Trampilla A (B3) Trampilla C (A3)	Positivo	
C4	S3H1	S3H1	S		Positivo	
C5	S10H2	S10H2	S		Positivo	
C6	S10H1	S10H1	S		Positivo	
C7	END	END	E	Entrada de sensor de presion	4-20 mA	
C8	Enc_D	Enc	E	Libre		