

ESPECIFICACIONES DE MAQUINAS

Nº DE SERIE	B/1084 CARLOS JAVIER NAVARRETE
MODELO	☐ VARIANT FR ☐ VARIANT TR ☒ VARIANT PG2 ☒ MIXTA ☐ VARIANT PG3 ☐ VARIANT PG4 0 MIXTA
MOTOR	☐ LINDE Nº SERIE: _____ ☐ BONDIOLI Nº SERIE: _____ ☒ SM Nº DE SERIE: 2287874/26 (3087)
BOMBA	☒ BONDIOLI Nº SERIE: 2288165/17 (520)
ACEITE	☒ HV-68 ☐ HV-46 ☐ OTRO: _____
AÑO	☒ 2023
LATIGUILLOS	☐ HIDYMEC ☒ RAYFLEX ☐ FRENDI ☐ TALLER
MANDO	☒ JOYSTICK ☐ TELEMANDO Nº SERIE: _____
INSTALACION	☒ Nº INSTALACION ELECTRICA: PG2 mixto/337
DISTRIBUIDOR	☐ ROQUET: ☐ BUCHER: _____ ☒ BONDIOLI: 150004
TIPO PINZA	☐ 170 ESTRECHA ☒ 210 ANCHA
TIPO APERTURA	☒ 70 ☐ 100
TIPO DE CAJON	☒ FARVOLI: AP100 MIX/2303/2023 ☐ AGROMELCA: _____ ☐ NOLI: _____ ☐ ESTUPIÑA: _____
TACOS	☒ 40 SHORES 0 50SHORES 0 60 SHORES
OBSERVACIONES	Cajon 5x0'5m. Motores Peladoras : 2277883/33 con sensor (616H) 2272485/40 (616H)

Nº SERIE: J23011

Posicion	Ref._Comercial
----------	----------------

Description del elemento

1				prenuevo agosto	FIRMWARE
2	ZFDJE00091	JEO0091	F05120016		Joystick
3	MF2424		MF22005		Tarjeta de microprocesador MF2424
4	DMG8048OC043-02WTC		PNT22005		Pantalla
5			INF22005		Tarjeta interface
6		BSCP2			Cable plano conexion MF2424_J11 - INF_J1D
7		BSCP1			Cable plano conexion MF2424_J12 - INF_JS
8		CPP			Cable plano conexion pantalla - INF_JCA

OBSERVACIONES:



Pin Out del conector de 24 pines de la tarjeta MF2424 V1.1 Firmware V1.3.9

Pin	Nomen.	Nomen. V1.2	Ent.(E) / Sal.(S)	Descripción de la señal	Detalles	Observaciones
A1	VBat_+	VBat_+	S	Salida de 12 Vcc	Max. 1A	No da salida si no esta alimentada la placa
A2	ENF	ENF	E	Entrada del sensor de las RPM de las peladoras		Pulso a masa
A3	S5H2	S5H2	S	Comun selectora Grupo 2 EV	Negativo	
A4	S6H2	S6H2	S	Comun selectora Grupo 4 EV	Negativo	
A5	S7H2	S7H2	S	Vibrar Izquierda (modo acetuna)	Positivo	
A6	S8H2	S8H2				Antigua entrada del sensor de RPM de la toma de fuerza del tractor. NO PUEDE UTILIZARSE. TRANSISTOR NECESARIO PARA SACAR MAS CORRIENTE.
A7	S9H2	S9H2	S	Vibracion (modo almendra) / bypass movimiento (modo acoplamiento)	Positivo	El pin A7 da la señal vibracion en la configuracion mixta trabajando en modo almendra. EN MODO ACETUNA NO HAY SALIDA POR ESTE PIN.
A8		S12H1		Dureza Blanda		
B1	VBat_-	VBat_-	S	Masa		
B2	Enc_I	Ene	E	Entrada del sensor de tolva lleva	Negativo	
B3	S5H1	S5H1	S	Comun selectora Grupo 1 EV	Negativo	
B4	S6H1	S6H1	S	Comun selectora Grupo 3 EV	Positivo	
B5	S7H1	S7H1	S	Vibrar Derecha (modo acetuna) / Peladoras andando (modo almendra)	Positivo	
B6	S8H1	S8H1	S	Bypass vibracion (modo acetuna) / Bypass vibracion (modo acoplamiento)	Positivo	
B7	S9H1	S9H1	S	Sinfin Alimentacion(modo mixto)/ tripuinto (modo frontal)	Positivo	
B8		S12H2	S	Dureza normal	Positivo	
C1	S2H2	S2H2	S	Grupo selección: Alargar (B3) Acortar (A3) Subir (B4) Bajar (A4)	Positivo	
C2	S2H1	S2H1	S	Grupo selección: Volteo D (B3) Volteo I (A3) Giro D (B4) Giro I (A4)	Positivo	



pin_out v 1.3.9_rev_0

C3	S3H2	S3H2	S	Apertura y Cierre del paraguas. Parag A.D(B3), Parag C.D(A3), Parag A.I(B4), Parag C.I(A4)	Positivo	
C4	S3H1	S3H1	S		Positivo	
C5	S10H2	S10H2	S		Positivo	
C6	S10H1	S10H1	S		Positivo	
C7	END	END	E	Entrada de sensor de presion	4-20 mA	
C8	Enc_D	Enc	E			
Libre						
Sensor R.P.M Toma de Fuerza						
io1	io1	io1	E			
i5b	i5b	i5b	E	Sensor final de carrera abatible derecho		
i6b	i6b	i6b	E	Sensor final de carrera abatible izquierdo		



Pin Out del conector circular de 10 pines de la tarjeta MF2424 V1.1 Firmware V1.3.9					
Pin	Nomen.	Nomen. V1.3.9	Entr.(E) /Sal.(S)	Descripción de la señal	Detalles
A	Vbat_+	Vbat_+	E	Entrada de 12 Vcc	Max. 1A
B	Vbat_-	Vbat_-	E	Masa	
C	io1	io1	E	Sensor R.P.M (toma de fuerza)	Señal a positivo 12 V
D	15b	15b	E	Entrada de final de carrera Paraguas Derecha	
E				Entrada de final de carrera Paraguas Izquierda	Señal a positivo 12 V
F	i6b	i6b	E	Salida de positivo hacia los presostatos	12 V
G	Prest		S		Señal a positivo 12 V
H					
J					
K					