

# Prueba de la balanza Kretz Aura con Patagonia OS

Tarda unos 15 minutos. **No se borra ni se cambia ningún producto de la balanza:** Patagonia OS solo pregunta y escucha. Como mucho, la balanza hace un "bip".

## Antes de empezar

- ☐ Computadora con **Google Chrome**, entrar a Patagonia OS con el usuario del **dueño o administrador**.
- ☐ Cable conectado: conector azul de atrás de la balanza → cable → adaptador USB → computadora.
- ☐ Balanza encendida.
- ☐ Sacar una foto de la **etiqueta de atrás de la balanza** y otra de **las dos puntas del cable**.

## Parte 1 — En la balanza (2 minutos)

⚠ En el menú de la balanza hay un ítem que se llama **b0rrAr**. No entrar ahí: borra todos los productos de la balanza.

1. Mantener apretada la tecla **\$/un ALT** y, sin soltarla, tocar **FUNCIÓN / MENÚ**.
2. Pide una clave: escribir **99999** y confirmar con **PLU (ENTRA)**.
3. Moverse entre los ítems con **FUNCIÓN / MENÚ** y **SI / NO**. Entrar y confirmar con **PLU (ENTRA)**. Para salir, **BORRA** (esa tecla no borra productos, solo sale).
4. Entrar a **dAtOS**. El primer dato es **n\_BAL=**: **anotar ese número** (normalmente 1): \_\_\_\_\_. No cambiarlo. Salir.
5. Entrar a **COMUNI**:
  - a. En **MODO=**, con **VENDEDOR 1** / **VENDEDOR 2** elegir **Datos** (**dAtOS**) y confirmar con **PLU (ENTRA)**.
  - b. En **PUert=** elegir **RS-232** (**rS-232**) y confirmar con **PLU (ENTRA)**.
6. 📷 Si en algún paso la pantalla muestra otra cosa, sacarle una foto.
7. Salir con **BORRA**.

## Parte 2 — En Patagonia OS: prueba en modo Datos

1. Apretar **Ctrl + F5** para cargar la última versión.
2. Ir a **Productos** → botón "**Balanza por cable (sin iTegra)**".
3. En **1. ¿Qué balanza es?** elegir **Kretz Aura / Aura Eco**. En **Número de balanza**, escribir el número anotado.

4. En **2. Conectar y probar**, tocar **"Elegir el puerto"** y elegir el del adaptador USB.  
¿Hay varios y no sabés cuál? Cerrá la ventanita, desenchufá el USB del cable, tocá de nuevo "Elegir el puerto" y fijate cuál desapareció. Volvé a enchufarlo y elegí ese.
5. Tocar **"Probar todo"** y esperar **sin tocar nada** (hasta 2 minutos). Prestar atención: **¿la balanza hizo "bip"?** Sí / No
6. 📷 Cuando termine, sacar una **foto del mensaje** que aparece.
7. Más abajo, en **"¿Algo no anda? Enviar a soporte"**, escribir: *"Prueba 1, modo Datos, hizo bip: sí/no"* y tocar **"Enviar a soporte"**.

---

### Parte 3 — Prueba en modo peso (para comprobar el cable)

1. En la balanza: menú (igual que en la Parte 1) → **COMUNI** → **MODOS** elegir **A pedido de peso**, y **PUERTO= RS-232**. Salir.
2. Poner algo en el plato (por ejemplo, 1 kg de cualquier cosa) y dejarlo quieto.
3. En Patagonia OS, tocar otra vez **"Probar todo"** y esperar.
4. 📷 Sacar una **foto del mensaje**.
5. "Enviar a soporte" con el texto: *"Prueba 2, modo peso"*.
6. Volver la balanza a **MODOS = Datos** (para vender en el mostrador da igual cuál quede).

---

### Parte 4 — Preguntas (respondelas por WhatsApp)

1. ¿La balanza tiene **Bluetooth**? (lo dice la caja, la factura o la etiqueta)
2. ¿Dónde compraron el cable y qué dice la factura? (por ejemplo "cable serie", "null modem", "extensión DB9")
3. ¿Alguna vez usaron el programa **iTegra** de Kretz en esa computadora?
4. ¿Tienen un celular **Android**? (puede servir para un paso siguiente)

**Mandar por WhatsApp:** las fotos (etiqueta, puntas del cable, mensaje de la prueba 1 y de la prueba 2) y las respuestas de la Parte 4. Con eso sabemos exactamente qué falta.