

RELATÓRIO DE CÁLCULO DE CARGA INSTALADA E DEMANDA

6.17 Cálculo da Carga Instalada

Determina o tipo de atendimento e fornecimento. Define categoria do cliente e padrão de entrada.

6.18 Iluminação e Tomadas

a) Residencial

- 100 W por tomada
- 1 ponto de luz por cômodo (100 W)
- Acima de 250 m²: declarar tomadas

b) Outros tipos

Hotéis, hospitais, comércios, indústrias, bancos, igrejas etc. conforme Tabela 15.

c) Eletrodomésticos

Considerar ≥ 1000 W ou soma equivalente.

- Chuveiro: 6500 W
- Torneira elétrica: 5500 W
- Micro-ondas: 1400 W
- Forno elétrico: 1500 W
- Secadora: 2500 W
- Ferro elétrico: 1000 W

6.19 Motores e Equipamentos Especiais

Motores conforme placa do fabricante (Tabelas 13 e 14).

Equipamentos especiais: raio X, fornos elétricos, indução, solda, eletrólise, retificadores.

6.20 Partida de Motores

Proteção conforme NBR 5410. Uso de dispositivos de partida reduzida conforme Tabela 12.

Utilizar soft starter quando potência ultrapassar limites.

6.21 Recarga de Veículos Elétricos

Seguir CPFL nº 150030. Potência e FP conforme fabricante. Fator de demanda = 1.

6.22 Dimensionamento do Padrão de Entrada

Demanda total: $D = a + b + c + d + e + f + g + h + i$

Componentes:

- a) Iluminação e tomadas
- b) Chuveiros e aquecedores
- c) Boiler
- d) Secadora, forno, micro-ondas
- e) Fogões elétricos
- f) Ar-condicionado
- g) Motores
- h) Equipamentos especiais
- i) Hidromassagem