
Sebenta 02

Arquitetura de Datacenters e Modelos de Operação

Infraestruturas de Computação na Nuvem | Aula 02

Objeto e utilização deste documento

O presente documento acompanha a apresentação da Aula 02. Cada página reproduz um slide e desenvolve, em texto corrido, a matéria nele condensada. A aula integra sete questões de escolha múltipla, cuja resolução é apresentada no slide imediatamente seguinte. Recomenda-se que a resposta seja formulada antes da leitura da resolução.

Arquitetura de Datacenters e Modelos de Operação

Infraestruturas de Computação na Nuvem, Aula 02

Catarina Silva

ESTGA, Universidade de Aveiro | 2026

A Aula 02 desloca a análise do plano conceptual estabelecido na Aula 01 para o objeto físico que sustenta a computação na nuvem: a instalação onde os sistemas são alojados. A exposição desenvolve-se em três partes de complexidade crescente. A primeira estabelece a definição de datacenter e os critérios normativos de classificação da sua redundância. A segunda trata da rede interna e da quantificação da disponibilidade. A terceira aborda os modelos de operação, a distribuição geográfica da infraestrutura e a eficiência energética. Sete questões de escolha múltipla distribuem-se pela exposição, com resolução fundamentada no slide seguinte.

Agenda (1/3)

- Definição e subsistemas constituintes de um datacenter.
- Domínios de falha e pontos únicos de falha.
- Níveis de redundância: N , $N + 1$, $2N$.
- Classificação do Uptime Institute e normas alternativas.

A primeira parte estabelece os fundamentos. Define o objeto de estudo, identifica os subsistemas que o compõem e introduz o vocabulário normalizado de redundância, do qual decorre a classificação em Tiers. Não pressupõe conhecimento prévio sobre infraestrutura física.

Agenda (2/3)

- Topologias de rede: hierárquica de três camadas e leaf-spine.
- Padrões de tráfego este-oeste e norte-sul.
- Razão de sobre-subscrição e dimensionamento de uplinks.

A segunda parte trata da rede interna da instalação. Compara as duas topologias de referência, caracteriza os padrões de tráfego que justificam a preferência por uma delas, e introduz a razão de sobre-subscrição enquanto instrumento de dimensionamento das ligações ascendentes.

Agenda (3/3)

- Quantificação da disponibilidade: MTBF, MTTR e classes de serviço.
- Modelos de fiabilidade em série e em paralelo.
- Estrutura formal de um acordo de nível de serviço.
- Modelos de operação, distribuição geográfica e eficiência energética.


A terceira parte procede à quantificação da disponibilidade a partir dos tempos médios característicos do sistema, estabelece os modelos de composição em série e em paralelo, analisa a estrutura formal de um acordo de nível de serviço, e conclui com os modelos de operação, a organização geográfica da infraestrutura de cloud e as métricas de eficiência energética.

Definição de Datacenter

- Um **datacenter** é uma instalação destinada a alojar sistemas de computação e respetiva infraestrutura de suporte, dimensionada para operação contínua.
- A instalação compreende quatro subsistemas interdependentes: **distribuição de energia, controlo térmico, conectividade de rede e espaço físico** com os respetivos controlos de acesso.
- Os subsistemas encontram-se em dependência mútua: a indisponibilidade de qualquer um deles compromete a operação do conjunto.
- A presente aula analisa a organização destes subsistemas, os critérios normativos que os classificam e os modelos sob os quais são operados.

A definição merece precisão. Um datacenter é uma instalação destinada a alojar sistemas de computação e a respetiva infraestrutura de suporte, dimensionada para operação contínua. A caracterização releva sobretudo pelo que acrescenta à noção corrente de sala de servidores: o datacenter compreende quatro subsistemas distintos, a distribuição de energia, o controlo térmico, a conectividade de rede e o espaço físico com os respetivos controlos de acesso. Estes subsistemas encontram-se em dependência mútua, de tal modo que a indisponibilidade de qualquer um compromete a operação do conjunto. Esta interdependência constitui o fundamento de toda a análise subsequente, designadamente da classificação em Tiers e do cálculo de disponibilidade.

Subsistemas de uma Instalação



O diagrama representa a articulação dos quatro subsistemas numa instalação elementar. A alimentação elétrica é estabilizada por UPS e grupo gerador antes de alcançar os bastidores; o controlo térmico, assegurado por unidades CRAC ou CRAH, mantém a sala dentro dos limites de operação do equipamento; a conectividade de rede estabelece a ligação ao exterior. Cada ligação representada no diagrama constitui uma dependência, e a sua interrupção afeta a totalidade dos sistemas a jusante.

Domínios de Falha

- Designa-se por **domínio de falha** o conjunto de componentes afetados pela falha de um elemento comum de que todos dependem.
- Exemplos por subsistema: um quadro de distribuição elétrica, uma unidade de arrefecimento, um comutador de topo de bastidor, um troço de fibra óptica.
- Um componente cuja falha determina a indisponibilidade do sistema completo constitui um **ponto único de falha** (*single point of failure*).
- A análise de arquitetura não se ocupa da possibilidade de falha, que se assume certa, mas da sua *propagação*: que fração do sistema é afetada e por que via.

Introduz-se aqui um conceito que estrutura toda a análise de arquitetura: o domínio de falha, definido como o conjunto de componentes afetados pela falha de um elemento comum de que todos dependem. Um quadro de distribuição elétrica, uma unidade de arrefecimento, um comutador de topo de bastidor ou um troço de fibra óptica delimitam, cada um, o seu domínio. Quando esse domínio coincide com a totalidade do sistema, o componente constitui um ponto único de falha. Importa notar o deslocamento de perspetiva que este conceito impõe: a análise de arquitetura não se ocupa de determinar se um componente pode falhar, questão cuja resposta se assume afirmativa, mas de determinar a extensão e a via de propagação dessa falha.

Pergunta 1

Propagação de uma falha elétrica

Considere-se uma instalação com via única de alimentação, sem UPS nem grupo gerador. Durante uma manutenção, essa via é inadvertidamente interrompida. Qual o efeito sobre o serviço?

- A) Nulo. As fontes dos servidores asseguram autonomia até ao restabelecimento.
- B) Indisponibilidade total e imediata de todos os sistemas alojados, até ao restabelecimento da alimentação.
- C) Comutação automática para a alimentação de uma instalação adjacente.
- D) Paragem apenas do armazenamento, mantendo-se o processamento.

A primeira questão examina a propagação de uma falha elétrica numa instalação desprovida de qualquer redundância. Recomenda-se a formulação de uma resposta, e eventual discussão, antes da consulta do slide seguinte.

Resposta 1

Opção correta: B

Na ausência de UPS e de grupo gerador não existe via alternativa de alimentação: a via única constitui um ponto único de falha cujo domínio abrange a totalidade da instalação. As fontes de alimentação dos servidores asseguram estabilização na ordem dos milissegundos, insuficiente para cobrir uma interrupção prolongada. A configuração descrita corresponde ao nível mais baixo da classificação que se apresenta em seguida.

A fundamentação da resposta consta do slide. Importa reter a articulação com a matéria subsequente: a configuração descrita, na qual a via única de alimentação constitui um ponto único de falha de domínio total, corresponde exatamente ao nível mais baixo da classificação normativa apresentada em seguida. Os níveis superiores definem-se precisamente pelas vias alternativas que esta configuração não possui.

Níveis de Redundância

- Sendo a falha inevitável, o critério de projeto relevante é o número de vias alternativas disponíveis antes da interrupção do serviço.
- N : capacidade estritamente necessária para sustentar a carga nominal, sem margem.
- $N + 1$: acresce uma unidade de reserva ao conjunto necessário. Tolerar a indisponibilidade de um componente, mantendo-se a via de distribuição única.
- $2N$: duplicação integral do subsistema, incluindo as vias de distribuição. Tolerar a perda de metade da instalação sem degradação do serviço.
- Variante intermédia frequente: $2(N + 1)$, aplicada quando se exige manutenção concorrente sobre uma via já redundante.

Assumida a inevitabilidade da falha, o critério de projeto relevante passa a ser o número de vias alternativas disponíveis antes da interrupção do serviço. A designação normalizada destes níveis recorre a três expressões que reaparecem ao longo do semestre. O nível N corresponde à capacidade estritamente necessária para sustentar a carga nominal, sem qualquer margem. O nível $N + 1$ acresce uma unidade de reserva ao conjunto necessário, tolerando a indisponibilidade de um componente, mas mantendo via única de distribuição. O nível $2N$ procede à duplicação integral do subsistema, incluindo as vias de distribuição, e tolera a perda de metade da instalação sem degradação do serviço. Encontra-se ainda com frequência a variante $2(N + 1)$, adotada quando se exige manutenção concorrente sobre uma via já redundante.

Classificação Uptime Institute (1/2)

- O Uptime Institute classifica a *topologia* da infraestrutura em quatro níveis (Tiers), de I a IV, em função da redundância e da tolerância a falhas.
- A classificação incide sobre a organização dos subsistemas, e não sobre o desempenho, a dimensão ou a qualidade do equipamento instalado.
- **Tier I:** infraestrutura de capacidade básica, sem redundância. Qualquer intervenção de manutenção ou avaria implica interrupção do serviço.
- **Tier II:** componentes de capacidade redundantes ($N + 1$), mantendo-se uma via única de distribuição, que permanece como ponto único de falha.

O Uptime Institute mantém, desde a década de noventa, o sistema de classificação de utilização mais generalizada na caracterização de datacenters. O âmbito da classificação requer precisão: incide sobre a topologia da infraestrutura, isto é, sobre a organização dos subsistemas e o número de vias independentes até cada equipamento, e não sobre o desempenho, a dimensão ou a qualidade do equipamento instalado. O Tier I designa infraestrutura de capacidade básica, desprovida de redundância, na qual qualquer intervenção de manutenção ou avaria implica interrupção do serviço. O Tier II introduz componentes de capacidade redundantes, em configuração $N + 1$, mantendo contudo uma via única de distribuição que permanece como ponto único de falha.

Classificação Uptime Institute (2/2)

- **Tier III:** múltiplas vias de distribuição independentes, das quais uma se encontra ativa. Admite *manutenção concorrente*, isto é, a intervenção sobre qualquer componente sem interrupção do serviço.
- **Tier IV:** tolerância a falhas com redundância $2N$ em todos os componentes críticos e compartimentação física entre vias. Uma falha única não produz efeito observável no serviço.
- Critério determinante: o nível atribuído corresponde ao do *subsistema menos redundante*, e não à média dos subsistemas.

A transição qualitativa verifica-se no Tier III, que dispõe de múltiplas vias de distribuição independentes, das quais uma se encontra ativa. Esta configuração admite manutenção concorrente, isto é, a intervenção sobre qualquer componente sem interrupção do serviço, o que os dois níveis anteriores não permitem. O Tier IV exige redundância $2N$ em todos os componentes críticos, acrescida de compartimentação física entre vias, de modo que uma falha única não produza efeito observável no serviço. Impõe-se um critério de aplicação frequentemente negligenciado: o nível atribuído a uma instalação corresponde ao do subsistema menos redundante, e não à média dos subsistemas. Este critério é objeto da questão seguinte.

Pergunta 2

Atribuição de nível

Uma instalação dispõe de duas vias de alimentação elétrica independentes, cada uma com grupo gerador próprio, e de duas vias de rede distintas. O subsistema de arrefecimento é constituído por uma única unidade, sem reserva. Que nível lhe é atribuível?

- A) Tier IV, por dispor de dupla via de energia e de rede.
- B) Tier III, por dispor de vias independentes em parte dos subsistemas.
- C) Nível limitado pelo subsistema de arrefecimento, não sendo classificável como Tier III nem como Tier IV.
- D) Tier II, por dispor de pelo menos uma unidade de reserva.

A segunda questão apresenta uma instalação com redundância assimétrica entre subsistemas e solicita a atribuição do nível correspondente. O enunciado contém deliberadamente elementos que sugerem uma classificação superior à correta.

Resposta 2

Opção correta: C

A classificação incide sobre o conjunto dos subsistemas críticos. A unidade de arrefecimento sem reserva constitui um ponto único de falha cujo domínio abrange a sala completa: em caso de avaria, a temperatura excede os limites de operação e os sistemas desligam-se por proteção térmica, independentemente do estado da alimentação e da rede. O nível atribuível é, por conseguinte, determinado pelo subsistema menos redundante.

A fundamentação consta do slide anterior. O princípio subjacente admite formulação geral: a redundância de um sistema não corresponde à média das redundâncias dos seus constituintes, mas ao mínimo. Um único subsistema sem via alternativa determina o limite do conjunto, independentemente do grau de duplicação dos restantes. O mesmo princípio será aplicado, em contexto distinto, na análise de disponibilidade de serviços distribuídos.

Normas de Classificação

- A classificação do Uptime Institute é a de utilização mais generalizada, coexistindo com normas de âmbito distinto.
- **ANSI/TIA-942**: norma norte-americana de infraestrutura de telecomunicações, que define os níveis *Rated-1* a *Rated-4* e abrange adicionalmente cablagem estruturada, disposição do espaço e proteção contra incêndio.
- **EN 50600**: série normativa europeia, com classes de disponibilidade de 1 a 4, integrando requisitos de eficiência energética e de segurança física.
- As escalas são análogas em princípio mas não estabelecem equivalência formal entre si; a norma aplicada deve ser explicitada em qualquer caracterização.

A classificação do Uptime Institute coexiste com outras normas de âmbito distinto. A ANSI/TIA-942, de origem norte-americana e enquadramento nas telecomunicações, define os níveis *Rated-1* a *Rated-4* e abrange adicionalmente matérias que os Tiers não detalham, designadamente cablagem estruturada, disposição do espaço e proteção contra incêndio. Na Europa é corrente a referência à série EN 50600, organizada em classes de disponibilidade de 1 a 4, que integra requisitos de eficiência energética e de segurança física numa abordagem de âmbito mais alargado. As escalas são análogas em princípio, distinguindo todas níveis crescentes de redundância, mas não estabelecem equivalência formal entre si. Em consequência, a caracterização de uma instalação deve explicitar sempre a norma aplicada.

Topologia Hierárquica de Três Camadas

- Organização clássica em três camadas: **core**, **aggregation** e **access**.
- A camada *core* assegura a ligação ao exterior e o encaminhamento entre blocos; a camada *aggregation* concentra o tráfego e delimita domínios de difusão; a camada *access* liga os servidores.
- O encaminhamento entre servidores alojados em bastidores distintos exige a travessia ascendente e descendente da hierarquia, com acréscimo de latência proporcional ao número de saltos.
- A latência entre dois servidores depende, assim, da respetiva localização física, o que compromete a previsibilidade do desempenho.


A topologia hierárquica de três camadas constituiu durante décadas a organização de referência para a rede interna de um datacenter, encontrando-se ainda em instalações de construção anterior. As três camadas desempenham funções distintas: a camada *core* assegura a ligação ao exterior e o encaminhamento entre blocos, a camada de *aggregation* concentra o tráfego e delimita domínios de difusão, e a camada de *access* estabelece a ligação física aos servidores. A limitação estrutural manifesta-se na comunicação entre servidores alojados em bastidores distintos, que exige a travessia ascendente e descendente da hierarquia, com acréscimo de latência proporcional ao número de saltos. Daqui decorre que a latência entre dois servidores depende da respetiva localização física, o que compromete a previsibilidade do desempenho.

Topologia Leaf-Spine

- Topologia derivada das redes de Clos: cada comutador *leaf* estabelece ligação a todos os comutadores *spine*, não existindo adjacências diretas entre leafs nem entre spines.
- O percurso entre quaisquer dois servidores ligados a leafs distintos compreende exatamente dois saltos, independentemente da localização física.
- A multiplicidade de percursos equivalentes permite distribuição de carga por ECMP (*Equal-Cost Multi-Path*), com agregação da largura de banda disponível.
- A capacidade agregada escala pela adição de spines; a densidade de portas de cada spine determina o número máximo de leafs suportados.

A topologia leaf-spine deriva das redes de Clos, formalizadas no contexto da comutação telefónica na década de cinquenta. A sua caracterização é simples: cada comutador leaf estabelece ligação a todos os comutadores spine, não existindo adjacências diretas entre leafs nem entre spines. Em consequência, o percurso entre quaisquer dois servidores ligados a leafs distintos compreende exatamente dois saltos, independentemente da localização física. A multiplicidade de percursos equivalentes permite ainda a distribuição de carga por ECMP, com agregação da largura de banda disponível entre os vários spines. A capacidade agregada escala pela adição de spines, sendo o número máximo de leafs determinado pela densidade de portas de cada spine.

Comparação das Topologias



O diagrama apresenta as duas topologias em confronto. Na organização hierárquica, o percurso entre bastidores distintos exige a subida à camada de aggregation, por vezes à camada core, seguida da descida correspondente. Na organização leaf-spine, qualquer par de leafs dista exatamente dois saltos. A comparação visual explicita, sem recurso a formulação analítica, o fundamento da substituição progressiva da primeira pela segunda em instalações destinadas a suportar aplicações distribuídas.

Padrões de Tráfego

- **Tráfego norte-sul:** atravessa a fronteira da instalação, entre clientes externos e os sistemas alojados.
- **Tráfego este-oeste:** circula entre sistemas internos, resultante de invocações entre componentes de uma mesma aplicação.
- A decomposição de aplicações monolíticas em serviços distribuídos inverteu a proporção histórica entre os dois padrões: um único pedido externo pode originar dezenas de invocações internas.
- A topologia leaf-spine responde a este padrão ao uniformizar a distância entre quaisquer dois pontos internos da rede.

A distinção entre os dois padrões de tráfego refere-se à direção do fluxo relativamente à fronteira da instalação. O tráfego norte-sul atravessa essa fronteira, entre clientes externos e os sistemas alojados. O tráfego este-oeste circula exclusivamente no interior, resultando de invocações entre componentes de uma mesma aplicação. A decomposição de aplicações monolíticas em serviços distribuídos inverteu a proporção histórica entre os dois padrões: um único pedido externo pode originar dezenas de invocações internas antes de produzir resposta. É esta inversão que justifica a preferência pela topologia leaf-spine, cuja propriedade determinante consiste em uniformizar a distância entre quaisquer dois pontos internos da rede, e não apenas entre os sistemas internos e a saída para o exterior.

Razão de Sobre-subscrição

- Define-se **razão de sobre-subscrição** como o quociente entre a largura de banda agregada dos portos descendentes e a largura de banda agregada dos portos ascendentes de um comutador.
- Exemplo: um leaf com 48 portos de 10 Gbit/s para servidores e 4 portos de 40 Gbit/s para spines apresenta

$$\text{razão} = \frac{48 \times 10}{4 \times 40} = \frac{480}{160} = 3:1.$$

- Uma razão de 1:1 designa-se por *non-blocking*: qualquer padrão de tráfego é suportado sem contenção, ao custo de capacidade de uplink adicional.
- O valor admissível decorre do padrão de tráfego previsto; cargas com tráfego este-oeste intenso exigem razões mais próximas da unidade.

A razão de sobre-subscrição quantifica a contenção admitida no dimensionamento de um comutador, definindo-se como o quociente entre a largura de banda agregada dos portos descendentes e a dos portos ascendentes. O exemplo apresentado no slide, um leaf com 48 portos de 10 Gbit/s para servidores e 4 portos de 40 Gbit/s para spines, conduz a uma razão de 3:1, o que significa que a capacidade de saída corresponde a um terço da capacidade de entrada. Uma razão unitária designa-se por *non-blocking* e assegura que qualquer padrão de tráfego é suportado sem contenção, ao custo de capacidade de uplink adicional. O valor admissível decorre do padrão de tráfego previsto: cargas com tráfego este-oeste intenso exigem razões próximas da unidade, ao passo que cargas dominadas por tráfego norte-sul toleram razões superiores.

Caso de Análise: Seleção de Topologia

- Considere-se uma plataforma de distribuição de vídeo decomposta em cerca de 200 serviços, entre os quais autenticação, catálogo, recomendação e faturação.
- O volume de invocações entre serviços excede substancialmente o volume de tráfego proveniente de clientes externos, sem que se identifique um padrão estável de comunicação entre pares.
- Encontra-se em fase de projeto a rede da instalação destinada a alojar a plataforma.

Discussão (2 minutos): que topologia se justifica, e que consequências decorreriam da alternativa?

O caso proposto descreve uma plataforma de distribuição de vídeo decomposta em cerca de duzentos serviços, com volume de invocações internas substancialmente superior ao tráfego externo e sem padrão estável de comunicação entre pares. Recomenda-se a discussão da topologia adequada, e das consequências da alternativa, antes da consulta da questão seguinte, que retoma o mesmo cenário.

Pergunta 3

Decisão de projeto

Para a plataforma descrita, com predominância de tráfego este-oeste e padrão de comunicação entre pares não determinístico, que topologia se justifica?

- A) Hierárquica de três camadas, por maturidade e generalização de uso.
- B) Leaf-spine, por assegurar distância constante de dois saltos entre quaisquer servidores e admitir agregação de percursos por ECMP.
- C) Indiferente, dado que a topologia não condiciona o desempenho de aplicações distribuídas.
- D) Hierárquica de três camadas, dado que a camada *core* assegura o encaminhamento entre bastidores.

A questão formaliza a decisão de projeto suscitada pelo caso anterior. A resposta deve fundamentar-se nas propriedades das duas topologias e no padrão de tráfego caracterizado no enunciado.

Resposta 3

Opção correta: B

Não sendo determinístico o padrão de comunicação, qualquer par de serviços pode requerer comunicação em qualquer instante. Na topologia hierárquica, a latência depende da localização relativa dos servidores, introduzindo variabilidade não controlável no tempo de resposta agregado de um pedido que encadeia dezenas de invocações. A topologia leaf-spine uniformiza essa distância e, por ECMP, distribui o tráfego pelos percursos equivalentes disponíveis.

A fundamentação consta do slide anterior. O elemento determinante reside na ausência de determinismo do padrão de comunicação: não sendo possível antecipar que pares de serviços comunicam, nem com que intensidade, a otimização da colocação física torna-se inviável, e a uniformização da latência assume-se como o único critério robusto. Acresce que o encadeamento de dezenas de invocações num único pedido externo amplifica qualquer variabilidade de latência individual no tempo de resposta agregado.

Quantificação da Disponibilidade

- Define-se **disponibilidade** A como a fração do tempo em que o sistema presta serviço conforme a especificação:

$$A = \frac{T_{\text{operacional}}}{T_{\text{operacional}} + T_{\text{indisponível}}}.$$

- Em regime estacionário, exprime-se em função dos tempos médios característicos:

$$A = \frac{\text{MTBF}}{\text{MTBF} + \text{MTTR}}.$$

- **MTBF** (*Mean Time Between Failures*): tempo médio entre falhas consecutivas.
MTTR (*Mean Time To Repair*): tempo médio de restabelecimento do serviço.
- A disponibilidade admite ainda interpretação probabilística: A é a probabilidade de o sistema se encontrar operacional num instante arbitrário, o que fundamenta a composição de componentes apresentada adiante.

A disponibilidade define-se como a fração do tempo em que o sistema presta serviço conforme a especificação, dada pelo quociente entre o tempo operacional e o tempo total. Em regime estacionário, a grandeza exprime-se em função dos tempos médios característicos do sistema, através da relação entre o MTBF, tempo médio entre falhas consecutivas, e o MTTR, tempo médio de restabelecimento do serviço. Esta formulação é preferível à definição empírica por permitir o cálculo prospetivo da disponibilidade a partir de parâmetros conhecidos do equipamento, sem necessidade de observação prolongada. Regista-se ainda a interpretação probabilística da grandeza: a disponibilidade corresponde à probabilidade de o sistema se encontrar operacional num instante arbitrário, propriedade que fundamenta a composição de componentes apresentada adiante.

Implicações de MTBF e MTTR

- A expressão $A = \text{MTBF} / (\text{MTBF} + \text{MTTR})$ admite duas estratégias distintas de melhoria da disponibilidade.
- **Aumentar o MTBF:** atuar sobre a frequência das falhas, por seleção de componentes, redundância e controlo de condições de operação.
- **Reduzir o MTTR:** atuar sobre a duração da interrupção, por deteção automática, diagnóstico assistido, peças de substituição em reserva e procedimentos de recuperação ensaiados.
- Em sistemas distribuídos, a redução do MTTR apresenta frequentemente melhor relação custo-benefício do que o aumento do MTBF, por não exigir substituição de hardware.

A expressão da disponibilidade em função do MTBF e do MTTR admite duas estratégias distintas de melhoria, correspondentes aos dois termos do quociente. O aumento do MTBF atua sobre a frequência das falhas, por seleção de componentes, redundância e controlo das condições de operação. A redução do MTTR atua sobre a duração da interrupção, por deteção automática, diagnóstico assistido, manutenção de peças de substituição em reserva e ensaio prévio dos procedimentos de recuperação. Em sistemas distribuídos, a segunda estratégia apresenta com frequência melhor relação custo-benefício, por não exigir substituição de hardware nem alteração da arquitetura física. A questão 5 quantifica precisamente este efeito.

Classes de Disponibilidade e Indisponibilidade Admissível

Disponibilidade	Por ano	Por mês (30 d)
99,0 %	87 h 36 min	7 h 12 min
99,5 %	43 h 48 min	3 h 36 min
99,9 %	8 h 46 min	43 min 12 s
99,99 %	52 min 34 s	4 min 19 s
99,999 %	5 min 15 s	26 s

- Cada ordem de grandeza adicional reduz por um fator de dez a indisponibilidade admissível, exigindo alteração qualitativa da arquitetura.
- A partir de 99,99 %, o orçamento anual não comporta intervenção manual: a detecção e a recuperação têm de ser automáticas.

A tabela estabelece a correspondência entre as classes de disponibilidade correntes e o tempo de indisponibilidade que cada uma admite, em base anual e mensal. A leitura da tabela evidencia a natureza multiplicativa da progressão: cada ordem de grandeza adicional reduz por um fator de dez a indisponibilidade admissível. A passagem de 99,9% a 99,99% reduz o orçamento anual de aproximadamente oito horas e quarenta e seis minutos para cinquenta e dois minutos. A consequência operacional é determinante: a partir de 99,99%, o orçamento anual não comporta intervenção manual, uma vez que a detecção, o diagnóstico e a recuperação teriam de concluir-se em poucos minutos. A partir desse limiar, a automatização dos procedimentos de recuperação deixa de constituir uma otimização para se tornar um requisito.

Composição em Série

- Componentes dizem-se em **série** quando a totalidade é necessária ao funcionamento do sistema. Admitindo independência estatística das falhas:

$$A_{\text{série}} = \prod_{i=1}^n A_i.$$

- Sendo $A_i \leq 1$ para todo o i , verifica-se $A_{\text{série}} \leq \min_i A_i$: a composição em série não excede a disponibilidade do componente menos disponível.
- Daqui decorre que o acréscimo de dependências em série degrada necessariamente a disponibilidade do conjunto, ainda que cada dependência seja individualmente fiável.

Componentes dizem-se em série quando a totalidade é necessária ao funcionamento do sistema. Admitindo independência estatística das falhas, a disponibilidade do conjunto obtém-se pelo produto das disponibilidades individuais. Da propriedade $A_i \leq 1$ decorre que o produto não excede o menor dos fatores, o que se traduz numa conclusão de alcance geral: a composição em série não excede a disponibilidade do componente menos disponível. Em consequência, o acréscimo de dependências em série degrada necessariamente a disponibilidade do conjunto, ainda que cada dependência considerada isoladamente apresente elevada fiabilidade. Esta observação justifica a atenção prestada, em arquitetura de sistemas, à redução do número de dependências obrigatórias no percurso de um pedido.

Composição em Paralelo


- Componentes dizem-se em **paralelo** quando é suficiente que um se mantenha operacional. A indisponibilidade do conjunto exige a falha simultânea de todos:

$$A_{\text{paralelo}} = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - A_i).$$

- Verifica-se $A_{\text{paralelo}} \geq \max_i A_i$: a redundância eleva a disponibilidade acima da de qualquer componente individual.
- A validade da expressão depende da hipótese de **independência das falhas**. Componentes que partilham alimentação, via de rede ou versão de software apresentam correlação, e a disponibilidade efetiva é inferior à calculada.

Componentes dizem-se em paralelo quando é suficiente que um se mantenha operacional para que o sistema preste serviço. A indisponibilidade do conjunto exige, nesta configuração, a falha simultânea de todos os componentes, pelo que a disponibilidade se obtém por complemento do produto das indisponibilidades individuais. Verifica-se que o resultado excede a disponibilidade do componente mais disponível, o que estabelece a redundância como mecanismo de elevação da disponibilidade acima da de qualquer constituinte. A validade da expressão depende, contudo, da hipótese de independência das falhas. Componentes que partilham alimentação, via de rede, versão de software ou defeito de conceção apresentam correlação, e a disponibilidade efetiva situa-se abaixo do valor calculado. A verificação desta hipótese constitui parte integrante da análise.

Representação dos Dois Modelos



O diagrama representa as duas configurações. Na composição em série, os componentes dispõem-se em cadeia, e a interrupção em qualquer ponto do percurso compromete o conjunto. Na composição em paralelo, existem percursos alternativos entre origem e destino, e apenas a falha simultânea de todos interrompe o serviço. Os dois slides seguintes aplicam as expressões a valores concretos.

Exemplo: Composição em Série

- Um serviço depende de um encaminhador com $A_1 = 0,9995$ e de uma instância de base de dados sem réplica com $A_2 = 0,995$, ambos necessários ao funcionamento.
- Aplicando a expressão da composição em série:

$$A = 0,9995 \times 0,995 = 0,99450 \approx 99,45 \%$$

- A indisponibilidade anual correspondente é de aproximadamente 48 horas.
- O resultado situa-se abaixo de $\min(A_1, A_2) = 0,995$, confirmando a propriedade enunciada: a base de dados não replicada determina o limite superior da disponibilidade do conjunto.

O exemplo aplica a composição em série a um serviço dependente de um encaminhador e de uma instância de base de dados não replicada. O cálculo conduz a uma disponibilidade de aproximadamente 99,45%, correspondente a cerca de quarenta e oito horas de indisponibilidade anual. Confirma-se a propriedade enunciada no slide 27: o resultado situa-se abaixo do menor dos dois fatores. A leitura arquitetural do resultado é a mais relevante: a base de dados não replicada, por apresentar a menor disponibilidade individual, determina o limite superior da disponibilidade do conjunto, e qualquer melhoria do encaminhador produziria efeito marginal enquanto essa dependência se mantivesse.

Exemplo: Composição em Paralelo

- Dois servidores aplicativos equivalentes, cada um com $A_i = 0,97$, operam em configuração redundante sob um distribuidor de carga admitido ideal.
- Aplicando a expressão da composição em paralelo:

$$A = 1 - (1 - 0,97)^2 = 1 - 0,03^2 = 1 - 0,0009 = 0,9991.$$

- O resultado, 99,91 %, excede $\max_i A_i = 0,97$: a redundância produz um conjunto mais disponível do que qualquer dos seus constituintes.
- O acréscimo de uma terceira réplica elevaria o valor a $1 - 0,03^3 = 0,999973$, evidenciando o retorno decrescente de cada réplica adicional.

O exemplo aplica a composição em paralelo a dois servidores aplicativos equivalentes em configuração redundante. O procedimento de cálculo é inverso ao do caso anterior: determina-se a probabilidade de falha simultânea e subtrai-se à unidade. O resultado, 99,91%, excede a disponibilidade individual de qualquer dos servidores, o que ilustra o efeito da redundância. O slide apresenta ainda o valor correspondente a três réplicas, 99,9973%, que evidencia o retorno decrescente de cada réplica adicional: a segunda réplica produz um ganho muito superior ao da terceira, o que fundamenta a prática corrente de limitar a redundância a duas ou três instâncias e investir o remanescente na redução do MTTR.

Pergunta 4

Composição mista

Um serviço é constituído por um distribuidor de carga com $A = 0,999$, em série com dois servidores aplicativos equivalentes de $A = 0,98$ cada, dispostos em paralelo entre si. Determine a disponibilidade do conjunto.

- A) Aproximadamente 99,86 %.
- B) Aproximadamente 96,04 %.
- C) Aproximadamente 99,99 %.
- D) Aproximadamente 98,00 %.

A quarta questão combina as duas configurações numa arquitetura mista, situação que corresponde à generalidade dos sistemas reais. Recomenda-se a resolução autónoma antes da consulta das opções apresentadas.

Resposta 4

Opção correta: A

Resolve-se primeiro o subsistema redundante: $A_{\text{par}} = 1 - (1 - 0,98)^2 = 1 - 0,0004 = 0,9996$. Compõe-se em seguida em série com o distribuidor: $A = 0,999 \times 0,9996 \approx 0,99860$, ou seja, 99,86 %. A opção B resulta de aplicar a composição em série ao par redundante, $0,98^2 = 0,9604$, erro decorrente da não identificação prévia da configuração de cada subsistema. A resolução de topologias mistas procede sempre dos subsistemas redundantes para o exterior.

A resolução consta do slide anterior. Importa assinalar a natureza do erro representado pela opção B, que resulta de aplicar a composição em série ao par redundante. O procedimento que o evita consiste em identificar a configuração de cada subsistema antes de qualquer cálculo, e proceder das composições redundantes mais internas para o exterior, reduzindo sucessivamente cada subsistema a um valor único de disponibilidade.

Pergunta 5

Determinação a partir de MTBF e MTTR

Um subsistema apresenta MTBF de 2000 horas e MTTR de 4 horas. Após a instalação de detecção automática de falhas, o MTTR reduz-se para 30 minutos, mantendo-se o MTBF. Qual a disponibilidade antes e depois da intervenção?

- A) 99,80 % antes e 99,98 % depois.
- B) 99,80 % antes e permanece 99,80 %, por não se alterar o MTBF.
- C) 80,00 % antes e 99,50 % depois.
- D) 99,98 % antes e 99,80 % depois.

A quinta questão quantifica o efeito da redução do MTTR sobre a disponibilidade, mantendo constante a frequência das falhas. O cálculo requer apenas a aplicação direta da expressão apresentada no slide 24, com atenção à uniformização das unidades de tempo.

Resposta 5

Opção correta: A

Antes: $A = 2000 / (2000 + 4) = 0,998004 \approx 99,80 \%$. Depois: $A = 2000 / (2000 + 0,5) = 0,99975 \approx 99,98 \%$. A redução do MTTR por um fator de oito eleva a disponibilidade em cerca de uma ordem de grandeza na indisponibilidade admissível, sem qualquer alteração de hardware nem da frequência das falhas. Este resultado fundamenta o investimento prioritário em detecção e recuperação automáticas, e invalida a opção B, que pressupõe erradamente que apenas o MTBF determina a disponibilidade.

A resolução consta do slide anterior. O resultado fundamenta a orientação enunciada no slide 25: uma redução do MTTR por um fator de oito eleva a disponibilidade de 99,80% para 99,98%, o que corresponde a uma redução de uma ordem de grandeza na indisponibilidade anual, sem qualquer alteração de hardware nem da frequência das falhas. A opção B traduz o equívoco corrente de atribuir a disponibilidade exclusivamente à fiabilidade dos componentes, ignorando a contribuição do tempo de restabelecimento.

Acordos de Nível de Serviço (1/2)

- Um **SLA** (*Service Level Agreement*) é o instrumento contratual que fixa o nível de serviço exigível ao fornecedor e as consequências do respectivo incumprimento.
- Elementos constitutivos: o indicador medido e o seu método de medição, o valor de referência, o período de apuramento, as exclusões admitidas e o regime de compensação.
- O nível contratualizável é condicionado pela topologia da instalação: uma configuração sem redundância não sustenta compromissos de disponibilidade elevada.

O acordo de nível de serviço constitui o instrumento contratual que fixa o nível exigível ao fornecedor e as consequências do incumprimento. Os seus elementos constitutivos são cinco: o indicador medido e o respetivo método de medição, o valor de referência, o período de apuramento, as exclusões admitidas e o regime de compensação. A omissão de qualquer destes elementos compromete a exigibilidade do acordo, matéria retomada na questão 6. Regista-se ainda a articulação com a primeira parte da aula: o nível contratualizável é condicionado pela topologia da instalação, não sendo sustentável um compromisso de disponibilidade elevada a partir de uma configuração desprovida de redundância.

Acordos de Nível de Serviço (2/2)

- As **exclusões** determinam frequentemente o valor efetivo do acordo: janelas de manutenção programada, causas imputáveis ao cliente e casos de força maior não relevam para o apuramento.
- A compensação assume tipicamente a forma de **crédito de serviço** proporcional ao desvio, e não de indemnização pelo prejuízo incorrido.
- Daqui decorre uma limitação relevante: o SLA transfere uma fração reduzida do risco, pelo que não dispensa a arquitetura de redundância do lado do cliente.

Dois elementos determinam o valor efetivo de um acordo e merecem exame atento. As exclusões delimitam os períodos e as causas que não relevam para o apuramento, designadamente janelas de manutenção programada, causas imputáveis ao cliente e casos de força maior, pelo que um acordo com exclusões amplas pode apresentar um valor de referência elevado e cobertura reduzida. O regime de compensação assume tipicamente a forma de crédito de serviço proporcional ao desvio, e não de indemnização pelo prejuízo efetivamente incorrido. Daqui decorre uma limitação de alcance prático: o acordo transfere para o fornecedor uma fração reduzida do risco, pelo que não dispensa a construção de redundância do lado do cliente.

Pergunta 6

Exigibilidade contratual

Um fornecedor anuncia publicamente disponibilidade de 99,99 %. O contrato celebrado estabelece apenas uma obrigação de «melhor esforço», sem indicador nem valor de referência. Verifica-se uma interrupção de dez horas num mês. É exigível compensação contratual?

- A) Sim, por vinculação do fornecedor à comunicação pública de 99,99 %.
- B) Não. Apenas o clausulado do acordo é exigível, e este não fixa indicador nem valor de referência verificáveis.
- C) Sim, por a indisponibilidade gerar sempre direito a crédito de serviço.
- D) Depende exclusivamente do nível Tier da instalação.

A sexta questão examina a exigibilidade de compensação na ausência de indicador e de valor de referência contratualizados. A resposta decorre diretamente dos elementos constitutivos enunciados no slide 36.

Resposta 6

Opção correta: B

Uma obrigação de «melhor esforço» não constitui obrigação de resultado: na ausência de indicador definido, de método de medição e de valor de referência, não existe critério objetivo de incumprimento e, conseqüentemente, não há facto gerador de compensação. A comunicação institucional não integra o clausulado contratual. Daqui decorre um requisito prático: a verificação dos elementos constitutivos do SLA precede a celebração do contrato, não lhe sucede.

A fundamentação consta do slide anterior. O princípio admite formulação sintética: uma obrigação de melhor esforço não constitui obrigação de resultado, e na ausência de critério objetivo de incumprimento não existe facto gerador de compensação. Em termos práticos, a verificação dos cinco elementos constitutivos precede necessariamente a celebração do contrato.

Modelos de Operação

- Os modelos de operação distinguem-se pela localização da fronteira de responsabilidade entre a organização e terceiros.
- **On-premises:** a organização detém e opera a totalidade da infraestrutura, assumindo o controlo integral da arquitetura e dos subsistemas de suporte.
- **Colocation:** a organização detém o equipamento; espaço, alimentação, arrefecimento e conectividade são contratados a um operador de instalação.
- **Cloud pública:** a infraestrutura é integralmente operada por terceiros, sendo o acesso mediado por interfaces de aprovisionamento programático.
- A fronteira adotada delimita a responsabilidade operacional, a de segurança e o grau de dependência do fornecedor.

Os modelos de operação distinguem-se pela localização da fronteira de responsabilidade entre a organização e terceiros. No modelo on-premises, a organização detém e opera a totalidade da infraestrutura, assumindo o controlo integral da arquitetura e a responsabilidade pelos subsistemas de suporte analisados na primeira parte da aula. No modelo de colocation, a organização detém e opera o equipamento, contratando a um operador de instalação o espaço físico, a alimentação, o arrefecimento e a conectividade. No modelo de cloud pública, a infraestrutura é integralmente operada por terceiros, sendo o acesso mediado por interfaces de aprovisionamento programático. A fronteira adotada delimita simultaneamente o âmbito da responsabilidade operacional, o âmbito da responsabilidade de segurança e o grau de dependência técnica do fornecedor, aspeto retomado na questão 7.

Regiões e Zonas de Disponibilidade

- Os operadores de cloud estruturam a infraestrutura em **regiões**, áreas geográficas distintas e mutuamente independentes quanto a alimentação e conectividade.
- Cada região subdivide-se em **zonas de disponibilidade**: instalações fisicamente separadas, com subsistemas de suporte independentes, interligadas por ligações de latência reduzida que admitem replicação síncrona.
- A distribuição de réplicas por múltiplas zonas eleva o domínio de falha tolerado da instalação individual para a região; a distribuição por múltiplas regiões estende-o a eventos de escala geográfica.
- A latência inter-regional inviabiliza, em geral, a replicação síncrona, impondo modelos de consistência mais fracos (bloco C5). A seleção da região encontra-se ainda condicionada por requisitos jurídicos de localização de dados.

Os operadores de cloud estruturam a infraestrutura segundo uma hierarquia geográfica destinada a conter a propagação de falhas. As regiões constituem áreas geográficas distintas e mutuamente independentes quanto a alimentação e conectividade. Cada região subdivide-se em zonas de disponibilidade, instalações fisicamente separadas com subsistemas de suporte independentes, interligadas por ligações de latência reduzida que admitem replicação síncrona. A distribuição de réplicas por múltiplas zonas eleva o domínio de falha tolerado da instalação individual para a região; a distribuição por múltiplas regiões estende-o a eventos de escala geográfica. Regista-se uma restrição técnica relevante: a latência inter-regional inviabiliza, em geral, a replicação síncrona, impondo modelos de consistência mais fracos, matéria desenvolvida no bloco C5. A seleção da região encontra-se ainda condicionada por requisitos jurídicos de localização de dados.

Pergunta 7

Alcance de uma garantia

Uma aplicação crítica está instalada numa única zona de disponibilidade. O operador estabelece 99,99 % por zona. Decorre daqui que a aplicação apresenta 99,99 %?

- A) Sim, por transferência direta da garantia da zona para a aplicação nela instalada.
- B) Não. A garantia abrange apenas a infraestrutura do fornecedor, e a aplicação permanece exposta a defeitos próprios e à falha integral da zona.
- C) Sim, desde que a aplicação seja executada em contentores.
- D) Não, por as zonas de disponibilidade não admitirem compromissos contratuais.

A sétima questão examina o alcance de uma garantia contratual de disponibilidade de zona relativamente a uma aplicação nela instalada. A resposta requer a aplicação do modelo de composição em série estabelecido no slide 27.

Resposta 7

Opção correta: B

A aplicação encontra-se em série com a zona: $A_{\text{aplicação}} = A_{\text{zona}} \times A_{\text{software}} \leq A_{\text{zona}}$. A garantia do operador constitui, por conseguinte, um limite superior, e não um valor assegurado. Acrescem os defeitos aplicacionais e de configuração, excluídos do âmbito do acordo, bem como a falha integral da zona, cujo domínio abrange a instalação completa. A elevação da disponibilidade acima deste limite exige composição em paralelo, mediante distribuição de réplicas por zonas independentes.

A fundamentação consta do slide anterior e articula as duas metades da aula: a aplicação encontra-se em série com a zona, pelo que a disponibilidade observável não excede a da zona, independentemente da qualidade do software. A garantia do operador constitui, por conseguinte, um limite superior e não um valor assegurado. A elevação da disponibilidade acima desse limite exige composição em paralelo, mediante distribuição de réplicas por zonas independentes, o que transfere para o cliente a responsabilidade pela arquitetura de redundância.

Tendências de Implantação

- **Instalações modulares:** unidades pré-fabricadas, integradas em fábrica e validadas antes da expedição, que reduzem o prazo de implantação de anos para semanas e permitem expansão incremental da capacidade.
- **Instalações de periferia (edge):** infraestrutura de dimensão reduzida, implantada em proximidade geográfica dos consumidores, com o objetivo de reduzir a latência de propagação.
- O critério de projeto difere entre as duas: as primeiras otimizam prazo e custo de expansão da capacidade; as segundas otimizam a latência, aceitando menor eficiência de escala.

Duas tendências de implantação merecem registro, com critérios de projeto distintos. As instalações modulares consistem em unidades pré-fabricadas, integradas e validadas em fábrica antes da expedição, que reduzem o prazo de implantação de anos para semanas e permitem expansão incremental da capacidade pela adição de módulos. As instalações de periferia consistem em infraestrutura de dimensão reduzida, implantada em proximidade geográfica dos consumidores, com o objetivo de reduzir a latência de propagação. A distinção entre ambas reside no critério otimizado: as primeiras otimizam o prazo e o custo de expansão da capacidade, as segundas otimizam a latência, aceitando menor eficiência de escala.

Eficiência Energética: PUE

- O consórcio The Green Grid normalizou um conjunto de indicadores de eficiência, dos quais o mais difundido é o **PUE** (*Power Usage Effectiveness*):

$$\text{PUE} = \frac{E_{\text{total da instalação}}}{E_{\text{equipamento de TI}}} \geq 1.$$

- Um valor de 1,5 indica que, por cada unidade de energia consumida pelo equipamento de TI, meia unidade adicional é despendida em arrefecimento, conversão e iluminação.
- Instalações otimizadas operam abaixo de 1,2; o limite teórico $\text{PUE} = 1$ corresponderia a consumo nulo fora do equipamento de TI.

O consórcio The Green Grid normalizou um conjunto de indicadores de eficiência, dos quais o mais difundido é o PUE, definido pelo quociente entre a energia total consumida pela instalação e a energia consumida pelo equipamento de TI. Por construção, o indicador não assume valores inferiores à unidade. A sua interpretação é direta: um valor de 1,5 significa que, por cada unidade de energia consumida pelo equipamento de TI, meia unidade adicional é despendida em arrefecimento, conversão e iluminação. Instalações otimizadas operam abaixo de 1,2, correspondendo o limite teórico de 1 a consumo nulo fora do equipamento de TI, situação inalcançável na prática.

Eficiência Energética: WUE e CUE

- **WUE** (*Water Usage Effectiveness*): volume de água por unidade de energia do equipamento de TI. Relevante em arrefecimento evaporativo, técnica que reduz o PUE à custa de consumo hídrico.
- **CUE** (*Carbon Usage Effectiveness*): emissões de carbono por unidade de energia do equipamento de TI, determinado pela matriz energética contratada.
- As três métricas partilham o mesmo denominador. A consolidação por virtualização, objeto da Aula 03, atua sobre ele, reduzindo a energia de TI necessária a uma dada carga.

Dois indicadores complementam o PUE em dimensões que este não capta. O WUE mede o volume de água por unidade de energia do equipamento de TI, métrica relevante em instalações que recorrem a arrefecimento evaporativo, técnica que reduz o PUE à custa de consumo hídrico e que ilustra a necessidade de avaliação multidimensional da eficiência. O CUE mede as emissões de carbono por unidade de energia do equipamento de TI, sendo determinado pela matriz energética contratada. Assinala-se que as três métricas partilham o mesmo denominador, pelo que a consolidação por virtualização, objeto da Aula 03, atua sobre todas simultaneamente ao reduzir a energia de TI necessária a uma dada carga computacional.

Caso de Estudo: o Servidor da Unidade Curricular

- O servidor Proxmox VE utilizado nos trabalhos desta unidade curricular constitui, na terminologia da aula, um sistema de via única em todos os subsistemas.
- Aplicando os critérios do Uptime Institute, a ausência de redundância de alimentação e de conectividade situa-o no nível Tier I.
- A totalidade das máquinas virtuais da turma é executada sobre o mesmo equipamento físico, o que ilustra simultaneamente a partilha de recursos (*resource pooling*, Aula 01) e a existência de um ponto único de falha, matéria a retomar na Aula 09.
- Exercício proposto: estimar a disponibilidade do conjunto admitindo valores plausíveis de MTBF e MTTR para o equipamento e para a alimentação, e identificar qual das duas grandezas condiciona o resultado.

O caso de estudo aplica os critérios da aula ao servidor Proxmox VE utilizado nos trabalhos da unidade curricular. A instalação constitui um sistema de via única em todos os subsistemas, pelo que a aplicação dos critérios do Uptime Institute a situa no nível Tier I. A execução da totalidade das máquinas virtuais da turma sobre o mesmo equipamento físico ilustra simultaneamente a partilha de recursos, analisada na Aula 01, e a existência de um ponto único de falha, matéria retomada na Aula 09. O exercício proposto consiste em estimar a disponibilidade do conjunto admitindo valores plausíveis de MTBF e MTTR para o equipamento e para a alimentação, e em identificar qual das duas grandezas condiciona o resultado obtido.

Síntese da Aula (1/2)

- Um datacenter integra quatro subsistemas interdependentes; o nível de redundância do conjunto é determinado pelo subsistema menos redundante, e não pela média dos subsistemas.
- Os níveis N , $N + 1$ e $2N$ constituem o vocabulário normalizado de redundância, do qual decorre a classificação em Tiers do Uptime Institute.
- A topologia leaf-spine substitui a organização hierárquica em instalações com tráfego este-oeste predominante, por uniformizar a latência entre pontos internos e admitir agregação de percursos por ECMP.
- A razão de sobre-subscrição quantifica a contenção admitida no dimensionamento dos uplinks.

A primeira metade da síntese retoma os resultados relativos à infraestrutura física e à rede. Um datacenter integra quatro subsistemas interdependentes, e o nível de redundância do conjunto é determinado pelo subsistema menos redundante, conclusão estabelecida pela questão 2. Os níveis N , $N+1$ e $2N$ constituem o vocabulário normalizado do qual decorre a classificação em Tiers. A topologia leaf-spine substitui a organização hierárquica em instalações com tráfego este-oeste predominante, por uniformizar a latência entre pontos internos e admitir agregação de percursos por ECMP. A razão de sobre-subscrição quantifica a contenção admitida no dimensionamento das ligações ascendentes.

Síntese da Aula (2/2)

- A disponibilidade exprime-se por $A = \text{MTBF}/(\text{MTBF} + \text{MTTR})$; a redução do MTTR constitui, em geral, a via de melhoria com melhor relação custo-benefício.
- A composição em série não excede a disponibilidade do componente menos disponível; a composição em paralelo excede a do mais disponível, sob a hipótese de independência das falhas.
- Um SLA é exigível na medida do seu clausulado; as exclusões e o regime de compensação determinam o valor efetivo do compromisso.
- A garantia de um operador de cloud constitui um limite superior da disponibilidade observável, cuja superação exige redundância por zonas independentes.

A segunda metade da síntese retoma os resultados quantitativos e contratuais. A disponibilidade exprime-se em função do MTBF e do MTTR, constituindo a redução do segundo, em geral, a via de melhoria com melhor relação custo-benefício, conforme quantificado na questão 5. A composição em série não excede a disponibilidade do componente menos disponível, ao passo que a composição em paralelo excede a do mais disponível, sob a hipótese de independência das falhas. Um acordo de nível de serviço é exigível na medida do seu clausulado, determinando as exclusões e o regime de compensação o seu valor efetivo. Por último, a garantia de um operador de cloud constitui um limite superior da disponibilidade observável, cuja superação exige redundância por zonas independentes.

Obrigada.

Questões e comentários

Conclui-se a exposição da Aula 02. As sete questões distribuídas pelo documento destinam-se à verificação autónoma da compreensão, e não à avaliação. A matéria aqui sistematizada não esgota a discussão conduzida em aula, constituindo antes o suporte de estudo para a aula seguinte, que abandona a infraestrutura física e passa à camada de virtualização, mecanismo pelo qual o mesmo equipamento se torna partilhável ao nível do sistema operativo.