

Relatório Técnico — Auditor Léxico de Telemetria de Sensores Industriais

Disciplina	Linguagens Formais e Autômatos — Trabalho do 1º Bimestre
Curso	Ciência da Computação — CESUPA
Integrantes	Augusto Rodrigues · Caue Jadão · César Augusto
Linguagem	Python 3.11+ (módulo <code>re</code> , sem bibliotecas externas na aplicação)
Ferramentas	pytest (testes), JFLAP 7.1 (AFNε), Graphviz (diagramas)
Repositório	https://github.com/cauebarroso/Auditor-de-sensores-industriais-com-express-es-regulares

Sumário: 1. Problema e solução · 2. Notação adotada · 3. Fichas das Expressões Regulares · 4. Consistência entre as representações · 5. Demonstração do AFNε · 6. Testes e análise dos resultados · 7. Limitações e melhorias · 8. Contribuições · 9. Uso de Inteligência Artificial · 10. Referências

1. Problema e solução

Redes industriais (SCADA/IIoT) trocam pacotes de texto entre sensores, atuadores e o sistema supervisor. Um pacote corrompido — um dígito trocado por uma letra, um mês inexistente, um percentual acima de 100% — pode virar uma leitura falsa ou uma ordem perigosa para um atuador.

O **Auditor Léxico** é uma ferramenta de linha de comando que atua como um *firewall léxico*: cada pacote só é aceito se pertencer à linguagem de uma das cinco Expressões Regulares do protocolo. Pacotes rejeitados são bloqueados e recebem um diagnóstico com a causa provável e a **coluna exata do erro**, obtida pela simulação do AFNε da ER.

Código	Padrão	Finalidade
ER-01	ID do Dispositivo	Validar o identificador único de um sensor (SEN) ou atuador (ATU) da rede. É também o bloco reutilizado dentro das ERs 02, 03 e 05.
ER-02	Telemetria (medição física)	Validar a leitura enviada por um sensor: temperatura (°C), umidade relativa (%) ou pressão atmosférica (hPa), com a unidade correta e dentro da faixa do instrumento.
ER-03	Comando de Controle	Validar ordens enviadas a ATUADORES: ligar, desligar, abrir, fechar ou ajustar a abertura/potência em percentual (0 a 100%).
ER-04	Rota de Rede IPv4/CIDR	Validar o endereço IPv4 (ou a rota em notação CIDR) de um equipamento, bloqueando octetos acima de 255, zeros à esquerda e máscaras acima de /32.
ER-05	Alerta de Log (severidade)	Validar registros de eventos com carimbo de tempo ISO 8601, nível de severidade, dispositivo de origem e mensagem descritiva.

Entradas, processamento e saídas

Etapa	Descrição
Entradas	Pacotes digitados no modo interativo, passados por argumento (<code>--pacote</code>) ou lidos de um arquivo <code>.txt</code> (um pacote por linha; linhas em branco e comentários <code>#</code> são ignorados).

Etapa	Descrição
Processamento	Normalização (remoção de espaços nas extremidades), classificação por <code>re.fullmatch</code> contra as cinco ERs (linguagens disjuntas, logo a categoria é única), extração de campos dos pacotes válidos e diagnóstico dos inválidos.
Saídas	Veredito por pacote (<code>[OK]</code> / <code>[ERRO]</code> com apontador de coluna), relatório de conformidade (totais, taxa, categorias, estatísticas de telemetria, comandos, alertas, inventário de dispositivos), filtros por categoria e exportação em JSON, CSV ou TXT.

Entradas vazias, só com espaços, arquivos inexistentes, pastas, arquivos vazios e arquivos que não são texto UTF-8 são tratados com mensagens claras, sem encerrar o programa com erro.

Organização do código

Módulo	Responsabilidade
<code>src/expressoes.py</code>	As cinco ERs (padrões do código) e as fichas: alfabeto, linguagem e ER formal.
<code>src/auditor.py</code>	Interface: menu, modo interativo, modo lote, argumentos de linha de comando.
<code>src/diagnostico.py</code>	Causa provável da rejeição e localização do erro pela simulação do AFNε.
<code>src/relatorio.py</code>	Leitura de arquivos, extração de campos, estatísticas e exportação.
<code>src/afn.py</code>	Estrutura do AFNε: fecho-ε, simulação, linguagem finita/infinita, equivalência e interseção.
<code>src/construtor_afn.py</code>	Analizador do subconjunto regular permitido e construção de Thompson (ER → AFNε).
<code>src/jflap.py</code> , <code>src/diagramas.py</code>	Exportação/importação <code>.jff</code> e diagramas DOT.
<code>tests/</code>	Casos de teste (fonte única) e suítes pytest.
<code>scripts/</code>	Geração dos AFNε, verificação no JFLAP e geração deste relatório.

2. Notação adotada

A ER formal segue a notação do guia da disciplina. Para que a escrita formal fique legível, as subexpressões repetidas recebem nomes (**definições regulares**, escritas como `<NOME> = r`); cada nome é apenas uma abreviação da ER que ele define, então a linguagem descrita não muda.

Notação formal	Significado	Equivalente no Python
<code>r s</code>	Concatenação	<code>rs</code>
<code>r s</code>	União	<code>r s</code>
<code>r*</code>	Fecho de Kleene (zero ou mais)	<code>r*</code>
<code>r r*</code>	Fecho positivo (uma ou mais)	<code>r+</code>
<code>(r ε)</code>	Opcionalidade	<code>r?</code>
<code>ε</code>	Cadeia vazia	(alternativa vazia)
<code>[0-9]</code> , <code>[A-Z]</code>	Classe/intervalo finito: <code>(0 1 ... 9)</code>	<code>[0-9]</code> , <code>[A-Z]</code>
<code>␣</code>	O símbolo espaço	(espaço literal)

Notação formal	Significado	Equivalente no Python
.	O símbolo ponto (na notação formal não existe curinga)	\. (escape obrigatório)
<NOME>	Definição regular	o padrão é escrito por extenso

Regras seguidas no código: correspondência completa com `re.fullmatch` (dispensa `^` e `$`); nenhum uso de `\d`, `\w`, `\s`, `.` curinga, classes negadas, retroreferências ou lookarounds. O analisador de `src/construtor_afn.py` **rejeita** esses recursos, então a regra é verificada automaticamente nos testes.

3. Fichas das Expressões Regulares

ER-01 — ID do Dispositivo

Campo	Conteúdo
Identificação	ER-01 · categoria ID_DISPOSITIVO · constante ER_01_ID em src/expressoes.py
Finalidade	Validar o identificador único de um sensor (SEN) ou atuador (ATU) da rede. É também o bloco reutilizado dentro das ERs 02, 03 e 05.
Alfabeto	$\Sigma_1 = \{A, ..., Z\} \cup \{0, ..., 9\} \cup \{-\}$ (37 símbolos)
Linguagem L	Cadeias formadas pela classe do dispositivo (SEN ou ATU), um hífen, o código do modelo com 2 ou 3 letras maiúsculas, um hífen e o número de série com exatamente 4 dígitos. L ₁ é FINITA:

ER formal (definições regulares seguidas da ER):

```
<ID> = (SEN | ATU) - [A-Z][A-Z]([A-Z] | ε) - [0-9][0-9][0-9][0-9]
ER01 = <ID>
```


Sintaxe implementada (copiada do código, usada com re.fullmatch):

```
PADRAO_ER_01 = r"(SEN|ATU)-[A-Z]{2,3}-[0-9]{4}"
```

Equivalência entre o código e a notação formal:

No código	Na ER formal	Explicação
(SEN ATU)	(SEN ATU)	União de duas palavras. No AFNε: dois ramos abertos e fechados por movimentos ε.
-	-	Concatenação com o símbolo hífen (fora de uma classe, '-' não é operador).
[A-Z]	[A-Z] = (A B ... Z)	Classe finita: união de 26 símbolos. No .jff, 26 transições paralelas.
[A-Z]{2,3}	[A-Z][A-Z]([A-Z] ε)	Repetição limitada: r{2,3} = rr rrr = rr(r ε).
[0-9]{4}	[0-9][0-9][0-9][0-9]	Repetição exata: r{4} é a concatenação de 4 cópias de r.
re.fullmatch	—	Exige que a cadeia inteira pertença a L (equivale às âncoras ^...\$, que não são símbolos de Σ).

AFNε — construído pela construção de Thompson a partir do padrão do código: **19 estados** (inicial q0, final q18), **20 transições**, das quais **5 são movimentos ε** (setas tracejadas). Rótulos como [0-9] resumem transições paralelas; no arquivo do JFLAP elas aparecem expandidas (131 transições). Arquivos: automatos/jflap/ER-01.jff e automatos/diagramas/ER-01.svg.



Testes (8 aceitas e 8 rejeitadas):

#	Cadeia	Esperado	Justificativa
1	SEN-TM-0001	✓ aceita	Sensor com modelo de 2 letras
2	ATU-VLV-0420	✓ aceita	Atuador com modelo de 3 letras
3	SEN-ABC-1234	✓ aceita	Sensor com modelo de 3 letras
4	ATU-XY-9999	✓ aceita	Maior número de série (9999) (caso-limite)
5	SEN-XX-0000	✓ aceita	Menor número de série (0000) (caso-limite)
6	SEN-PH-0750	✓ aceita	Sensor de pH
7	SEN-AA-0000	✓ aceita	Menor cadeia de L_1 (11 símbolos) (caso-limite)
8	ATU-ZZZ-9999	✓ aceita	Maior cadeia de L_1 (12 símbolos) (caso-limite)
9	ϵ (cadeia vazia)	✗ rejeitada	Cadeia vazia ϵ não pertence a L_1 (caso-limite)
10	sen-tm-0001	✗ rejeitada	Minúsculas não pertencem a Σ_1
11	SEN-TM-00012	✗ rejeitada	5 dígitos: {4} exige exatamente 4 (caso-limite)
12	SEN-TM-123	✗ rejeitada	Apenas 3 dígitos no número de série (caso-limite)
13	ATU-A-1234	✗ rejeitada	Modelo com 1 letra (mínimo 2) (caso-limite)
14	SEN-ABCD-1234	✗ rejeitada	Modelo com 4 letras (máximo 3) (caso-limite)
15	SENO-TM-0001	✗ rejeitada	Prefixo SENO não pertence a (SEN
16	SEN_TM_0001	✗ rejeitada	Separador '_' não pertence a Σ_1

Resultado e limites. Todas as 16 cadeias obtiveram o resultado esperado em `re.fullmatch`, no AFNε simulado em Python e no AFNε executado no JFLAP 7.1. A linguagem é **finita**.

- A validação é léxica: um ID bem formado é aceito mesmo que o dispositivo não exista no cadastro da planta.
- O número de série 0000 é aceito; reservá-lo exigiria apenas mais um ramo na união, mas não é regra do domínio adotado.

ER-02 — Telemetria (medição física)

Campo	Conteúdo
Identificação	ER-02 · categoria <code>TELEMETRIA</code> · constante <code>ER_02_TELEMETRIA</code> em <code>src/expressoes.py</code>
Finalidade	Validar a leitura enviada por um sensor: temperatura (°C), umidade relativa (%) ou pressão atmosférica (hPa), com a unidade correta e dentro da faixa do instrumento.
Alfabeto	$\Sigma_2 = \{A, \dots, Z\} \cup \{0, \dots, 9\} \cup \{-, :, =, ., \%, h, a\}$ (43 símbolos)
Linguagem L	ID de um SENSOR (SEN), '.' e exatamente uma medição: TEMP= com sinal '-' opcional, inteiro de 0 a 199 sem zeros à esquerda, uma casa decimal opcional e a unidade C; UMID= com valor de 0 a 100 (uma casa decimal opcional; 100 só como 100 ou 100.0) e a unidade %; ou PRES= com inteiro de 850 a 1099 e a unidade hPa. L_2 é finita.

ER formal (definições regulares seguidas da ER):

```
<SID> = SEN - [A-Z][A-Z]([A-Z] | ε) - [0-9][0-9][0-9][0-9]
<DEC> = . [0-9] | ε
<TEMP> = TEMP= (- | ε) (1[0-9][0-9] | ([1-9] | ε) [0-9]) <DEC> C
<UMID> = UMID= (100 (.0 | ε) | ([1-9] | ε) [0-9] <DEC>) %
<PRES> = PRES= (8[5-9][0-9] | 9[0-9][0-9] | 10[0-9][0-9]) hPa
ER02 = <SID> : (<TEMP> | <UMID> | <PRES>)
```

Sintaxe implementada (copiada do código, usada com `re.fullmatch`):


```
PADRAO_ER_02 = r"SEN-[A-Z]{2,3}-[0-9]{4}:(<TEMP>=-(1[0-9][0-9]|1[1-9]?[0-9])(\.[0-9])?C|UMID=(100(\.0)?|1[1-9]?[0-9](\.[0-9])?)%)|PRES=(8[5-9][0-9]|9[0-9][0-9]|10[0-9][0-9])hPa"
```

Equivalência entre o código e a notação formal:

No código	Na ER formal	Explicação
<code>SEN-[A-Z]{2,3}-[0-9]{4}</code>	<code><SID></code>	ID restrito a sensores: o ramo ATU da ER-01 é removido.
<code>(<TEMP>=... UMID=... PRES=...)</code>	<code>(<TEMP> <UMID> <PRES>)</code>	União de três ramos, um por grandeza física.
<code>-?</code>	<code>(- ε)</code>	Opcionalidade: $r? = (r \epsilon)$. Permite temperatura negativa.
<code>1[0-9][0-9]</code>	<code>1[0-9][0-9]</code>	Inteiros de 100 a 199.
<code>[1-9]?[0-9]</code>	<code>([1-9] ε)[0-9]</code>	Inteiros de 0 a 99 sem zero à esquerda (rejeita 05).
<code>(\.[0-9])?</code>	<code><DEC> = . [0-9] ε</code>	Casa decimal opcional. O escape <code>.</code> torna o ponto literal; sem ele, <code>'.'</code> seria qualquer caractere.
<code>100(\.0)?</code>	<code>100(.0 ε)</code>	Umidade máxima: só 100 ou 100.0 (rejeita 100.5).
<code>8[5-9][0-9] 9[0-9][0-9] 10[0-9][0-9]</code>	<code>8[5-9][0-9] 9[0-9][0-9] 10[0-9][0-9]</code>	Pressão de 850 a 1099 hPa: três intervalos disjuntos.

AFNε — construído pela construção de Thompson a partir do padrão do código: **75 estados** (inicial `q0`, final `q72`), **87 transições**, das quais **27 são movimentos ε** (setas tracejadas). Rótulos como `[0-9]` resumem transições paralelas; no arquivo do JFLAP elas aparecem expandidas (317 transições). Arquivos: `automatos/jflap/ER-02.jff` e `automatos/diagramas/ER-02.svg`.

O diagrama foi dividido em 2 partes nos estados de articulação (estados por onde passa todo caminho de aceitação); a seta pontilhada indica a continuação. A numeração dos estados é a do autômato completo.



Testes (8 aceitas e 8 rejeitadas):

#	Cadeia	Esperado	Justificativa
1	SEN-TM-0001:TEMP=25.5C	✅ aceita	Temperatura típica com uma casa decimal
2	SEN-TM-0001:TEMP=-10C	✅ aceita	Temperatura negativa sem casa decimal
3	SEN-TMP-0002:TEMP=-199.9C	✅ aceita	Menor temperatura da faixa (caso-limite)
4	SEN-TM-0002:TEMP=199.9C	✅ aceita	Maior temperatura da faixa (caso-limite)
5	SEN-AB-1234:UMID=100.0%	✅ aceita	Umidade máxima (100.0) (caso-limite)
6	SEN-AB-1234:UMID=0%	✅ aceita	Umidade mínima (0) (caso-limite)
7	SEN-YY-0000:PRES=850hPa	✅ aceita	Menor pressão da faixa (caso-limite)
8	SEN-XX-9999:PRES=1099hPa	✅ aceita	Maior pressão da faixa (caso-limite)
9	SEN-TM-0001:TEMP=200C	❌ rejeitada	200 > 199: fora da faixa (caso-limite)
10	SEN-TM-0001:UMID=100.5%	❌ rejeitada	100.5% > 100%: fora da faixa (caso-limite)
11	SEN-TM-0001:PRES=849hPa	❌ rejeitada	849 < 850: fora da faixa (caso-limite)
12	SEN-TM-0001:PRES=1100hPa	❌ rejeitada	1100 > 1099: fora da faixa (caso-limite)
13	SEN-TM-0001:TEMP=25.55C	❌ rejeitada	Duas casas decimais (máximo uma)
14	SEN-TM-0001:TEMP=025C	❌ rejeitada	Zero à esquerda não é permitido
15	ATU-TM-0001:TEMP=25C	❌ rejeitada	Atuador (ATU) não emite telemetria
16	SEN-TM-0001:TEMP=25F	❌ rejeitada	Unidade F não pertence à linguagem (só C)

Resultado e limites. Todas as 16 cadeias obtiveram o resultado esperado em `re.fullmatch`, no AFNe simulado em Python e no AFNe executado no JFLAP 7.1. A linguagem é **finita**.

- Possível falso positivo: $-0C$ e $-0.0C$ (zero negativo) são aceitos, pois o sinal opcional precede qualquer valor.

- Possível falso negativo: leituras legítimas fora da faixa (ex.: caldeira acima de 199.9 °C) são bloqueadas; a faixa é fixa na ER.
- Umidade 100.00 é rejeitada (no máximo uma casa decimal); a ER não verifica coerência física entre leituras.

ER-03 — Comando de Controle

Campo	Conteúdo
Identificação	ER-03 · categoria COMANDO · constante ER_03_COMANDO em src/expressoes.py
Finalidade	Validar ordens enviadas a ATUADORES: ligar, desligar, abrir, fechar ou ajustar a abertura/potência em percentual (0 a 100%).
Alfabeto	$\Sigma_3 = \{A, ..., Z\} \cup \{0, ..., 9\} \cup \{-, _ \% \}$ (39 símbolos)
Linguagem L	O prefixo 'CMD', um espaço, o ID de um ATUADOR (ATU), um espaço e exatamente uma ação: LIGAR, DESLIGAR, ABRIR, FECHAR ou 'AJUSTAR ' seguido de um inteiro de 0 a 100 sem zeros à esquerda e do símbolo %. L_3 é finita.

ER formal (definições regulares seguidas da ER):

```
<AID> = ATU - [A-Z][A-Z]([A-Z] | ε) - [0-9][0-9][0-9][0-9]
<PCT> = 100 | ([1-9] | ε) [0-9]
ER03 = CMD _ <AID> _ (LIGAR | DESLIGAR | ABRIR | FECHAR | AJUSTAR _ <PCT> %)
```

Sintaxe implementada (copiada do código, usada com re.fullmatch):


```
PADRAO_ER_03 = r"CMD ATU-[A-Z]{2,3}-[0-9]{4} (LIGAR|DESLIGAR|ABRIR|FECHAR|AJUSTAR (100|[1-9]?[0-9]))%"
```


Equivalência entre o código e a notação formal:

No código	Na ER formal	Explicação
(espaço)	_	O espaço é um símbolo de Σ_3 . Não usamos \s, que também aceitaria tabulação e quebra de linha.
ATU-[A-Z]{2,3}-[0-9]{4}	<AID>	ID restrito a atuadores.
(LIGAR DESLIGAR ABRIR FECHAR AJUSTAR ...)	(LIGAR DESLIGAR ABRIR FECHAR AJUSTAR _ <PCT> %)	União de cinco ações. No AFNε: cinco ramos a partir de um estado, por movimentos ε.
(100 [1-9]?[0-9])	<PCT> = 100 ([1-9] ε)[0-9]	Percentual de 0 a 100 sem zero à esquerda.
%	%	Símbolo literal que encerra o ajuste.

AFNε — construído pela construção de Thompson a partir do padrão do código: **65 estados** (inicial q0, final q48), **71 transições**, das quais **16 são movimentos ε** (setas tracejadas). Rótulos como [0-9] resumem transições paralelas; no arquivo do JFLAP elas aparecem expandidas (199 transições). Arquivos: automatos/jflap/ER-03.jff e automatos/diagramas/ER-03.svg.

O diagrama foi dividido em 2 partes nos estados de articulação (estados por onde passa todo caminho de aceitação); a seta pontilhada indica a continuação. A numeração dos estados é a do autômato completo.





Testes (8 aceitas e 8 rejeitadas):

#	Cadeia	Esperado	Justificativa
1	CMD ATU-VLV-0420 LIGAR	✅ aceita	Ação LIGAR
2	CMD ATU-VLV-0420 DESLIGAR	✅ aceita	Ação DESLIGAR
3	CMD ATU-XX-1234 ABRIR	✅ aceita	Ação ABRIR
4	CMD ATU-XX-1234 FECHAR	✅ aceita	Ação FECHAR
5	CMD ATU-YY-9999 AJUSTAR 100%	✅ aceita	Maior ajuste (100%) (caso-limite)
6	CMD ATU-YY-9999 AJUSTAR 0%	✅ aceita	Menor ajuste (0%) (caso-limite)
7	CMD ATU-MTR-0007 AJUSTAR 75%	✅ aceita	Ajuste com 2 dígitos
8	CMD ATU-BB-0001 AJUSTAR 9%	✅ aceita	Ajuste com 1 dígito
9	CMD ATU-VLV-0420 AJUSTAR 101%	❌ rejeitada	101 > 100: fora da faixa (caso-limite)
10	CMD SEN-VLV-0420 LIGAR	❌ rejeitada	Sensor (SEN) não recebe comandos
11	CMD ATU-VLV-0420 PAUSAR	❌ rejeitada	PAUSAR não pertence à união de ações
12	CMD ATU-VLV-0420 AJUSTAR %	❌ rejeitada	Valor percentual ausente
13	CMD_ATU-VLV-0420_LIGAR_	❌ rejeitada	Espaço extra no final (caso-limite)
14	CMD ATU-VLV-0420 AJUSTAR 050%	❌ rejeitada	Zero à esquerda não é permitido
15	cmd ATU-VLV-0420 LIGAR	❌ rejeitada	Prefixo em minúsculas
16	CMD ATU-VLV-0420 AJUSTAR 50	❌ rejeitada	Falta o símbolo %

Resultado e limites. Todas as 16 cadeias obtiveram o resultado esperado em `re.fullmatch`, no AFNε simulado em Python e no AFNε executado no JFLAP 7.1. A linguagem é **finita**.

- Não verifica se o atuador suporta a ação (ex.: AJUSTAR em uma bomba que só liga/desliga) nem o estado atual do equipamento.
- O espaço é exatamente um; comandos com espaços duplos são rejeitados (o programa só remove espaços nas extremidades da linha).

ER-04 — Rota de Rede IPv4/CIDR

Campo	Conteúdo
Identificação	ER-04 · categoria <code>IPV4_CIDR</code> · constante <code>ER_04_IPV4_CIDR</code> em <code>src/expressoes.py</code>
Finalidade	Validar o endereço IPv4 (ou a rota em notação CIDR) de um equipamento, bloqueando octetos acima de 255, zeros à esquerda e máscaras acima de /32.
Alfabeto	$\Sigma_4 = \{0, \dots, 9\} \cup \{., /\}$ (12 símbolos)
Linguagem L	Quatro octetos decimais de 0 a 255, sem zeros à esquerda, separados por '.', seguidos opcionalmente de '/' e de uma máscara de 0 a 32. L_4 é finita: $256^4 \times (1 + 33)$ endereços/rotas.

ER formal (definições regulares seguidas da ER):

```
<OCT> = 25[0-5] | 2[0-4][0-9] | 1[0-9][0-9] | ([1-9] | ε) [0-9]
<MASC> = 3[0-2] | ([12] | ε) [0-9]
ER04 = <OCT> . <OCT> . <OCT> . <OCT> (/ <MASC> | ε)
```

Sintaxe implementada (copiada do código, usada com `re.fullmatch`):


```
PADRAO_ER_04 = r"((25[0-5]|2[0-4][0-9]|1[0-9][0-9]|([1-9]?[0-9])\\.){3}(25[0-5]|2[0-4][0-9]|1[0-9][0-9]|([1-9]?[0-9]))?(/(3[0-2]|[12]?[0-9]))?"
```


Equivalência entre o código e a notação formal:

No código	Na ER formal	Explicação
<code>(25[0-5] 2[0-4][0-9] 1[0-9][0-9] ([1-9]?[0-9])\\.){3}</code>	<code><OCT></code>	Octeto de 0 a 255 dividido em faixas disjuntas: 250–255, 200–249, 100–199 e 0–99.
<code>(...\\.){3}</code>	<code><OCT> . <OCT> . <OCT> .</code>	Repetição exata de um grupo: 3 cópias de (octeto seguido de ponto).
<code>\\.</code>	<code>.</code>	Escape: o ponto do código vira o símbolo literal '.' do alfabeto.
<code>(/(3[0-2] [12]?[0-9]))?</code>	<code>(/ <MASC> ε)</code>	Máscara CIDR opcional de /0 a /32.


AFNε — construído pela construção de Thompson a partir do padrão do código: **76 estados** (inicial `q0`, final `q69`), **94 transições**, das quais **42 são movimentos ε** (setas tracejadas). Rótulos como `[0-9]` resumem transições paralelas; no arquivo do JFLAP elas aparecem expandidas (318 transições). Arquivos: `automatos/jflap/ER-04.jff` e `automatos/diagramas/ER-04.svg`.

O diagrama foi dividido em 3 partes nos estados de articulação (estados por onde passa todo caminho de aceitação); a seta pontilhada indica a continuação. A numeração dos estados é a do autômato completo.





ER-04 — parte 3 de 3



Testes (8 aceitas e 8 rejeitadas):

#	Cadeia	Esperado	Justificativa
1	192.168.0.1	✓ aceita	IP privado sem máscara
2	10.0.0.1/8	✓ aceita	IP com máscara CIDR
3	255.255.255.255	✓ aceita	Maior octeto em todas as posições (caso-limite)
4	0.0.0.0	✓ aceita	Menor octeto em todas as posições (caso-limite)
5	172.16.254.1/32	✓ aceita	Maior máscara (/32) (caso-limite)
6	0.0.0.0/0	✓ aceita	Menor máscara (/0): rota padrão (caso-limite)
7	192.168.1.0/24	✓ aceita	Rede /24
8	200.249.250.199	✓ aceita	Usa os ramos 2[0-4]D, 25[0-5] e 1DD do octeto
9	256.0.0.1	✗ rejeitada	256 > 255: octeto fora da faixa (caso-limite)
10	192.168.0.1/33	✗ rejeitada	Máscara 33 > 32 (caso-limite)
11	192.168.0	✗ rejeitada	Apenas 3 octetos
12	1.2.3.4.5	✗ rejeitada	5 octetos
13	192.168.01.1	✗ rejeitada	Zero à esquerda no octeto
14	192.168.0.1/08	✗ rejeitada	Zero à esquerda na máscara
15	10.0.0.1/	✗ rejeitada	Barra sem máscara
16	ε (cadeia vazia)	✗ rejeitada	Cadeia vazia ε não pertence a L ₄ (caso-limite)

Resultado e limites. Todas as 16 cadeias obtiveram o resultado esperado em `re.fullmatch`, no AFNε simulado em Python e no AFNε executado no JFLAP 7.1. A linguagem é **finita**.

- Endereços reservados (0.0.0.0, 255.255.255.255) são aceitos: a ER valida a forma, não o uso do endereço.
- Não confere se o endereço é a rede da máscara (10.0.0.1/8 é aceito embora a rede seja 10.0.0.0/8).

ER-05 — Alerta de Log (severidade)

Campo	Conteúdo
Identificação	ER-05 · categoria ALERTA_LOG · constante ER_05_ALERTA_LOG em src/expressoes.py
Finalidade	Validar registros de eventos com carimbo de tempo ISO 8601, nível de severidade, dispositivo de origem e mensagem descritiva.
Alfabeto	$\Sigma_5 = \{A, ..., Z\} \cup \{a, ..., z\} \cup \{0, ..., 9\} \cup \{-, :, _ , _ , _ \}$ (67 símbolos)
Linguagem L	Data AAAA-MM-DD com dia válido para o mês (fevereiro até 29; abril, junho, setembro e novembro até 30; os demais até 31), 'T', hora hh:mm:ss (00:00:00 a 23:59:59), espaço, nível de severidade (INFO, WARN, ERROR ou CRIT), espaço, ID do dispositivo, ':' e uma mensagem formada por uma ou mais palavras de [A-Za-z0-9_.-] separadas por exatamente um espaço. L ₅ é INFINITA, pois a mensagem usa o fecho de Kleene.

ER formal (definições regulares seguidas da ER):

$\langle \text{DATA} \rangle = [0-9][0-9][0-9][0-9] - (([0-9] 1[0-2]) - ([0-9] [12][0-9]) ([0-9] 1[0-2]) - 30 ([0-9] 1[02]) - 31)$ $\langle \text{HORA} \rangle = ([0-9] 2[0-3]) : [0-5][0-9] : [0-5][0-9]$ $\langle \text{SEV} \rangle = \text{INFO} \text{WARN} \text{ERROR} \text{CRIT}$ $\langle \text{ID} \rangle = (\text{SEN} \text{ATU}) - [A-Z][A-Z]([A-Z] \epsilon) - [0-9][0-9][0-9][0-9]$ $\langle \text{PAL} \rangle = [A-Za-z0-9_.-] [A-Za-z0-9_.-]^*$ $\langle \text{MSG} \rangle = \langle \text{PAL} \rangle (_ \langle \text{PAL} \rangle)^*$ $\text{ER05} = \langle \text{DATA} \rangle \text{ T } \langle \text{HORA} \rangle _ \langle \text{SEV} \rangle _ \langle \text{ID} \rangle : _ \langle \text{MSG} \rangle$
--

Sintaxe implementada (copiada do código, usada com re.fullmatch):


PADRAO_ER_05 = r"[0-9]{4}-((0[1-9] 1[0-2])-(0[1-9] [12][0-9]) (0[13-9] 1[0-2])-30 (0[13578] 1[02])-31)T([0-9] 2[0-3]):[0-5][0-9]:[0-5][0-9] (INFO WARN ERROR CRIT) (SEN ATU)-[A-Z]{2,3}-[0-9]{4}: [A-Za-z0-9_.-]+([A-Za-z0-9_.-]+)?"
--

Equivalência entre o código e a notação formal:

No código	Na ER formal	Explicação
[0-9]{4}	[0-9][0-9][0-9][0-9]	Ano com 4 dígitos (repetição exata).
((0[1-9] 1[0-2])-(0[1-9] [12][0-9]) (0[13-9] 1[0-2])-30 (0[13578] 1[02])-31)	MM-DD de $\langle \text{DATA} \rangle$	União de três casos: dias 01–29 em qualquer mês; dia 30 exceto fevereiro; dia 31 só nos meses de 31 dias.
([0-9] 2[0-3])	([0-9] 2[0-3])	Hora de 00 a 23.
[0-5][0-9]	[0-5][0-9]	Minuto e segundo de 00 a 59.
(INFO WARN ERROR CRIT)	$\langle \text{SEV} \rangle$	União dos quatro níveis de severidade.
(SEN ATU)-[A-Z]{2,3}-[0-9]{4}	$\langle \text{ID} \rangle$	Reuso da ER-01: linguagens regulares são fechadas sob concatenação.
[A-Za-z0-9_.-]+	$\langle \text{PAL} \rangle = c \ c^*$	Fecho positivo: r+ = rr*. Dentro da classe, '.' é literal e o '-' final também.
([A-Za-z0-9_.-]+)^*	(_ $\langle \text{PAL} \rangle$)^*	Fecho de Kleene: zero ou mais palavras adicionais, cada uma precedida de um espaço.

AFNε — construído pela construção de Thompson a partir do padrão do código: **114 estados** (inicial q0, final q108), **131 transições**, das quais **51 são movimentos ε** (setas tracejadas). Rótulos como [0-9] resumem transições paralelas; no arquivo do JFLAP elas aparecem expandidas (617 transições). Arquivos: automatos/jflap/ER-05.jff e automatos/diagramas/ER-05.svg.

O diagrama foi dividido em 4 partes nos estados de articulação (estados por onde passa todo caminho de aceitação); a seta pontilhada indica a continuação. A numeração dos estados é a do autômato completo.



Testes (8 aceitas e 8 rejeitadas):

#	Cadeia	Esperado	Justificativa
1	2026-09-30T08:15:00 INFO SEN-TM-0001: leitura normal	✅ aceita	Registro informativo típico
2	2026-12-31T23:59:59 CRIT ATU-XX-9999: falha critica no motor	✅ aceita	Último segundo do ano (caso-limite)
3	2026-01-01T00:00:00 WARN SEN-AB-1234: bateria fraca	✅ aceita	Primeiro instante do ano (caso-limite)
4	2026-02-28T12:30:45 ERROR ATU-VLV-0420: travamento_123	✅ aceita	Mensagem com _ e dígitos
5	2028-02-29T06:00:00 INFO SEN-TM-0001: ok	✅ aceita	29 de fevereiro (caso-limite)

#	Cadeia	Esperado	Justificativa
6	2026-04-30T10:00:00 WARN ATU-VLV-0420: valvula 80.5 aberta	✅ aceita	Dia 30 em mês de 30 dias (caso-limite)
7	2026-07-31T18:45:00 ERROR SEN-PH-0750: sensor-ph fora_de_faixa	✅ aceita	Dia 31 em mês de 31 dias (caso-limite)
8	2026-10-15T14:22:10 INFO SEN-ZZ-0000: .	✅ aceita	Mensagem de 1 símbolo (caso-limite)
9	2026-13-01T10:00:00 INFO SEN-TM-0001: ok	❌ rejeitada	Mês 13 não existe (caso-limite)
10	2026-02-30T10:00:00 INFO SEN-TM-0001: ok	❌ rejeitada	30 de fevereiro não existe (caso-limite)
11	2026-04-31T10:00:00 INFO SEN-TM-0001: ok	❌ rejeitada	31 de abril não existe (caso-limite)
12	2026-09-30T24:00:00 INFO SEN-TM-0001: ok	❌ rejeitada	Hora 24 (máximo 23) (caso-limite)
13	2026-09-30T08:15:00 DEBUG SEN-TM-0001: ok	❌ rejeitada	DEBUG não pertence à união de severidades
14	2026-09-30T08:15:00_INFO_SEN-TM-0001:_	❌ rejeitada	Mensagem vazia (caso-limite)
15	2026-09-30T08:15:00 INFO SEN-TM-0001: leitura dupla	❌ rejeitada	Dois espaços seguidos na mensagem
16	2026-09-30T08:15:00 INFO SEN-TM-0001: pressão alta	❌ rejeitada	'ã' não pertence a Σ_5

Resultado e limites. Todas as 16 cadeias obtiveram o resultado esperado em `re.fullmatch`, no AFNε simulado em Python e no AFNε executado no JFLAP 7.1. A linguagem é **infinita**.

- 29 de fevereiro é aceito em qualquer ano. Verificar ano bissexto também seria REGULAR (o ano tem 4 dígitos, logo o conjunto é finito), mas multiplicaria o tamanho do AFNε.
- Ano 0000 é aceito; não há fuso horário (o carimbo é tratado como hora local da planta).
- A mensagem usa apenas ASCII (sem acentos) e não tem limite de tamanho: L_5 é infinita.

4. Consistência entre as representações

A regra central do guia exige que ER formal, padrão do código, testes e AFNε descrevam **a mesma linguagem**. Em vez de conferir isso manualmente, o projeto verifica a regra por algoritmo:

1. **Código → AFNε (construção de Thompson)**. `construtor_afn.py` lê o padrão exatamente como está no código e constrói o AFNε: união vira ramos abertos e fechados por ε; `r?` ganha um desvio ε; `r*` ganha o laço ε de Thompson; `r{m,n}` vira m cópias seguidas de n – m cópias opcionais.
2. **AFNε ≡ ER formal (prova)**. A ER formal de cada ficha é traduzida para a sintaxe do Python e também convertida em AFNε. `afn.contraexemplo` percorre em largura todos os pares de conjuntos de estados alcançáveis pela mesma cadeia nos dois autômatos (construção de subconjuntos sobre o produto). Como esse espaço é finito, a busca termina: se nenhum par discorda sobre aceitação, as linguagens são **iguais** — é uma prova, não uma amostragem.
3. **.jff ≡ código (prova)**. O arquivo do JFLAP é lido de volta e comparado com o AFNε do código pelo mesmo algoritmo.
4. **AFNε × `re.fullmatch` (testes)**. Os 80 casos de teste e mais 10.000 cadeias aleatórias (caminhadas no autômato e mutações) dão o mesmo resultado no AFNε e no `re` do Python.
5. **No próprio JFLAP**. `scripts/verificar_jflap.py` carrega cada `.jff` com o código do JFLAP 7.1 e simula as cadeias de teste: **80/80** com o resultado esperado.

ER	ER formal ≡ código	<code>.jff</code> ≡ código	AFNε × <code>re</code>	JFLAP 7.1	Linguagens disjuntas
ER-01	✓ provado	✓ provado	✓	✓ 16/16	✓
ER-02	✓ provado	✓ provado	✓	✓ 16/16	✓
ER-03	✓ provado	✓ provado	✓	✓ 16/16	✓
ER-04	✓ provado	✓ provado	✓	✓ 16/16	✓
ER-05	✓ provado	✓ provado	✓	✓ 16/16	✓

As cinco linguagens são **disjuntas** (a interseção de cada par de AFNε é vazia, também verificada por busca no produto). Por isso cada pacote válido pertence a exatamente uma categoria.

Observação sobre o JFLAP 7.1. Durante a verificação descobrimos que o simulador do JFLAP 7.1 interpreta qualquer rótulo que contenha `[` como um intervalo no estilo `[a-z]` e lança uma exceção quando o rótulo é apenas `[`. Por isso a severidade do log é escrita sem colchetes (`INFO`, não `[INFO]`): assim o `.jff` reconhece exatamente a mesma linguagem do código, sem símbolos substitutos.

5. Demonstração: simulação do AFN ϵ

A opção 3 do menu (ou `python src/auditor.py --explicar "PACOTE"`) mostra o conjunto de estados ativos do AFN ϵ após cada símbolo — o fecho- ϵ de $\delta(S, a)$. A cadeia é aceita se o último conjunto contém um estado final. Os números dos estados são os mesmos do diagrama da ER-01.

Cadeia aceita:

Simulação do AFN ϵ da ER-01 (ID do Dispositivo): 19 estados, 5 movimentos ϵ
Cadeia: "ATU-VLV-0420" ($|w| = 12$)

passo	lido	conjunto de estados ativos (após o fecho- ϵ)
0	—	{q0, q1, q2}
1	'A'	{q4}
2	'T'	{q6}
3	'U'	{q8, q9}
4	'-'	{q10}
5	'V'	{q11}
6	'L'	{q12, q13}
7	'V'	{q13}
8	'-'	{q14}
9	'0'	{q15}
10	'4'	{q16}
11	'2'	{q17}
12	'0'	{q18}

Resultado: ACEITA — o último conjunto contém o estado final (q18).

Cadeia rejeitada (o modelo tem uma só letra; depois de A, o AFN ϵ exige outra letra):

Simulação do AFN ϵ da ER-01 (ID do Dispositivo): 19 estados, 5 movimentos ϵ
Cadeia: "ATU-A-1234" ($|w| = 10$)

passo	lido	conjunto de estados ativos (após o fecho- ϵ)
0	—	{q0, q1, q2}
1	'A'	{q4}
2	'T'	{q6}
3	'U'	{q8, q9}
4	'-'	{q10}
5	'A'	{q11}
6	'-'	$\emptyset$ (nenhuma transição definida)

Resultado: REJEITADA — coluna 6: símbolo '-' inesperado; esperado um símbolo de [A-Z].
Estado(s) final(is) do AFN ϵ : {q18}

No diagnóstico de pacotes, a mesma simulação aponta a coluna do erro:

```
Pacote: CMD ATU-VLV-0420 AJUSTAR 101%
[ERRO] ER-03 Comando de Controle: valor de ajuste 101% acima de 100%; o intervalo aceito é 0 a 100%.
      CMD ATU-VLV-0420 AJUSTAR 101%
                        ^
      Onde: coluna 28: símbolo '1' inesperado; esperado um símbolo de [0%]
```

6. Testes e análise dos resultados

Os casos de teste de cada ER ficam em um único arquivo (`tests/casos_teste.py`), usado pelo `pytest`, pelas entradas do JFLAP (`automatos/jflap/entradas/`) e pelas tabelas deste relatório. Cada ER tem **8 cadeias aceitas e 8 rejeitadas** (mínimo exigido: 6 + 6), com vários casos-limite: extremos das faixas numéricas (0 e 100%, 850 e 1099 hPa, octetos 0 e 255, máscaras /0 e /32), datas na fronteira (29/02, 30/04, 31/07, 30/02, 31/04), menor e maior cadeia de L_1 e a cadeia vazia ϵ .

Execução: `python -m pytest` → **314 passed**.

Arquivo	Testes	O que verifica
<code>tests/test_aplicacao.py</code>	66	Entradas vazias e inválidas, diagnósticos, coluna do erro, robustez (3.000 entradas aleatórias), arquivos (inexistente, vazio, pasta, binário), extração, exportação, CLI e modo interativo.
<code>tests/test_automatos.py</code>	118	$AFN\epsilon \times re$ (casos e 10.000 cadeias aleatórias), provas ER formal $\equiv$ código e <code>.jff</code> $\equiv$ código, linguagens disjuntas, linguagem finita/infinita e rejeição de recursos não regulares.
<code>tests/test_expressoes.py</code>	130	Cadeias aceitas/rejeitadas por <code>re.fullmatch</code> , requisitos mínimos (6 + 6 e caso-limite), categoria única e ausência de atalhos proibidos.

No JFLAP 7.1 (Input > Multiple Run com os arquivos de `automatos/jflap/entradas/`, ou automaticamente com `scripts/verificar_jflap.py`): **80/80** cadeias com o resultado esperado (detalhes em `automatos/jflap/resultado_jflap.md`).

Execução sobre os dados de exemplo

`python src/auditor.py dados/dados_exemplo.txt --sem-filtros:`

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE LÉXICA		
Arquivo: dados/dados_exemplo.txt		
Pacotes lidos:	34	
Pacotes íntegros:	20	
Pacotes corrompidos:	14	
Taxa de conformidade:	58.8%	
Pacotes íntegros por categoria (ER):		
ER-01 ID_DISPOSITIVO	3	
ER-02 TELEMETRIA	5	
ER-03 COMANDO	3	
ER-04 IPV4_CIDR	4	
ER-05 ALERTA_LOG	5	

Telemetria (valores extraídos dos pacotes válidos):

Pressão 1 leitura(s) mín 1013 hPa máx 1013 hPa média 1013 hPa
 Temperatura 2 leitura(s) mín -10 C máx 25.5 C média 7.75 C
 Umidade 2 leitura(s) mín 63.5 % máx 100 % média 81.75 %

Comandos enviados a atuadores: LIGAR x1, FECHAR x1, AJUSTAR x1

Alertas por severidade: INFO x2, CRIT x1, WARN x1, ERROR x1

Rotas/endereços de rede: 192.168.0.1, 10.0.0.1/8, 255.255.255.255, 172.16.254.1/32

Dispositivos identificados (8): ATU-VLV-0420, ATU-XX-1234, ATU-XX-9999, ATU-YY-9999, SEN-AB-1234, SEN-ABC-1234, SEN-TM-0001, SEN-XX-9999

Pacotes corrompidos (linha: diagnóstico):

L27: sen-tm-0001
 -> ER-01 ID do Dispositivo: letras minúsculas detectadas; o ID usa apenas maiúsculas (SEN/ATU e modelo).

L28: SEN-TM-00012
 -> ER-01 ID do Dispositivo: número de série com mais de 4 dígitos.

L29: SEN-TM-0001:TEMP=200C
 -> ER-02 Telemetria (medição física): temperatura 200 fora da faixa admissível (-199.9 a 199.9 C).

L30: SEN-TM-0001:TEMP=25F
 -> ER-02 Telemetria (medição física): unidade 'F' inválida para temperatura; a unidade aceita é 'C'.

L31: CMD ATU-VLV-0420 AJUSTAR 101%
 -> ER-03 Comando de Controle: valor de ajuste 101% acima de 100%; o intervalo aceito é 0 a 100%.

L32: CMD SEN-VLV-0420 LIGAR
 -> ER-03 Comando de Controle: comandos são direcionados a atuadores (ATU), não a sensores (SEN).

L33: 256.0.0.1
 -> ER-04 Rota de Rede IPv4/CIDR: octeto 256 acima de 255; cada octeto vai de 0 a 255.

L34: 192.168.0.1/33
 -> ER-04 Rota de Rede IPv4/CIDR: máscara /33 acima de /32; o intervalo válido é /0 a /32.

L35: 2026-13-01T10:00:00 INFO SEN-TM-0001: ok
 -> ER-05 Alerta de Log (severidade): mês 13 inválido; meses aceitos: 01 a 12.

L36: 2026-02-30T10:00:00 INFO SEN-TM-0001: ok
 -> ER-05 Alerta de Log (severidade): o dia 30 não existe no mês 02 (fevereiro vai até 29; abril, junho, setembro e novembro até 30).

L37: 2026-04-31T10:00:00 WARN ATU-VLV-0420: ok
 -> ER-05 Alerta de Log (severidade): o dia 31 não existe no mês 04 (fevereiro vai até 29; abril, junho, setembro e novembro até 30).

L38: 2026-09-30T08:15:00 DEBUG SEN-TM-0001: teste
 -> ER-05 Alerta de Log (severidade): nível de severidade 'DEBUG' não reconhecido; níveis válidos: INFO, WARN, ERROR, CRIT.

L39: 2026-09-30T08:15:00 INFO SEN-TM-0001: pressão alta
 -> ER-05 Alerta de Log (severidade): a mensagem contém símbolo(s) fora do alfabeto Σ₅: ã (use letras sem acento, dígitos, '_', '.', '-').

L40: PACOTE_TOTALMENTE_INVALIDO
 -> Falha estrutural: o pacote não corresponde a nenhum dos cinco padrões léxicos conhecidos.

Análise

- **Nenhuma divergência** entre `re.fullmatch`, AFNe em Python e JFLAP em todos os casos; as provas de equivalência garantem que isso vale para **qualquer** cadeia, não só para as testadas.
- Os pacotes corrompidos dos dados de exemplo foram todos bloqueados, cada um com a causa correta; nenhum pacote íntegro foi bloqueado.
- Os erros mais sutis — `TEMP=104.7C` (letra O no lugar do zero), `2026-09-31` (setembro tem 30 dias), dois espaços em um comando — são exatamente os que a validação por ER detecta e que uma inspeção visual deixaria passar.
- Os falsos resultados possíveis são **semânticos**, não léxicos, e estão listados na ficha de cada ER (ex.: `-0C` aceito; temperatura real acima de `199.9 °C` bloqueada).

7. Limitações e possíveis melhorias

Limitações gerais

- O auditor valida a **forma** dos pacotes (camada léxica), não o seu significado físico ou o estado da planta. As limitações específicas estão na ficha de cada ER.
- Atua na camada de aplicação sobre texto; não inspeciona tráfego binário (Modbus, OPC UA).
- Os diagramas legíveis agrupam transições paralelas ([0-9]); no JFLAP elas aparecem expandidas, o que deixa o desenho do JFLAP carregado nas ERs com classes grandes.

Possíveis melhorias

- Validar ano bissexto em 29/02. Continua sendo regular (há um número finito de anos com 4 dígitos), mas o AFNε cresceria bastante.
- Faixas de medição configuráveis por tipo de sensor, gerando a ER a partir de um cadastro.
- Leitura contínua de um fluxo (porta serial ou socket) em vez de arquivo.
- Minimizar o AFD equivalente (algoritmo de Hopcroft) para comparar o tamanho do AFNε de Thompson com o do autômato mínimo.

8. Contribuições dos integrantes

Integrante	Contribuições
Augusto Rodrigues	ER-01 e ER-02 (fichas, AFNε e testes); módulo de diagnóstico de falhas.
Caue Jadão	ER-03 e ER-04 (fichas, AFNε e testes); revisão geral, verificação de equivalência, relatório e repositório.
César Augusto	ER-05 (ficha, AFNε e testes); modo lote, relatório de conformidade, exportação e apresentação.

Todos os integrantes participaram dos testes e da preparação da apresentação.

9. Uso de Inteligência Artificial

Conforme a Resolução de Uso de IA do curso de Ciência da Computação (CESUPA, 2026), declaramos o uso de ferramentas de IA generativa como **apoio**:

Ferramenta	Tarefas em que foi utilizada
Antigravity (Google DeepMind)	Versão inicial: estruturação do <code>auditor.py</code> e dos testes, geração programática dos primeiros arquivos <code>.jff</code> , formatação do relatório e do README.
Claude (Anthropic), via Claude Code	Revisão: correção de inconsistências entre a ER formal e o código; reestruturação em módulos; construção de Thompson e verificação de equivalência; geração dos <code>.jff</code> e diagramas; ampliação dos testes; redação deste relatório e dos slides.

As decisões de projeto (domínio, padrões do protocolo, faixas de valores) são da equipe. Todo o conteúdo produzido com apoio de IA foi revisado pela equipe, e todos os integrantes compreendem, explicam e conseguem modificar o código, as expressões regulares e os autômatos.

10. Referências

- HOPCROFT, J. E.; MOTWANI, R.; ULLMAN, J. D. *Introdução à Teoria de Autômatos, Linguagens e Computação*. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002.
- MENEZES, P. B. *Linguagens Formais e Autômatos*. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011.
- SIPSER, M. *Introdução à Teoria da Computação*. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2007.
- THOMPSON, K. Programming Techniques: Regular expression search algorithm. *Communications of the ACM*, v. 11, n. 6, p. 419–422, 1968.
- AHO, A. V.; LAM, M. S.; SETHI, R.; ULLMAN, J. D. *Compiladores: princípios, técnicas e ferramentas*. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2008 (definições regulares, seção 3.3).
- PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. *re — Regular expression operations*. Disponível em: <https://docs.python.org/3/library/re.html>.
- RODGER, S. H. *JFLAP 7.1*. Duke University. Disponível em: <https://www.jflap.org>.
- ISO 8601-1:2019 — *Date and time — Representations for information interchange*.
- POSTEL, J. *RFC 791 — Internet Protocol*, 1981; FULLER, V.; LI, T. *RFC 4632 — Classless Inter-domain Routing (CIDR)*, 2006.