A 32 位指令编码

custom-0 • 0x0b

[31:26]	[25]	[24:20]	[19:15]	[14:12]	[11:7]	[6:0]
funct6 000000	vm 1	vs2 寄存器编号	vs1 寄存器编号	funct3 000	vd 寄存器编号	opcode 0001011

vdot.vv vd, vs2, vs1

示例：vdot.vv v10, v8, v9 → 0x0284850b

B 源向量取位

VLEN128 • 两源各取低 8 字节

	[127:64]	[63:56]	[55:48]	[47:40]	[39:32]	[31:24]	[23:16]	[15:8]	[7:0]
vs1	高 64 位不参与运算	a[7]	a[6]	a[5]	a[4]	a[3]	a[2]	a[1]	a[0]
vs2	高 64 位不参与运算	b[7]	b[6]	b[5]	b[4]	b[3]	b[2]	b[1]	b[0]

signed int8 • 同编号字节配对

C 完整结果布局

$$S = \sum_{i=0}^{7} a[i] \times b[i]$$

	[127:32]	[31:0]
vd	96 位全 0	S 的 32 位补码

示例：S = −8 → 0x00000000_00000000_00000000_FFFFFFF8