

Web TVBox

Termux 手机本地 VPS 部署教程

前端、后端、SQLite 数据库全部运行在 Android 手机 Termux 中

本教程的部署模型

Termux = VPS；手机运行完整 Web TVBox。电视/电脑通过同一 Wi-Fi 访问手机。无需 Vercel、Railway、Render 或 Supabase。

项目目录：~/dbtv/files-pasted-by-the-user-tvbox。数据库文件 dev.db 会保存在 prisma 目录附近，并由 .gitignore 忽略。

1. 安装 Termux

建议从 F-Droid 安装 Termux，然后执行：

```
pkg update -y  
pkg upgrade -y  
pkg install -y git nodejs-lts python clang make pkg-config
```

检查版本并授权共享存储：

```
node -v  
npm -v  
termux-setup-storage
```

点击权限弹窗中的允许。

2. 复制项目

```
cp -r /storage/emulated/0/Download/dbtv ~/dbtv  
cd ~/dbtv/files-pasted-by-the-user-tvbox  
ls
```

如果项目已经在 Termux 中，直接 cd 到包含 package.json 的目录即可。

3. 初始化本地 SQLite 数据库

本项目已使用 SQLite，不需要 Supabase 账号和远程数据库。创建环境文件：

```
cd ~/dbtv/files-pasted-by-the-user-tvbox
cat > .env <<'EOF'
DATABASE_URL="file:./dev.db"
PORT=8787
HOST="0.0.0.0"
EOF
```

安装依赖、生成 Prisma Client、建表并导入示例数据：

```
npm install
npx prisma generate --schema prisma/schema.prisma
npm run db:push
npm run db:seed
```

以后数据库就在手机本地，收藏、历史和后台数据不会离开设备。请定期备份 prisma/dev.db。

4. 启动项目

```
npm run build
npm start
```

手机浏览器访问：

```
http://127.0.0.1:8787
```

5. 配置自己的 JSON 播放源

进入后台配置页面，粘贴包含 sites 的配置 JSON。每个 site 的 api 可以是公网 JSON 地址，也可以按项目支持的格式保存原始配置。常见数据格式：

```
{
  "list": [{
    "vod_id": "demo-1",
    "vod_name": "我的视频",
    "vod_pic": "https://example.com/cover.jpg",
    "vod_class": "电影",
    "vod_play_url": "正片$https://example.com/video.mp4"
  }]
}
```

后端读取 vod_name、vod_pic、vod_year、vod_class、vod_play_url，并创建视频和选集；m3u8 会用 HLS 播放。地址必须来自你自己的存储、NAS、WebDAV、Alist 或授权源。

6. 电视/电脑访问

```
ip addr show wlan0 | grep inet
```

假设手机 IP 是 192.168.1.25，其他设备打开：

```
http://192.168.1.25:8787
```

手机和电视必须连接同一个 Wi-Fi。Termux 后台运行时请关闭电池优化，否则 Android 可能终止服务。

7. 后台运行和自启动

```
pkg install termux-api  
termux-wake-lock
```

停止服务按 Ctrl+C；解除唤醒锁：

```
termux-wake-unlock
```

安装 Termux:Boot 后，创建开机脚本：

```
mkdir -p ~/.termux/boot  
cat > ~/.termux/boot/web-tvbox.sh <<'EOF'  
#!/data/data/com.termux/files/usr/bin/sh  
termux-wake-lock  
cd ~/.dbtv/files-pasted-by-the-user-tvbox  
npm start >> ~/.web-tvbox.log 2>&1  
EOF  
chmod +x ~/.termux/boot/web-tvbox.sh
```

8. 备份与更新

```
cp prisma/dev.db ~/web-tvbox-backup.db  
git pull  
npm install  
npx prisma generate --schema prisma/schema.prisma  
npm run db:push  
npm run build  
npm start
```

9. 故障排查

端口占用：把 .env 的 PORT 改成 8788；数据库失败：检查 DATABASE_URL 是否为 file:./dev.db；播放失败：先在手机浏览器打开播放 URL，并确认源站允许浏览器 CORS。

安全提醒：此方案适合个人或家庭局域网。若要公网访问，需要 HTTPS、认证和反向代理；不要公开数据库文件或私有播放源密钥。