



NIGER CERTIFY

Centre de formation et de certification professionnelle — Niamey

EXAMEN BLANC · DOCUMENT PROPRIÉTAIRE

Examen blanc CCNA 200-301

Implementing and Administering Cisco Solutions · v1.1

VERSION B

Code document	NC-CCNA-BLANC-B-2026
Référentiel	Cisco CCNA 200-301 v1.1
Durée	120 minutes
Nombre de questions	50
Barème	58 points (A 36 + B 16 + C 12)
Seuil indicatif	80 % ≈ 47 / 58
Langue	Français
Édition	2026 — Usage pédagogique interne

PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE — NIGER CERTIFY

© 2026 Niger Certify — Document propriétaire — Reproduction, diffusion ou revente interdites sans autorisation écrite.
Ce sujet (énoncé, barème, mini-lab et identité visuelle) est protégé.
Remise aux seuls candidats convoqués. Restitution obligatoire en fin d'épreuve.

Identité du candidat

Nom		Prénom	
Centre / session		Date	
N° de copie		Salle	

Modalités de l'épreuve

Épreuve	Examen blanc CCNA 200-301
Durée	120 minutes
Documents autorisés	Aucun. Brouillon fourni par le centre.
Matériel	Stylo. Calculatrice mentale / brouillon uniquement.
Pénalité	Pas de point négatif. QCM multiple : toute erreur (oubli ou case en trop) = 0.
Consignes	Réponses sur le sujet (cases ☐). Transcrire aussi sur la feuille récapitulative.

Répartition (blueprint Cisco 200-301 v1.1)

Fondamentaux réseau 20 % · Accès réseau 20 % · Connectivité IP 25 % · Services IP 10 % · Sécurité 15 % · Automatisation et programmabilité 10 %.

Rappels de notation

- Partie A (Q 1-36) : une seule bonne réponse — 1 point.
- Partie B (Q 37-44) : plusieurs bonnes réponses — 2 points, tout ou rien.
- Partie C (Q 45-50) : scénarios / sorties IOS — 2 points.
- Total : 58 points. Seuil indicatif « prêt CCNA » : 80 % (47/58).
- Mini-lab papier : hors barème principal (bonus formateur +10 pts max si activé).
- Écrire lisiblement. Les ratures illisibles sont nulles.

Avertissement propriétaire. L'intégralité de ce fascicule (textes, scénarios, identifiants de questions, mise en page et marques) appartient à Niger Certify. Toute reproduction, photographie, partage en ligne ou usage commercial non autorisé expose à des sanctions pédagogiques et juridiques.

Partie A — QCM (une seule bonne réponse)

Questions 1 à 36. Cochez une seule case. Barème : 1 point par question. Sujet distinct de la version A.

Question 1 (1 pt)

Par défaut, au bout de combien de temps une entrée MAC inactive est-elle retirée de la table CAM Cisco ?

- ☐ A. 30 secondes
- ☐ B. 60 secondes
- ☐ C. 300 secondes
- ☐ D. 3600 secondes

Question 2 (1 pt)

Quel type de fibre est typiquement choisi pour une liaison campus de 10 km en 10 Gigabit ?

- ☐ A. Cuivre UTP cat. 5e
- ☐ B. Multimode OM1 uniquement
- ☐ C. Monomode (single-mode)
- ☐ D. Câble rollover

Question 3 (1 pt)

Une interface affiche de nombreux input errors et CRC, duplex identique des deux côtés. Cause la plus probable ?

- ☐ A. Native VLAN mismatch uniquement
- ☐ B. Problème de câble / connecteur / interférences
- ☐ C. OSPF hello timer
- ☐ D. PortFast manquant

Question 4 (1 pt)

Quelle séquence décrit le three-way handshake TCP ?

- ☐ A. SYN, ACK, FIN
- ☐ B. SYN, SYN-ACK, ACK
- ☐ C. ACK, SYN, ACK
- ☐ D. FIN, ACK, FIN-ACK

Question 5 (1 pt)

Adresse hôte 172.16.5.130/26. Quelle est l'adresse de réseau ?

- ☐ A. 172.16.5.0
- ☐ B. 172.16.5.128
- ☐ C. 172.16.5.192
- ☐ D. 172.16.5.130

Question 6 (1 pt)

Combien d'hôtes utilisables dans un /29 IPv4 ?

- ☐ A. 4
- ☐ B. 6
- ☐ C. 8
- ☐ D. 14

Question 7 (1 pt)

Un PC affiche l'adresse 169.254.23.10/16. Que signifie-t-elle le plus souvent ?

- ☐ A. Adresse privée RFC 1918
- ☐ B. APIPA : échec d'obtention DHCP
- ☐ C. Adresse de loopback
- ☐ D. Adresse multicast

Question 8 (1 pt)

Quelle adresse IPv6 est une adresse unique local (ULA) ?

- ☐ A. 2001:db8::10
- ☐ B. fe80::10
- ☐ C. fd12:3456:789a::10
- ☐ D. ff02::2

Question 9 (1 pt)

SLAAC avec EUI-64 modifié : le 7e bit de l'identifiant d'interface (bit U/L) est :

- ☐ A. Toujours mis à 0.
- ☐ B. Inversé par rapport à la MAC.
- ☐ C. Remplacé par FF.
- ☐ D. Ignoré sur Ethernet.

Question 10 (1 pt)

Dans un datacenter spine-leaf, chaque leaf :

- ☐ A. Se connecte uniquement aux autres leaf (full mesh L2).
- ☐ B. Se connecte à tous les spine, pas aux autres leaf en général.
- ☐ C. Doit activer Rapid PVST+ vers les spine.
- ☐ D. Termine uniquement des VPN DMVPN.

Question 11 (1 pt)

PoE 802.3at (PoE+) fournit environ, au PD :

- ☐ A. 15,4 W
- ☐ B. 30 W (classe 4)
- ☐ C. 90 W
- ☐ D. 5 W uniquement

Question 12 (1 pt)

Le VLAN par défaut d'un commutateur Cisco (untagged natif d'origine) est :

- ☐ A. VLAN 0
- ☐ B. VLAN 1
- ☐ C. VLAN 100
- ☐ D. VLAN 999

Question 13 (1 pt)

Un mismatch de native VLAN entre deux extrémités d'un trunk provoque surtout :

- ☐ A. La négociation OSPF en area 1.
- ☐ B. Le mélange / la fuite de trafic untagged et des alertes CDP.
- ☐ C. La désactivation de SSH.
- ☐ D. Le passage automatique en access VLAN 1.

Question 14 (1 pt)

Pour qu'un EtherChannel se forme, les ports membres doivent notamment avoir :

- ☐ A. Des vitesses et duplex identiques, mêmes VLAN / mode.
- ☐ B. Des hostnames identiques.
- ☐ C. OSPF area 0 obligatoirement.
- ☐ D. Des adresses MAC identiques configurées à la main.

Question 15 (1 pt)

Élection du root port Rapid PVST+ : premier critère (après le root bridge) ?

- ☐ A. Le plus grand port ID local
- ☐ B. Le plus faible coût de chemin vers le root
- ☐ C. La MAC la plus haute du voisin
- ☐ D. Le VLAN ID le plus élevé

Question 16 (1 pt)

BPDU Guard versus BPDU Filter :

- ☐ A. Guard err-disable à réception d'un BPDU ; Filter arrête l'envoi/traitement des BPDU.
- ☐ B. Identiques sur IOS-XE.
- ☐ C. Filter est obligatoire sur les uplinks core.
- ☐ D. Guard remplace PortFast.

Question 17 (1 pt)

Un AP en mode FlexConnect (par rapport au mode local) permet surtout :

- ☐ A. D'abandonner tout chiffrement Wi-Fi.
- ☐ B. Un local switching du trafic data au niveau de la succursale si le CAPWAP tombe.
- ☐ C. De remplacer le WLC par VTP.
- ☐ D. D'utiliser uniquement WEP.

Question 18 (1 pt)

Quelle méthode d'accès à l'IOS est hors bande et ne dépend pas du plan IP de production ?

- ☐ A. SSH via le SVI de mgmt in-band uniquement
- ☐ B. HTTP sur le VLAN data
- ☐ C. Console (câble rollover / USB)
- ☐ D. Telnet depuis Internet

Question 19 (1 pt)

Dans `show ip route`, le code L désigne :

- ☐ A. Une route EIGRP interne.
- ☐ B. L'adresse locale de l'interface (host route /32).
- ☐ C. Une route BGP locale.
- ☐ D. Une route flottante.

Question 20 (1 pt)

Un paquet vers 10.1.1.200. Quelles routes candidates, laquelle gagne ?

```
O 10.1.0.0/16 [110/20] via 192.0.2.1
S 10.1.1.0/25 [1/0] via 192.0.2.2
C 10.1.1.128/25 is directly connected, Gi0/1
```

- ☐ A. OSPF /16, car AD 110 est « de protocole »
- ☐ B. Statique /25 via 192.0.2.2
- ☐ C. Connectée 10.1.1.128/25 (longest match pour .200)
- ☐ D. Aucune, le paquet est droppé

Question 21 (1 pt)

Quelle commande installe une route statique IPv6 par défaut ?

- ☐ A. ipv6 route ::/0 2001:db8:1::1
- ☐ B. ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 2001:db8:1::1
- ☐ C. ipv6 default-gateway 2001:db8:1::1
- ☐ D. ipv6 route 0::0/0 GigabitEthernet0/0 64

Question 22 (1 pt)

OSPF point-à-point versus broadcast : quelle affirmation est vraie ?

- ☐ A. Le P2P élit un DR/BDR.
- ☐ B. Le broadcast élit DR/BDR ; le P2P n'en élit pas.
- ☐ C. Les hello P2P sont toujours à 30 s.
- ☐ D. Le broadcast n'envoie pas de LSA Type 1.

Question 23 (1 pt)

Deux voisins OSPF restent bloqués en EXSTART / EXCHANGE. Cause classique ?

- ☐ A. Area identique
- ☐ B. MTU d'interface différent
- ☐ C. Même priorité 1
- ☐ D. Passive-interface sur un loopback

Question 24 (1 pt)

L'effet de passive-interface GigabitEthernet0/1 sous OSPF est :

- ☐ A. D'annoncer le réseau mais de ne pas envoyer de Hello sur cette interface.
- ☐ B. De supprimer le préfixe de la LSDB.
- ☐ C. De forcer le DR.
- ☐ D. D'activer BFD uniquement.

Question 25 (1 pt)

HSRP version 1 : la MAC virtuelle a la forme :

- ☐ A. 0000.0c07.acXX (XX = groupe)
- ☐ B. 0000.5e00.01XX
- ☐ C. ffff.ffff.ffff
- ☐ D. 001c.0f00.0001 uniquement

Question 26 (1 pt)

Quelle instruction réalise un NAT statique one-to-one ?

- ☐ A. ip nat inside source static 10.1.1.10 203.0.113.10
- ☐ B. ip nat inside source list 1 interface g0/0 overload
- ☐ C. ip nat pool POOL 203.0.113.10 203.0.113.20 prefix-length 24
- ☐ D. ip nat outside

Question 27 (1 pt)

NTP : un routeur configuré ntp server 10.0.0.1 agit comme :

- ☐ A. Serveur de temps stricte autorité (stratum 0).
- ☐ B. Client NTP synchronisé sur 10.0.0.1 (et peut ensuite servir d'autres clients).
- ☐ C. Serveur DNS.
- ☐ D. Relais DHCP.

Question 28 (1 pt)

SNMPv3 apporte surtout par rapport à SNMPv2c :

- ☐ A. Des community strings plus longues uniquement
- ☐ B. Authentification et chiffrement (authPriv)
- ☐ C. Le remplacement d'OSPF
- ☐ D. UDP port 23

Question 29 (1 pt)

Le niveau syslog debugging vaut :

- ☐ A. 0
- ☐ B. 4
- ☐ C. 6
- ☐ D. 7

Question 30 (1 pt)

TFTP par rapport à FTP :

- ☐ A. TFTP utilise UDP, sans authentification native, adapté aux IOS / ROMMON.
- ☐ B. TFTP utilise TCP 21 et des users.
- ☐ C. FTP ne peut pas transférer un IOS.
- ☐ D. TFTP chiffre obligatoirement avec TLS.

Question 31 (1 pt)

enable secret versus enable password :

- ☐ A. secret est haché (MD5/PBKDF2 selon IOS) ; password est plus faible / clair type 7 si service password-encryption.
- ☐ B. password est plus sûr.
- ☐ C. Les deux sont identiques depuis IOS 12.
- ☐ D. secret désactive la console.

Question 32 (1 pt)

ACL étendue : quel masque wildcard autorise exactement 192.168.10.0/24 ?

- ☐ A. 255.255.255.0
- ☐ B. 0.0.0.255
- ☐ C. 0.0.255.255
- ☐ D. 255.255.255.255

Question 33 (1 pt)

Port-security, violation shutdown : le port passe :

- ☐ A. en forwarding STP
- ☐ B. en err-disable
- ☐ C. en VLAN 1
- ☐ D. en trunk

Question 34 (1 pt)

WPA2-Enterprise s'appuie typiquement sur :

- ☐ A. Une clé PSK unique pour tout le site
- ☐ B. 802.1X / EAP et un serveur RADIUS
- ☐ C. WEP + TKIP uniquement
- ☐ D. Open Authentication

Question 35 (1 pt)

IPsec site-to-site versus VPN d'accès distant :

- ☐ A. Site-to-site relie des réseaux (LAN-LAN) ; remote access relie un utilisateur/client au site.
- ☐ B. Identiques, seul le tarif Cisco change.
- ☐ C. Remote access n'utilise jamais TLS/SSL (AnyConnect).
- ☐ D. Site-to-site interdit AES.

Question 36 (1 pt)

En JSON, { } et [] représentent respectivement :

- ☐ A. Un tableau et un objet
- ☐ B. Un objet (paires clé/valeur) et un tableau
- ☐ C. Un commentaire et une chaîne
- ☐ D. Un booléen et un null

Partie B — Plusieurs réponses

Questions 37 à 44. Toutes les bonnes cases doivent être cochées, aucune mauvaise. Barème : 2 points, tout ou rien.

Question 37 (2 pts) — cocher 2 réponses

Sélectionnez deux caractéristiques du cuivre Ethernet UTP par rapport à la fibre.

- ☐ A. Sensible aux interférences électromagnétiques
- ☐ B. Portée typique 100 m pour la paire torsadée horizontal
- ☐ C. Immunité totale à l'EMI
- ☐ D. Portée native de 80 km sans optique
- ☐ E. Utilise uniquement le duplex half à 10G

Question 38 (2 pts) — cocher 2 réponses

Sélectionnez deux états de port Rapid PVST+ stables (après convergence).

- ☐ A. Forwarding
- ☐ B. Discarding / blocking (non désigné, non root)
- ☐ C. OSPF FULL
- ☐ D. EXSTART
- ☐ E. ARP timeout

Question 39 (2 pts) — cocher 2 réponses

Sélectionnez deux encodages de données courants pour les API REST réseau.

- ☐ A. JSON
- ☐ B. XML (selon API)
- ☐ C. Spanning-Tree BPDUs
- ☐ D. HDLC
- ☐ E. CSMA/CD

Question 40 (2 pts) — cocher 2 réponses

Sélectionnez deux familles d'IA citées dans le blueprint CCNA v1.1 pour les opérations réseau.

- ☐ A. IA générative
- ☐ B. IA prédictive / machine learning
- ☐ C. STP AI root
- ☐ D. NAT overlapping AI
- ☐ E. Collision IA half-duplex

Question 41 (2 pts) — cocher 2 réponses

Sélectionnez deux affirmations correctes sur les API d'un contrôleur SDN.

- ☐ A. Northbound : applications / orchestration vers le contrôleur (souvent REST).
- ☐ B. Southbound : contrôleur vers les équipements (NETCONF, APIs, etc.).
- ☐ C. Southbound = navigateur de l'utilisateur final.
- ☐ D. Northbound = CDP uniquement.
- ☐ E. Les deux remplacent le câblage.

Question 42 (2 pts) — cocher 2 réponses

Sélectionnez deux éléments d'un programme de sécurité organisationnel.

- ☐ A. Sensibilisation des utilisateurs
- ☐ B. Contrôle d'accès physique
- ☐ C. Désactiver tous les mots de passe
- ☐ D. Publier les secrets enable sur un wiki public
- ☐ E. Remplacer RADIUS par Telnet

Question 43 (2 pts) — cocher 2 réponses

Sélectionnez deux faits corrects sur DHCP Snooping.

- ☐ A. Les Offers/Acks depuis un port untrusted sont droppés.
- ☐ B. Il alimente une table de bindings IP-MAC-VLAN-port.
- ☐ C. Il remplace totalement IPsec.
- ☐ D. Il doit être trusted sur tous les ports PC.
- ☐ E. Il désactive STP.

Question 44 (2 pts) — cocher 2 réponses

Sélectionnez deux affirmations IPv6 correctes.

- ☐ A. Anycast : même préfixe configuré sur plusieurs nœuds, livré au plus proche.
- ☐ B. Multicast FF02::2 = tous les routeurs du lien.
- ☐ C. IPv6 conserve le broadcast 255.255.255.255.
- ☐ D. fe80::/10 est globalement routable sur Internet.
- ☐ E. Les GUA commencent typiquement par fe80.

Partie C — Scénarios et sorties IOS

Questions 45 à 50. Lisez la sortie avant de répondre. Barème : 2 points par question.

Question 45 (2 pts)

D'après la table, un paquet vers 8.8.8.8 prend quelle gateway ?

```
Gateway of last resort is 203.0.113.1 to network 0.0.0.0
S*  0.0.0.0/0 [1/0] via 203.0.113.1
C   203.0.113.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O   10.0.0.0/8 [110/2] via 10.1.1.2
```

- ☐ A. 10.1.1.2 car OSPF /8 est « plus gros »
- ☐ B. 203.0.113.1 (default /0, 8.8.8.8 n'est pas dans 10.0.0.0/8)
- ☐ C. Aucune : AD 1 interdit Internet
- ☐ D. Le paquet est forcément NAT-é vers 10.1.1.2

Question 46 (2 pts)

Quelle conclusion tirer de cette sortie EtherChannel ?

```
SW1# show etherchannel summary
Flags: D - down        P - bundled in port-channel
      I - stand-alone  s - suspended
Number of channel-groups in use: 1
Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
1      Po1(SU)        LACP        Gi1/0/1(P) Gi1/0/2(I)
```

- ☐ A. Les deux ports sont bundlés (P).
- ☐ B. Gi1/0/1 est bundlé ; Gi1/0/2 est stand-alone (échec d'agrégation sur ce membre).
- ☐ C. LACP n'est pas en service.
- ☐ D. Po1 est down (D).

Question 47 (2 pts)

Cette ACL est appliquée inbound sur le LAN. Un PC (10.1.1.50) doit être bloqué vers 203.0.113.10:80 mais peut ping. Que se passe-t-il réellement ?

```
access-list 110 permit ip any any
access-list 110 deny tcp host 10.1.1.50 host 203.0.113.10 eq 80
```

- ☐ A. HTTP est bloqué, le ping passe.
- ☐ B. Tout passe, y compris HTTP : le permit any any est en premier.
- ☐ C. Tout est bloqué par implicit deny.
- ☐ D. Seul UDP 80 est bloqué.

Question 48 (2 pts)

PC-A (VLAN 10, SW1 Gi1/0/5 access vlan 10) ping PC-B sur SW2. Trunk OK, mais PC-B est en access vlan 20. Résultat le plus probable ?

- ☐ A. Ping OK : le trunk transporte tous les VLAN.
- ☐ B. Échec : domaines de broadcast / SVI différents, pas de routage inter-VLAN évoqué.
- ☐ C. STP bloque forcément Gi1/0/5.
- ☐ D. ARP IPv6 résout tout.

Question 49 (2 pts)

Un contrôleur REST renvoie HTTP 201 après POST /network-device avec un body JSON. Cela signifie surtout :

- ☐ A. Lecture réussie (GET).
- ☐ B. Création de ressource réussie.
- ☐ C. Erreur d'authentification.
- ☐ D. La ressource a été supprimée.

Question 50 (2 pts)

Réseau traditionnel versus réseau basé sur un contrôleur (Cisco DNA Center / WLC) :

- ☐ A. Le contrôleur centralise la politique et l'automatisation ; les équipements restent le data plane.
- ☐ B. Le contrôleur remplace tous les câbles.
- ☐ C. Un WLC interdit CAPWAP.
- ☐ D. DNA Center n'expose aucune API northbound.

Mini-lab papier (optionnel formateur — hors barème 58 pts)

Durée indicative 15 minutes. Sujet distinct de la version A. Le formateur peut attribuer jusqu'à 10 points bonus.

Topologie (description)

```
PC-B --- SW-A ===Po1 LACP=== SW-B --- R2 --- FAI
VLAN 30 data   VLAN 90 mgmt   native 90
R2 : G0/1.30   | NTP client vers 10.90.0.5
SSH v2 seulement sur les VTY | ACL 120 bloque Telnet vers R2 depuis le LAN
OSPF area 0 sur .30 | default statique principale AD 1 via FAI
```

Tâches

T1. EtherChannel LACP Po1 : deux ports active, trunk allowed 30,90, native 90.

Commandes / réponse :

.....

T2. Port PC : access VLAN 30, PortFast, BPDU Guard.

Commandes / réponse :

.....

T3. R2 : sous-interface .30 en 10.30.0.1/24, NTP client 10.90.0.5.

Commandes / réponse :

.....

T4. Générer RSA, domain niger-certify.ne, VTY transport input ssh, user local.

Commandes / réponse :

.....

T5. ACL étendue 120 : deny TCP any vers R2 eq 23, puis permit IP any any, appliquée in sur G0/1.30.

Commandes / réponse :

.....

Feuille récapitulative de réponses

Reporter clairement les lettres choisies. Cette feuille est collée à la copie. Nom / prénom identiques à la page d'identité.

Nom		Prénom	
Centre / session		Date	
N° de copie		Salle	

Q	A	B	C	D	E
1	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	☐
11	☐	☐	☐	☐	☐
12	☐	☐	☐	☐	☐
13	☐	☐	☐	☐	☐
14	☐	☐	☐	☐	☐
15	☐	☐	☐	☐	☐
16	☐	☐	☐	☐	☐
17	☐	☐	☐	☐	☐
18	☐	☐	☐	☐	☐
19	☐	☐	☐	☐	☐
20	☐	☐	☐	☐	☐
21	☐	☐	☐	☐	☐
22	☐	☐	☐	☐	☐
23	☐	☐	☐	☐	☐
24	☐	☐	☐	☐	☐
25	☐	☐	☐	☐	☐
26	☐	☐	☐	☐	☐
27	☐	☐	☐	☐	☐
28	☐	☐	☐	☐	☐
29	☐	☐	☐	☐	☐
30	☐	☐	☐	☐	☐

Q	A	B	C	D	E
31	☐	☐	☐	☐	☐
32	☐	☐	☐	☐	☐
33	☐	☐	☐	☐	☐
34	☐	☐	☐	☐	☐
35	☐	☐	☐	☐	☐
36	☐	☐	☐	☐	☐
37	☐	☐	☐	☐	☐
38	☐	☐	☐	☐	☐
39	☐	☐	☐	☐	☐
40	☐	☐	☐	☐	☐
41	☐	☐	☐	☐	☐
42	☐	☐	☐	☐	☐
43	☐	☐	☐	☐	☐
44	☐	☐	☐	☐	☐
45	☐	☐	☐	☐	☐
46	☐	☐	☐	☐	☐
47	☐	☐	☐	☐	☐
48	☐	☐	☐	☐	☐
49	☐	☐	☐	☐	☐
50	☐	☐	☐	☐	☐

Signature du candidat : Visa surveillant :