



NIGER CERTIFY

Centre de formation et de certification professionnelle — Niamey

EXAMEN BLANC · DOCUMENT PROPRIÉTAIRE

Examen blanc CCNA 200-301

Implementing and Administering Cisco Solutions · v1.1

VERSION A

Code document	NC-CCNA-BLANC-A-2026
Référentiel	Cisco CCNA 200-301 v1.1
Durée	120 minutes
Nombre de questions	50
Barème	58 points (A 36 + B 16 + C 12)
Seuil indicatif	80 % ≈ 47 / 58
Langue	Français
Édition	2026 — Usage pédagogique interne

PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE — NIGER CERTIFY

© 2026 Niger Certify — Document propriétaire — Reproduction, diffusion ou revente interdites sans autorisation écrite.
Ce sujet (énoncé, barème, mini-lab et identité visuelle) est protégé.
Remise aux seuls candidats convoqués. Restitution obligatoire en fin d'épreuve.

Identité du candidat

Nom		Prénom	
Centre / session		Date	
N° de copie		Salle	

Modalités de l'épreuve

Épreuve	Examen blanc CCNA 200-301
Durée	120 minutes
Documents autorisés	Aucun. Brouillon fourni par le centre.
Matériel	Stylo. Calculatrice mentale / brouillon uniquement.
Pénalité	Pas de point négatif. QCM multiple : toute erreur (oubli ou case en trop) = 0.
Consignes	Réponses sur le sujet (cases ☐). Transcrire aussi sur la feuille récapitulative.

Répartition (blueprint Cisco 200-301 v1.1)

Fondamentaux réseau 20 % · Accès réseau 20 % · Connectivité IP 25 % · Services IP 10 % · Sécurité 15 % · Automatisation et programmabilité 10 %.

Rappels de notation

- Partie A (Q 1-36) : une seule bonne réponse — 1 point.
- Partie B (Q 37-44) : plusieurs bonnes réponses — 2 points, tout ou rien.
- Partie C (Q 45-50) : scénarios / sorties IOS — 2 points.
- Total : 58 points. Seuil indicatif « prêt CCNA » : 80 % (47/58).
- Mini-lab papier : hors barème principal (bonus formateur +10 pts max si activé).
- Écrire lisiblement. Les ratures illisibles sont nulles.

Avertissement propriétaire. L'intégralité de ce fascicule (textes, scénarios, identifiants de questions, mise en page et marques) appartient à Niger Certify. Toute reproduction, photographie, partage en ligne ou usage commercial non autorisé expose à des sanctions pédagogiques et juridiques.

Partie A — QCM (une seule bonne réponse)

Questions 1 à 36. Cochez une seule case. Barème : 1 point par question.

Question 1 (1 pt)

Un commutateur de niveau 2 reçoit une trame unicast dont l'adresse MAC de destination n'est pas dans la table CAM. Que fait-il ?

- ☐ A. Il jette la trame.
- ☐ B. Il l'envoie uniquement vers le port root STP.
- ☐ C. Il la flood sur tous les ports du VLAN sauf le port d'entrée.
- ☐ D. Il la convertit en broadcast de niveau 3.

Question 2 (1 pt)

Quel câble relie deux commutateurs si aucun port n'est Auto-MDIX et que les deux extrémités sont des ports MDI-X ?

- ☐ A. Droit (straight-through)
- ☐ B. Croisé (crossover)
- ☐ C. Rollover (console)
- ☐ D. Coaxial RG-58

Question 3 (1 pt)

Sur une FastEthernet, show interface indique duplex half d'un côté et duplex full de l'autre. Quel symptôme est le plus probable ?

- ☐ A. L'interface passe down/down.
- ☐ B. Des CRC uniquement du côté full-duplex, sans collision.
- ☐ C. Collisions tardives / runts du côté half-duplex.
- ☐ D. Spanning-Tree bloque systématiquement le port.

Question 4 (1 pt)

Quelle affirmation sur TCP est correcte ?

- ☐ A. TCP et UDP garantissent l'ordre des segments.
- ☐ B. UDP établit une session avant d'envoyer des données.
- ☐ C. TCP est orienté connexion et gère retransmission et contrôle de flux.
- ☐ D. DHCP utilise TCP port 67.

Question 5 (1 pt)

Adresse hôte : 192.168.10.68/27. Quel est le broadcast du sous-réseau ?

- ☐ A. 192.168.10.63
- ☐ B. 192.168.10.95
- ☐ C. 192.168.10.127
- ☐ D. 192.168.10.255

Question 6 (1 pt)

Combien d'hôtes IPv4 utilisables dans un réseau /28 ?

- ☐ A. 14
- ☐ B. 16
- ☐ C. 30
- ☐ D. 32

Question 7 (1 pt)

Quelles plages sont privées au sens du RFC 1918 ?

- ☐ A. 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16
- ☐ B. 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/16, 192.168.0.0/24
- ☐ C. 127.0.0.0/8, 169.254.0.0/16, 192.168.0.0/16
- ☐ D. 100.64.0.0/10, 172.16.0.0/12, 192.0.2.0/24

Question 8 (1 pt)

Quelle adresse IPv6 est une adresse link-local ?

- ☐ A. 2001:db8:1::1
- ☐ B. fd00:1:1::1
- ☐ C. fe80::1
- ☐ D. ff02::1

Question 9 (1 pt)

Le préfixe FF02::1 désigne :

- ☐ A. Un anycast de passerelle.
- ☐ B. Tous les nœuds IPv6 du lien (multicast).
- ☐ C. Une adresse unique local.
- ☐ D. L'adresse solicited-node de ::1.

Question 10 (1 pt)

Dans un campus three-tier, où place-t-on généralement le routage inter-VLAN « traditionnel » (SVI) ?

- ☐ A. Access uniquement.
- ☐ B. Core uniquement.
- ☐ C. Distribution (ou collapsed core en two-tier).
- ☐ D. Sur les points d'accès Wi-Fi.

Question 11 (1 pt)

En 2,4 GHz, quels canaux 20 MHz sont classiquement non chevauchants ?

- ☐ A. 1, 2 et 3
- ☐ B. 1, 6 et 11
- ☐ C. 1, 5, 9 et 13
- ☐ D. 36, 40 et 44

Question 12 (1 pt)

Un VRF sert principalement à :

- ☐ A. Chiffrer les trames 802.1Q.
- ☐ B. Isoler des tables de routage (virtualisation L3) sur un même équipement.
- ☐ C. Remplacer EtherChannel.
- ☐ D. Agréger des bornes Wi-Fi.

Question 13 (1 pt)

VLAN data 20 et VLAN voix 30. Quelle configuration de port d'accès est correcte ?

- A. `switchport mode access`
`switchport access vlan 20`
`switchport voice vlan 30`
- B. `switchport mode trunk`
`switchport trunk allowed vlan 20,30`
- C. `switchport mode access`
`switchport access vlan 20,30`
- D. `switchport mode dynamic auto`

- ☐ A. Bloc A
- ☐ B. Bloc B
- ☐ C. Bloc C
- ☐ D. Bloc D

Question 14 (1 pt)

Sur un trunk 802.1Q, les trames du native VLAN sont :

- ☐ A. Toujours taguées VID 1.
- ☐ B. Non taguées (untagged).
- ☐ C. Encapsulées ISL.
- ☐ D. Dropped si le VID est différent de 1.

Question 15 (1 pt)

Deux commutateurs doivent former un EtherChannel LACP. Quelle paire de modes fonctionne ?

- ☐ A. on + active
- ☐ B. passive + passive
- ☐ C. active + active (ou active + passive)
- ☐ D. desirable + auto (modes LACP)

Question 16 (1 pt)

En Rapid PVST+, le pont root est celui qui a :

- ☐ A. L'adresse MAC la plus élevée.
- ☐ B. Le Bridge ID le plus bas (priorité + MAC).
- ☐ C. Le plus grand nombre de VLAN.
- ☐ D. Le plus grand nombre de ports forwarding.

Question 17 (1 pt)

Sur un port d'accès connecté à un PC, la combinaison recommandée est :

- ☐ A. Loop Guard + Root Guard
- ☐ B. PortFast + BPDU Guard
- ☐ C. BPDU Filter + UplinkFast
- ☐ D. Root Guard + PortFast

Question 18 (1 pt)

Un AP en mode local (CAPWAP) tunnelise vers le WLC :

- ☐ A. Seulement le plan de contrôle ; la data est toujours en local switching.
- ☐ B. Le contrôle et, par défaut, le trafic data client (central switching).
- ☐ C. Uniquement SNMP.
- ☐ D. Uniquement RADIUS.

Question 19 (1 pt)

Quel protocole de découverte de voisins est un standard IEEE (multi-vendeur) ?

- ☐ A. CDP
- ☐ B. LLDP
- ☐ C. PAgP
- ☐ D. VTP

Question 20 (1 pt)

D'après la table de routage ci-dessous, un paquet vers 10.10.10.5 est envoyé vers :

```
D 10.10.0.0/16 [90/3072] via 192.0.2.1
O 10.10.10.0/24 [110/20] via 192.0.2.2
S 10.10.10.5/32 [1/0] via 192.0.2.3
```

- ☐ A. 192.0.2.1 (EIGRP, AD plus bas que OSPF)
- ☐ B. 192.0.2.2 (préfixe plus spécifique que /16)
- ☐ C. 192.0.2.3 (host route /32, plus spécifique)
- ☐ D. La gateway of last resort

Question 21 (1 pt)

Un routeur a les deux routes suivantes vers le même préfixe. Quelle route est installée dans la RIB ?

```
O 192.168.1.0/24 [110/20] via 10.0.0.1
R 192.168.1.0/24 [120/1] via 10.0.0.2
```

- ☐ A. RIP, car la métrique est plus petite.
- ☐ B. OSPF, car l'Administrative Distance 110 est inférieure à 120.
- ☐ C. Les deux (ECMP).
- ☐ D. Aucune : conflit, table invalide.

Question 22 (1 pt)

Route flottante de secours vers 0.0.0.0/0. La route principale est OSPF (AD 110). Quelle commande est correcte ?

- ☐ A. ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
- ☐ B. ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1 90
- ☐ C. ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1 210
- ☐ D. ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1 1

Question 23 (1 pt)

En OSPFv2 multi-accès broadcast, le DR est élu selon :

- ☐ A. La plus petite IPv4 d'interface.
- ☐ B. La priorité OSPF la plus haute, puis le Router-ID le plus haut.
- ☐ C. Uniquement le premier routeur allumé.
- ☐ D. L'Administrative Distance la plus basse.

Question 24 (1 pt)

Deux routeurs OSPF restent en état 2-WAY sur un Ethernet à plusieurs routeurs. Quelle explication est normale ?

- ☐ A. Hello timer mismatch.
- ☐ B. Ce sont des DROTHER : le 2-WAY entre DROTHER est attendu.
- ☐ C. MTU mismatch.
- ☐ D. Area mismatch.

Question 25 (1 pt)

Le Router-ID OSPF, si rien n'est configuré manuellement, est :

- ☐ A. Toujours 0.0.0.0.
- ☐ B. La plus haute IPv4 de Loopback, sinon la plus haute IPv4 d'interface up.
- ☐ C. L'IPv6 link-local.
- ☐ D. Toujours l'IP de GigabitEthernet0/0.

Question 26 (1 pt)

Rôle principal d'un FHRP (HSRP / VRRP / GLBP) :

- ☐ A. Équilibrer les VLAN d'accès.
- ☐ B. Fournir une IP de passerelle virtuelle redondante aux hôtes.
- ☐ C. Remplacer OSPF.
- ☐ D. Assurer le NAT dynamique.

Question 27 (1 pt)

NAT overload (PAT) : quelle commande associe une ACL à un pool avec translation de ports ?

- ☐ A. ip nat inside source static 10.0.0.1 203.0.113.5
- ☐ B. ip nat inside source list 1 pool POOL overload
- ☐ C. ip nat outside source list 1 interface g0/0
- ☐ D. ip nat pool POOL 10.0.0.1 10.0.0.10

Question 28 (1 pt)

Un PC n'obtient pas d'adresse IP. Le serveur DHCP est sur un autre subnet. Que manque-t-il le plus souvent sur le SVI / l'interface du VLAN client ?

- ☐ A. ip dhcp excluded-address
- ☐ B. ip helper-address <IP-serveur-DHCP>
- ☐ C. ip dhcp snooping trust uniquement
- ☐ D. NAT PAT

Question 29 (1 pt)

Le niveau syslog notifications correspond à :

- ☐ A. 0
- ☐ B. 3
- ☐ C. 5
- ☐ D. 7

Question 30 (1 pt)

En QoS, quelle distinction est correcte entre policing et shaping ?

- ☐ A. Les deux bufferisent toujours l'excès.
- ☐ B. Le policing droppe ou re-marque ; le shaping bufferise et lisse.
- ☐ C. Le shaping droppe ; le policing bufferise.
- ☐ D. Identiques : simple vocabulaire Cisco différent.

Question 31 (1 pt)

Pour activer SSH v2 sur IOS, l'ordre minimal correct est : 1) hostname + ip domain-name 2) crypto key generate rsa 3) ligne vty : transport input ssh + login local.

- ☐ A. 3 puis 1 puis 2
- ☐ B. 1 puis 2 puis 3
- ☐ C. 2 uniquement
- ☐ D. Telnet doit rester activé en parallèle

Question 32 (1 pt)

Port-security : mac-address sticky et violation restrict. Face à une MAC inconnue :

- ☐ A. Le port passe err-disable.
- ☐ B. La trame est droppée, un compteur / log augmente, le port reste up.
- ☐ C. Le VLAN est suspendu.
- ☐ D. DAI coupe l'ARP.

Question 33 (1 pt)

DHCP Snooping : quels ports doivent être trusted ?

- ☐ A. Tous les ports d'accès PC.
- ☐ B. Les uplinks vers le DHCP légitime / l'infrastructure.
- ☐ C. Les ports voix uniquement.
- ☐ D. Aucun : tout untrusted suffit toujours.

Question 34 (1 pt)

Dynamic ARP Inspection s'appuie principalement sur :

- ☐ A. La table CAM uniquement.
- ☐ B. La base DHCP Snooping (bindings IP-MAC).
- ☐ C. La LSDB OSPF.
- ☐ D. 802.1X uniquement.

Question 35 (1 pt)

WPA3-Personal utilise principalement :

- ☐ A. TKIP + PSK
- ☐ B. SAE (Dragonfly) à la place du 4-way handshake PSK de WPA2
- ☐ C. WEP 128
- ☐ D. Open + filtrage MAC

Question 36 (1 pt)

Dans une API REST, PUT /interfaces/Gi0/0 avec un body JSON complet correspond à l'opération CRUD :

- ☐ A. Create
- ☐ B. Read
- ☐ C. Update (remplacement)
- ☐ D. Delete

Partie B — Plusieurs réponses

Questions 37 à 44. Toutes les bonnes cases doivent être cochées, aucune mauvaise. Barème : 2 points, tout ou rien.

Question 37 (2 pts) — cocher 2 réponses

Sélectionnez deux caractéristiques d'UDP.

- ☐ A. Contrôle de congestion intégré
- ☐ B. En-tête plus léger que TCP
- ☐ C. Pas d'établissement de session
- ☐ D. Numéros de séquence obligatoires pour réordonner
- ☐ E. Three-way handshake

Question 38 (2 pts) — cocher 2 réponses

Sélectionnez deux conditions pour qu'une adjacence OSPF s'établisse.

- ☐ A. Même Router-ID
- ☐ B. Même Area ID
- ☐ C. Hello / Dead timers identiques
- ☐ D. Même Administrative Distance
- ☐ E. Même hostname

Question 39 (2 pts) — cocher 2 réponses

Sélectionnez deux éléments d'une architecture SDN / fabric.

- ☐ A. Overlay (tunnels VXLAN, etc.)
- ☐ B. Underlay (routage IP sous-jacent)
- ☐ C. Spanning-Tree comme unique plan de contrôle obligatoire
- ☐ D. Telnet comme northbound API
- ☐ E. Un seul collision domain

Question 40 (2 pts) — cocher 2 réponses

Sélectionnez deux verbes HTTP REST et leur usage habituel.

- ☐ A. GET = lecture (Read)
- ☐ B. POST = création (Create)
- ☐ C. DELETE = lecture
- ☐ D. PATCH = suppression
- ☐ E. OPTIONS = remplacement complet de la ressource

Question 41 (2 pts) — cocher 2 réponses

Sélectionnez deux affirmations correctes sur Ansible et Terraform.

- ☐ A. Ansible est souvent agentless (SSH / API).
- ☐ B. Terraform est orienté infrastructure as code et fichier d'état (provisioning).
- ☐ C. Ansible exige un agent sur chaque switch IOS-XE.
- ☐ D. Terraform remplace OSPF.
- ☐ E. Les deux sont des protocoles de niveau 2.

Question 42 (2 pts) — cocher 2 réponses

Sélectionnez deux méthodes d'accès chiffrées à un équipement.

- ☐ A. Telnet
- ☐ B. SSH
- ☐ C. HTTP
- ☐ D. HTTPS
- ☐ E. SNMP v1 community

Question 43 (2 pts) — cocher 2 réponses

Sélectionnez deux rôles AAA.

- ☐ A. Authentication : qui es-tu ?
- ☐ B. Authorization : que as-tu le droit de faire ?
- ☐ C. Accounting : chiffrage des paquets utilisateur
- ☐ D. Authentication : liste de contrôle d'accès IP
- ☐ E. Authorization : niveau de sévérité syslog

Question 44 (2 pts) — cocher 2 réponses

Sélectionnez deux types d'adresses IPv6 unicast.

- ☐ A. Global unicast
- ☐ B. Unique local
- ☐ C. Solicited-node (multicast)
- ☐ D. FF02::2
- ☐ E. Broadcast IPv6

Partie C — Scénarios et sorties IOS

Questions 45 à 50. Lisez la sortie avant de répondre. Barème : 2 points par question.

Question 45 (2 pts)

Quelle affirmation est vraie d'après la sortie suivante ?

```
SW1# show spanning-tree vlan 10
VLAN0010
  Root ID    Priority    24586
             Address    0062.ec9d.aa80
             This bridge is the root
Interface    Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
Gi1/0/1      Desg FWD 4        128.1    P2p
Gi1/0/2      Desg FWD 4        128.2    P2p Edge
```

- ☐ A. SW1 n'est pas root.
- ☐ B. SW1 est root ; Gi1/0/2 est un port edge (PortFast) forwarding.
- ☐ C. Gi1/0/1 est un root port.
- ☐ D. Le VLAN 10 est filtré sur les trunks.

Question 46 (2 pts)

Hôte 10.1.1.50/24, passerelle 10.1.1.1. Le ping vers 8.8.8.8 renvoie « destination unreachable » depuis 10.1.1.1. La route par défaut existe, Gi0/0 WAN est up/up. Cause la plus probable ?

```
C    10.1.1.0/24 is directly connected, Vlan10
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 203.0.113.1
```

- ☐ A. Pas de route par défaut.
- ☐ B. NAT (ou ACL) manquant / mal placé sur le trafic sortant.
- ☐ C. VLAN 10 down.
- ☐ D. OSPF non configuré — obligatoire pour Internet.

Question 47 (2 pts)

ACL appliquée in sur l'interface LAN G0/1. Un PC du LAN fait un Telnet vers 203.0.113.10. Résultat ?

```
access-list 100 deny tcp any host 203.0.113.10 eq 23
access-list 100 permit ip any any
interface GigabitEthernet0/1
 ip access-group 100 in
```

- ☐ A. Autorisé : l'ACL est trop tardive.
- ☐ B. Refusé (deny Telnet) ; le reste du trafic IP est permis ensuite.
- ☐ C. Tout le trafic LAN est droppé (implicit deny en tête).
- ☐ D. Seul SSH est droppé.

Question 48 (2 pts)

Dans le JSON ci-dessous, combien d'objets contient le tableau interface ?

```
{
  "ietf-interfaces:interfaces": {
    "interface": [
      {"name": "Gi0/0", "enabled": true},
      {"name": "Gi0/1", "enabled": false}
    ]
  }
}
```

- ☐ A. 1
- ☐ B. 2
- ☐ C. 3
- ☐ D. JSON invalide (les deux-points sont interdits)

Question 49 (2 pts)

WLC : WLAN CORP, WPA2-PSK, interface VLAN 40, AP mode local. Le client s'associe mais n'a pas d'IP. Le DHCP est dans le VLAN 40. Cause la plus fréquente côté wireless ?

- ☐ A. Canaux 1+6+11 utilisés en 5 GHz.
- ☐ B. Dynamic interface / VLAN du WLAN mal mappé, ou relais DHCP absent sur ce VLAN.
- ☐ C. CDP désactivé sur les switches.
- ☐ D. Native VLAN = 40 sur tous les trunks d'accès PC.

Question 50 (2 pts)

Plan de contrôle versus plan de données :

- ☐ A. Le data plane calcule OSPF ; le control plane forwarder les paquets.
- ☐ B. Le control plane construit les tables (OSPF, ARP, MAC) ; le data plane commute / route les paquets.
- ☐ C. Une southbound API est un REST vers l'utilisateur (DNA Center).
- ☐ D. L'overlay désigne uniquement le câblage cuivre.

Mini-lab papier (optionnel formateur — hors barème 58 pts)

Durée indicative 15 minutes. Écrivez les commandes IOS essentielles. Le formateur peut attribuer jusqu'à 10 points bonus.

Topologie (description)

```
PC-A --- SW1 ===trunk=== SW2 --- R1 --- Internet
VLAN 10 (PC)   VLAN 99 (mgmt)   native 99 sur le trunk
R1 : sous-interface G0/1.10 | NAT PAT sur G0/0
OSPF area 0 pour les LAN internes uniquement
Default-route statique flottante via FAI de secours (AD 210)
```

Tâches

T1. Trunk SW1 Gi1/0/24 : 802.1Q, allowed VLAN 10 et 99, native 99.

Commandes / réponse :

.....

T2. Port PC : access VLAN 10, PortFast, BPDU Guard, port-security sticky maximum 2.

Commandes / réponse :

.....

T3. R1 : sous-interface .10, helper DHCP 10.10.99.10.

Commandes / réponse :

.....

T4. PAT : ACL 1 autorisant 10.10.10.0/24, overload sur G0/0.

Commandes / réponse :

.....

T5. OSPF process 1, router-id 1.1.1.1, network de G0/1.10 en area 0 ; ne pas originer la default dans OSPF.

Commandes / réponse :

.....

Feuille récapitulative de réponses

Reporter clairement les lettres choisies. Cette feuille est collée à la copie. Nom / prénom identiques à la page d'identité.

Nom		Prénom	
Centre / session		Date	
N° de copie		Salle	

Q	A	B	C	D	E
1	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	☐
11	☐	☐	☐	☐	☐
12	☐	☐	☐	☐	☐
13	☐	☐	☐	☐	☐
14	☐	☐	☐	☐	☐
15	☐	☐	☐	☐	☐
16	☐	☐	☐	☐	☐
17	☐	☐	☐	☐	☐
18	☐	☐	☐	☐	☐
19	☐	☐	☐	☐	☐
20	☐	☐	☐	☐	☐
21	☐	☐	☐	☐	☐
22	☐	☐	☐	☐	☐
23	☐	☐	☐	☐	☐
24	☐	☐	☐	☐	☐
25	☐	☐	☐	☐	☐
26	☐	☐	☐	☐	☐
27	☐	☐	☐	☐	☐
28	☐	☐	☐	☐	☐
29	☐	☐	☐	☐	☐
30	☐	☐	☐	☐	☐

Q	A	B	C	D	E
31	☐	☐	☐	☐	☐
32	☐	☐	☐	☐	☐
33	☐	☐	☐	☐	☐
34	☐	☐	☐	☐	☐
35	☐	☐	☐	☐	☐
36	☐	☐	☐	☐	☐
37	☐	☐	☐	☐	☐
38	☐	☐	☐	☐	☐
39	☐	☐	☐	☐	☐
40	☐	☐	☐	☐	☐
41	☐	☐	☐	☐	☐
42	☐	☐	☐	☐	☐
43	☐	☐	☐	☐	☐
44	☐	☐	☐	☐	☐
45	☐	☐	☐	☐	☐
46	☐	☐	☐	☐	☐
47	☐	☐	☐	☐	☐
48	☐	☐	☐	☐	☐
49	☐	☐	☐	☐	☐
50	☐	☐	☐	☐	☐

Signature du candidat : Visa surveillant :