DOC-03 · CONECTATEC ISP

Protocolo de Verificación y Reinicio Eléctrico de Routers y ONT

Categoría: Soporte Nivel 1 / Procedimientos | **Fabricante:** ConectaTec ISP / Dirección de Operaciones de Red | **Vigencia:** v4.0 - Octubre 2026

Descripción del Procedimiento:

Procedimiento estándar para la purga de memoria volátil, resolución de microbloqueos de firmware y restablecimiento seguro de sesión de red en equipos terminales.

Procedimiento Técnico Paso a Paso:

Paso 1: Verificación previa del estado de los cables: Antes de desconectar la energía, confirme que el cable amarillo de fibra óptica no esté tirante ni doblado en ángulo menor a 90 grados. No toque la punta del conector óptico.

Paso 2: Desconexión segura del adaptador eléctrico: Retire el conector cilíndrico de poder de la parte trasera de la ONT o router, o desconecte el transformador de la toma de pared.

Paso 3: Período de reposo de condensadores (Regla de los 30 segundos): Espere exactamente 30 segundos continuos con el equipo desconectado. Este lapso descarga los condensadores y vacía la tabla ARP y la memoria RAM del equipo.

Paso 4: Reconexión y secuencia de arranque: Vuelva a conectar el adaptador de corriente. Espere entre 90 y 120 segundos mientras el procesador carga el firmware y negocia la sincronización PON.

Paso 5: Comprobación de navegación: Una vez que los LEDs Power, PON y WLAN estén fijos, verifique la navegación abriendo un navegador en modo incógnito hacia un sitio externo.

Matriz Operativa de Diagnóstico y Criterios:

Fase	Tiempo Estimado	Comportamiento Esperado	Criterio de Validación
Desconexión	30 segundos	Todos los LEDs apagados	Descarga total de energía residual.
Secuencia Boot	60 segundos	Parpadeo secuencial de LEDs	Carga de firmware y tablas locales.
Sincronización	45 segundos	LED PON fijo verde	Autenticación correcta en OLT.
Prueba WAN	15 segundos	Ping exitoso a 8.8.8.8	Servicio de navegación restablecido.