

Magic Wand 示例设置手册

Magic Wand v1.0.1 • 控制端 2026.06.05.1652 • 接收端 2026.06.05.1820

快速开局

步骤	连接控制端热点 -> 扫描设备 -> 点名 -> 分组 -> 创建房间 -> 信号校准 -> 设备预备 -> 开始游戏 -> 大屏展示。
设备	扫描后先点名，再命名和分组。不要依赖外观相同的设备标签。
预备	下发预备前点名参与设备，确认玩家手中的设备属于正确分组。
大屏	NPC 开始游戏后把大屏展示给玩家，当前场次和历史场次分开。

多人寻宝推荐参数

RSSI	≥ -35 dBm，持续 2000 ms，丢失宽限 3000 ms，平滑样本 5。
计分	源玩家 +1，目标设备不计分。
重复	推荐每对设备只算一次，让多个玩家都能寻找同一个目标。
灯效	源组可显示信号灯，目标组空闲静默，找到后短闪再熄灭。
信号灯	LED1，10 格，弱 -75，满格 -20，压缩 160%。

单人寻宝

对象关系	1 对多或 1 对 1。
RSSI	默认 ≥ -35 dBm，房间很小时可提高到 -25 dBm，房间较大可降低到 -45 dBm。
计分	源玩家 +1。
灯效	源设备显示信号强度，目标未找到前静默，找到后短闪。

双人魔杖共鸣

规则类型	持续达标计分。
对象关系	1 对 1，指定配对。
RSSI	$-40 \leq \text{RSSI} \leq -20$ dBm，连续 60000 ms。
计分	双方玩家各 +1。
失败处理	离开范围超过 2000 ms 后计时清零。

小组占点

规则类型	竞争归属计分。
对象关系	多对 1。
RSSI	≥ -45 dBm 后进入竞争。
归属	目标设备选择平滑 RSSI 最强者，并只给当前最强者累计占领时间。
计分	源小组 +1。

距离保持

规则类型	持续达标计分。
RSSI	例如 $-55 \leq \text{RSSI} \leq -35$ dBm。
触发	周期计分或累计达标。
计分	源玩家、源小组或双方，按玩法设定。
失败处理	计时暂停或清零。

空闲灯效定义

定义	设备 START 后、尚未触发、没有点名/测试/停止时显示的背景灯效。
优先级	点名/测试/触发灯效优先于信号灯，信号灯优先于源组空闲灯效。
目标	寻宝目标未找到前建议静默，找到后短闪再回到静默。

设备点名

入口	设备页、分组页、信号校准页、设备预备弹窗。
用途	确认设备身份、分组正确、玩家没有拿错、设备没有死机。

常见问题

设备不出现	先确认电脑连接控制端热点，再扫描；仍为空时重启接收端。
信号灯满格	提高满格信号，例如 -20 dBm，并提高压缩比例。
宝箱暴露	目标组空闲必须静默，目标触发灯效必须短闪并结束。
灯效残留	停止测试/熄灭，开始游戏前系统会自动清理测试灯效。